



售水板 730-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

8.

未联网循环显示:

0.

2、关机状态:

E - OFF

关机;

3、水箱缺水状态:

E - - qS

水箱缺水;

4、设备未入库:

E - 202

未入库;

5、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额,

88.88

卡内余额 88.88 元。

6、打水过程: 前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1.26

剩余金额 1.26 元;

7、刷卡提示:

A、E - 003

区域码错误;

B、E - 004

卡内余额异常;

C、E - 005

时效卡扩展扇区读取失败

D、E - 006

不支持的卡数据类型

E、E - 007

不支持的卡类

F、E - 008

时效卡离线状态下且钱包标识比本地时间大

G、E - gSK

卡挂失。

H、E - EEr

卡异常。

8、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声

刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声

卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声

卡错误;

D、蜂鸣器响 4 声

卡内数据需要同步;

9、刷卡语音提示音:

A、刷卡成功

刷卡成功可正常消费;

B、回收完毕, 感谢您的使用

回收成功;

C、售水结束, 感谢您的使用

消费结束;

D、卡未激活

新开卡未成功和后台同步;

E、不可回收, 请继续消费

多台设备同时刷同一张卡不可回收;

F、余额不足

卡余额低于预扣费

G、卡挂失

卡已挂失

H、请刷卡同步

再次刷卡同步后台钱包数据

I、同步成功

和后台数据同步成功

10、联网版待机时小屏幕轮询显示机器状态代码:

1. 显示机器联网状态

显示 1s



A、L J -OK	后台通信成功并且设备已安装;
B、L J -OF	后台通信成功但设备未安装;
C、L J -Fb	后台通信成功但设备为限制使用状态;
D、L J -IN	连接服务器成功, 后台通信未成功;
E、L J -SE	获取到 IP,正在连接服务器;
F、L J -IP	设备处于联网获取 IP 状态
G、L J -N O	设备未联网且不是以上任意状态
2. 显示插卡或信号值	显示 1s
a) 与联网模组通信失败	CC - NO
b) 未插卡	KA - NO
c) 插卡后显示信号值	SP - 31 (信号值)
3. 显示温度和时间	显示 1s
a) 25C	25C
b) 17.08	17:08
4. 显示日期	显示 1s
a) 2020.	2020 年
b) 07.10	7 月 10 号

二、特殊功能操作显示代码

1、系统上电启动时操作, 主屏显示:

A、同时按下“开始”和“停止”键开机, 系统参数恢复出厂设置。

A - - - CCOK 参数恢复出厂设置。

B、先断电, 一直同时按下“功能”和“灌装”键开机, 主板会发出“滴滴”响声, 保持按住 5 秒左右, 当听到长响时松开任意一个, 强制进入程序; 如果长响后继续保持按住, 10 秒左右第二次长响, 松开任意一个, 恢复备份程序。

恢复备份时主屏 SJ—
-000 升级进度

C、按下“功能”键开机, 进入测试机器设置, 滴滴两声后, 继续按功能键会从上到下依次打开继电器, 全部完成机器会自动重启。

2、系统运行时操作, 主屏显示:

A、存储信息不对

C-----CC

C、远程设置参数时, 设置成功会听到“滴~滴~”两声, 主屏显示 1.2 秒

SUCCESSK 远程设置成功

四、上电显示代码

1、系统上电启动时, 主屏显示依次:

A、产品型号

b 730----1 (1 老户, 2 新户)

B、数码管自检显示

8 8 8 8 8

C、版本号日期

2020. 08.08

D、时间或流量模式



C-SHI 时间模式

C-LIU 流量模式

E、离线消费数据数量

L-001 (1 条未上传的消费数据)

F、设备编号

00666 (设备编号 666)