



售水板 735-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

8. 8.

未联网循环显示:

0. 0.

2、关机状态:

E - - - - OFF 关闭售卖;

E - - - OFFZ 关闭制水;

E - - - OFFA 全部关闭;

3、水箱缺水状态:

E - - - - qS 水箱缺水;

4、设备未入库:

E - - - E202 未入库;

5、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

8 8 8.

88 卡内余额 888.88 元。

6、打水过程: 前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1.2 6 剩余金额 1.26 元;

0.6 8 已出水 0.68 升。

7、刷卡提示:

A、E - - - - 003 区域码错误;

B、E - - - - 004 卡内余额异常;

C、E - - - - 005 时效卡扩展扇区读取失败

D、E - - - - 006 不支持的卡数据类型

E、E - - - - 007 不支持的卡类

F、E - - - - 008 时效卡离线状态下且钱包标识比本地时间大

G、E - - - - gSK 卡挂失。

H、E - - - - EEr 卡异常。

I、E - - - - 009 账户错误

8、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声 刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声 卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声 卡错误;

D、蜂鸣器响 4 声 卡内数据需要同步;

9、刷卡语音提示音:

A、刷卡成功 刷卡成功可正常消费;

B、回收完毕, 感谢您的使用 回收成功;

C、售水结束, 感谢您的使用 消费结束;

D、卡未激活 新开卡未成功和后台同步;

E、不可回收, 请继续消费 多台设备同时刷同一张卡不可回收;

F、余额不足 卡余额低于预扣费



- G、卡挂失 卡已挂失
H、请刷卡同步 再次刷卡同步后台钱包数据
I、同步成功 和后台数据同步成功
- 10、联网版待机时按主板功能键，主屏幕轮询显示机器状态代码：**
1. 显示机器连网状态 显示 1s
 - A、L J -OK 后台通信成功并且设备已安装;
 - B、L J -OF 后台通信成功但设备未安装;
 - C、L J -Fb 后台通信成功但设备为限制使用状态;
 - D、L J -IN 连接服务器成功，后台通信未成功;
 - E、L J -SE 获取到 IP,正在连接服务器;
 - F、L J -IP 设备处于联网获取 IP 状态
 - G、L J -NO 设备未联网且不是以上任意状态
 2. 显示插卡或信号值 显示 1s
 - a) 与联网模组通信失败 CC - NO
 - b) 未插卡 KA - NO
 - c) 插卡后显示信号值 SP - 31 (信号值)
 3. 显示温度和时间 显示 1s
 - a) 25C 25C
 - b) 17.08 17:08
 4. 显示日期 显示 1s
 - a) 2020. 2020 年
 - b) 07.10 7 月 10 号

二、特殊功能操作显示代码

1、系统上电启动时操作，主屏显示：

- A、刷管理卡开机，听到“滴~滴~”两声
SHI --- OK 时间模式;
LIU --- OK 流量模式;
SUCCESSK 刷管理卡成功。
- B、按下“开始”键，刷管理卡开机，清空累计总金额和售水总水量。
C ----- LJ 清除累计信息以及离线条数。
- C、同时按下“开始”和“停止”键开机，系统参数恢复出厂设置。
A --- CCOK 参数恢复出厂设置。
- D、先断电，一直同时按下“功能”和“灌装”键开机，主板会发出“滴滴”响声，保持按住 5 秒左右，当听到长响时松开任意一个，强制进入程序；如果长响后继续保持按住，10 秒左右第二次长响，松开任意一个，恢复备份程序。
恢复备份时主屏 SJ—
-000 升级进度
- E、按下“功能”键开机，进入测试机器设置，滴滴两声后，继续按功能键会从上到下依次打开继电器，全部完成机器会自动重启。
- F、投币器切换：
先断电，同时按住停止和主板左上角的功能键不松手，然后通电，操作成功后会滴一声并且屏幕会显示 bq-----0（默认投币器）或者 bq-----1（新投币器），重复操作两种模式来回切换，最后设备正常开机后就可以了
- G、单双按键切换：
按开始键开机就是单按键，按停止键开机就是双按键



。

2、系统运行时操作，主屏显示:

A、存储信息不对

C-----CC

C、远程设置参数时，设置成功会听到“滴~滴~”两声，主屏显示 1.2 秒

SUCCESSK 远程设置成功

四 、 上电显示代码

1、系统上电启动时，主屏显示依次:

A、产品型号

b 735----1 (1 老户, 2 新户)

B、数码管自检显示

8 8 8 8 8 8 8 8

C、版本号日期

2020. 08.08

D、时间或流量模式

C----SHI 时间模式

C----LIU 流量模式

E、离线消费数据数量

L---0001 (1 条未上传的消费数据)

F、设备编号

00000666 (设备编号 666)