FERREX ID-18 - Avvitatore a impulsi 18 V

Istruzioni per l'uso

Modello ID-18 · Codice prodotto FX-ID18 · Edizione 1 - giugno 2025

---

1. Dati tecnici

Voce	Valore
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria in dotazione	2,0 Ah agli ioni di litio
Coppia massima	180 Nm
Impulsi al minuto	0 - 3.200
Attacco	esagonale 1/4"
Peso con batteria	1,3 kg
Tempo di ricarica	60 minuti

2. Segnalazioni del LED

Segnale	Significato	Cosa fare
Verde fisso	Carica completa	-
Rosso lampeggiante lento	In carica	Aspettare
Rosso lampeggiante veloce	Batteria troppo calda o troppo fredda	Aspettare 20 minuti, poi ricaricare
Rosso fisso	Batteria guasta	Sostituire, codice FX-BAT20
Tre lampeggi all'accensione	Protezione sovraccarico intervenuta	Rilasciare il grilletto, ripartire

3. Uso corretto

Le batterie agli ioni di litio non hanno «effetto memoria»: si possono ricaricare quando si vuole. Due regole che allungano la vita:

- non lasciarle scariche per mesi: si ricaricano al 50 % ogni 3 mesi;
- non caricarle sotto i 5 °C o sopra i 40 °C.

Una batteria che si scarica in pochi minuti dopo una carica completa ha le celle esaurite: non si recupera, si sostituisce.

4. Manutenzione

Soffiare le feritoie di ventilazione con aria compressa a bassa pressione ogni 20 ore di lavoro.

Pulire l'attacco esagonale e ingrassarlo con un velo di grasso al litio.

Controllare che il mandrino non abbia gioco radiale: se ce l'ha, il cuscinetto anteriore è da sostituire.

5. Ricambi

Pezzo	Codice
Batteria 18 V 2,0 Ah	FX-BAT20
Batteria 18 V 4,0 Ah	FX-BAT40
Caricabatterie rapido	FX-CH60
Cuscinetto anteriore	FX-CA08