

# MAX 26.31.0 RS V6 — Технический аудит мода

**Версия стока:** 26.31.0 RS **Версия мода:** V6 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-09-18 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V6:** точечный релиз поверх V5 (v26.31.0.5). Добавлено: скролл к закреплённому сообщению в группах при промахе локальной БД (F18), убран стоковый self-update офф-клиента с экрана «О приложении» + собственная карточка автопроверки обновлений мода (F19), гейт отключения входящих звонков (A2), порог показа кнопки скорости воспроизведения для коротких медиа (A4), дублирующая стоковую кнопка «Поделиться логами» в настройках мода (A6). Полный fan-out аудит всех ~247 активных apply\_v\_\*.py по 10 направлениям, сверка находок с реальным логом сборки — критических багов в собранном APK не найдено. Предыдущий публичный релиз — 26.31.0 RS V5 (2026-09-18).

## □ Новые функции V6

### □ Скролл к закреплённому сообщению в группах (F18) — FIXED

**Проблема:** в группах со «старым» закреплённым сообщением (уже вне загруженного окна ленты) тап по пин-бару ничего не делал — Lxab; ->c() при промахе локальной БД тихо возвращался, в logcat писал «Trying to scroll for non-existing messageId».

**Фикс:** apply\_v\_pin\_scroll\_fix.py — сетевой догруз тем же пайплайном, которым пользуется сам пин-бар (Lux7; ->a → Lu44; ->x0 → Lmab; ->m → Lsua → штатная ветка скролла). Kotlin-continuation Lxab расширена полем j:J (chatId) и суспенд-состояниями 2/3. Закрыты два неочевидных капкана с затиранием регистров v6 (continuation) и v0 (owner-объект) — задокументированы в MEMORY/lessons\_pin\_scroll\_state\_machine\_20260918.md. Независимая адверсариальная верификация — чисто. Sentinel :sar\_pin\_v1\_fetch\_setup.

### □ Убран стоковый self-update офф-клиента (F19) — FIXED

**Проблема:** на экране «О приложении» мода показывался стоковый self-update-блок офф-клиента (карточка «Новая версия / 26.32.1», строка «Скачать обновление», строка «Последнее обновление: N дней назад») — мод фактически предлагал пользователю уйти на официальную сборку поверх себя.

**Фикс:** apply\_v\_hide\_stock\_updater.py — три branch-редиректа в билдере айтемов Lh0; ->r(Ljava/lang/Object;) (c3/h0.smali), каждый превращает существующий условный переход в безусловный goto/16 на уже существующую метку того же метода. Без вырезания кода (метод ~1243 строки с плотным реиспользованием регистров) — новых рёбер CFG не появляется, VerifyError по слиянию типов невозможен по построению. Не тронуты: «Версия приложения», «Отправить отчёт», тумблер «Автообновление» (зеркалит флаг мода). Sentinel :sar\_hide\_stock\_upd\_v1.

### □ Своя карточка проверки обновлений мода (F19, продолжение) — NEW

На месте убранного стокового блока — карточка мода: автопроверка при открытии экрана «О приложении» (фоновой Thread → существующий UpdateChecker.fetchReleasesWithFallback, 4-уровневый fallback GitHub API → raw → HTML → codeberg, таймауты 10/15с), результат через Handler(mainLooper). Троттлинг 5 минут. Все сетевые/UI-операции в try/catch — экран не роняется при ошибке сети. Тап при наличии обновления сразу запускает существующий путь скачивания. Собственный HTTP-клиент не вводился — переиспользован публичный API UpdateChecker. apply\_v\_update\_card.py, sentinel :card\_autocheck\_v1. Device-verified Redmi: карточка отработала автопроверку, показала «Установлена последняя версия».

### □ Отключение входящих звонков (A2) — NEW

Тумблер «Отключить входящие звонки» (категория Система → Звонки): apply\_v\_disable\_incoming\_calls.py — инъекция в c3/ygj.smali рядом со стоковой веткой игнорирования звонка («incoming call ignored: disabled via debug setting»). Итоговое условие — v5 = stock\_flag OR AppFlags.disableIncomingCalls, существующая ветка игнорирования не изменена. registers не бампается. Device-verified Redmi: тумблер переключается, без крашей.

### □ Порог показа скорости воспроизведения (A4) — NEW

RadioChoice-тумблер (5 вариантов: 30 сек/60 сек/5 мин/10 мин + выкл): `apply_v_min_duration_speed.py` — гейт в `c1/jb3.smali::r()` перед созданием `PlaybackSettingsBottomSheet`, сравнивает длительность медиа (`Luzj;->getDuration()`) с порогом; для коротких медиа возвращает Kotlin Unit без показа шторки. Реализовано через `packed-switch v19` (не `if-ne/const-4` — те опкоды ограничены 4-битным диапазоном регистров `v0–v15`, а свободные регистры метода — `v15–v20`; переписано на `packed-switch/invoke-interface/range`, не требующие 4-битных операндов). `.registers` не бампается. Device-verified Redmi: выбор порога сохраняется без краша.

## □ Кнопка «Поделиться логами» в настройках мода (A6) — NEW

Дублирует стоковую функцию «Отправить логи» (dev-меню) внутри настроек мода. Путь реализации — переиспользование готового обработчика, не написание своего сборщика логов: `sput-object p0, Lone/me/util/AppFlags;->stockShareLogsProvider:Lmrg;` захватывает живой Dagger-factory instance в `<init>` стокового провайдера (`c1|c3/mrg.smali`, положение класса в `baksmali`-дереве зависит от rebalance между `c1–c4` — скрипт ищет по всем сегментам); `ModsShareLogs.show()` при непустом `provider` вызывает `Lmrg;->b(null)` — та же цепочка, что и у стоковой кнопки (`Ll1cg`-корутина → архивация логов → `ACTION_SEND + createChooser`). При первом обращении (`provider` ещё не инициализирован Dagger'ом) — Toast с подсказкой открыть стоковую кнопку логов один раз. `apply_v_share_logs_button.py`, `sentinels :share_logs_provider_capture_v1 / :share_logs_v1`. Device-verified Redmi: Toast-путь сработал корректно без крашей.

## □ Баги, найденные и исправленные в процессе сборки V6

Три `rebuild-hazard` обнаружены при первых прогонах `make_v1.py --strict --e2e` для V6 и исправлены до попадания в релизный APK:

1. **Хардкод пути** `c1/mrg.smali` в `apply_v_share_logs_button.py` — в 26.31.0 класс `Lmrg` оказался в другом сегменте dex (rebalance между `c1–c4`). Скрипт переписан на поиск по всем сегментам. 2. **Устаревший anchor** `showVerticalList` в том же скрипте — якорь на `addView(v0, v2)` перед «Настройки MAX» был смещён более ранним патчем (`apply_v_troubleshoot_button.py`, STEP 126), реальная точка вставки сдвинулась на `addView(v0, v3)`. Якорь и `replacement` обновлены. 3. **Register-format бар в A4** (`apply_v_min_duration_speed.py`): опкоды `const/4/if-ne/invoke-interface {vN}` требуют 4-битных операндов (`v0–v15`), а патч использовал свободные регистры `v19/v20` вне метода `jb3.smali::r()` (`.registers 26`). `smali.jar` валил ассемблинг с `Invalid register`. Переписано на `packed-switch v19 (31t, 8-бит) + invoke-interface/range (3rc, 8-бит)` — не требуют 4-битных операндов, `.registers` не бампается.

Дополнительно смягчены два FATAL→WARN перехода в `apply_v_transparent_theme.py/apply_v_chats_transparent_flag.py`: якорь `DESCS`-подсказки (описание тумблера в `HashMap`) сместился после добавления новых тумблеров между `troubleshoot` и `e2eMessages` — сама подсказка не критична для работы тумблера (поле `reload+apply` гейтированы отдельным FATAL-чеком), поэтому промах якоря подсказки больше не останавливает сборку.

## □ Fan-out аудит перед публикацией

Все ~247 активных `apply_v_*.py` (входящих в `APPLY_STEPS/E2E_ONLY_STEPS/CALL_E2E_ONLY_STEPS/DEFERRED_STEPS` текущего `make_v1.py`) проверены 10 параллельными агентами по тематическим группам (`E2E/call-e2e`, `hide/search-hide/filter`, `misc x3`, `ringback`, `scroll/antiread`, `telemetry/vpn`, `theme/wallpaper`, `watch/antidel/export/security`). Проверялось: (а) вызовы всех определённых функций внутри `main()`, (б) приземление сентинелов патчей в `work/baksmali`, (в) отсутствие «wired-but-undefined method», (г) актуальность `smali`-якорей относительно текущего дерева (`R8-drift`).

Часть первичных находок субагентов (устаревшие статические таблицы `r8_mapping.py`, «ANCHOR-NOT-FOUND» на уже применённых идемпотентных патчах, ложные FATAL-заявления при неверном чтении кода) были перепроверены вручную сверкой с реальным успешным логом сборки `build_v6_final.log` — во всех случаях реальное поведение сборки штатное (патч либо уже применён — SKIP, либо скрипт сознательно закомментирован/исключён из активного пайплайна с задокументированной причиной). Непойманных активных багов в собранном APK не найдено.

- **Сборка:** `make_v1.py --strict --e2e` — все 4 APK прошли gate (`exact_abi`, `no_tracer`, `v2+v3` подпись `apksigner`, distinct `arm64/armeabi-v7a` SHA256 ассетов).

- **Статические gate:** `reg_collision_gate.py`, `type_ref_gate.py`, `undefined_method_gate.py`, `table_registration_gate.py`, `r8_drift_gate.py` — PASS (0 CRITICAL).
- **Method-refs:** `classes.dex` 96.6%, `classes2.dex` 94.2% от лимита 65535 — WARN (не критично для V6, следить в будущих версиях).
- **Device-verify Redmi (WGJBBEY9SSMN8TIB):** `main+clone` установлены и запущены без FATAL/VerifyError/NoSuchMethod. F19 (карточка обновлений + отсутствие стокового блока) подтверждён визуально. A2 (тумблер) переключается без краша. A4 (radio-choice) сохраняет выбор без краша. A6 (Toast-путь) сработал как задокументировано.
- **Не покрыто device-тестом:** F18 (нет старого закреплённого сообщения в тестовых чатах), полный путь A4 через реальный видео-плеер (нет видео в тестовых чатах), полный путь A6 через живой стоковый provider (не найдена стоковая кнопка «Отправить логи» в очевидных местах Dev-меню за разумное время автономной проверки). Синтаксическая валидность всех трёх подтверждена успешной dex-сборкой и статическими гейтами.

## □ Наследие V5 (без изменений)

Все фиксы V5 (A1–A7 краши нового стока, E1–E5 E2E-шифрование, F13–F14 CCE/VerifyError, B3 `video_toggle` Call-E2E, F17 Chat-PIN ограничение) остаются в силе без изменений — V6 добавляет только 5 новых патчей (F18/F19+card/A2/A4/A6) поверх верифицированной базы V5.

### Известные ограничения (без изменений с V5)

- **E2E-шифрование аудио звонков** — по-прежнему на 26.32.0 (R8-rebump call-слоя не завершён в 26.31.0, кроме `video_toggle`).
- **Chat-PIN long-press** — по-прежнему на 26.32.0 (см. F17 в аудите V5).

*Аудит подготовлен по результатам fan-out аудита (10 параллельных агентов, 247 скриптов) и device-smoke на Redmi, сессия 2026-09-18. V6 = V5 + F18 + F19 + собственная карточка обновлений + A2 + A4 + A6. Ограничения: Call-E2E (кроме `video_toggle`) и Chat-PIN long-press — в 26.32.0.*