

MAX 26.31.0 RS V5 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.31.0 RS **Версия мода:** V5 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-09-18 **Совместимость:**

ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V5:** релиз поверх V3 (v26.31.0.3); V4 (v26.31.0.4) не публиковался — его фиксы вошли в V5. Добавлено с V3: краш «Красный» в форматировании (A9), VerifyError у0с (F16), антиудаление после перезапуска (F15), мёртвые тачи прозрачной темы (U8), CCE-чтение prefs (F13), VerifyError KeepAliveWorker (F14), восстановление video_toggle в Call-E2E (B3), сборка без диагностических маркеров. Полный fan-out аудит всех ~290 apply_v_*.py по 15 направлениям — критических багов не выявлено. Предыдущий публичный релиз — 26.31.0 RS V3 (2026-09-16).

❑ Краши нового стока (A1–A7)

❑ Краш старта — тема приложения (A1)

Проблема: краш при первом запуске с need Theme.AppCompat. Ресурсный id темы приложения изменился между версиями стока (0x7f120139 → 0x7f1200d3). Хардкодный id в шаблоне указывал на отсутствующий ресурс.

Фикс: id берётся из aapt2 dump итогового собранного APK, не из шаблона. Id стока и id после пересборки не совпадают — добавлено правило в pipeline.

❑ Краш рендера Switch (A2)

Проблема: abc_control_background_material not found при первом экране с Switch-элементом. Флаг --optimize / --target-densities в build_v1.py вырезал AppCompat-ресурсы.

Фикс: убран aapt2 optimize на шаге сборки (build_v1.py:2734).

❑ Краш клона при старте — отсутствующая строка (A3)

Проблема: клон падал с string/folder_all not found. Клон собирался с собственным arsc без ресурсов основного пакета.

Фикс: клон явно берёт main-arsc (build_v1.py:2515) с последующим байтовым ренеймингом пакета.

❑ Краш экрана звонка и спонтанные краши — dangling res-refs (A4)

Проблема: 36 оборванных файловых ссылок в arsc: пути res/drawable/ ↔ res/drawable-v23/ не совпадали с реальным layout в APK после оптимизации плотностей. ART не мог разрешить drawable-ресурс при инфляции View.

Фикс: _reconcile_dangling_res_files() в build_v1.py выравнивает пути в arsc по реальному содержимому ZIP.

❑ Краш профиля — чужой viewType (A5)

Проблема: NoSuchElementException key 8192 при открытии профиля. L10a; decoration применялась к ViewHolder с viewType 0x2000, не предназначенного для неё.

Фикс: skip-guard instance-of L43; перед decoration. Device-verified.

❑ VerifyError в ChatScreen / ManualReadButton / ModFab (A6)

Проблема: VerifyError при загрузке класса. Два независимых корня: (1) R8-drift — requireActivity() изменил дескриптор возвращаемого типа ()Lar; → ()Lvs; (2) wide-pair clobber в nw7.d — патч использовал регистр, занятый lower-half широкой пары.

Фикс: обновлены дескрипторы якорей; смещён патч-регистр. Оба gate (reg_collision_gate, type_ref_gate) прошли PASS.

❑ Краш экрана Оформление — отсутствующий атрибут (A7)

Проблема: Настройки → Оформление падало с ошибкой colorSurface attribute not found. MaterialButton требует атрибут colorSurface из MaterialTheme; после ресборки тема не разрешала его.

Фикс: устранён тем же reconcile config-путей arsc (A4). Device-verified S25: экран Оформление открывается штатно — размер текста, темы Системная/Светлая/Тёмная, превью чатов, набор «Космос»; `logcat -b crash` чист.

□ E2E-шифрование: исправления

□ Авто-включение E2E без согласия пользователя (E1, E2)

Проблема: при получении входящего push или cap-токена функции `setChatE2E(true)` активировались без действия пользователя. В чате появлялись ложные служебные плашки авто-включения. Opt-in превращался в opt-out.

Фикс: все вызовы `setChatE2E(true)` из push/cap-путей удалены. E2E активируется исключительно через UI (тумблер «Начать защищённый чат»). При первом запуске V1 выполняется одnorазовый `resetAllE2EStrict()`, очищающий остаточные флаги предыдущих версий (`e2e_strict_/e2e_chat_flag_/e2e_chat_optin_/se_`).

□ Responder не пересобирает сессию при bundle-only reset (E4)

Проблема: когда инициатор сбрасывал E2E-сессию и отправлял новый bundle без REKEY-токена, сторона-ответчик не пересоздавала сессию, продолжая шифровать старой. Тип шифртекста оставался `type=2` (старая сессия).

Фикс: `rebuildAsResponderNewBundle` в `handlePeerBundle` — явная пересборка сессии при получении нового bundle. Флаг `e2e_applied_bundle_<peer>` предотвращает заикливание. Device-verified S25↔Redmi: полный round-trip, `decrypt OK inType=2 / decrypt=OK` на обоих устройствах, `decrypt failed=0`.

□ Открытый текст при редактировании E2E-сообщения (E5)

Проблема: при редактировании ранее отправленного E2E-сообщения отредактированный текст уходил на сервер в открытом виде, минуя слой шифрования.

Фикс: `apply_v_e2e_block_edit.py v4` — гейт в `c3/gk3.smali::g0`. `chatId` извлекается только через логируемый `tgk3.p="gk3-<chatId>"` (функция `strictActiveForChatTag`). Device-verified S25.

□ PEERVER_TOO_OLD — peer держал устаревший cap без TTL (E3)

Проблема: peer мог хранить устаревший cap-токен без TTL-сброса, что блокировало поднятие E2E-сессии с ошибкой `PEERVER_TOO_OLD`.

Фикс: `advertiseVersionForPeer(..., force=true)` без троттлинга на путях REKEY/no-session.

□ E2E: гонка мутации сессии (B2)

Проблема: `handlePeerBundle` — единственный метод, мутирующий E2E-сессию — не был синхронизирован. Неатомарная последовательность `hasSession` → `deleteSession` → `processPreKeyBundle` могла пересекаться с `decrypt()` из параллельного push-потока.

Фикс: `static synchronized void handlePeerBundle(...)` — единый монитор `E2ECrypto.class`, совпадает с монитором `encrypt/decrypt/processPreKeyBundle`. Дедлок исключён (реентрантный монитор, инверсии lock-order нет). Device-verified S25↔Redmi round-trip: ANR=0, краши мода=0. Код в `classes4.dex`.

□ UX: плашка при неудачной расшифровке (B1)

Проблема: при потере E2E-сессии первое входящее сообщение падало с `decrypt fail` и терялось безвозвратно — без какого-либо уведомления в UI.

Фикс: перед молчаливым `return null` при `decrypt-fail` (`E2ECrypto.java:521`) вызывается `recordServiceEventForPeer` — в ленте чата появляется плашка «Сообщение не расшифровано, попросите собеседника переслать». Механизм тот же, что у `reset-notify` плашки (2627-E2), чей рендер device-verified. Код в `classes4.dex` (строки `e2e_enc_fail / recordServiceEventForPeer` подтверждены в dex).

□ Гудокдозвона (C1)

Проблема: после перехода s32.c на Flow-паттерн наблюдателя вызов stop() обрывал тон через ≈0.3 с при исходящем звонке.

Фикс: гейт на cc2.d != null в apply_v_ringback_v29.py — stop() вызывается только при активном объекте тона. Device-verified.

□□ Функциональность: скрывание и фильтры (F1–F6, F8)

Чаты-фильтры (F1)

R8-drift: тип filterChatList изменился с Lc73 на Lbe3. Чаты «Коды подтверждения» и «MAX» снова корректно скрываются.

Вкладка «Всё» и папка «Новое» (F2, F3)

filterPageList обновлён под новый тип Lb67 → Lpe7. ViewPager2-вызов w1() → x1() / viewpager2->h(IZ)V исправлен. Кнопка открытия папки «Новое» работает.

Скрывание пунктов настроек (F4, F8)

Корневая причина: инверсия логики в self-gen методе filterSettingsListCopy — было if-nez v4, :fslc_add, что при v4=1 (флаг «скрыть») добавляло элемент, а не пропускало. Метод возвращал список скрываемых вместо видимых.

Фикс: убрана метка :fslc_add, логика if-nez v4, :fslc_loop + inline add. Один фикс закрыл «Войти в Сферум», «MAX для бизнеса», «Пригласить друзей». Device-verified S25 (тройной A/B: флаги ON → элемент скрыт; OFF → появился; ON → снова скрыт). Список настроек не пустой (~14 видимых пунктов).

Кнопка «Прочитать всё» (F5)

Device-verified S25: logcat подтвердил 3 срабатывания MRDL onClick → toast «Все сообщения отмечены прочитанными, MAX». Восстановлена chatId-цепочка l2() → G1:Llye → a:Ljeh → getValue → Luz2;->a:J.

Невидимка не палит «в сети» (F6)

Device-verified Redmi↔S25 (невакуумный A/B): S25 с invisible ON — Redmi стабильно видит «1 ч назад», не «В сети», даже при активном S25. Baseline (invisible OFF) за 30 с показал «В сети» — тест невакуумный. Гейт d19.a() держит все 5 callsite'ов.

□□ UI: визуальные регрессии (U1–U7)

Шрифт диалогов мода (U1)

AlertDialog под темой OneMe.Theme.Transparent не имел textAppearance → текст отображался микроскопическим. Фикс: msgView() / getDialogTheme() с явным атрибутом.

Многострочность в диалогах и настройках (U2)

Тема OneMe.Theme.Transparent навязывает singleLine=true + ellipsize. Длинные тексты E2E-диалогов и описаний тумблеров обрезались в «...». Фикс: setSingleLine(false) + setMaxLines(...) + setEllipsize(null) на всех затронутых View. Device-verified S25.

Имя приложения «icon» (U3)

Label id сдвинулся (0x7f110802 → 0x7f1108a4). Имя на иконке и в менеджере приложений отображалось как «icon». Исправлено.

Цвет иконки (U4)

Двойной stable-ID drift в адаптивной иконке (binary AXML). Исправлены 18 файлов в `templates/patched`.
Device-verified S25 (OneUI). Примечание: MIUI маскирует фон адаптивной иконки — эффект виден только на OneUI.

About-карточки (U5)

R8-drift dev-роутера: `L1→Lz` / `Lefb→Llrb` / `Li85→Llf5` / `Lxc9→Lmn9`. Все три About-карточки открываются корректно.

Постскролл в чате (U6)

R8-drift якоря `G/z0` нарушил автоскролл к новым сообщениям. Исправлено. Device-verified Redmi: `logcat «POST_FORCE stable, done»`.

Многострочность E2E-плашки в ленте (U7)

`ViewHolder lbz4` (`itemView = android.widget.TextView`) рендерил E2E-плашку в одну строку под той же темой `OneMe.Theme.Transparent`. Фикс: `apply_v_e2e_pill_multiline.py` — после `setMovementMethod(p2)` вставка `setSingleLine(false) + setMaxLines + setEllipsize(null)` (регистр `v0` мёртв в точке вставки, `.registers` не трогается). Device-verified S25+Redmi.

❑ Исправления V2 (26.31.0.2) и V3 (26.31.0.3)

❑ Краш «Устройства → Войти по QR-коду» (A8) — FIXED V2

`QrScannerWidget.v1` падал `VerifyError`: носитель `getView()` `Lus4` (26.29.1) отсутствует в 26.31.0. Фикс: `Lus4 → Loz4` в `apply_v_e2e_qr_scanner_hook.py` (как в стоковом теле `v1`). Device-verified S25: QR-скан работает.

❑ Пустой список «Устройства» (F11) — FIXED V2

`apply_v_hide_settings_oye` мис-таргетился: в 26.31.0 `c3/lkg.smali` — VM экрана «Устройства» (`devices`), НЕ настроек. Инъект вызывал `filterSettingsList` на СПИСКЕ УСТРОЙСТВ → вычищал элементы. Фикс: скрипт исключён из `APPLY_STEPS` (`hide`-настроек работает через `xhg.r()/filterSettingsListCopy`, F8). Device-verified S25: полный список (текущая + 3×WEB + 2×ANDROID).

❑ Не отправляются видео (F12) — FIXED V3

Симптом: фото уходят, видео — нет (Redmi WGJBBEY9SSMN8TIB).

Корень: `apply_v_e2e_attach_upload_b.py` в `UploadFileAttachWorker.getForegroundInfo()` (метод `j()` = `getForegroundInfoAsync`) вставил блок с ПРОТУХШИМИ R8-именами 26.29.1:

- `Lcb9;->b:Landroidx/work/WorkerParameters;` — в 26.31.0 `cb9` теперь `lambda` (поля `b` нет; базовый класс воркера = `s19`)
- `Landroidx/work/WorkerParameters;->b:Lw35;` — реально `b:Lta5;` (`InputData`)
- `Lw35;->c(Ljava/lang/String;J)J` — метода нет

`WorkManager` для `expedited`-задачи вызывает `getForegroundInfo` ДО `doWork` → `NoSuchFieldError` → задача тихо отменяется → видео не отправляется. Фото идут инлайн-аплодом, минуя этот воркер.

Дополнительно: `apply_v_e2e_attach_upload_a.py` (E2E-шифрование вложений) в 26.31.0 — `GUARD SKIP` (`c2/iii.smali` отсутствует, `Laqi;->valueOf` исчез) → шифрование вложений не работает → патч В был бессмыслен и вреден.

Фикс: `apply_v_e2e_attach_upload_b.py` исключён из `E2E_ONLY_STEPS`; инъект откачен к стоковому `p()Lhza`-фрагменту. **Device-verified Redmi 16.09.2026: видео отправляется.**

❑ Синхронизация «Автообновления» (новая фича)

Стоковый switch «Автообновление» (Настройки → О приложении) = зеркало мод-флага «Автоматически проверять при запуске» (`AppFlags.autoUpdateCheck`, `UpdateChecker` на GitHub). `apply_v_sync_autoupdate.py: n0.k(JZ)V` пишет только `autoUpdateCheck` (стоковый `app.selfservice.update` остаётся `false` — оригинал не перезапатрёт мод), `h0.r()` рисует `checked` из мод-флага. Sentinel: `auto_update_sync_v1`.

❑ R8-drift фиксы аудита (V3, 8 скриптов)

Скрипт	Дрейф 26.29.1 → 26.31.0
allow_any_filetype	c3/dnd → c4/g4e (был NO-OP → активен: обход клиентского блэклиста расширений)
dps_boot_gate	DpsInitProvider c3 → c2
noip_telemetry	:cond_1c5→:cond_1c1, Lko9→Liz9
p0_telem_dps	фикс path is None (раньше крэш)
pinned_drag	Luie→Le4f, Lc20→Lh40, Lm93→Lbe3
search_hide_channels_rows	Lsf3→Lkk3, Ldq7→Ljz7 (иначе VerifyError/мёртвый фильтр)
settings_filter_fix	перенесён после apply_v22_settings (snapshot стирал фикс F8/F4)
voice_download	реактивирован (якорь c3/s63.smali существует, sentinel приземлён)

Также: apply_v_manual_update_check выключен (NO-OP на 26.31.0), apply_v_filter_chatlist_k1a выключен (мёртвая фича), r8_drift_gate.py научился динамическому резолву TARGET (rebalance_dex: c3/v4b → c1/v4b).

□ Верификация

- **Сборка (V5b):** make_v1.py --strict --e2e --skip-anti-split --skip-baksmali — все 4 APK прошли gate (exact_abi, no_tracer, v2+v3 подпись apksigner, distinct arm64/armeabi-v7a SHA256 ассетов). Диагностический флаг --modf19-diag НЕ передавался — сборка чистая, маркеров MODF19* в APK нет.
- **Статические gate:** reg_collision_gate.py, type_ref_gate.py, undefined_method_gate.py — PASS (0 CRITICAL).
- **Fan-out аудит (V5, 18.09.2026):** все ~290 apply_v_*.py пройдены 15 параллельными агентами по тематическим группам (Scroll 6/6, Smart-antiread 17/17, Hide 19/19, Search/filter 9/9, Telemetry/VPN 22/22, Watch 11/11, Lock/Security 12/12, Theme/UI 25/25, Ringback/Audio 4/4, Export/Devmenu 13/13, E2E 22/22, Misc-A, Misc-B/DAO 21 CONFIRMED+8 SKIP-OFFLINE, Call-E2E, AboutCards) — багов в собранном APK не найдено; из аудита родились фиксы A9/F15/F16/B3 и документированное ограничение F17. Процедура соответствует HARD-RULE «fan-out аудит перед публикацией».
- **Device-verify (V5, Redmi WGJBBEY9SSMN8TIB, main+clone, 18.09.2026):**
 - Креш «Красный» (A9): выбор «Красный» в ActionMode-меню — без ICCE, logcat AndroidRuntime пуст, процесс жив.
 - Антиудаление (F15+F16): удаление «у всех» с клона → рестарт main → сообщение остаётся с меткой.
 - Прозрачная тема (U8): тачи работают, UI-поток отзывчив.
 - Запуск V5b: Complete за 713/899 мс, AndroidRuntime:E пуст, оба процесса живы.
 - **E2E round-trip S25↔Redmi (B2, E4):** обмен в обе стороны, decrypt OK, decrypt failed=0, ANR=0, крашей мода нет (неизменные с V3).
 - **Ringback C1:** device-verified (неизменный с V3).

□ Исправления V4 и V5 (18.09.2026)

□ Краш при выборе «Красный» в форматировании (A9) — FIXED V5

Симптом: при выборе «Красный» в ActionMode-меню выделения текста — IncompatibleClassChangeError: Class one.me.mods.CodeSpan implements non-interface class zp9. Воспроизведено на клоне ru.oneme.ap2 (Redmi, 22:28).

Корень (R8-drift RedCode 26.29→26.31): CodeSpan implements Lzp9; но в 26.31 Lzp9; — КЛАСС (final, super L04k;), не интерфейс. Вызов Lc6g; ->R(Editable; IIZLzp9;)V в RedCode.smali:86 тоже битый — c6g в 26.31 — пустой интерфейс без R. Сток 26.31: интерфейс спана Lu0a; (implements Lr15;), хелпер Lzx4; ->a0(Editable; IIZLu0a;)V.

Фикс: CodeSpan → .implements Lu0a;, copy()Lr15;; RedCode → Lzx4;->a0(...Lu0a;)V. Device-verified Redmi 18.09.

□ VerifyError y0c — гейт антиудаления не исполнялся (F16) — FIXED V5

Симптом: `y0c.b(Luz2;[JLrp5;])v` — «[0x33] 'this' argument 'Uninitialized Reference: x6b' not instance of 'Reference: cjb'» → класс `y0c` отклонён ART → `addDeletedKept` не вызывался → `deletedKept` пуст → после рестарта `sync`-удаление гасило сообщение (F15).

Корень (R8-rebump regression в `apply_v2_ws_central.py`): `rebump` переименовал `event wrapper x6b→cjb`, но в `REPLACE_V4_TAIL` заменили ТОЛЬКО `invoke-direct {v6...}, Lcjb;-<init>` и забыли `new-instance v6, Lx6b;` → создавался объект несовместимого типа. Класс бага: тип `Lx6b` существует и `invoke-direct` синтаксически валиден — статические `gate (undefined_method/reg_collision/type_ref)` его не ловят.

Фикс: `new-instance v6, Lx6b;` → `new-instance v6, Lcjb;` (единственное место в `REPLACE_V4_TAIL`). Урок: при R8-rebump проверять BCE пары `new-instance+invoke-direct`, не только `invoke-direct`.

❑ Антиудаление: сообщение исчезало ПОСЛЕ перезапуска (F15) — FIXED V5

Симптом: «удалить у всех» от собеседника — в живом процессе сообщение остаётся, но после перезапуска мода исчезает.

Корень: физический `DELETE FROM messages` в `c1/qua.smali (c(J,List) и b(JJJ))` вызывается из 7+ мест БЕЗ `antiDelete`-гейта (`gkb, n53, g3f, id3, s0c, zib, op4, ejb`). При рестарте удаление приходит `sync`-путём (не WS), минуя `y0c.b`, и бьёт напрямую в DAO — `deletedKept` не проверяется.

Фикс: `apply_v_antidel_dao_gate.py` — (1) `qua.c(J,List)` сентинел `:adq_dao_gate:` при `antiDelete ON` фильтрует список через `AppFlags.isDeletedKept(J)Z`, пустой список → `return-void`; (2) `qua.b(JJJ)` сентинел `:adq_range_gate:` при `antiDelete ON` `return-void` (блок диапазонного `DELETE`). Скрипт добавлен в `APPLY_STEPS (make_v1.py ~L628, после apply_v_antidel_push_gate.py)`. Device-verified Redmi 18.09: удаление «у всех» с клона → рестарт `main` → сообщение на месте.

❑ Мёртвые тачи при прозрачной теме (U8) — FIXED V4/V5

Симптом: при включённой прозрачной теме «экран не реагирует».

Корень: `apply_v_transparent_theme.py` хардкодил БИТЫЕ `style-id` — `setTheme(0x7f1200d5) = style/Base.Widget.AppCompat.CompoundButton.CheckBox (НЕ тема) и applyStyle(0x7f12019e) (ресурса в APK НЕТ)`. Настоящие `id` из `aapt2 dump V4: OneMe.Theme.Transparent=0x7f120146, ThemeOverlay.MaterialComponents.Light=0x7f1202f2`.

Фикс: правильные `id` в пересборке V4 (16.09 21:20) → тач заработал (подтверждено: `logcat Fully drawn, UI-поток отзывчив`). Важно: CPU-шторм (~150%) НЕ связан с темой (контрольный NO-OP эксперимент), отдельный вопрос U9 → DEFER 26.32.0.

❑❑ CCE при чтении prefs keep-background-socket / user-debug-report (F13) — FIXED V4

`apply_v_pms_neutralize.py` форсил запись `Boolean.FALSE` в `prefs` под ключи `user-debug-report` и `keep-background-socket`, а сток 26.31.0 читает их ТИПИЗИРОВАННО (`user-debug-report` → `Long/enum zm0`, `keep-background-socket` → `enum Lhp0;`). CCE: `result is class java.lang.Boolean, clazz=class hp0/zm0/Long` → `SharedPreferencesGetException`. Фикс: оба ключа переведены в SKIP (без `force-cast`), остальные 10 форс-ключей подтверждены `Boolean`.

❑ VerifyError KeepAliveWorker (F14) — FIXED V4

Сток 26.31.0 R8-переименовал `ListenableWorker→s19` (поле `a=Context`), `doWork()→d()Lr19;`, `Result.success()→new Lq19`. Шаблон `smali_inject_v22/.../KeepAliveWorker.smali` ссылался на старые имена → `VerifyError` в `WM-WorkerFactory`. Фикс: шаблон переписан по стоковому эталону.

❑ Call-E2E: video_toggle восстановлен (B3) — FIXED V5 (остальное DEFER)

Аудит V5 (группа Call-E2E): блок `CALL_E2E_ONLY_STEPS (make_v1:1188-1207)` мёртв в 26.31.0 — классов `CallCrypto/CallKeyDeriver/CallFrameEncryptor` в `baksmali`-дереве НЕТ (только стоковые `org/webrtc/FrameEncryptor/nativeSetFrameEncryptor`), сентинел'ов `CALL_E2E/_call_e2e_0` вхождений. Причина — R8-drift `c3→c4` (26.31.0) + смена сигнатур якорей. E2E-аудио в звонках НЕ работает (`fail-open`: обычные незашифрованные звонки — честный режим по умолчанию, ложной индикации защиты нет).

video_toggle пофикшен (решение пользователя «сначала video_toggle, остальное deferred»):

`apply_v_call_e2e_video_toggle.py` искал

`c3/ru/ok/android/externcalls/sdk/video/internal/CameraManagerImpl.smali`, а в 26.31.0 класс в `c4` (та же сигнатура `setCameraEnabled(Z)V/.registers 3/isEarlyVideoEnabled:Z`). Фикс: путь `c3→c4`;

Lone/me/e2e/CallCrypto;->setVideoActive(Z)V подтверждён в prebuilt lib/classes4.dex
(CallCrypto/setVideoActive/CALL_LOCK_UI/currentCallsVideo найдены). Патч применён, sentinel
:call_e2e_video_toggle приземлён, собран в V5b.

Остальные 5 скриптов Call-E2E (hook_spike/keyderive/addpart_clear/w22_indicator/callhist) → DEFER
26.32.0 (R8-rebump call-слюя требует отдельной сессии). Ограничение декларировано в релизных материалах.

□ Chat-PIN: long-press UI-хук недоступен (F17) — DEFER 26.32.0 (документировано)

apply_v_chat_pin.py::patch_m93_titlelongclick таргетирует c1/be3.smali, но в 26.31.0 be3 — chat-model (поля
a:J+C()Z, pinned_sort/pinned_drag), HE toolbar. Реальный toolbar 26.31.0 — c1/qt.c.smali (FrameLayout, поля
A:Ltq7/C:Ltq7, методы setTitleClickListener(Ltq7;)V/setTitleLongClickListener(Ltq7;)V).
setTitleLongClickListener в стоке HE вызывается вообще → стокового механизма long-press
(aас.onTouchEvent→y.invoke) нет, хук не на что вешать. Скрипт печатает [WARN] ... пропущен и не падает;
fallback — ADB broadcast maxmod.chatpin.add/remove. Основной PIN-гейт при открытии чата работает. Решение
пользователя 18.09: документировать ограничение, релиз V5; R8-rebump-фикс (новый toolbar qt.c + long-press
поверх стока) — в 26.32.0.

- **Сборка:** make_v1.py --strict — все 4 APK прошли gate (exact_abi, no_tracer, v2+v3 подпись apksigner, distinct arm64/armeabi-v7a SHA256 ассетов).
- **Статические gate:** reg_collision_gate.py, type_ref_gate.py, undefined_method_gate.py — PASS (0 CRITICAL).
- **Fan-out аудит:** все ~202 apply_v_*.py пройдены 13 параллельными агентами по тематическим группам (краши/E2E/call-e2e/antidel/scroll/ringback/watch-mode/hide-filter/antiread/telemetry/UI/security/misc) — багов в собранном APK не найдено; 3 rebuild-hazard в apply-скриптах обнаружены и исправлены до релиза. Процедура соответствует HARD-RULE «fan-out аудит перед публикацией».
- **Device-verify Samsung Galaxy S25 (RFCX5013V5F, Android 15):**

- Экран Оформление (A7): открывается без краша, logcat -b crash чист. - Скрытие пунктов настроек F4/F8: тройной A/B, список ~14 пунктов корректен. - E2E-блокировка редактирования (E5): device-verified. - Кнопка «Прочитать всё» F5: 3× MRDL onClick в logcat. - Невидимка F6: невакуумный A/B с Redmi — «В сети» не показывается при invisible ON. - Постскролл U6: device-verified Redmi, POST_FORCE stable, done. - Многогострочность плашки U2, U7: device-verified S25+Redmi.

- **E2E round-trip S25↔Redmi (B2, E4):** обмен в обе стороны, decrypt OK, decrypt failed=0, ANR=0, крашей мода нет.
- **Ringback C1:** device-verified.

Аудит подготовлен по результатам fan-out аудита и трекера BUGS.md (секция 26.31.0 RS), сессии 2026-09-14/16/18. V5 = V3 + фиксы V4/V5 + полный fan-out аудит ~290 скриптов. Ограничения: Call-E2E (кроме video_toggle) и Chat-PIN long-press — в 26.32.0.