



Nastavni predmet:	Algoritmi i programiranje II.
Laboratorijska vježba 14:	Pokazivači

Cilj vježbe: *Izvežbati upotrebu pokazivača.*

1. Pomoću dokumenta Pokazivači.pdf punim rečenicama odgovori na sljedeća pitanja u bilježnicu (postavi naslov Pokazivači):
 - a. Što nam predstavlja oznaka & u funkciji scanf_s?
 - b. Što je memorijska adresa? Objasni razliku između podatka i adrese podatka.
 - c. Kako možemo saznati kolika je veličina tipa podatka u memoriji?
 - d. Što je pokazivač?
 - e. Što je operator referenciranja (adresni operator) i kako se koristi?
 - f. Kako se deklarira, a kako inicijalizira pokazivač?
 - g. Što je operator dereferenciranja?
 - h. Objasni razliku između: zvjezdice * u deklaraciji (int *px;) i zvjezdice * kao operatora dereferenciranja (*px)
2. Prouči primjer na 45. stranici (posljednja stranica u PDF-u) te ga zapiši u Visual Studio i u LV 14.
3. Riješi sljedeće zadatke:

ZADACI

1. Dodijeliti vrijednosti za tri varijable, $x = 1$, $y = 2$ i $z = 3$ te im zamijeniti vrijednosti koristeći pokazivače na varijable: varijabli x dodijeliti vrijednost varijable y , varijabli y dodijeliti vrijednost varijable z , te varijabli z dodijeliti vrijednost varijable x .

Primjer komunikacije s korisnikom

Nakon zamjene:

$x = 2$

$y = 3$

$z = 1$

2. Upisati tri broja i ispisati najmanji. (Predvidjeti mogućnost da korisnik upiše sva tri jednaka broja.)

Primjer komunikacije s korisnikom I.

Upisi tri broja: 1 2 3

Najmanji broj: 1

Primjer komunikacije s korisnikom II.

Upisi tri broja: 1 1 1

Upisana su tri jednaka broja!

3. Upisati tri mala slova i poredati ih po abecedi od a do z.

Primjer komunikacije s korisnikom I.

Upisi tri mala slova: a s d

Slova poredana po abecedi od a do z: a d s

4. Upisati dva prirodna broja i ispisati njihov najmanji zajednički višekratnik.

Primjer komunikacije s korisnikom
Upisi dva prirodna broja: 3 7
Najmanji zajednički višekratnik: 21

NAPOMENA: *Zadatke koje ne riješite na laboratorijskoj vježbi riješite za domaću zadaću!*

