

Comportamiento del cliente, solicitudes de figuras, reporte de errores (HTTP):

El cliente le solicita al tenedor la figura y el tenedor se lo solicita al server en el formato del protocolo, como hable el cliente con el tenedor es inherente a cada grupo pero el reporte de errores se da con HTTP (404, etc).

Comportamiento de los servidores de figuras, solicitudes de contenidos, errores, etc. (HTTP):

Las solicitudes se hacen según protocolo (GET /figure/) y no habla HTTP, el HTTP lo monta el tenedor para regresarlo al cliente. Para el manejo de errores se planea usar un timeout, es decir que, después de x tiempo sin respuesta se va a regresar un error en HTTP desde el tenedor al cliente.

El servidor y el tenedor van a hablar por medio del puerto 8081.

Comportamiento de los tenedores, figuras, errores, etc. (HTTP):

El tenedor le pide al servidor la figura por medio del protocolo y el tenedor le monta el HTTP a la figura para regresarla al cliente y los errores se manejan de igual forma (HTTP) y se le muestra al cliente.

Manejo de hilos/procesos para realizar los descubrimientos:

6 hilos (1 por isla y 1 del broadcast)-> cada servidor deberá generar un hilo para cada tenedor y uno para el puerto del broadcast.

6 hilos (1 por isla y 1 del broadcast)-> cada tenedor deberá generar un hilo para cada servidor y uno para el puerto del broadcast.

Cada tenedor crea un hilo adicional cada vez que le llega una solicitud del cliente, y cuando le responde, libera el hilo.

El servidor deberá enviar un mensaje por medio de UDP con el puerto, nombre, ip y lista de figuras.

El tenedor deberá enviar un mensaje a los servidores esperando la conexión con la respectiva IP de cada servidor, el mensaje contendrá la lista de figuras y el nombre del servidor.

Puerto: 5353

El tenedor va a comunicarse con el cliente en el 8080.

¿TCP o UDP?:

Mediante UDP será el descubrimiento de los servidores y los tenedores.

Mediante TCP será el paso de mensajes o solicitudes entre el servidor y el tenedor una vez establecida la conexión. (8081).