

Comandos de Rede e Gerenciamento para LG webOS Signage

As Smart TVs LG com **webOS Signage** oferecem um conjunto robusto de APIs conhecidas como **SCAP (Signage Control and Platform)**. Essas APIs permitem que o backend envie comandos via rede (geralmente através de uma aplicação player rodando na TV que atua como ponte) para controlar hardware, sistema e conteúdo.

Abaixo estão as categorias de comandos que podem ser geridos e executados remotamente.

1. Comandos de Controle de Energia e Sistema

Estes comandos gerenciam o estado operacional do dispositivo.

Comando	Descrição	Exemplo de Ação
Reboot	Reinicia o sistema operacional da TV.	<code>system.reboot()</code>
Power Off	Desliga o monitor completamente.	<code>system.powerOff()</code>
Power On (WoL)	Liga a TV via rede usando pacotes <i>Wake-on-LAN</i> .	Envio de Magic Packet para o MAC da TV.
Display On/Off	Liga ou desliga apenas o painel (backlight), mantendo o SoC ativo.	<code>signage.setDisplayPower(true/false)</code>
Schedule Power	Agenda horários para ligar e desligar automaticamente.	<code>signage.setPowerTimer()</code>

2. Comandos de Monitoramento e Diagnóstico

Essenciais para garantir que o totem está operando corretamente.

Comando	Descrição	Informação Retornada
Get Status	Retorna o estado atual da TV (temperatura, sinal, etc).	<code>signage.getStatus()</code>

Get Screenshot	Captura uma imagem do que está sendo exibido na tela.	<code>signage.captureScreen()</code>
Storage Info	Verifica o espaço livre no armazenamento interno ou USB.	<code>storage.getStorageInfo()</code>
Network Info	Obtém detalhes da conexão (IP, MAC, força do sinal Wi-Fi).	<code>deviceInfo.getNetworkInfo()</code>
Log Retrieval	Coleta logs de erro da aplicação ou do sistema.	<code>system.getLogs()</code>

3. Comandos de Configuração de Hardware

Ajustes finos na exibição e periféricos.

Comando	Descrição	Faixa/Valores
Backlight	Ajusta a intensidade da luz de fundo.	0 a 100
Volume	Controla o nível de áudio da TV.	0 a 100
Mute	Ativa ou desativa o som.	<code>true</code> / <code>false</code>
OSD Lock	Bloqueia o menu da TV e o controle remoto (Modo Kiosk).	<code>signage.setOsdLock(true)</code>
USB Lock	Desativa as portas USB para evitar violações.	<code>signage.setUsbLock(true)</code>
Orientation	Altera a rotação da tela (Landscape ou Portrait).	0, 90, 180, 270

4. Gerenciamento de Conteúdo e Arquivos

Comandos para manipular os arquivos de mídia localmente.

Comando	Descrição	Exemplo de Uso
---------	-----------	----------------

Download File	Baixa uma nova mídia do backend para o armazenamento local.	<code>storage.downloadFile(url, path)</code>
Delete File	Remove mídias antigas para liberar espaço.	<code>storage.removeFile(path)</code>
List Files	Lista todos os arquivos em um diretório específico.	<code>storage.listFiles(path)</code>
Clear Cache	Limpa o cache do navegador ou da aplicação.	<code>system.clearCache()</code>

Estrutura de Execução (Exemplo JSON via WebSocket)

No sistema que estamos desenvolvendo, o backend enviaria um objeto JSON como este para o player webOS:

JSON

```
{
  "command": "set_backlight",
  "params": {
    "level": 80
  },
  "timestamp": "2026-01-17T15:30:00Z"
}
```

O player, ao receber este comando, executaria a API SCAP correspondente:

JavaScript

```
// Exemplo no Player webOS
if (msg.command === "set_backlight") {
  signage.setBacklight(msg.params.level, successCb, failureCb);
}
```

Referências Técnicas

1. [LG webOS Signage Developer Guide](#)
2. [SCAP API Reference](#)

3. [Xibo for webOS Display Commands](#)