30 s自动拍照程序

电脑端自动拍照：

1. **创建批处理脚本** 在你的电脑桌面新建一个文本文档（`.txt`），把下面的代码复制进去：

DOS

```
@echo off
echo ========================================
echo   Rokid 自动拍照脚本已启动
echo   请确保眼镜保持亮屏，并停留在相机界面
echo   按 Ctrl+C 可以随时终止运行
echo ========================================

:loop
echo [%time%] 正在发送拍照指令...
:: 27为快门键，如果刚才验证没拍成功，请把27改成25或24
adb shell input keyevent 27

:: 等待 30 秒
timeout /t 30 /nobreak >nulgoto loop
```

2. **运行脚本**

- 将这个文档保存，并重命名为 `auto_shoot.bat`（注意一定要把 `.txt` 后缀改成 `.bat`）。
- 戴上眼镜，打开相机界面，确保屏幕亮着。
- 双击运行这个 `auto_shoot.bat` 文件。

照片地址：

如果你想把这些照片直接**批量拉取到你的电脑上**查看，可以在电脑那个黑色的 CMD 窗口里运行这行命令（这会把照片下载到你电脑的 C 盘个人文件夹里）：

DOS

```
adb pull /sdcard/DCIM/Camera C:\Users\14245\RokidPhotos
```

手机端自动30 s拍照（未跑通）

第一步：写一个给眼镜系统看的 `.sh` 脚本

之前的 `.bat` 是给 Windows 电脑看的，现在我们要写一个安卓系统能懂的脚本。

1. 在电脑的任意位置打开“记事本”（或者在你习惯的代码编辑器里）。
2. 把下面这几行纯 Linux 代码复制进去（如果 27 不是你的拍照键，请换成 66 或 25）：

Bash

```
#!/bin/shwhile truedo
    input keyevent 27
    sleep 30
```

```
done
```

3. 点击“另存为”，将文件保存在 `C:\Users\14245` 这个文件夹下。
4. 保存时，将文件名命名为 **`auto.sh`** （注意：保存类型一定要选“所有文件”，确保后缀是 `.sh` 而不是 `.txt`）。

第二步：把脚本“塞”进眼镜的深处

连上眼镜，打开你那个黑色的 CMD 窗口（路径应该是 `C:\Users\14245>`）。 我们需要把脚本推送到眼镜的一个具有“执行权限”的临时目录 `/data/local/tmp/` 里。

在 CMD 输入这行并回车：

DOS

代码块

```
adb push auto.sh /data/local/tmp/
```

(如果提示 `1 file pushed`，说明成功塞进去了！)

第三步：赋予脚本“执行权限”

就像在 Linux 服务器上一样，刚传进去的文件默认是不能运行的。我们需要给它加权限（chmod）。 在 CMD 输入这行并回车：

DOS

代码块

```
adb shell chmod +x /data/local/tmp/auto.sh
```

第四步：让脚本在眼镜后台“挂机”运行（拔线时刻！）

这是最关键的一步，我们要用 Linux 的 `nohup` 和 `&` 符，让这个脚本脱离数据线的控制，在眼镜的后台死循环。

在 CMD 输入这行并回车：

DOS

代码块

```
adb shell "nohup /data/local/tmp/auto.sh >/dev/null 2>&1 &"
```