DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

10 PRÁCTICA Chipset y encendido

PRÁCTICA 10 — Chipset y encendido

ITC · 2026

1. Seguir el arranque de una PC del aula

Identificá qué placa y qué BIOS tiene la PC y seguí la secuencia de encendido hasta el sistema.

1. Abrí CMD y ejecutá wmic baseboard get manufacturer,product,version y wmic bios get manufacturer,name,version,releasedate.
2. Anotá modelo de placa, chipset y versión y fecha de BIOS.
3. Entrá al setup con la tecla que indica la pantalla al encender y anotá el orden de arranque.
4. Buscá en el manual de la placa qué significa el código o los pitidos si no arranca.
5. Escribí la conclusión: en qué paso fallaría y qué probarías primero.

Abrir el cuestionario interactivo

> **Qué se entrega:** Ficha con placa, chipset, BIOS, orden de arranque y el plan de diagnóstico.