DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

11

PRÁCTICA
Ensamble de componentes

PRÁCTICA 11 — Ensamble de componentes

ITC · 2026

1. Desarmar, limpiar y volver a armar la PC del aula

Desarmá la PC del aula en el orden inverso al armado, limpiá cada pieza y volvé a dejarla funcionando.

1. Fotografiá la PC armada antes de tocar nada y desconectá todos los cables.
2. Sacá la placa de video y anotá en qué slot estaba.
3. Sacá los cables de la fuente, la fuente y los discos.
4. Sacá la memoria anotando el slot de cada módulo, y después el cooler y el procesador.
5. Limpiá con el cepillo y aire comprimido: aletas del cooler, slots, aspas y filtros.
6. Volvé a armar en orden inverso, con pasta termica nueva si se sacó el cooler.
7. Hacé la primera prueba: que encienda, que la BIOS reconozca todo y que las temperaturas sean normales.

Abrir el cuestionario interactivo

> **Qué se entrega:** Secuencia de fotos del desarmado y del armado, la lista de lo que se limpió y la prueba final.