BATERIJA LAPTOPA: VODIČ ZA DUG VIJEK

Kako sačuvati maksimalan kapacitet litijum-jonske baterije, pravilno puniti laptop i provjeriti njeno stvarno zdravlje.

Li-Ion / Li-Po | v2026 Izdanje

1. ZLATNO PRAVILO PUNJENJA (20% – 80% ZONA)

Najmanje habanje ćelija postiže se izbjegavanjem ekstrema — +2x Duži Životni Vijek

0% – 20% RIZIK	20% – 80% IDEALNA DNEVNA ZONA (NAJMANJI STRES)	80% – 100% VISOK NAPON

Moderne baterije nemaju „memorijski efekat". Stalno pražnjenje do **0%** hemijski oštećuje ćelije, dok stalno držanje na **100%** na punjaču drži bateriju pod visokim naponom i ubrzava degradaciju kapaciteta. Punite do 100% samo kada znate da ćete biti dugo bez utičnice.

2. ŠTA NAJVIŠE UNIŠTAVA BATERIJU & KAKO JE ZAŠTITITI

Visoka Temperatura (Neprijatelj Br. 1) — Kritično

Toplota trajno uništava bateriju brže od broja punjenja! Korištenje laptopa na **krevetu, deki ili jastuku** zatvara ventilaciju i diže temperaturu baterije preko 45 °C. Uvijek radite na tvrdoj podlozi i očistite prašinu bar jednom godišnje.

Rad na Punjaču bez Limita (100% Stalno) — Stolni Rad

Ako je laptop 90% vremena uključen na punjač, uključite fabrički **Limit punjenja na 80%**. Kad baterija dostigne limit, laptop napaja komponente direktno sa adaptera, a baterija ostaje rasterećena i hladna.

Skladištenje na 0% ili 100% — Mirovanje

Ako nećete koristiti laptop više od 2 sedmice, napunite bateriju na **oko 50%** i potpuno ugasite laptop (*Shut down*, ne Sleep). Prazna baterija (0%) ostavljena mjesecima može pasti u duboko pražnjenje i postati neupotrebljiva.

Jeftini Zamjenski Punjači — Napajanje

Koristite originalni adapter ili provjereni USB-C PD punjač odgovarajuće snage (W). Nekvalitetni punjači imaju nestabilan napon bez zaštite koji uništava baterijske ćelije i čip za punjenje na matičnoj ploči.

3. KAKO UKLJUČITI LIMIT PUNJENJA (80%) PO BRENDOVIMA

LENOVO
Lenovo Vantage

Otvorite *Device -> Power* i uključite **Conservation Mode** (drži na ~75–80%).

ASUS
MyASUS Aplikacija

Idite na *Device Settings -> Power* i aktivirajte **Battery Health Charging (80%)**.

DELL
Dell Power Manager

U *Battery Settings* izaberite **Primarily AC Use** ili postavite Custom limit 80%.

HP
BIOS / Power Manager

U BIOS-u uključite **Battery Care (80%)** ili *Adaptive Battery Optimizer*.

4. PROVJERA STVARNOG ZDRAVLJA BATERIJE U WINDOWS-U

Ugrađeni Battery Report (Kapacitet & Broj Ciklusa bez Dodatnih Programa)

Otvorite Start, ukucajte `cmd` -> Enter i pokrenite komandu desno. Otvorite generisani **battery-report.html** i uporedite *Design Capacity* (fabrički kapacitet) sa *Full Charge Capacity* (stvarni trenutni kapacitet).

```
powercfg /batteryreport
```

80% – 100% Zdravlja: Baterija je u odličnom stanju i bez brige drži napon.

55% – 79% Zdravlja: Osjetno kraće trajanje. Strogo koristite 20–80% pravilo.

Ispod 50% Zdravlja: Ćelije su istrošene (moguće naglo gašenje) – preporučena zamjena.

© 2026 AK TECH · Besplatan edukativni priručnik · Preuzeto sa aktech.work

5. OPTIMIZACIJA POTROŠNJE & PRAKTIČNI SAVJETI ZA RAD

Windows Power Mode & Energy Saver
Win + I

U *Settings -> System -> Power & battery* dok radite na bateriji postavite **Power mode** na *Best power efficiency* i uključite automatski **Energy Saver** na 20–30%. Time ograničavate pozadinske procese i dobijate dužu autonomiju.

Ekran, Pozadinske Aplikacije & Chrome
Manja Potrošnja

Displej je najveći potrošač: držite svjetlinu na **50–70%** i ugasite osvjetljenje tastature po danu. U Chrome-u uključite *Memory & Energy Saver*, a u Task Manageru (Startup) ugasite suvišne aplikacije.

USB-C Power Delivery & Brzo Punjenje
Temperatura

Brzo punjenje je korisno kad žurite, ali stvara dodatnu toplotu u ćelijama. Kada radite za stolom tokom cijelog dana, standardno ili sporije punjenje s uključenim 80% limitom čuva bateriju hladnijom i zdravijom.

Kada Raditi Kalibraciju Baterije?
Svakih 3–6 Mj.

Ako se laptop gasi na 15–20% ili postotak naglo skače, uradite kalibraciju: napunite do 100% (ostavite još 1h), zatim radite dok se sam ne ugasi i bez prekida napunite do 100%. Ovo samo usklađuje senzor sa Windowsom.

6. NAJČEŠĆI MITOVI VS. ISTINA O BATERIJAMA

MIT: Novi laptop se mora puniti 12 sati prvi put.
ISTINA: Moderna elektronika sama prekida punjenje na 100%. Dovoljno je normalno napuniti laptop i koristiti ga.

MIT: Svake sedmice bateriju treba isprazniti do 0%.
ISTINA: Često pražnjenje do 0% samo nepotrebno troši cikluse i hemijski stresira ćelije baterije.

MIT: Laptop na punjaču puni bateriju u beskonačnost i „prepuni" je.
ISTINA: BMS kontroler prekida punjenje na 100%. Problem je dugotrajno držanje visokog napona + toplota – zato uključite 80% limit.

MIT: Nabubrena baterija može još malo raditi ako je ne diram.
ISTINA: OPASNO! Nabubrena baterija može slomiti touchpad, matičnu ploču ili se zapaliti. Odmah je uklonite u servisu!

7. AK TECH 6 ZLATNIH PRAVILA ZA MAKSIMALAN VIJEK

PRAVILO 01 · DNEVNA ZONA
Držite Bateriju Između 20% i 80%
Najmanje hemijsko trošenje postiže se kada izbjegavate stalno pražnjenje do 0% i držanje na 100%.

PRAVILO 02 · HLAĐENJE
Ne Držite Laptop na Krevetu
Blokirani otvori zagrijavaju bateriju preko 45 °C i trajno smanjuju kapacitet. Radite na tvrdoj površini.

PRAVILO 03 · 80% LIMIT
Aktivirajte Battery Conservation
Ako je laptop stalno uštekan u struju, uključite limit punjenja na 80% kroz Lenovo/Asus/Dell/HP alat.

PRAVILO 04 · GAŠENJE
Shut Down Umjesto Dugog Sleep-a
Sleep troši bateriju u torbi i može pregrijati laptop. Kada prenosite laptop na duže, koristite Shut down ili Hibernate.

PRAVILO 05 · ADAPTER
Koristite Ispravan Original Punjač
Oštećen kabl ili jeftin zamjenski adapter mogu spržiti kolo punjenja na ploči. Zamijenite oštećen punjač na vrijeme.

PRAVILO 06 · ZAMJENA
Pravovremena Zamjena Ispod 50%
Kada Full Charge kapacitet padne ispod 50% fabričkog ili se laptop naglo gasi na 25%, vrijeme je za novu bateriju.

Baterija Ne Drži, Nabubrila je ili Laptop Ne Puni?
AK TECH vrši nabavku i ugradnju kvalitetnih zamjenskih i originalnih baterija, popravku kola punjenja (DC jack / IC) i čišćenje laptopa.

WhatsApp / Tel: +387 61 293 073
Web: aktech.work · Email: support@aktech.work
Servis: Vogošća / Sarajevo · OLX: olx.ba/profil/AKTech