

Алгебра

план на упражненията

СИ, зимен семестър 2024/2025

Калоян Цветков
kaloyants25@gmail.com

ФМИ, СУ

1.1

Съдържание

1	Комплексни числа	2
1.1	Дефиниция, операции, алгебричен вид	2
1.2	Тригонометричен вид	3
1.3	Степенуване. Коренуване. Формули на Моавър	4
2	Матрици. Метод на Гаус. Действия с матрици.	6
2.1	Неформална дефиниция. Операции	6
2.2	Системи линейни уравнения	7
3	Детерминанти	9
3.1	Пермутации. Инверсии	9
3.2	Дефиниция. Основни типове детерминанти	9
3.3	Адюнгирано количество. Развятия. Формули на Крамер	12

1 Комплексни числа

1.1 Дефиниция, операции, алгебричен вид

Определение 1.1: Множеството на комплексните числа $\mathbb{C}$

Комплексни числа наричаме множеството

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

заедно с бинарните операции

$$(a, b) + (c, d) := (a + b, c + d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ac + bd)$$

Забелязваме, че операциите $+$ и $\cdot$ са бинарни и в $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ и можем да отъждествяваме $(a, 0)$ с a , както и $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ с $\mathbb{R}$. Още нещо, при това положение $k(a, b) = (k, 0) \cdot (a, b) = (ka, kb)$.

Сега за произволно (a, b) имаме $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a + b(0, 1)$. Числото $(0, 1)$ ще записваме като i , т.е.

$$(a, b) = a + bi \quad (\text{алгебричен вид на комплексно число})$$

Важно свойство: $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$.

Реална част на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $\operatorname{Re} z := a$.

Имагинерна част на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $\operatorname{Im} z := b$.

Може да се провери, че са налице комутативност, асоциативност на $+$ и $\cdot$, както и свойството дистрибутивност на $\cdot$ спрямо $+$. Тогава с числа в алгебричен вид работим така:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) \cdot (c + di) = ac + bci + adi + bdi^2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

Задача 1.1. Да се намери $\operatorname{Re} z$ и $\operatorname{Im} z$ за $z = i(3 + 4i)(-1 + 3i) + (-4 + 12i)$.

Задача 1.2. Да се намери алгебричен вид на $\sqrt{6 + 8i}$

Определение 1.2: Комплексно спрягане

Комплексно спряганото на $z = a + bi$ наричаме $\bar{z} := a - bi$.

Имаме, че $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$.

Забелязваме, че за $a + bi$ имаме, че $z\bar{z} = a^2 + b^2 \geq 0$.

Определение 1.3: Абсолютна стойност

Абсолютна стойност (дължина) на комплексното число $z = a+bi$ наричаме $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.

Имаме, че $|z| = 0 \iff z = 0$.

От равенството $z\bar{z} = |z|^2$ следва, че $\frac{z\bar{z}}{|z|^2} = 1$ за $z \neq 0$.

Тогава за $z \neq 0$ дефинираме обратен елемент $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Сега може да "дефинираме" и деление на ненулево комплексно число:

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 z_2^{-1} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

Задача 1.3. Да се намерят реалната и имажинерната част на

$$z = \frac{i - 4}{2i - 3}$$

Задача 1.4. Да се намерят стойностите на λ , за които

$$\frac{\lambda + 4i}{1 + \lambda i} \in \mathbb{R}$$

Комплексното спрягане се дистрибутира по събирането, умножението и делението, т.е.

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$
- $\overline{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

1.2 Тригонометричен вид

Разглеждаме произволно комплексно число $z = a + bi = |z|(a_1 + b_1 i)$, където $a_1 \in [-1; 1]$, $b_1 \in [-1; 1]$ и $a_1^2 + b_1^2 = 1$. Тогава има единствено $\varphi \in [0; 2\pi]$, за което

$$\cos \varphi = a_1 \quad \sin \varphi = b_1$$

(геометрична интерпретация)

Определение 1.4: Тригонометричен вид на комплексно число

Тригонометричен вид на ненулевото $z = a + bi$ наричаме записа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, където $r = |z|$, а φ е такава, че $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$ и $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$.

За числото $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ в тригонометричен вид, където $\varphi \in [0; 2\pi)$, дефинираме $\text{Arg } z := \varphi$.

За ненулево z е в сила $\operatorname{Arg} z = 0 \iff z \in \mathbb{R}$.

Задача 1.5. Да се запишат в тригонометричен вид на числата:

а) $2 + \sqrt{3} + i$

б) $1 + \cos \varphi + i \sin \varphi$

Ако $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, то $z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$, т.е. $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$.

Задача 1.6. Намерете $\operatorname{Arg} \bar{z}$ и $\operatorname{Arg} z^{-1}$, ако $\operatorname{Arg} z = \varphi$.

1.3 Степенуване. Коренуване. Формули на Моавър

Твърдение 1.1: Степенуване на комплексно число (формула на Моавър)

Ако $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ за $n \in \mathbb{Z}$ ($n \in \mathbb{C}$).

Задача 1.7. Да се запишат в тригонометричен вид на числата:

а) $(1 - i)^{15}$

б) $\frac{(\sqrt{3} + i)^{15}}{(1 - i)^8}$

в) $(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$

Интерес ни представлява уравнението $x^n = 1$. Освен очевидното $x_0 = 1$, числата

$$\left\{ \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

също са решения. Тъй като полином от n -та степен има най-много n различни комплексни корена, то това са всички решения на уравнението. Означаваме

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$$

Имаме, че $\omega_k = \omega_1^k$.

Подобна е ситуацията и за произволно комплексно число, т.е. относно решенията на уравнението $x^n = z$:

Твърдение 1.2: Коренуване на комплексно число (формула на Моавър)

Ако $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{2k\pi + \varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{2k\pi + \varphi}{n} \right) \right) \mid k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$$

Задача 1.8. Да се пресметне

а) $\sqrt[4]{2 + \sqrt{3} - i}$

б) $\sqrt[13]{\frac{(\sqrt{3} + i)^{15}}{(1 - i)^8}}$

Задача 1.9. Да се докаже, че ако ω е n -ти корен на единицата и m е цяло число, то

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i^m = \begin{cases} n, & \text{ако } n \text{ дели } m \\ 0, & \text{ако } n \text{ не дели } m \end{cases}$$

Задача 1.10. Да се реши уравнението:

$$z^2 - z + 8 + 2(z + 1)i = 0$$

относно $z \in \mathbb{C}$.

$$z_1 = 2i, z_2 = 1 - 4i$$

Задача 1.11. Да се намерят решенията на уравнението

$$x^5 = 4 + 4i$$

2 Матрици. Метод на Гаус. Действия с матрици.

2.1 Неформална дефиниция. Операции

Множеството на матриците (таблиците) с n реда и m стълба и елементи от (числово) поле $\mathbb{F}$ ще бележим с $\mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$.

В частност матриците с елементи реални числа бележим с $\mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$

Определение 2.1: Сума на матрици

Сума на матриците $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F)$ наричаме матрицата

$$C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F); \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Дефиницията на сбор на матрици води до познатите от събирането в реалните числа (произволно поле) свойства: комутативност и асоциативност.

Определение 2.2: Произведение на матрици

Произведение на матриците $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times k}(F), B = (b_{ij}) \in \mathbb{M}_{k \times m}(F)$ наричаме матрицата

$$C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F); \quad c_{ij} = \sum_{t=1}^k a_{it} b_{tj}$$

Може да се докаже, че така дефинирано, произведението на матрици е асоциативно и дистрибутивно относно събирането. Следните две матрици са пример за липсата на комутативност в общия случай:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ще отбележим и следните важни матрици:

- $\mathbb{O} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$
- $\mathbb{E}_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$
- $E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Задача 2.1. Да се пресметне

$$\mathcal{D}) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix}$$

[illegible]

- В зависимост от броя вектори в $\mathbb{U}$, разграничаваме следните видове СЛУ:

Алгоритъм 2.1: Метод на Гаус

Правим елементарни преобразувания по редове до достигане на т.н. *Ешелонна* форма, т.е. за всеки ред под първия ненулев елемент стоят само нули. Самите елементарни преобразувания са:

- Разделяне на скалярите (числата) на ред с ненулев скалар
- Размяна на два реда
- Прибавяне на ред, умножен със скалар, към друг ред

Задача 2.2. Да се реши системата:

$$a) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 3x_4 = 8 \\ 6x_1 + 9x_2 - 7x_3 + 7x_4 = 18 \\ 4x_1 + 6x_2 - 12x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 5x_2 = 7 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 3x_4 = -3 \end{cases}$$

Задача 2.3. Намерете решенията на системата в зависимост от параметъра a :

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + (a+3)x_3 = 5 \\ 2x_1 - (a+2)x_2 + x_3 = 2a+5 \end{cases}$$

Задача 2.4. Определете вида на системата в зависимост от a и b (несъвместима, определена или неопределена):

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = b \end{cases}$$

3 Детерминанти

3.1 Пермутации. Инверсии

Определение 3.1: Пермутация

Пермутация на числата $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$ наричаме всяка биекция $\sigma : I_n \rightarrow I_n$.
Може да мислим за пермутацията като за произволно подреждане в редица на числата от I_n .

$\sigma(i)$ наричаме елементът на i -та позиция и често бележим с σ_i .

Определение 3.2: Инверсия в пермутация

Елементите σ_i и σ_j са в инверсия, ако $i < j$, но $\sigma_i > \sigma_j$.

Пример: Позициите 2 и 4 са в инверсия в пермутацията 53421. Колко са всички инверсии?
Броят на инверсиите в пермутацията $i_1 i_2 \dots i_n$ бележим с $[i_1 \dots i_n]$.

Определение 3.3: Четност на пермутация

Пермутацията $i_1 i_2 \dots i_n$ е четна/нечетна, ако $[i_1 \dots i_n]$ е четно/нечетно

Твърдение 3.1: Размяна на елементи на пермутация

Пермутацията, получена с размяна на 2 елемента на дадена пермутация, има различна четност от дадената.

3.2 Дефиниция. Основни типове детерминанти

Определение 3.4: Детерминанта

Детерминанта на матрицата $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \quad (\mathbb{M}_n(\mathbb{C}))$ наричаме

$$\det A = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_n \\ \text{пермутация на} \\ 1, \dots, n}} (-1)^{[i_1, \dots, i_n]} a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_n}$$

Дефиницията е тромава и прилагаме най-често за матрици с малки размерности:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Задача 3.1. Да се пресметнат детерминантите:

а) $\begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$

б) $\begin{vmatrix} 3i & 1+i \\ -1-3i & -i \end{vmatrix}$

в) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

г) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$

Твърдение 3.2: Детерминанта на матрица от горно триъгълен вид

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

Твърдение 3.3: Транспонирането на матрица запазва детерминанта ѝ

$$\det A = \det A^t$$

Последното ни дава основание да прилагаме познатите елементарни преобразувания и по стълбове, когато работим с детерминанти. Тези преобразувания се отразяват на детерминанта по следния начин:

Твърдение 3.4: Промяна на детерминанта при прилагане на елементарни преобразувания по редове и стълбове

- Размяна на два реда/стълба сменя знака на детерминанта.
- Умножаване на всички елементи на ред/стълб със скалар λ умножава детерминанта с λ .
- Умножаване на ред/стълб със скалар λ и прибавянето му към друг ред/стълб запазва детерминанта.

Важно свойство на детерминантната функция е свойството полилинейност (по редове и стълбове):

Твърдение 3.5: Полилинейност на детерминантната функция по редове и стълбове

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} + b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} + b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} + b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Твърдение 3.6: Произведение на детерминанти от еднакви редове

Ако $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ ($\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$), то

$$\det A \det B = \det AB$$

Задача 3.2.

а)
$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

б)
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

в)
$$\begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & \cdots & x_1 + y_n \\ x_2 + y_1 & x_2 + y_2 & \cdots & x_2 + y_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n + y_1 & x_n + y_2 & \cdots & x_n + y_n \end{vmatrix}$$

г)
$$\begin{vmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \\ t & 1 & t & t^2 \\ t^2 & t & 1 & t \\ t^3 & t^2 & t & 1 \end{vmatrix}$$

д)
$$\begin{vmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \cdots & x_n y_n \end{vmatrix}$$

Твърдение 3.7: Развитие на детерминанта по ред/стълб

Развитие на детерминанта по ред:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} = \det A$$

Развитие на детерминанта по стълб:

$$\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = \det A$$

Фалшиви развития наричаме равенствата ($i \neq j$):

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = 0 \quad \text{по ред}$$

$$\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{ik} = 0 \quad \text{по стълб}$$

Задача 3.4. Да се пресметне чрез развиване

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 5 \\ 5 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

Задача 3.5 (Рекурентни детерминанти). Да се пресметне детерминанта:

1.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 6 & 9 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 9 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

2.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} b & c & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & b & c & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b & c \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & b \end{vmatrix} = b\Delta_{n-1} - ca\Delta_{n-2}$$

Задача 3.6 (Детермианта на Вандермонд).

$$a) W(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

$$б) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n+1 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & \dots & (n+1)^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2^n & 3^n & \dots & (n+1)^n \end{vmatrix}$$

$$в) \begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \dots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \dots & f_{n-1}(x_2) \\ 1 & f_1(x_3) & f_2(x_3) & \dots & f_{n-1}(x_3) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \dots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}, \text{ където } f_i(x) = x^i + a_{i1}x^{i-1} + a_{i2}x^{i-2} + \dots + a_{i,i-1}x + a_{ii}$$

Твърдение 3.8: Формули на Крамер

Ако матрицата $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ от коефициентите на системата $(\star)$ е неособена ($\Delta := \det A \neq 0$), то $(\star)$ има единствено решение, което се дава с формулите:

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$$

където Δ_k е детерминантата на матрицата A , чийто k -ти стълб е заменен със стълба на десните страни.

Задача 3.7. Да се реши системата

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

(Използвайте формулите на Крамер, ако са приложими)

Следва продължение...