第２節　直流電源装置

(1)　直流電源装置の蓄電池及び整流装置は、キュービクル形とし、受変電設備と同一の室に配置する。

(2)　直流電源装置の回路構成は、発電機の有無により選定する。

(3)　直流電源装置の容量は、非常用照明用及び受変電設備用に必要な電流並びに供給時間により算定する。

第３節　交流無停電電源装置

(1)　交流無停電電源装置（以下「UPS」という。）は、入力電力の異常時に、接続する負荷に対して連続的に電力を供給できるものとする。

(2)　UPS は、電力を供給する負荷の特性、容量、用途、周囲環境条件等を検討して選定する。

第４節　電力平準化用蓄電装置

(1)　電力平準化用蓄電装置は、軽負荷時に電力を充電し、受電電力のピーク時等に放電を行うことによって、受電電力の平準化を行えるものとする。

(2)　電力平準化用蓄電装置の容量は、受電電力の季節及び時間別の推移を考慮して、受電電力の平準化を効果的に行えるように充放電回数、放電時間等を検討の上、算定する。

第５節　分散電源エネルギーマネジメントシステム

分散電源エネルギーマネジメントシステムは、負荷電力及び各分散型電源の発電電力からプログラムにより蓄電池の充放電運転計画及び制御を行うことで、ピークカット、ピークシフト等による受電電力の平準化を行えるものとする。

第10章　発電設備

第１節　基本事項

(1)　発電設備は、大気汚染、騒音、振動等の抑制に配慮する。

(2)　非常用発電装置は、商用電源途絶時に、防災用負荷、保安用負荷及び業務用として停電が許されない負荷等への電力供給を行えるものとする。

(3)　常用発電装置及び常用防災兼用発電装置は、商用電力系統との連系を行う。

第２節　内燃力発電装置の出力算定

(1)　非常用発電装置の出力は、防災用負荷、保安用負荷及び業務用として停止が許されない負荷等への電力供給が行えるよう、適切な出力となるように算定する。

(2)　常用発電装置の出力は、ピークカット運転、ベースロード運転等の運転形態により算定する。

第３節　内燃力発電装置の選定等

(1)　非常用発電装置の原動機は、ディーゼル機関、ガスタービン等とし、出力、用途、燃料、信頼性等を総合的に検討の上、選定する。

(2)　常用防災兼用発電装置の原動機は、ディーゼル機関、ガス機関又はガスタービンとし、出力、用途、燃料、信頼性等を総合的に検討の上、選定する。

(3)　発電装置に使用する燃料は、環境保全性、品質劣化、地域性、他の機器への供給状況等を考慮して選定する。
(4)　発電装置の連続運転可能時間及び燃料備蓄量は、施設場所、用途、業務の内容等により算定する。
(5)　浸水のおそれがある場合又は軟弱地盤等の場所に地下貯蔵タンク、燃料配管等を設ける必要がある場合は、設備機能の確保に必要な措置を行うものとする。

第４節　太陽光発電装置の選定

太陽光発電装置は、建物屋上、壁面等に設置した太陽電池により発電するものとし、太陽電池アレイ、パワーコンディショナ、系統連系保護装置等により構成する。

第５節　太陽光発電装置の出力算定

太陽光発電装置の推定発電電力量は、太陽電池アレイの定格出力容量、太陽電池アレイの設置場所における日射量等から算定する。

第６節　風力発電装置の出力算定

風力発電装置の推定発電電力量は、風車の出力、台数及び設置場所における状況等から算定する。

第７節　風力発電装置

風力発電装置は、地上等に配置する風車により発電するものとし、風車発電装置、制御装置等により構成する。

第８節　系統連系

系統連系は、電力の品質を適切に確保するものとする。

第９節　発電機室の環境及び機器の配置

(1)　発電機室は、津波、洪水等による水害、火災、塩害等に対して適切な対策を施すものとする。
(2)　機器の配置は、メンテナンスに必要な保守スペース、将来用の増設スペース及び更新時における機器の搬出入ルートを確保できるものとする。
(3)　発電機室内には、通常時の換気のほか、運転時に必要な外気の取入れが行えるものとする。

第11章　構内線路

第１節　基本事項

(1)　構内線路は、地中線路とし、適切な埋設深さを選定する。ただし、敷地条件等により掘削等が困難な場合は、架空線路とし、適切な線路高さを選定する。
(2)　構内線路は、他の工作物等との近接等による損傷、混触等の危険がないものとし、電気的及び磁気的な障害を生じないように検討する。