
震动马达模块
直流电机手机震动器
VibrationMotor



这是适合作为非可听指示器的小型振动马达。当输入为高电平时，电动机会震动，就像静音模式的手机一样。

产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

额定电压：5.0VDC
工作电压：3.0 - 5.3VDC
额定转速：最小9000转每分
额定电流：最大60毫安
起动电流：最大90毫安
启动电压：DC3.7V
绝缘电阻：10Mohm
兼容性：与UNO R3/ Mega2560 兼容
非常适用于DIY项目

技术规格/specifications	
尺寸	21*30mm
固定孔	3mm
孔距	15mm
电压	5V
端口	数字量
马达	直径10mm 厚度2.7mm 扁平马达
驱动	MOS管 高电平触发，低电平截止
平台	啊rduino、单片机

优信电子
YouXin Electronic

产品特性：
采用高品质手机震动马达，震动效果明显
mos放大驱动，可以直接通过啊rduino的数字口进行控制
可通过PWM控制马达的震动强度
通过此模块可以方便的完成电信号到机械震动感的转换
适用于震动感互动产品的制作，可穿戴智能设备震动提醒等

产品展示 | PRODUCT DISPLAY





