

华为历年校招<高频>50 道选择题 (1)

选择题：（每题 2 分，共 100 分）

1、以下属于物理层的设备是（）

- A、中继器
- B、以太网交换机
- C、桥
- D、网关

2、在以太网中，是根据（）地址来区分不同的设备的。 A、LLC 地址

- B、MAC 地址
- C、IP 地址
- D、IPX 地址

3、以下为传输层协议的是（）

- A、IP
- B、ICMP
- C、UDP
- D、SPX

4、以下对 MAC 地址描述正确的是（）

- A、由 32 位 2 进制数组成
- B、由 48 位 2 进制数组成
- C、前 6 位 16 进制由 IEEE 负责分配
- D、后 6 位 16 进制由 IEEE 负责分配

5、以下属于数据链路层功能的是（）

- A、定义数据传输速率
- B、定义物理地址

C、描述网络拓扑结构

D、流控制

6、IEEE802.3u 标准是指（）

A、以太网

B、快速以太网

C、令牌环网

D、FDDI 网

7、如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是（） A、1--1、2--2、3--3、4--4、5--5、6--6、7--7、8--8

B、1--2、2--1、3--6、4--4、5--5、6--3、7--7、8--8

C、1--3、2--6、3--1、4--4、5--5、6--2、7--7、8--8

D、两计算机不能通过双绞线直接连接

8、在 V.35 和 V.24 规程中，控制信号 RTS 表示（）

A、数据终端准备好；

B、数据准备好；

C、数据载体检测；

D、请求发送；

E、清除发送。

9、路由器作为网络互连设备，必须具备以下哪些特点。（）

A、至少支持两个网络接口

B、协议至少要实现到网络层

C、至少支持两种以上的子网协议

D、至少具备一个备份口

E、具有存储、转发和寻径功能

F、一组路由协议

G、必须有较高的协议处理能力

10、路由器的作用有（）

A、异种网络互连

B、子网间的速率适配

C、连接局域网内两台以上的计算机

D、隔离网络，防止网络风暴，指定访问规则（防火墙）

E、子网协议转换

F、加快网络报文的传递速度

G、路由（寻径）：路由表建立、刷新、查找

H、报文的分片与重组

11、调用上一条历史命令的快捷键是()

A、CTRL-P

B、CTRL-O

C、ALT-P

D、ALT-O

12、交换机工作在 OSI 七层的哪一层？（）

A、一层

B、二层

C、三层

D、三层以上

13、以下对 CSMA/CD 描述正确的是（）

A、在数据发送前对网络是否空闲进行检测

B、在数据发送时对网络是否空闲进行检测

- C、在数据发送时对发送数据进行冲突检测
- D、发生碰撞后 MAC 地址小的主机拥有发送优先权

14、以下对 STORE AND FORWARD 描述正确的是 ()

- A、收到数据后不进行任何处理，立即发送
- B、收到数据帧头后检测到目标 MAC 地址，立即发送
- C、收到整个数据后进行 CRC 校验，确认数据正确性后再发送
- D、发送延时较小
- E、发送延时较大

15、以下对交换机工作方式描述正确的是 ()

- A、可以使用半双工方式工作
- B、可以使用全双工方式工作
- C、使用全双工方式工作时要进行回路和冲突检测
- D、使用半双工方式工作时要进行回路和冲突检测

16、VLAN 的主要作用有 ()

- A、保证网络安全
- B、抑制广播风暴
- C、简化网络管理
- D、提高网络设计灵活性

17、在交换机中用户权限分为几个级别 ()

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

18、在路由器的配置过程中查询以 S 开头所有命令的方法是 ()

A、直接使用?

B、S?

C、S?

D、DIR S*

19、第一次配置路由器时可以使用的方法为 ()

A、使用 CON 口本地配置

B、使用 CON 口远程配置

C、使用 AUX 口远程配置

D、使用 TELNET 远程配置

20、在何种状态下可以为路由器改名 ()

A、普通模式

B、超级模式

C、全局模式

D、接口模式

21、某公司申请到一个 C 类 IP 地址，但要连接 6 个的子公司，最大的一个 子公司有 26 台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为 ()。

A、255.255.255.0

B、255.255.255.128

C、255.255.255.192

D、255.255.255.224

22、与 10.110.12.29 mask 255.255.255.224 属于同一网段的主机 IP 地址 是 ()。

A、10.110.12.0

B、10.110.12.30

C、10.110.12.31

D、10.110.12.32

23、ARP 协议的作用是 ()

A、将端口号映射到 IP 地址

B、连接 IP 层和 TCP 层

C、广播 IP 地址

D、将 IP 地址映射到第二层地址

24、当路由器接收的 IP 报文的 TTL 值等于 1 时，采取的策略是 ()

A、丢掉该分组

B、将该分组分片

C、转发该分组

D、以上答案均不对

25、在 NetWare 网络中，客户需要访问某个类型的服务器时，首先要发送一个 () 广播报文来寻找服务器

A、Rip

B、Sap

C、Gns

D、Arp

26、IPX 地址网络地址有 () 个字节

A、10

B、8

C、4

D、6

27、对于帧中继描述正确的是 ()

A、使用具有本地意义的 DLCI 描述 PVC

B、使用具有全局意义的 DLCI 描述 PVC

C、使用具有本地意义的 DLCI 描述 SVC

D、使用具有全局意义的 DLCI 描述 SVC

28、对于 INVERSE ARP 的描述正确的是 ()

A、通过广播方式解析对端网络地址

B、通过多播方式解析对端网络地址

C、通过 LMI 信令解析对端网络地址

D、通过广播方式解析对端 DLCI

29、下列对于 PAP 协议描述正确的是 ()

A、使用两步握手方式完成验证

B、使用三步握手方式完成验证

C、使用明文密码进行验证

D、使用加密密码进行验证

30、X.25 与帧中继对比描述正确的是 ()

A、X.25 是面向连接的协议，传输正确性、稳定性高于帧中继

B、X.25 具有两层结构，较帧中继简单

C、X.25 对于 IP 而言传输效率低于帧中继

D、X.25 可以提供比帧中继更多的服务

31、X.25 使用映射的作用是 ()

A、映射本地 IP 到对端端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口

B、映射本地 IP 到本地端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口

C、映射对端 IP 到本地端口值，以便 X.25 交换网络查找数据发送路径

D、映射对端 IP 到对端端口值，以便 X.25 交换网络查找数据发送路径

32、各个路由协议衡量路由的好坏标准是 ()

- A、路由
- B、路由器优先级
- C、路由权
- D、包转发率

33、以下是基于链路状态算法的动态路由协议是（）

- A、RIP
- B、ICMP
- C、IGRP
- D、OSPF

34、三种路由协议 RIP 、OSPF 、IGRP 各自得到了一条到达目标网络， 在华为路由器默认情况下，网络最终选选定（）路由作为最优路由。

- A、RIP
- B、OSPF
- C、IGRP
- D、静态路由

35、路由环问题会引起（）

- A、循环路由器
- B、慢收敛
- C、路由器重起
- D、路由不一致

36、OSPF 协议适用于基于 IP 的（）

- A、大型网络
- B、中小型网络
- C、更大规模的网络

D、isp 与 isp 之间

37、在 rip 中 metric 等于 () 为不可达

A、8

B、9

C、10

D、15

E、16

38、对于 ISDN BRI 描述正确的是 ()

A、2B+D

B、30B+D

C、使用同轴电缆作为物理传输介质

D、使用普通电话线作为物理传输介质

39、设置话机模拟入呼叫时需要检查的被叫号码或子地址的命令是 ()

A、isdn pots1-answer

B、isdn pots2-answer

C、isdn answer1

D、isdn answer2

40、使能 DDR 的命令是 ()

A、Access-list

B、dialer in-band

C、Dialer-group

D、Dialer-list

41、访问控制列表配置中，*作符 gt portnumber 表示控制的是 ()。

A、端口号小于此数字的服务

- B、端口号大于此数字的服务
- C、端口号等于此数字的服务
- D、端口号不等于此数字的服务

42、某台路由器上配置了如下一条访问列表

```
access-list 4 deny 202.38.0.0 0.0.255.255  
access-list 4 permit 202.38.160.1 0.0.0.255
```

表示：（）

- A、只禁止源地址为 202.38.0.0 网段的所有访问；
- B、只允许目的地址为 202.38.0.0 网段的所有访问；
- C、检查源 IP 地址，禁止 202.38.0.0 大网段的主机，但允许其中的 202.38.160.0 小网段上的主机；
- D、检查目的 IP 地址，禁止 202.38.0.0 大网段的主机，但允许其中的 202.38.160.0 小网段的主机；

43、某单位路由器防火墙作了如下配置：

```
firewall enable  
  
access-list normal 101 permit ip 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255  
access-list normal 101 deny tcp 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255 gt 1024  
access-list normal 101 deny ip any any
```

端口配置如下

```
interface Serial0  
  Enable  
  Ip address 202.38.111.25 255.255.255.0  
  encapsulation ppp  
  ip access-group 101 out  
interface Ethernet0  
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

内部局域网主机均为 10.10.10.0 255.255.255.0 网段。以下说法正确的是（本题假设其他网络均没有使用防火墙）：（）

- A、外部主机 202.38.0.50 可以 ping 通任何内部主机;
- B、内部主机 10.10.10.5, 可以任意访问外部网络资源;
- C、外部 202.38.5.0 255.255.255.0 网段主机可以与此内部网主机建立 tcp 连接;
- D、外部 202.38.0.0 255.255.255.0 网段主机不可以与此内部网主机建立 tcp 连接
- E、内部任意主机都可以与外部任意主机建立 tcp 连接;
- F、内部任意主机只可以与外部 202.38.0.0 255.255.255.0 网段主机建立 tcp 连接

44、RIP 协议适用于基于 IP 的 ()

- A、大型网络
- B、中小型网络
- C、更大规模的网络
- D、isp 与 isp 之间

45、以下的协议中, 哪些是面向连接的协议 () 。

- A、X25
- B、Ethernet
- C、IP
- D、Frame-relay

46、路由器 A 的配置如下:

```
Quidway#SHOW RUN
```

```
Current configuration
```

```
!
```

```
user huawei service-type ppp password 0 quidway
```

```
!
```

```
interface Ethernet0
```

```
ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
```

```
!
```

```
interface Serial0
```

```
encapsulation ppp
ppp authentication chap
ppp chap host huawei
ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
!
interface Serial1
encapsulation ppp
!
interface Serial2
flowcontrol normal
async mode dedicated
encapsulation ppp
!
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 preference 60
end
```

路由器 B 的配置如下

```
Quidway#SHOW RUN
Current configuration
!
user hw service-type ppp password 0 quidway
!
ip address 3.1.1.1 255.0.0.0
!
interface Serial0
clock-select DTECLK1
encapsulation ppp
ppp chap host huawei
ip address 1.1.1.2 255.0.0.0
!
```

```
interface Serial1
encapsulation ppp
!
interface Serial2
flowcontrol normal
async mode dedicated
encapsulation ppp
!
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 preference 60
end
```

发现两端路由器不能 PING 同对端以太网端口，下述说法正确的是（）

- A、A 验证配置错误
- B、B 验证配置错误
- C、A 验证方路由配置错误
- D、B 被验证方路由配置错误

47、路由器 A 配置如下：

```
Quidway#SHOW RUN
Now create configuration...
Current configuration
!
!
interface Ethernet0
ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
!
clock-select DTECLK1
encapsulation x25 dte ietf
x25 address 2111
```

```
x25 map ip 2.1.1.2 2112
ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
!
interface Serial1
encapsulation ppp
!
interface Serial2
flowcontrol normal
async mode dedicated
encapsulation ppp
!
exit
router rip
!
end
```

路由器 B 配置如下

```
Quidway#SHOW RUN
Now create configuration...
Current configuration
!
interface Ethernet0
ip address 3.1.1.1 255.0.0.0
!
interface Serial0
encapsulation x25 dce ietf
x25 address 2112
x25 map ip 2.1.1.1 2111
ip address 2.1.1.2 255.0.0.0
!
interface Serial1
```

```
encapsulation ppp
```

```
!
```

```
interface Serial2
```

```
flowcontrol normal
```

```
async mode dedicated
```

```
encapsulation ppp
```

```
!
```

```
exit
```

```
router rip
```

```
!
```

```
end
```

如下说法正确的是（）

A、两端广域网可以联通，但局域网不可以连通

B、两端广域网不可以连通，但局域网可以连通

C、广域网和局域网都可以连通

D、广域网和局域网都不能连通

48、路由器 A 的配置为：

```
Quidway#SHOW RUN
```

```
Now create configuration...
```

```
Current configuration
```

```
!
```

```
frame-relay switching
```

```
!
```

```
interface Ethernet0
```

```
ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
```

```
ip rip version 2 mcast
```

```
!
```

```
interface Serial0
```

```
clock-select DTECLK1
encapsulation frame-relay
frame-relay intf-type DCE
frame-relay interface-dlci 100
ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
ip rip version 2 mcast
!
```

```
interface Serial1
encapsulation ppp
```

```
!
```

```
interface Serial2
flowcontrol normal
async mode dedicated
encapsulation ppp
```

```
!
```

```
exit
router rip
no auto-summary
neighbor 2.1.1.2
!
```

```
end
```

路由器 B 的配置为

```
Quidway#SHOW RUN
Now create configuration...
```

```
Current configuration
```

```
!
```

```
!
```

```
interface Ethernet0
ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
ip rip version 2 mcast
```

```
!  
interface Serial0  
encapsulation frame-relay  
ip address 2.1.1.2 255.0.0.0  
ip rip version 2 mcast  
!  
interface Serial1  
encapsulation ppp  
!  
interface Serial2  
flowcontrol normal  
async mode dedicated  
encapsulation ppp  
!  
exit  
router rip  
no auto-summary  
neighbor 2.1.1.1  
!  
End
```

如下说法正确的是（）

- A、两端广域网可以联通，但局域网不可以连通
- B、两端广域网不可以连通，但局域网可以连通
- C、广域网和局域网都可以连通
- D、广域网和局域网都不能连通

49、路由器 A 的配置如下：

```
Quidway#SHOW RUN  
Now create configuration...
```

Current configuration

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.1 255.255.0.0

ip ospf enable area 0.0.0.1

!

interface Serial0

clock-select DTECLK1

encapsulation ppp

ip address 2.1.1.1 255.0.0.0

ip ospf enable area 0.0.0.1

!

interface Serial1

encapsulation ppp

!

interface Serial2

flowcontrol normal

async mode dedicated

encapsulation ppp

!

exit

router ospf enable

!

end

路由器 B 配置如下

Quidway#SHOW RUN

Now create configuration...

Current configuration

!

```
!  
interface Ethernet0  
ip address 10.2.1.1 255.255.0.0  
ip ospf enable area 0.0.0.2  
!  
interface Serial0  
encapsulation ppp  
ip address 2.1.1.2 255.0.0.0  
ip ospf enable area 0.0.0.2  
!  
interface Serial1  
encapsulation ppp  
!  
interface Serial2  
flowcontrol normal  
async mode dedicated  
encapsulation ppp  
!  
exit  
router ospf enable  
!  
End
```

如下说法正确的是（）

- A、两端广域网可以联通，但局域网不可以连通
- B、两端广域网不可以连通，但局域网可以连通
- C、广域网和局域网都可以连通
- D、广域网和局域网都不能连通

50、路由器 A 的配置如下

Quidway#SHOW RUN

Now create configuration...

Current configuration

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.1.1 255.255.0.0

!

interface Serial0

encapsulation ppp

backup interface Serial 1

ip address 2.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial1

encapsulation ppp

ip address 3.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial2

flowcontrol normal

async mode dedicated

encapsulation ppp

!

Exit

Router rip

!

End

路由器 B 的配置如下

Quidway#SHOW RUN

Now create configuration...

Current configuration

```
!  
!  
interface Ethernet0  
ip address 10.1.1.1 255.255.0.0  
!  
interface Serial0  
encapsulation ppp  
backup interface Serial 1  
ip address 2.1.1.1 255.0.0.0  
!  
interface Serial1  
encapsulation ppp  
ip address 3.1.1.1 255.0.0.0  
!  
interface Serial2  
flowcontrol normal  
async mode dedicated  
encapsulation ppp  
!  
Exit  
Router rip  
!  
End
```

下述说法正确的是（）

- A、备份功能可以正常使用
- B、备份功能不能正常使用
- C、两端可以正常互联
- D、两端不能正常互联

1 ~ 10

A、 B、 CD、 BC、 CD、 B、 C、 D、 ABE、 ABDG

11 ~ 20

A、 B、 AD??、 CE、 ABD、 ACD、 D、 B、 A、 B?

21 ~ 30

D、 BC、 D、 C、 B、 A、 A、 C、 AC、 AC

31 ~ 40

C、 C、 D、 B、 ABD、 C、 E、 AD、 AB、 B

41 ~ 50

B、 C、 AC、 B、 AD、 bcd、 A、 C、 A、 BCD