



Skip to content



Copy code

}

- كل ثانية بالظبط، هييعت الرسالة "Edilo Edyi" على التوبك "robottech/Khalio".
- بيظهر كمان في الـ Serial Monitor.

دالة callback()

Copy code

cpp

```
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived on topic: ");
  Serial.println(topic);
}
```

- دي بتشتغل أوتوماتيك لما يجي Message من السيرفر.
- بتعرض اسم الـ Topic.

Copy code

cpp

```
String message = "";
for (int i = 0; i < length; i++) {
  message += (char)payload[i];
}
Serial.print("Payload: ");
Serial.println(message);
```

- هنا بيحوّل الرسالة (اللي جاية كـ Bytes) إلى String عادية.
- بيطبّعها في الـ Serial Monitor.

Copy code

cpp

```
if (message == "ON") {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  Serial.println("LED ON");
} else if (message == "OFF") {
```



+ Ask anything



[Skip to content](#)

[Skip to content](#)

[Skip to content](#)

[Skip to content](#)

[Skip to content](#)

[Skip to content](#)

[Skip to content](#)

[Skip to content](#)

