MV1

```
# Activar el módulo de macsec
[lsmod | grep macsec]
sudo modprobe macsec

# Crear la interfaz macsec asociada a la interfaz física enp0s3
sudo ip link add link enp0s3 macsec0 type macsec [encrypt on]

# Configurar la SA para transmitir y su clave
sudo ip macsec add macsec0 tx sa 0 pn 100 on key 01 11111111111111111111111111111111

# Configurar la SA para recibir:
# #MAC del otro extremo
# número de puerto, número de paquete y clave
sudo ip macsec add macsec0 rx address #MAC_ens33_mv2 port 1
sudo ip macsec add macsec0 rx address #MAC_ens33_mv2 port 1 sa 0 pn 100 on key 02 22222222222222222222222222222222

# Activar la nueva interfaz
sudo ip link set dev macsec0 up

# Configurar su @IP
sudo ifconfig macsec0 1.1.1.1/24
```

MV2

```
sudo modprobe macsec
sudo ip link add link enp0s3 macsec1 type macsec
sudo ip macsec add macsec1 tx sa 0 pn 100 on key 02 22222222222222222222222222222222
sudo ip macsec add macsec1 rx address #MAC_enp0s8_mv1 port 1
sudo ip macsec add macsec1 rx address #MAC_enp0s8_mv1 port 1 sa 0 pn 100 on key 01 11111111111111111111111111111111
sudo ip link set dev macsec1 up
sudo ifconfig macsec1 1.1.1.2/24


#Comprobar
sudo ip macsec show
ping 1.1.1.x/24

# Cifrado no configurado, por defecto desactivado
sudo ip link set macsec0 type macsec encrypt [on,off]
```