

如果需要强制恢复出厂设置并进入配网模式请重复此操作至少8次：插电 - 并在屏幕显示内容后2秒内拔电

当屏幕显示此内容的时候说明进入了配网模式：



手机微信搜索小程序“一键配网”或扫描下方二维码：



进入页面后点击下方的“切换协议”，并选择“SoftAP配网”



SmartConfig 配网

选择路由器WIFI

WIFI

1703



密码



↔切换协议

一键配网



首页



我的

SmartConfig 配网

选择路由器WIFI

WIFI

1703



密码



Airkiss 配网

SmartConfig 配网

SoftAP 配网

取消



选择和输入能访问到你Klipper的WiFi账号和密码，点击下一步

SoftAP 配网 ?

选择路由器WIFI

WIFI 1703 >

密码 ●●●●●●●● 🔍

↔ 切换协议

下一步

选择Kirizu的热点，通常为“Kirizu_XXXXXX”，展开“可选参数”，在topic中输入klipper的IP地址。

连接设备

选择设备WIFI

WIFI Kirizu_AD22BC >

密码 当前WIFI热点无需输入密码

可选参数 ∨

topic 192.168.36.60

上一步

下一步

🏠
主页

👤
我的

点击下一步自动配网，一切顺利的话你将看到以下页面即为配网成功，请前往路由器后台查看Kirizu的IP地址，访问该IP地址即可进入配置页面。

SoftAp 配网

开始配网



配网成功

[返回首页](#)

主机名称	终端IP ▾
Redmi-K60-Pro	192.168.36.122
esp32c3-AD22BC	192.168.36.123

