

Українське ядро прикладної математики
Сесія 06: аудит Claude-пакета, wave/control, RF/антени, event fusion,
робастне фільтрування і robotics stack

TeX-first machine-readable translation lane

2026-06-01

Стан пакета

Цей файл продовжує компільоване TeX-ядро з сесії 01. Він іде за поточною чергою: кватерніони та ESKF, групи Лі для оцінювання стану, неперервно-дискретне поширення шуму, а потім DSP/SDR-основа. Пріоритет тут не “гарна книжка”, а чистий машинозчитуваний TeX, який можна подавати локальним агентам для перекладу, редагування, звірки формул і подальшого складання модулів.

Публічна межа. Матеріал подано як навчальну прикладну математику та інженерну теорію. Тут немає оперативних інструкцій, тактичних налаштувань, процедур вибору цілей або прикладних рецептів для конкретних польових сценаріїв.

Зміст

1	Практичний план ядра	1
1.1	Що вважати ядром	1
1.2	Правило вибору матеріалу	1
1.3	Чого не робити в першій хвилі	2
1.4	Компільована одиниця	2
2	Сигнали, дискретизація і спектр	3
2.1	Мета розділу	3
2.2	Неперервний і дискретний сигнал	3
2.3	Згортка і лінійна інваріантна система	4
2.4	DTFT, DFT і FFT	4
2.5	Вікна і спектральне витікання	4
2.6	Комплексна база смуги та IQ-представлення	5
2.7	Мінімальний набір перевірок для перекладу DSP	5
3	Оцінювання стану і фільтр Калмана	6
3.1	Перекладений фрагмент: постановка задачі оцінювання стану	6
3.1.1	Стан	6
3.1.2	Вимірювання	7
3.1.3	Апріорні моделі	7
3.1.4	Процесна модель	7
3.2	Лінійний фільтр Калмана	7
3.2.1	Прогноз	8
3.2.2	Оновлення	8
3.3	EKF: мінімальна нелінійна форма	8
3.4	Практичні перевірки для перекладу	8
4	Кватерніони, обертання і ESKF	9
4.1	Перекладений фрагмент: мета джерела про кватерніони	9
4.2	Системи координат і обертання	9
4.3	Кватерніон	10
4.4	Вектор обертання і експонента	10
4.5	Стан похибки	10
4.6	Чому це важливо для перекладу	11
5	Мікротеорія Лі для оцінювання стану	12
5.1	Перекладений фрагмент: вступ до мікротеорії Лі	12
5.2	Група, дотичний простір і локальні координати	12
5.3	Операції $\oplus$ і $\ominus$	13
5.4	Оператор $\hat{\cdot}$ і $\vee$	13
5.5	Adjoint і перенесення збурень	13
5.6	Чому групи Лі потрібні для фільтрів і оптимізації	14

5.7	Перекладацькі застереження	14
6	Чисельне моделювання: скінченні різниці і хвильові моделі	15
6.1	Навіщо цей розділ у ядрі	15
6.2	Сітка і різницеві оператори	15
6.3	Теплопровідність як тест стійкості	15
6.4	Хвильове рівняння	16
6.5	Енергія і перевірка розрахунку	16
6.6	Похибка, збіжність, верифікація	16
6.7	Черга перекладу для чисельних методів	17
7	Оптимізація і найменші квадрати	18
7.1	Чому оптимізація входить у перше ядро	18
7.2	Найменші квадрати	18
7.3	Зважені найменші квадрати	18
7.4	Регуляризація	19
7.5	Нелінійні найменші квадрати	19
7.6	Робастні втрати	19
7.7	Лінійне програмування	19
7.8	Перекладацькі застереження	20
8	Інтеграція корпусу і наступна черга	21
8.1	Що вже не треба робити	21
8.2	Перша практична черга	21
8.3	Правило локальних агентів	22
8.4	Публічна і приватна гілки	22
8.5	Нормальна назва репозиторію	22
I	Сесія 02: розгортання пріоритетної черги	24
9	Кватерніони: угоди, добуток, повороти	25
9.1	Навіщо цей модуль у практичному ядрі	25
9.2	Означення і угода Гамільтона	25
9.3	Добуток кватерніонів	26
9.4	Ліва і права матриці добутку	26
9.5	Спряження, норма, обернений кватерніон	27
9.6	Одиничний кватерніон як поворот	27
9.7	Мала похибка орієнтації	27
9.8	Практичний QA-блок	27
10	ESKF для IMU-систем: номінальний стан, істинний стан і стан похибки	29
10.1	Мотивація	29
10.2	Істинний, номінальний і похибковий стани	29
10.3	Структура ESKF-циклу	30
10.4	Змінні IMU-моделі	30
10.5	Номінальна IMU-кінематика	31
10.6	Лінеаризована модель стану похибки	31
10.7	Чому гравітацію іноді включають у стан	32
10.8	Мінімальний машинний шаблон	32

11 Неперервний шум і дискретний фільтр	33
11.1 Постановка	33
11.2 Два різні типи шуму	33
11.3 Лінеаризація стану похибки	34
11.4 Дискретизована модель	34
11.5 Коваріаційне оновлення	34
11.6 Імпульсна форма Q	35
11.7 Перевірки перед перекладом у код	35
12 Групи Лі для оцінювання стану: мінімальний практичний шар	36
12.1 Чому звичайне додавання не завжди правильне	36
12.2 Оператор “дах” і векторний добуток	36
12.3 $SO(3)$: група обертань	37
12.4 Ліві і праві збурення	37
12.5 $SE(3)$: пози у просторі	37
12.6 Аджойнт	38
12.7 Якобіани $SO(3)$	38
12.8 Машинна нормалізація позначень	38
13 Фільтр Калмана та ESKF: формули, які треба зберегти без пошко-	39
джень	
13.1 Лінійна гаусова модель	39
13.2 EKF і ESKF	39
13.3 Ін’єкція і скидання	40
13.4 Нев’язки і перевірка узгодженості	40
13.5 Перевірки коду і TeX	40
13.6 Стабільний обчислювальний шаблон	41
14 Дискретизація, частотна область та I/Q: TeX-модуль з уже україн-	42
ського PySDR	
14.1 Часова і частотна області	42
14.2 Дискретизація	42
14.3 Критерій Найквіста	43
14.4 Дискретне перетворення Фур’є	43
14.5 Виконування і спектральне витікання	43
14.6 I/Q-представлення	43
14.7 Безпечна межа модуля	44
15 Сесія 02: що зроблено і що йде далі	45
15.1 Що додано	45
15.2 Наступна черга	45
15.3 Нотатка про корисність	46
II Сесія 03: джерельні модулі, вимірювання, керування і фільтри	47
16 Архітектура: зведений довідник і окремі статті	48
16.1 Два паралельні продукти	48
16.2 Що вважається “першим ядром”	48
16.3 Правило для окремих статей	49
16.4 Правило для великих книг	49
16.5 Машинозчитуваність як технічна вимога	49

17 Джерельний старт: кватерніони, обертання і ESKF	50
17.1 Сенс статті для цього корпусу	50
17.2 Мотивація похибкового стану	50
17.3 Номінальний стан IMU-системи	51
17.4 Похибковий стан	51
17.5 Ін'єкція похибки	52
17.6 Контрольні запитання для перекладу цієї статті	52
18 Вимірювальне оновлення, ін'єкція і reset у ESKF	53
18.1 Уніфікована модель вимірювання	53
18.2 NIS як перший sanity check	53
18.3 Узагальнене оновлення для залишку на багатовиді	54
18.4 Ін'єкція не є вимірювальним оновленням	54
18.5 Розмірності як захист від помилок	54
18.6 Псевдокод оновлення	55
19 Сенсорні моделі, калібрування і часові зсуви	56
19.1 Навіщо цей розділ	56
19.2 Абстрактна модель сенсора	56
19.3 IMU: шум, зміщення, випадкове блукання	56
19.4 Вимірювання положення	57
19.5 Вимірювання швидкості	57
19.6 Візуальний напрямок або bearing-only модель	57
19.7 Калібрувальні параметри як частина стану	58
19.8 Термінологічні рішення	58
20 Байєсівська фільтрація, згладжування і факторні графи	59
20.1 Фільтрація	59
20.1.1 Прогноз	59
20.1.2 Оновлення	59
20.2 EKF як локально лінійний Байєсівський фільтр	59
20.3 Згладжування	60
20.4 Факторний граф	60
20.5 Фільтр проти згладжувача	60
20.6 Практичне правило	61
21 Керування: простір станів, PID, LQR, спостережуваність	62
21.1 Навіщо керування в цьому ядрі	62
21.2 Лінійна модель у просторі станів	62
21.3 Стійкість	62
21.4 Керованість	63
21.5 Спостережуваність	63
21.6 PID-регулятор	63
21.7 Насичення і anti-windup	64
21.8 LQR	64
21.9 Зв'язок з оцінюванням	64
22 Проектування цифрових фільтрів: FIR, IIR, вікна, перевірки	65
22.1 Роль цього розділу	65
22.2 LTI-фільтр	65
22.3 FIR-фільтр	65
22.4 IIR-фільтр	66
22.5 Віконний sinc для low-pass FIR	66

22.6 Нормована частота	66
22.7 Перевірки фільтра	67
22.8 Різниця між фільтрацією і згладжуванням	67
22.9 Комплексний базовий сигнал	67
23 Матричні похідні, найменші квадрати і перевірка Якобіанів	68
23.1 Чому це входить до першого ядра	68
23.2 Лінеаризація	68
23.3 Скалярна квадратична форма	68
23.4 Нормальні рівняння	69
23.5 Гаус-Ньютон	69
23.6 Левенберг-Марквардт	69
23.7 Скінченно-різницева перевірка Якобіана	69
23.8 Перевірка Якобіана на групі Лі	70
23.9 Ознаки неправильної похідної	70
24 Черга після сесії 03 і розбиття за джерелами	71
24.1 Що зроблено в цій сесії	71
24.2 Нова практична черга	71
24.3 Що не робити зараз	72
24.4 Формат окремої статті	72
24.5 Критерій готовності P0-модуля	72
III Сесія 04: зовнішні batch-модулі і практичні прикладні до- ріжки	74
25 Інтеграція зовнішнього batch-виводу Claude	75
25.1 Чому не включати все дослівно в головний PDF	76
26 SDR та RF-передній край: архітектурна математика	77
26.1 Сигнальний шлях SDR	77
26.2 Дискретизація і цифрове перетворення донизу	77
26.3 ADC/DAC як математичні обмеження	78
26.4 Вибір обчислювальної платформи як задача компромісу	78
26.5 Що перевіряти у перекладі SDR-матеріалу	79
27 Рівняння Максвелла та антенно-RF основа	80
27.1 Поля, джерела і одиниці	80
27.2 Часова форма рівнянь Максвелла	81
27.3 Часо-гармонічна форма	81
27.4 Плоска хвиля як мінімальна перевірка	81
27.5 Антена як крайова задача, не як набір рецептів	82
28 Багатосенсорне злиття: карта понять і математичне ядро	83
28.1 Навіщо потрібне злиття	83
28.2 Координатні системи і калібрування	83
28.3 Синхронізація часу	84
28.4 Рівні злиття	84
28.5 Коваріаційне злиття як мінімальна модель	84
28.6 Data association і gating	85
28.7 Мінімальна QA-карта для sensor-fusion перекладів	85
28.8 Позиція в черзі	85

29 Хвильове рівняння, енергія, керованість і стабілізація	86
29.1 Базова задача	86
29.2 Енергія і збереження	86
29.3 Точна керованість	87
29.4 Стабілізація через демпфування	87
29.5 Спостережуваність як двоїста форма	87
29.6 Чисельні перевірки	88
29.7 Позиція в корпусі	88
30 Оновлена черга після інтеграції Claude	89
30.1 Що змінилося	89
30.2 Оновлена P0/P1-черга	89
30.3 Правило “оригінальна стаття чи інтегрований розділ”	90
30.4 Найближчі машинні задачі	90
31 TeX-QA для машинного перекладу прикладної математики	92
31.1 Мінімальний контракт для агентів	92
31.2 Автоматичні перевірки	92
31.3 Глосарний diff	93
31.4 Форма release card для модуля	93
IV Сесія 05: використання швидких code-agent токенів і розширення практичного ядра	94
32 Сесія 05: що робити зі Spark/Codex і новим Claude-виходом	95
32.1 Delta-аудит нового Claude zip	95
32.2 Чому Spark не ставимо на головну роль перекладача	95
32.3 Правило поділу моделей	95
32.4 Публічна межа	96
33 Цифрова модуляція: практичне ядро для SDR/DSP	97
33.1 Символи, біти і спектральна ефективність	97
33.2 Baseband та passband	97
33.3 ASK, PSK, FSK, QAM	98
33.3.1 ASK	98
33.3.2 PSK	98
33.3.3 QAM	98
33.3.4 FSK	98
33.4 Сузір'я та мінімальна відстань	98
33.5 Імпульсне формування	99
33.6 Практичні перевірки для перекладача	99
34 Інформація, канали і кодування: мінімальне прикладне ядро	100
34.1 Ентропія	100
34.2 Умовна ентропія і взаємна інформація	100
34.3 Пропускна здатність каналу	101
34.4 Coding rate	101
34.5 Hard і soft decisions	101
34.6 Interleaving	101
34.7 Що віддати Spark	101

35 Гаусівський байєсівський фільтр як міст до Kalman filter	102
35.1 Чому гаусіани замінюють гістограми	102
35.2 Prediction: сума гаусіанів	102
35.3 Update: добуток гаусіанів	103
35.4 Скалярний алгоритм	103
35.5 Термінологія	103
35.6 Перевірки	104
36 State-space моделі і дискретизація для фільтрів та керування	105
36.1 Неперервна модель	105
36.2 Дискретна модель	105
36.3 Constant velocity model	106
36.4 Constant acceleration input	106
36.5 Process noise covariance	106
36.6 Перевірки розмірностей	106
36.7 Що має робити Spark	107
37 Сесія 05: оновлена черга і handoff	108
37.1 Стан після цієї сесії	108
37.2 Пріоритет перекладу, якщо є сильні Claude/API tokens	108
37.3 Пріоритет, якщо треба спалити Spark/Codex weekly pool	109
37.4 Definition of done для Spark batch	109
V Сесія 06: інтеграція фактичного Claude payload і заповнення прогалів	110
38 Сесія 06: аудит Claude-пакета і інтеграційне рішення	111
39 Хвильове рівняння: boundary та interior controllability як практичний міст	113
39.1 Граничне керування	113
39.2 HUM як операторна схема	114
39.3 Внутрішнє локалізоване керування	114
39.4 Практичні перевірки	114
40 РЧ та антени: від Максвелла до решіток і вимірюваних величин	115
40.1 Плоска хвиля і хвильовий імпеданс	115
40.2 Поляризація	115
40.3 Діаграма спрямованості, підсилення, EIRP	116
40.4 Решітки і множник решітки	116
40.5 Радарний переріз	116
40.6 Перевірки перекладу	116
41 Event-based sensor fusion та одометрія: стислий TeX-рівень	117
41.1 Стан і вимірювання	117
41.2 Time surface	117
41.3 Optimization view	118
41.4 Часова синхронізація	118

42 Робастне фільтрування, gating та outlier rejection	119
42.1 Gating	119
42.2 М-оцінювання	119
42.3 H_∞ -інтуїція	120
43 Autonomous robots: сенсори, бачення, локалізація, карти, SLAM і планування	121
43.1 Сенсори	121
43.2 Комп'ютерний зір	121
43.3 Локалізація	122
43.4 Карти і SLAM	122
43.5 Планування шляху	122
44 Сесія 06: черга, missing payloads і наступні дії	123
44.1 Чого бракує для source-preserved lane	123
44.2 Короткий prompt для відновлення missing Claude payload	124
A Початковий словник термінів	125
B Додаток до словника: session 04	128
C Термінологічні додатки сесії 05	130
D Додатки до термінології: сесія 06	131

Розділ 1

Практичний план ядра

1.1. Що вважати ядром

Для цієї лінії перекладу ядром є не окрема книжка і не випадковий набір PDF. Ядро - це мінімальна зв'язана система понять, без якої далі неможливо якісно перекладати прикладну математику для інженерії:

1. сигнали, дискретизація, спектри, згортка, фільтрація;
2. імовірнісні моделі, шум, коваріації, оцінювання стану;
3. лінійні та нелінійні моделі стану, фільтр Калмана, EKF/ESKF;
4. орієнтації, системи координат, кватерніони, $SO(3)$, $SE(3)$;
5. чисельні методи: скінченні різниці, стійкість, крок часу, похибка;
6. оптимізація: найменші квадрати, регуляризація, обмеження, робастність;
7. термінологія, яку треба стабілізувати до масового перекладу.

Поточний пакет спирається на вже відсортований source-first корпус: arXiv TeX для кватерніонів/ESKF, мікротеорії Лі, неперервного оцінювання стану, SDR-огляду та керованості хвильового рівняння; GitHub/RST/TeX джерела для PySDR, автономних роботів, Kalman and Bayesian Filters, FDM/FEM і оптимізації.

1.2. Правило вибору матеріалу

Перший критерій - практична корисність для інженера, який читає українською і має обмежений час. Тому черга перекладу така:

1. **Оцінювання стану та інерційна геометрія.** Воно одразу пов'язує лінійну алгебру, ймовірність, чисельну інтеграцію, кватерніони, групи Лі та оптимізацію.
2. **Сигнали та SDR/DSP.** У корпусі вже є українська гілка PySDR, тому її треба не перекладати заново, а інтегрувати, привести до єдиного словника і за потреби конвертувати в TeX.
3. **Чисельне моделювання та керування.** Тут потрібні вибрані розділи з FDM/FEM, хвильового рівняння і базового control/state-space матеріалу.
4. **Оптимізація та OR.** Після фільтрів і моделей стану це дає спільну мову для оцінювання параметрів, планування, ресурсних задач і перевірки моделей.

1.3. Чого не робити в першій хвилі

Не витрачати перші токени на повне відтворення сучасних PDF англійською у TeX. Якщо джерело вже має машинно-читаний PDF, HTML, RST, Markdown або TeX, першим вузьким місцем є *український технічний переклад* і стабільність формул, а не англійська транскрипція.

Не перетворювати цей пакет на операційний посібник. Публічна бібліотека має бути широкою: прикладна математика, інженерна грамотність, моделювання, надійність і відтворюваність. Практична корисність не потребує тактичних рецептів.

1.4. Компільована одиниця

Цей документ є першою компільованою одиницею. Його структура навмисно проста: кожен розділ є окремим файлом у `src/chapters/`, а словник - окремим додатком. Це дозволяє локальним агентам перекладати, перевіряти і замінювати розділи незалежно.

Розділ 2

Сигнали, дискретизація і спектр

2.1. Мета розділу

Цей розділ є коротким TeX-ядром для лінії DSP/SDR. Повну практичну лінію PySDR у корпусі вже знайдено українською у каталозі content-ukraine. Тому тут не дублюється повний переклад. Натомість фіксуються формули, позначення і терміни, які мають залишатися однаковими в усіх наступних перекладах.

У відсортованому корпусі PySDR містить готовий український переклад RST-розділів: frequency domain, sampling, filters, IQ files, noise, channel coding та інші. У цьому пакеті вибрані українські RST-файли скопійовано окремо як вже існуюче джерело, а не як нову роботу перекладу.

2.2. Неперервний і дискретний сигнал

Неперервний сигнал позначатимемо як $x(t)$, де $t \in \mathbb{R}$ - час. Дискретний сигнал, отриманий вибіркою з періодом T_s , позначатимемо

$$x[n] = x(nT_s), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2.1)$$

Частота дискретизації дорівнює

$$f_s = \frac{1}{T_s}. \quad (2.2)$$

Усі одиниці потрібно тримати явно: t у секундах, f у герцах, кутова частота $\omega = 2\pi f$ у радіанах за секунду.

Якщо сигнал має обмежену смугу частот і найбільша істотна частота дорівнює $f_{\max}$, базова умова Найквіста записується як

$$f_s \geq 2f_{\max}. \quad (2.3)$$

Якщо умову порушено, високочастотні компоненти згортаються в нижчі частоти. Це явище називається *аліасингом*. У перекладах варто зберігати англійський термін у дужках при першій появі: аліасинг (aliasing).

2.3. Згортка і лінійна інваріантна система

Дискретна лінійна інваріантна в часі система описується імпульсною характеристикою $h[n]$. Вихід $y[n]$ дорівнює згортці

$$y[n] = (h * x)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]. \quad (2.4)$$

Для скінченного FIR-фільтра порядку M це стає

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]. \quad (2.5)$$

Для IIR-фільтра додається рекурсивна частина:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{r=1}^N a_r y[n-r]. \quad (2.6)$$

Під час перекладу не можна втрачати знаки мінус у рекурсивній частині: різні автори можуть переносити її на інший бік рівняння, але в межах одного тексту треба зберігати конвенцію автора.

2.4. DTFT, DFT і FFT

Дискретно-часове перетворення Фур'є (DTFT) визначається формулою

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}, \quad (2.7)$$

де ω - нормалізована кутова частота в радіанах на відлік.

Для скінченного масиву $x[0], \dots, x[N-1]$ використовується дискретне перетворення Фур'є:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (2.8)$$

Обернене перетворення:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j2\pi kn/N}. \quad (2.9)$$

FFT - це не інше математичне перетворення, а швидкий алгоритм для обчислення DFT. У текстах краще перекладати як *швидке перетворення Фур'є*, але аббревіатуру FFT залишати.

2.5. Вікна і спектральне витікання

Коли ми беремо скінченний фрагмент сигналу, ми фактично множимо нескінченний сигнал на віконну функцію $w[n]$. Спектр добутку у часі відповідає згортці спектрів у частотній області. Через це виникає *спектральне витікання* (spectral leakage).

Віконований сигнал:

$$x_w[n] = w[n]x[n], \quad 0 \leq n < N. \quad (2.10)$$

Типові вікна: прямокутне, Ганна (Hann), Геммінга (Hamming), Блекмана (Blackman). У технічному перекладі краще не змішувати Hann і Hamming: це різні вікна.

2.6. Комплексна база смуги та IQ-представлення

Для багатьох задач зручно представляти сигнал комплексним числом

$$z[n] = I[n] + jQ[n], \quad (2.11)$$

де I - синфазна компонента, а Q - квадратурна компонента. Амплітуда і фаза:

$$A[n] = |z[n]| = \sqrt{I[n]^2 + Q[n]^2}, \quad \phi[n] = \arg z[n] = \text{atan2}(Q[n], I[n]). \quad (2.12)$$

Комплексне множення на $e^{j\omega_0 n}$ зсуває спектр:

$$y[n] = x[n]e^{j\omega_0 n}. \quad (2.13)$$

Це базова операція змішування у цифровій обробці сигналів. У навчальному тексті її треба пояснювати як геометричне обертання комплексної площини і як частотний зсув.

2.7. Мінімальний набір перевірок для перекладу DSP

Після перекладу розділу з DSP або SDR локальний агент має перевірити:

1. Чи збережено знак експоненти у формулах DFT/IDFT.
2. Чи не переплутано частоту f , кутову частоту ω і нормалізовану частоту.
3. Чи послідовно вжито j як уявну одиницю в інженерних текстах. У математичних текстах може бути i , але в SDR/DSP зазвичай j .
4. Чи не перекладено `sample` як «зразок» там, де йдеться про відлік сигналу. Бажано: «відлік», «семпл» лише в програмістському контексті.
5. Чи не перекладено `window` як побутове «вікно» без технічного контексту. Потрібно: «віконна функція» або «вікно» після першого пояснення.

Розділ 3

Оцінювання стану і фільтр Калмана

3.1. Перекладений фрагмент: постановка задачі оцінювання стану

Цей підрозділ є стислим українським перекладом і нормалізацією початку розділу “Preliminaries” з arXiv:2411.03951, *Continuous-Time State Estimation Methods in Robotics: A Survey*. Формули і позначення збережено, але текст ущільнено для першого TeX-ядра.

Оцінювання стану має на меті обчислювально здійснено оцінити розподіл імовірності скінченного набору неперервних випадкових змінних, які параметризують систему, що нас цікавить. У робототехніці такі змінні можуть належати як лінійним векторним просторам, так і многовидам. Теорія Лі є корисною рамкою для точного опрацювання таких змінних: наприклад, групи $SO(n)$ та $SE(n)$ використовують для подання орієнтацій і поз у n -вимірному просторі. Оскільки групи Лі є гладкими диференційовними многовидами, вони мають дотичні простори, тобто векторні простори, зручні для операцій лінійної алгебри під час оптимізації.

3.1.1. Стан

Неперервно змінний процес задається двома компонентами. Перша - часовий стан $x(t)$, де t - часова змінна. Наприклад, $x(t)$ може бути позою системи в $SE(3)$. Друга - незмінний у часі контекст, тобто набір параметрів θ , наприклад параметри калібрування сенсорів або параметри карти.

Не задаючи поки повного зв'язку з траєкторією $x(t)$, визначимо скінченний набір змінних

$$x = (x_0, \dots, x_N), \quad (3.1)$$

який описує процес. Змінні, що оцінюються, збираємо у множину

$$\Theta = \{x, \theta\}. \quad (3.2)$$

Оцінити їх можна, поєднавши вимірювання і попереднє знання.

3.1.2. Вимірювання

Модель вимірювання описує, як спостереження $\tilde{z}$ породжується одним або кількома сенсорами. Функція вимірювання

$$z = h(x, \theta, n) \quad (3.3)$$

задає вимірювану величину як функцію стану, параметрів і шуму n . У типовій першій моделі шум вважають гаусовим і незалежним між вимірюваннями.

Щоб отримати векторну нев'язку, визначають функцію нев'язки

$$e = g(z, \tilde{z}). \quad (3.4)$$

У простому евклідовому випадку це віднімання. Для змінних на групах Лі використовують узагальнений оператор $\ominus$.

3.1.3. Априорні моделі

Априорна модель фіксує припущення про систему до включення вимірювань. Вона може бути записана у тій самій формі, що й модель вимірювання, але $\tilde{z}$ не спостерігається, а задається наперед. На практиці часто потрібне априорне знання про початкові умови, наприклад позу і швидкість, щоб розв'язок був єдиним.

3.1.4. Процесна модель

Процесна модель, або модель динаміки системи, описує еволюцію стану в часі. Якщо процес марковський, його можна подати через поточний стан $x(t)$, вхід $u(t)$, нульовий за середнім шум процесу $w(t)$ та контекст θ :

$$\dot{x}(t) = f(x(t), \theta, u(t), w(t)). \quad (3.5)$$

Після лінеаризації навколо поточної оцінки часто отримують

$$\dot{x}(t) \approx \mathbf{F}(t)x(t) + v(t) + \mathbf{L}(t)w(t), \quad (3.6)$$

де

$$v(t) := f(\bar{x}(t), u(t), 0) - \mathbf{F}(t)\bar{x}(t), \quad (3.7)$$

$$\mathbf{F}(t) := \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}(t), u(t), 0}, \quad \mathbf{L}(t) := \left. \frac{\partial f}{\partial w} \right|_{\bar{x}(t), u(t), 0}. \quad (3.8)$$

3.2. Лінійний фільтр Калмана

Нехай дискретна система має вигляд

$$x_k = \mathbf{F}_k x_{k-1} + \mathbf{B}_k u_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}_k), \quad (3.9)$$

$$z_k = \mathbf{H}_k x_k + v_k, \quad v_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_k). \quad (3.10)$$

Тут x_k - стан, u_k - вхід, z_k - вимірювання, $\mathbf{Q}_k$ - коваріація шуму процесу, $\mathbf{R}_k$ - коваріація шуму вимірювання.

3.2.1. Прогноз

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k, \quad (3.11)$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k. \quad (3.12)$$

3.2.2. Оновлення

Інновація:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}. \quad (3.13)$$

Коваріація інновації:

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k. \quad (3.14)$$

Підсилення Калмана:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1}. \quad (3.15)$$

Оцінка стану:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{y}_k. \quad (3.16)$$

Коваріація. Для чисельної надійності бажано використовувати форму Джозефа:

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top. \quad (3.17)$$

3.3. EKF: мінімальна нелінійна форма

Для нелінійних моделей

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{f}(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k, \quad (3.18)$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad (3.19)$$

використовують якобіани

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k}, \quad \mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}. \quad (3.20)$$

Усі формули прогнозу й оновлення залишаються структурно тими самими, але $\mathbf{f}$ і $\mathbf{h}$ обчислюються нелінійно, а коваріації поширюються через лінеаризацію.

3.4. Практичні перевірки для перекладу

1. state у цьому контексті - «стан», не «держава» і не «статус».
2. estimate як іменник - «оцінка», як дієслово - «оцінювати».
3. covariance - «коваріація»; covariance matrix - «матриця коваріації».
4. innovation у фільтрі Калмана - «інновація» або «нев'язка вимірювання»; потрібно вибрати одне слово в конкретному тексті.
5. process noise - «шум процесу», measurement noise - «шум вимірювання».
6. prior - «апостеріорний», posterior - «апостеріорний».
7. У формулах $k|k-1$ не замінювати вертикальну риску на дріб або ділення.

Розділ 4

Кватерніони, обертання і ESKF

4.1. Перекладений фрагмент: мета джерела про кватерніони

Цей підрозділ перекладає і стисло нормалізує анотацію з arXiv:1711.02508, Joan Solà, *Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter*. Джерело є першим пріоритетом для лінії кватерніони/ESKF, бо воно дає компакту TeX-основу для інерційної геометрії та оцінювання стану.

Стаття є вичерпним переглядом понять і формул, пов'язаних із кватерніонами та обертаннями у тривимірному просторі, а також їхнім правильним використанням у рушіях оцінювання, зокрема у фільтрі Калмана зі станом похибки (error-state Kalman filter, ESKF).

У роботі докладно розглянуто групу обертань та її структуру Лі, причому формулювання подано як через кватерніони, так і через матриці обертання. Особливу увагу приділено означенню збурень обертання, похідних та інтегралів. Геометричні інтерпретації потрібні для того, щоб читач не лише маніпулював формулами, а й розумів внутрішню механіку тривимірного обертання.

Увесь матеріал використовується для точного формулювання ESKF, придатного для реальних застосувань, де інтегруються сигнали з інерційного вимірювального блока (IMU).

4.2. Системи координат і обертання

Обертання в тривимірному просторі можна подавати матрицею $\mathbf{R} \in \text{SO}(3)$, де

$$\text{SO}(3) = \{\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{I}, \det \mathbf{R} = 1\}. \quad (4.1)$$

Якщо p_B - координати вектора в системі координат B , а p_A - координати того самого геометричного вектора в системі A , то одна з поширених конвенцій записується як

$$p_A = \mathbf{R}_{AB} p_B. \quad (4.2)$$

Тут $\mathbf{R}_{AB}$ переводить координати з B у A . У перекладах треба явно фіксувати конвенцію, бо різні автори використовують різні індекси.

4.3. Кватерніон

Одиничний кватерніон подамо як

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}, \quad \|\mathbf{q}\| = 1. \quad (4.3)$$

Скалярна частина - q_w , векторна частина - $\mathbf{q}_v = (q_x, q_y, q_z)^\top$. Кватерніони $\mathbf{q}$ і $-\mathbf{q}$ задають те саме обертання, тому в чисельних алгоритмах треба стежити за неперервністю знака.

Добуток кватерніонів $\mathbf{p} \otimes \mathbf{q}$:

$$\begin{bmatrix} p_w \\ \mathbf{p}_v \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_w q_w - \mathbf{p}_v^\top \mathbf{q}_v \\ p_w \mathbf{q}_v + q_w \mathbf{p}_v + \mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v \end{bmatrix}. \quad (4.4)$$

Спряжений кватерніон:

$$\mathbf{q}^* = \begin{bmatrix} q_w \\ -\mathbf{q}_v \end{bmatrix}. \quad (4.5)$$

Для одиничного кватерніона обернений кватерніон дорівнює спряженому: $\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^*$.

4.4. Вектор обертання і експонента

Малий вектор обертання $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$ можна перетворити на кватерніон через експоненціальне відображення. Нехай

$$\theta = \|\delta\theta\|. \quad (4.6)$$

Тоді

$$\text{Exp}(\delta\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ \frac{\delta\theta}{\theta} \sin(\theta/2) \end{bmatrix}, \quad \theta \neq 0. \quad (4.7)$$

Для малих θ потрібно використовувати стабільні розклади, наприклад

$$\sin(\theta/2)/\theta \approx \frac{1}{2} - \frac{\theta^2}{48} + O(\theta^4). \quad (4.8)$$

4.5. Стан похибки

У ESKF розрізняють номінальний стан і малий стан похибки. Типова структура номінального стану:

$$\mathbf{x} = \{\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}, \mathbf{b}_a, \mathbf{b}_\omega\}, \quad (4.9)$$

де $\mathbf{p}$ - положення, $\mathbf{v}$ - швидкість, $\mathbf{q}$ - орієнтація, $\mathbf{b}_a$ - зміщення акселерометра, $\mathbf{b}_\omega$ - зміщення гіроскопа.

Стан похибки записують у мінімальних координатах:

$$\delta\mathbf{x} = \{\delta\mathbf{p}, \delta\mathbf{v}, \delta\theta, \delta\mathbf{b}_a, \delta\mathbf{b}_\omega\}. \quad (4.10)$$

Ключова ідея: орієнтацію не оновлюють додаванням чотиривимірного кватерніона. Натомість додають тривимірне мале збурення через групову операцію, наприклад

$$\mathbf{q}^+ = \mathbf{q} \otimes \text{Exp}(\delta\theta). \quad (4.11)$$

Після ін'єкції похибки $\delta\theta$ у номінальний стан кватерніон нормалізують, а відповідну частину стану похибки скидають до нуля.

4.6. Чому це важливо для перекладу

Тексти про кватерніони часто ламаються не через складність української, а через невидимі конвенції. Тому при перекладі потрібно зберігати:

1. порядок компонент кватерніона: scalar-first чи scalar-last;
2. порядок множення: $p \otimes q$ не комутативний;
3. активне чи пасивне трактування обертання;
4. ліве чи праве збурення: $\text{Exp}(\delta\theta) \otimes q$ або $q \otimes \text{Exp}(\delta\theta)$;
5. різницю між кутовою швидкістю, малим кутом, похибкою орієнтації і вектором обертання.

У термінах: attitude у навігації зазвичай перекладати як «орієнтація», а не «ставлення»; bias - «зміщення» або «систематична похибка» залежно від контексту; error-state - «стан похибки».

Розділ 5

Мікротеорія Лі для оцінювання стану

5.1. Перекладений фрагмент: вступ до мікротеорії Лі

Цей підрозділ є стислим українським перекладом першої частини вступу з arXiv:1812.01537, Joan Solà, Jeremie Deray, Dinesh Atchuthan, *A micro Lie theory for state estimation in robotics*. Мету збережено: дати інженеру достатньо теорії Лі для похідних, збурень і коваріацій у задачах оцінювання стану.

В останні роки в робототехнічній спільноті було докладено значних зусиль, щоб коректно формулювати задачі оцінювання. Це мотивовано дедалі більшою потребою в точності, узгодженості та стійкості розв'язків. Належне моделювання станів, вимірювань, функцій, що їх пов'язують, а також невизначеностей є критичним для досягнення цих цілей.

Це привело до конструкцій, у яких використовують так звані многовиди. У цьому контексті многовиди - це гладкі топологічні поверхні груп Лі, на яких еволюціонують подання стану. Спираючись на теорію Лі, можна побудувати строгий апарат для роботи з невизначеністю, похідними та інтегралами. Найчастіше в робототехніці з'являються групи обертання $SO(3)$ та жорсткого руху $SE(3)$.

Коли читач уперше знайомиться з групами Лі, важливо дивитися на них з кількох точок зору. Топологічна точка зору дає уявлення про форму многовиду і його зв'язок з дотичним простором та експоненціальним відображенням. Алгебраїчна точка зору розглядає групові операції та їхню конкретну реалізацію. Геометрична точка зору, особливо корисна в робототехніці, пов'язує елементи групи з положенням, швидкістю, орієнтацією або іншими перетвореннями тіл і систем координат.

Головне спрощення мікротеорії Лі полягає в обмеженні обсягу. Для багатьох прикладних задач не потрібно розвивати всю абстрактну теорію. Достатньо навчитися послідовно переходити між групою, де живе стан, і дотичним векторним простором, де зручно представляти малі прирости, невизначеність і похідні.

5.2. Група, дотичний простір і локальні координати

Нехай M - многовид групи Лі, а $\mathcal{E}$ - одиничний елемент групи. Дотичний простір в одиниці позначатимемо $T_{\mathcal{E}}M$. У прикладних формулах його ототожнюють з $\mathbb{R}^n$.

Експоненціальне відображення переводить малий вектор $\tau \in \mathbb{R}^n$ у елемент групи:

$$\mathcal{X} = \text{Exp}(\tau). \quad (5.1)$$

Логарифмічне відображення робить зворотнє:

$$\tau = \text{Log}(\mathcal{X}). \quad (5.2)$$

Ці відображення локальні: поблизу одиниці вони поведуться добре, але на великих кутах або складних траєкторіях треба стежити за неоднозначністю.

5.3. Операції $\oplus$ і $\ominus$

Для змінних у евклідовому просторі можна писати $x + \delta x$. Для змінних на групі Лі краще використовувати оператори

$$\mathcal{X} \oplus \tau := \mathcal{X} \text{Exp}(\tau), \quad (5.3)$$

$$\mathcal{Y} \ominus \mathcal{X} := \text{Log}(\mathcal{X}^{-1}\mathcal{Y}). \quad (5.4)$$

Це праве збурення. Для лівого збурення формули будуть іншими:

$$\tau \oplus \mathcal{X} := \text{Exp}(\tau)\mathcal{X}. \quad (5.5)$$

У перекладах треба не згладжувати цю різницю словами. Ліве і праве збурення впливають на якобіани і на поширення коваріації.

5.4. Оператор **hat** і **vee**

Для $\text{SO}(3)$ вектор $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T$ відповідає кососиметричній матриці

$$\omega^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}. \quad (5.6)$$

Обернений оператор позначають $\vee$:

$$(\omega^\wedge)^\vee = \omega. \quad (5.7)$$

У TeX-перекладах бажано зберігати позначення $\wedge$ і $\vee$, а в тексті писати: «оператор **hat**» та «оператор **vee**» або «клин» і «**vee**» після пояснення. Для інженерної аудиторії англійські назви часто зрозуміліші.

5.5. Adjoint і перенесення збурень

Спряжена дія, або **adjoint**, переносить дотичні вектори між локальними координатами. Для елемента $\mathcal{X}$ групи Лі

$$\text{Ad}_{\mathcal{X}} \tau \quad (5.8)$$

позначає відповідне перетворення дотичного вектора. У групі $\text{SE}(3)$, якщо

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (5.9)$$

одна поширена форма adjoint-матриці така:

$$\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & t^\wedge \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R} \end{bmatrix}, \quad (5.10)$$

за умови конкретного порядку координат $\tau = (\rho, \phi)$. Якщо автор використовує порядок (ϕ, ρ) , матриця змінюється. Це потрібно перевіряти при кожному джерелі.

5.6. Чому групи Лі потрібні для фільтрів і оптимізації

У задачах оцінювання стану ми часто мінімізуємо суму квадратів нев'язок

$$J(\Theta) = \frac{1}{2} \sum_i e_i(\Theta)^\top \mathbf{W}_i e_i(\Theta). \quad (5.11)$$

Якщо частина змінних лежить на многовиді, пряме додавання приросту до параметрів може бути неправильним. Замість цього приріст δx живе у дотичному просторі, а оновлення стану виконується через $\oplus$:

$$\Theta^+ = \Theta \oplus \delta\Theta. \quad (5.12)$$

Тому яacobіан треба трактувати як похідну нев'язки за локальними координатами збурення:

$$\mathbf{J}_i = \left. \frac{\partial e_i(\Theta \oplus \delta\Theta)}{\partial \delta\Theta} \right|_{\delta\Theta=0}. \quad (5.13)$$

Саме ця формула є мостом між абстрактною геометрією та практичною оптимізацією.

5.7. Перекладацькі застереження

1. manifold - «многовид», не «колектор».
2. tangent space - «дотичний простір».
3. retraction - «ретракція»; якщо автор фактично має на увазі експоненту, не замінювати одне іншим.
4. pose - «поза» або «просторова поза»; у технічному тексті це положення плюс орієнтація.
5. rigid motion - «жорсткий рух» або «тверде переміщення»; у межах одного документа вибрати один варіант.
6. SO(3) і SE(3) не перекладати, але пояснювати при першій появі.

Розділ 6

Чисельне моделювання: скінченні різниці і хвильові моделі

6.1. Навіщо цей розділ у ядрі

Чисельні методи потрібні не як абстрактний курс, а як мова перевірки моделей. Якщо модель записано як диференціальне рівняння, її треба дискретизувати, перевірити стійкість, оцінити похибку і зрозуміти, які параметри справді вимірювані. У поточному корпусі є великі відкриті джерела FDM/FEM і TeX-джерело про керованість хвильового рівняння; перша хвиля має перекладати не все під-ряд, а базові розділи, які дають інженерний інструментарій.

6.2. Сітка і різницеві оператори

Нехай $u(x, t)$ - невідома функція. Введемо сітку

$$x_i = i\Delta x, \quad t^n = n\Delta t, \quad u_i^n \approx u(x_i, t^n). \quad (6.1)$$

Перша похідна вперед:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x}. \quad (6.2)$$

Перша похідна назад:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x}. \quad (6.3)$$

Центральна різниця:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x}. \quad (6.4)$$

Друга похідна:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t^n) \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}. \quad (6.5)$$

6.3. Теплопровідність як тест стійкості

Одновимірне рівняння теплопровідності:

$$u_t = \alpha u_{xx}. \quad (6.6)$$

Явна схема Ейлера:

$$u_i^{n+1} = u_i^n + r(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad r = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}. \quad (6.7)$$

Для класичної явної схеми потрібна умова стійкості

$$r \leq \frac{1}{2}. \quad (6.8)$$

Перекладацьке правило: *stability condition* - «умова стійкості», *time step restriction* - «обмеження на крок часу».

6.4. Хвильове рівняння

Одновимірне хвильове рівняння:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}. \quad (6.9)$$

Стандартна явна центральна схема:

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + \lambda^2 (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad \lambda = \frac{c \Delta t}{\Delta x}. \quad (6.10)$$

Число λ часто називають числом Куранта. Для базової схеми в одному вимірі типова умова CFL:

$$\lambda \leq 1. \quad (6.11)$$

6.5. Енергія і перевірка розрахунку

Для багатьох хвильових задач корисно відстежувати дискретний аналог енергії. Якщо система без втрат, енергія має приблизно зберігатися. Якщо модель містить демпфування, енергія має спадати. Це простий спосіб виявити помилки знаків, переплутані індекси або надто великий крок часу.

Приклад дискретного тесту:

$$E^n = \sum_i \left[\frac{1}{2} \left(\frac{u_i^n - u_i^{n-1}}{\Delta t} \right)^2 + \frac{c^2}{2} \left(\frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} \right)^2 \right] \Delta x. \quad (6.12)$$

У перекладі *energy estimate* - це «енергетична оцінка», а не «оцінка енергії» у побутовому сенсі.

6.6. Похибка, збіжність, верифікація

Схема має порядок точності p за простором, якщо при зменшенні Δx похибка спадає як

$$\|u - u_{\Delta x}\| \approx C(\Delta x)^p. \quad (6.13)$$

Практична перевірка на сітках Δx , $\Delta x/2$, $\Delta x/4$:

$$p \approx \log_2 \frac{\|u_{\Delta x} - u_{\Delta x/2}\|}{\|u_{\Delta x/2} - u_{\Delta x/4}\|}. \quad (6.14)$$

Цей тест корисний для перекладених чисельних текстів: якщо формула перенесена неправильно, очікуваний порядок збіжності часто зникає.

6.7. Черга перекладу для чисельних методів

Першими перекладати:

1. базові розділи про скінченні різниці, сітки, граничні умови, стійкість;
2. явні й неявні схеми для теплопровідності та хвильового рівняння;
3. вступ до варіаційних форм і FEM лише після FDM-основи;
4. обчислювальну перевірку: manufactured solutions, convergence tests, residual checks.

Пізніше перекладати повну теорію керованості хвильового рівняння. Вона важлива для контрольної лінії, але як перший практичний текст поступається фільтрам, сигналам і чисельній базі.

Розділ 7

Оптимізація і найменші квадрати

7.1. Чому оптимізація входить у перше ядро

Оцінювання стану, калібрування, наближення моделей, обробка сигналів і чисельне моделювання майже завжди зводяться до оптимізації. Тому базова мова оптимізації потрібна до масового перекладу спеціалізованих текстів.

7.2. Найменші квадрати

Нехай потрібно знайти параметр $x \in \mathbb{R}^n$, який найкраще пояснює вимірювання. Для лінійної моделі

$$b \approx Ax \quad (7.1)$$

задача найменших квадратів має вигляд

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2. \quad (7.2)$$

Нормальні рівняння:

$$A^T Ax = A^T b. \quad (7.3)$$

У чисельних текстах треба наголошувати: нормальні рівняння прості для виведення, але не завжди найстійкіші для обчислення. QR-розклад або SVD часто кращі.

7.3. Зважені найменші квадрати

Якщо нев'язка $e = Ax - b$ має коваріацію Σ , природна задача:

$$\min_x \frac{1}{2} e^T \Sigma^{-1} e. \quad (7.4)$$

Матриця $W = \Sigma^{-1}$ називається інформаційною матрицею або матрицею ваг. У перекладах *information matrix* краще передавати як «інформаційна матриця», а не «матриця інформації».

7.4. Регуляризація

Коли задача погано обумовлена або даних недостатньо, додають регуляризацію:

$$\min_x \frac{1}{2} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|\mathbf{L}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|_2^2. \quad (7.5)$$

Тут $\lambda > 0$ - параметр регуляризації, $\mathbf{L}$ - матриця, що задає, які компоненти або похідні штрафуються, $\mathbf{x}_0$ - апіорна оцінка.

У байєсівській інтерпретації регуляризація відповідає апіорному розподілу. Це важливо для узгодження з розділами про фільтр Калмана: фільтр Калмана, batch least squares і фактор-графи є різними формами тієї самої статистичної логіки.

7.5. Нелінійні найменші квадрати

Для нелінійних нев'язок $e_i(\mathbf{x})$ задача має вигляд

$$\min_x J(\mathbf{x}), \quad J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \sum_i \|e_i(\mathbf{x})\|_{\mathbf{W}_i}^2, \quad (7.6)$$

де

$$\|e\|_{\mathbf{W}}^2 = e^T \mathbf{W} e. \quad (7.7)$$

Лінеаризація поблизу поточної оцінки $\mathbf{x}$:

$$e_i(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) \approx e_i(\mathbf{x}) + \mathbf{J}_i \delta \mathbf{x}. \quad (7.8)$$

Нормальні рівняння для приросту:

$$\left(\sum_i \mathbf{J}_i^T \mathbf{W}_i \mathbf{J}_i \right) \delta \mathbf{x} = - \sum_i \mathbf{J}_i^T \mathbf{W}_i e_i. \quad (7.9)$$

Це основа методу Гауса-Ньютона. Для задач на многовидах приріст $\delta \mathbf{x}$ додається не звичайним додаванням, а через $\oplus$.

7.6. Робастні втрати

Квадратична втрата сильно реагує на викиди. Робастна задача замінює $s = \|e\|^2$ на функцію $\rho(s)$:

$$\min_x \sum_i \rho(\|e_i(\mathbf{x})\|_{\mathbf{W}_i}^2). \quad (7.10)$$

Типові функції: Huber, Cauchy, Tukey. Перекладати outlier як «викид», robust loss як «робастна функція втрат» або «стійка функція втрат»; у технічному корпусі бажано обрати один варіант. У цьому пакеті використано «робастна».

7.7. Лінійне програмування

Задача лінійного програмування:

$$\min_x c^T x \quad \text{за умов} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \quad \mathbf{Ex} = \mathbf{d}. \quad (7.11)$$

Це базова форма для ресурсних, потокових, виробничих і логістичних задач. Для публічної бібліотеки прикладної математики лінійне програмування важливе тим, що воно відразу придатне для цивільної інженерії, енергетики, ремонту, планування і навчання.

7.8. Перекладацькі застереження

1. objective function - «цільова функція».
2. constraint - «обмеження».
3. residual - «нев'язка».
4. loss - «втрата» або «функція втрат»; не «збиток» у математичному контексті.
5. conditioning - «обумовленість»; ill-conditioned - «погано обумовлена».
6. sparse - «розріджений» для матриць і графів.

Розділ 8

Інтеграція корпусу і наступна черга

8.1. Що вже не треба робити

Після перевірки відсортованого корпусу стало ясно, що частину роботи не треба повторювати:

1. PySDR вже має українську RST-гілку. Її треба інтегрувати, перевірити термінологію, за потреби конвертувати в LaTeX або лишити як Sphinx/RST.
2. arXiv-джерела для кватерніонів, мікротеорії Лі та неперервного оцінювання стану вже є як TeX. Їх не потрібно OCR-транскрибувати.
3. Великі FDM/FEM/optimization книги треба різати за розділами. Повний переклад без відбору розміє перший практичний результат.

8.2. Перша практична черга

Перші пакети для перекладу і складання:

Черга	Джерело	Дія
P0-01	arXiv:1711.02508, кватерніони/ESKF	Перекласти Abstract, notation, quaternion basics, error-state core; зберегти формули і макроси.
P0-02	arXiv:1812.01537, micro Lie theory	Перекласти Introduction, Rn, SO2, SO3, SE3, table of Lie groups; потім localization examples.
P0-03	arXiv:2411.03951, continuous-time state estimation survey	Перекласти problem statement, discrete-time estimation, continuous-time estimation, variable definitions table.
P0-04	PySDR Ukrainian RST	Не перекладати заново; перевірити consistency із словником, винести формули в TeX-шпаргалки.

P0-05	Kalman and Bayesian Filters in Python	Перекладати Markdown notebook cells: g-h filter, discrete Bayes, Kalman filter, extended/unscented chapters.
P0-06	Introduction to Autonomous Robots	Перекладати coordinate frames, kinematics, localization, planning overview; не починати з peripheral build notes.
P1-01	FDM/FEM sources	Вибрати: grids, finite differences, stability, wave/heat equations, verification.
P1-02	Open Optimization OR book	Вибрати: linear programming, least squares/QP, network flows, convexity.

8.3. Правило локальних агентів

Кожен наступний batch має повертати не лише переклад, а й машинну перевірку:

1. Чи компілюється TeX.
2. Чи збігається кількість equation environments до і після перекладу.
3. Чи не змінено labels, refs, citations, macro names.
4. Чи збережено кодові блоки і Python snippets без перекладу ідентифікаторів.
5. Чи додано словникові нові терміни в таблицю термінів.

8.4. Публічна і приватна гілки

Публічна гілка повинна містити відкриті або source-backed навчальні тексти, словники, TeX, RST/Markdown, build scripts, QA і PDF. Приватна робоча гілка може тримати OCR-чернетки, локальні PDF-фрагменти, погані скани та матеріали, які ще потребують правової або змістової перевірки.

Для практичності це означає: не змішувати чистий TeX-переклад відкритого джерела з OCR-чернеткою скану в одному каталозі. У кожного файлу має бути provenance.

8.5. Нормальна назва репозиторію

Рекомендована назва:

Ukrainian Applied Mathematics and Resilient Engineering Library

Українська назва:

Українська бібліотека прикладної математики та стійкої інженерії

Це ширше і чесніше за вузький набір «корисних нотаток». У такому вигляді корпус має навчальний, університетський, інженерний і цивільний сенс, а пріоритетність сигналів, оцінювання стану, чисельних методів і оптимізації впливає з практичної інженерної логіки.

Частина І

Сесія 02: розгортання пріоритетної черги

Розділ 9

Кватерніони: угоди, добуток, повороти

Джерело для цього модуля: Joan Solà, *Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter*, arXiv:1711.02508, файли `Abstract.tex` і `Quaternion.tex`. Тут подано українську TeX-версію ядра: угоди, основні операції, матричні форми та практичні попередження для ESKF.

9.1. Навіщо цей модуль у практичному ядрі

Кватерніони потрібні не як абстрактна алгебра, а як робочий спосіб представляти орієнтацію твердого тіла в просторі без сингулярностей, властивих ейлеровим кутам. У задачах оцінювання стану особливо важливо не переплутати три різні речі:

1. власне орієнтацію, тобто елемент групи обертань;
2. параметризацію цієї орієнтації, наприклад одиничним кватерніоном;
3. малу похибку орієнтації, яку фільтр Калмана може лінеаризувати в дотичному просторі.

У ESKF велика нелінійна частина руху інтегрується у номінальному стані, а мала похибка живе в мінімальному тривимірному просторі. Саме тому в одному документі треба тримати і кватерніони, і групи Лі, і фільтр стану похибки.

9.2. Означення і угода Гамільтона

Нехай маємо чотири дійсні числа $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ і три уявні одиниці i, j, k . Кватерніон записується як

$$Q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}. \quad (9.1)$$

У цьому пакеті використовується гамільтонова угода

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \quad (9.2a)$$

$$ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j. \quad (9.2b)$$

Це не декоративна деталь. Якщо джерело використовує іншу угоду, наприклад ставить скалярну частину останньою або міняє знак добутку ij , формули для

матриць добутку, похідних і якобіанів змінюються. Для машинного перекладу це треба позначати явно.

Кватерніон можна розбити на скалярну та векторну частини:

$$Q = q_w + q_x i + q_y j + q_z k = q_w + \mathbf{q}_v \iff \mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}. \quad (9.3)$$

Чистий кватерніон має нульову скалярну частину:

$$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \rightsquigarrow [0, \mathbf{v}] \in \mathbb{H}. \quad (9.4)$$

9.3. Добуток кватерніонів

Для $\mathbf{p} = (p_w, \mathbf{p}_v)$ і $\mathbf{q} = (q_w, \mathbf{q}_v)$ гамільтонів добуток має вигляд

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w q_w - \mathbf{p}_v^T \mathbf{q}_v \\ p_w \mathbf{q}_v + q_w \mathbf{p}_v + \mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v \end{bmatrix}. \quad (9.5)$$

Через наявність векторного добутку загалом

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} \neq \mathbf{q} \otimes \mathbf{p}. \quad (9.6)$$

Добуток асоціативний, але не комутативний. У перекладі та коді це означає: не можна “переставити” множники заради стилю або компактності.

У координатах формула (9.5) еквівалентна

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w q_w - p_x q_x - p_y q_y - p_z q_z \\ p_w q_x + p_x q_w + p_y q_z - p_z q_y \\ p_w q_y - p_x q_z + p_y q_w + p_z q_x \\ p_w q_z + p_x q_y - p_y q_x + p_z q_w \end{bmatrix}. \quad (9.7)$$

9.4. Ліва і права матриці добутку

Добуток можна записати як матричне множення двома рівносильними способами:

$$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 = \mathbf{Q}_L(\mathbf{q}_1) \mathbf{q}_2 = \mathbf{Q}_R(\mathbf{q}_2) \mathbf{q}_1. \quad (9.8)$$

Для гамільтонової угоди

$$\mathbf{Q}_L(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} q_w & -q_x & -q_y & -q_z \\ q_x & q_w & -q_z & q_y \\ q_y & q_z & q_w & -q_x \\ q_z & -q_y & q_x & q_w \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q}_R(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} q_w & -q_x & -q_y & -q_z \\ q_x & q_w & q_z & -q_y \\ q_y & -q_z & q_w & q_x \\ q_z & q_y & -q_x & q_w \end{bmatrix}. \quad (9.9)$$

Ці дві матриці часто є місцем помилок у перекладі. Якщо в джерелі формула відрізняється знаком, спочатку перевіряється угода: Hamilton/JPL, scalar-first/scalar-last, активний чи пасивний поворот.

9.5. Спряження, норма, обернений кватерніон

Спряжений кватерніон

$$\mathbf{q}^* = \begin{bmatrix} q_w \\ -\mathbf{q}_v \end{bmatrix} \quad (9.10)$$

дає норму

$$\|\mathbf{q}\|^2 = \mathbf{q} \otimes \mathbf{q}^* = q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2. \quad (9.11)$$

Якщо $\|\mathbf{q}\| = 1$, то

$$\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^*. \quad (9.12)$$

У чисельній інтеграції орієнтації одиничність треба підтримувати нормалізацією або стабільною експоненціальною інтеграцією. Інакше матриця повороту, отримана з кватерніона, поступово перестає бути ортогональною.

9.6. Одиничний кватерніон як поворот

Поворот на кут θ навколо одиничної осі $\mathbf{u}$ задається кватерніоном

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ \mathbf{u} \sin(\theta/2) \end{bmatrix}. \quad (9.13)$$

Вектор $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ обертається через подвійний добуток

$$[0, \mathbf{v}'] = \mathbf{q} \otimes [0, \mathbf{v}] \otimes \mathbf{q}^*. \quad (9.14)$$

У цій формулі закладено активне обертання вектора. Якщо джерело описує пасивне перетворення координат між системами відліку, порядок або спряження можуть бути іншими. Перекладач не повинен “виправляти” це без нотатки.

9.7. Мала похибка орієнтації

У фільтрах стану похибки мала тривимірна похибка $\delta\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$ перетворюється на малий кватерніон

$$\delta\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \cos(\|\delta\boldsymbol{\theta}\|/2) \\ \frac{\delta\boldsymbol{\theta}}{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|} \sin(\|\delta\boldsymbol{\theta}\|/2) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\delta\boldsymbol{\theta} \end{bmatrix}. \quad (9.15)$$

Наближення праворуч корисне лише для лінеаризації та яacobіанів. Для накопичення реальної орієнтації краще використовувати експоненту або нормалізований кватерніон.

9.8. Практичний QA-блок

Перед тим як пакетний переклад вважати прийнятним, для кожного фрагмента з кватерніонами треба перевірити:

1. Чи явно вказано, яка угода використовується: Hamilton або інша.
2. Чи не змінився порядок добутку $\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2$.
3. Чи не втрачено спряження $\mathbf{q}^*$ у формулах повороту.
4. Чи не перекладено *attitude* як “ставлення” замість “орієнтація”.

5. Чи не переплутано “error-state” зі звичайним “state”.
6. Чи не замінено малу тривимірну похибку $\delta\theta$ на чотиривимірний кватерніон у коваріаційній матриці.

Розділ 10

ESKF для IMU-систем: номінальний стан, істинний стан і стан похибки

Джерело для цього модуля: Joan Solà, arXiv:1711.02508, файл `ErrorState.tex`. Тут перекладено і нормалізовано практичне ядро: мотивацію ESKF, розділення істинного/номінального/похибкового стану, IMU-кінематику та таблицю змінних.

10.1. Мотивація

Потрібно записати рівняння стану похибки для інерціальної системи, яка інтегрує покази акселерометра і гірометра зі зміщенням та шумом. Орієнтація в просторі подається гамільтоновим одиничним кватерніоном. Типове джерело таких даних - IMU, тобто інерціальний вимірювальний блок.

Інтегрування IMU дає *dead-reckoning*, тобто позиціювання за власним рухом. Воно неминуче дрейфує з часом. Зменшення дрейфу досягається не магією, а злиттям інерціальних даних з іншими вимірюваннями: абсолютною позицією, візуальними ознаками, висотою, швидкістю, маяками або іншими сенсорними джерелами. Математично це саме задача оцінювання стану з невизначеністю.

Фільтр Калмана зі станом похибки (ESKF) корисний з кількох причин:

1. Похибка орієнтації мінімальна: вона має три параметри, як і три ступені вільності обертання. Це уникає надмірної параметризації та сингулярностей у коваріаціях.
2. Стан похибки працює близько до нуля. Тому лінеаризація має сенс протягом роботи фільтра.
3. Похибка мала, тому добутки другого порядку часто можна відкидати. Це спрощує якобіани.
4. Великосигнальна динаміка інтегрується в номінальному стані, а не в лінійному фільтрі. Через це похибка змінюється повільніше, і корекції можна робити з нижчою частотою, ніж IMU-прогноз.

10.2. Істинний, номінальний і похибковий стани

У формулюваннях ESKF розрізняють три величини:

істинний стан x_t , фізичний стан системи;

номінальний стан x , нелінійно інтегрована оцінка великого сигналу;

стан похибки δx , малий сигнал, який оцінюється лінійно-гаусовим фільтром.

Зв'язок записують як композицію

$$x_t = x \oplus \delta x. \quad (10.1)$$

Для векторних компонент це звичайна сума. Для орієнтації це добуток кватерніонів або матриць повороту. Саме тут помилки в угодах найчастіше ламають увесь фільтр.

10.3. Структура ESKF-циклу

Один цикл ESKF можна подати так:

1. IMU-дані високої частоти інтегруються у номінальний стан x без явного врахування шумів як випадкових реалізацій.
2. Паралельно лінійна модель стану похибки прогнозує середнє і коваріацію δx .
3. Коли приходить зовнішнє вимірювання, будується нев'язка вимірювання.
4. Фільтр оцінює поправку $\widehat{\delta x}$.
5. Ця поправка ін'єктується в номінальний стан:

$$x \leftarrow x \oplus \widehat{\delta x}. \quad (10.2)$$

6. Середнє стану похибки скидається до нуля, а коваріація оновлюється з урахуванням цього скидання.

Ця архітектура відрізняється від "звичайного EKF на кватерніоні": коваріація не живе напряду на чотиривимірному одиничному кватерніоні, а на тривимірній малій похибці орієнтації.

10.4. Змінні IMU-моделі

Номінальний стан у базовій моделі:

$$x = \begin{bmatrix} p \\ v \\ q \\ a_b \\ \omega_b \\ g \end{bmatrix}, \quad (10.3)$$

де p - позиція, v - швидкість, q - орієнтація, a_b і ω_b - зміщення акселерометра і гірометра, g - вектор гравітації у вибраній системі координат.

Стан похибки:

$$\delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{p} \\ \delta \mathbf{v} \\ \delta \boldsymbol{\theta} \\ \delta \mathbf{a}_b \\ \delta \boldsymbol{\omega}_b \\ \delta \mathbf{g} \end{bmatrix}. \quad (10.4)$$

Зверніть увагу: замість $\delta \mathbf{q}$ у векторі стану похибки використовується $\delta \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$.

Величина	Істинна	Номинальна	Похибка	Композиція
Повний стан	$\mathbf{x}_t$	$\mathbf{x}$	$\delta \mathbf{x}$	$\mathbf{x}_t = \mathbf{x} \oplus \delta \mathbf{x}$
Позиція	$\mathbf{p}_t$	$\mathbf{p}$	$\delta \mathbf{p}$	$\mathbf{p}_t = \mathbf{p} + \delta \mathbf{p}$
Швидкість	$\mathbf{v}_t$	$\mathbf{v}$	$\delta \mathbf{v}$	$\mathbf{v}_t = \mathbf{v} + \delta \mathbf{v}$
Орієнтація	$\mathbf{q}_t$	$\mathbf{q}$	$\delta \boldsymbol{\theta}$	$\mathbf{q}_t = \mathbf{q} \otimes \delta \mathbf{q}$
Зміщення акселерометра	$\mathbf{a}_{bt}$	$\mathbf{a}_b$	$\delta \mathbf{a}_b$	$\mathbf{a}_{bt} = \mathbf{a}_b + \delta \mathbf{a}_b$
Зміщення гірометра	$\boldsymbol{\omega}_{bt}$	$\boldsymbol{\omega}_b$	$\delta \boldsymbol{\omega}_b$	$\boldsymbol{\omega}_{bt} = \boldsymbol{\omega}_b + \delta \boldsymbol{\omega}_b$
Гравітація	$\mathbf{g}_t$	$\mathbf{g}$	$\delta \mathbf{g}$	$\mathbf{g}_t = \mathbf{g} + \delta \mathbf{g}$

10.5. Номинальна IMU-кінематика

Нехай $\mathbf{a}_m$ і $\boldsymbol{\omega}_m$ - виміряні акселерометром прискорення та гірометром кутові швидкості. Нехай $\mathbf{R}(\mathbf{q})$ - матриця повороту, що відповідає кватерніону $\mathbf{q}$. Тоді типова номінальна модель має вигляд

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad (10.5a)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{R}(\mathbf{q})(\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_b) + \mathbf{g}, \quad (10.5b)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes [0, \boldsymbol{\omega}_m - \boldsymbol{\omega}_b], \quad (10.5c)$$

$$\dot{\mathbf{a}}_b = \mathbf{0}, \quad (10.5d)$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = \mathbf{0}, \quad (10.5e)$$

$$\dot{\mathbf{g}} = \mathbf{0}. \quad (10.5f)$$

У прогнозі фільтра зміщення часто моделюють як випадкові блукання, а не як абсолютно сталі величини; відповідні шуми входять у модель похибки.

10.6. Лінеаризована модель стану похибки

Для локальної похибки орієнтації стандартна перша лінеаризація дає структуру

$$\delta \dot{\mathbf{p}} = \delta \mathbf{v}, \quad (10.6a)$$

$$\delta \dot{\mathbf{v}} \approx -\mathbf{R}(\mathbf{q})[\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_b]_{\times} \delta \boldsymbol{\theta} - \mathbf{R}(\mathbf{q}) \delta \mathbf{a}_b - \mathbf{R}(\mathbf{q}) \mathbf{a}_n + \delta \mathbf{g}, \quad (10.6b)$$

$$\delta \dot{\boldsymbol{\theta}} \approx -[\boldsymbol{\omega}_m - \boldsymbol{\omega}_b]_{\times} \delta \boldsymbol{\theta} - \delta \boldsymbol{\omega}_b - \boldsymbol{\omega}_n, \quad (10.6c)$$

$$\delta \dot{\mathbf{a}}_b = \mathbf{a}_w, \quad (10.6d)$$

$$\delta \dot{\boldsymbol{\omega}}_b = \boldsymbol{\omega}_w, \quad (10.6e)$$

$$\delta \dot{\mathbf{g}} = \mathbf{0}. \quad (10.6f)$$

Тут $[\cdot]_{\times}$ - кососиметрична матриця векторного добутку, a_n і ω_n - шуми вимірювання, а a_w і ω_w - шуми випадкового блукання зміщень.

10.7. Чому гравітацію іноді включають у стан

Якщо початкова орієнтація не є достовірно вирівняною з горизонтом, зручно оцінювати g як частину стану. Тоді початкова невизначеність орієнтації частково переноситься у невизначеність напрямку гравітації, а рівняння швидкості лишається лінійним за g . Після оцінювання напрямку гравітації траєкторію можна переорієнтувати до горизонтальної системи координат.

Це не є єдиним правильним способом. В іншій постановці можна взяти $g = (0, 0, -9.81) \text{ m/s}^2$ і тримати невизначеність у початковій орієнтації. Важливо лише, щоб модель, якобіани і коваріація були узгоджені.

10.8. Мінімальний машинний шаблон

Listing 10.1: Псевдокод ESKF-прогнозу. Це не прив'язано до конкретного пакета.

```
# input: nominal x=(p,v,q,a_b,w_b,g), covariance P, IMU a_m, w_m, dt
# 1. propagate nominal state with nonlinear integration
p = p + v*dt + 0.5*(R(q) @ (a_m - a_b) + g)*dt**2
v = v + (R(q) @ (a_m - a_b) + g)*dt
q = normalize(q * Exp_quat((w_m - w_b)*dt))

# 2. build continuous A, B, C around the nominal state
# 3. discretize: F = expm(A*dt), Qd from continuous noise
# 4. propagate covariance
P = F @ P @ F.T + Qd
```

У публічному навчальному пакеті такий псевдокод є межею: він демонструє математичну структуру, але не містить конкретних польових налаштувань, калібрувань або процедур застосування.

Розділ 11

Неперервний шум і дискретний фільтр

Джерело для цього модуля: Joan Solà, arXiv:1711.02508, файл Noise.tex. Тут перекладено практичне ядро про інтегрування шумів і коваріацій у неперервно-дискретних системах.

11.1. Постановка

Багато фізичних моделей природно задаються у неперервному часі, але реалізуються дискретним фільтром. Тому не можна просто переписати шум з неперервного рівняння в дискретне без масштабування. Треба інтегрувати невідомі реалізації випадкового процесу, а їхні дисперсії та коваріації.

Розглянемо неперервну систему

$$\dot{x} = f(x, u, w), \quad (11.1)$$

де x - стан, u - керування або вимірний вхід, а w - випадкове збурення. Вимірний вхід має шум

$$u_m = u + \tilde{u}. \quad (11.2)$$

У неперервній специфікації часто пишуть

$$\tilde{u} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{U}^c), \quad w^c \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{W}^c), \quad (11.3)$$

де верхній індекс c означає неперервну часову специфікацію.

11.2. Два різні типи шуму

Є принципова різниця між шумом виміряного входу $\tilde{u}$ і неперервним збуренням w .

1. Вхід u_m дискретизується в моменти $n\Delta t$. На інтервалі інтегрування зазвичай вважають

$$\tilde{u}(t) = \tilde{u}(n\Delta t) = \tilde{u}_n, \quad n\Delta t < t < (n+1)\Delta t. \quad (11.4)$$

Тобто після вибірки цей шум поводить себе як стала на інтервалі величина.

2. Збурення w не вибирається як стала величина. Воно описує неперервний білий шум або випадкову дію всередині всього інтервалу.

Через це їхні внески в дискретну коваріацію мають різні степені Δt .

11.3. Лінеаризація стану похибки

Лінеаризована неперервна модель стану похибки:

$$\dot{\delta x} = \mathbf{A}\delta x + \mathbf{B}\tilde{u} + \mathbf{C}w, \quad (11.5)$$

де

$$\mathbf{A} = \frac{\partial f}{\partial \delta x}, \quad \mathbf{B} = \frac{\partial f}{\partial \tilde{u}}, \quad \mathbf{C} = \frac{\partial f}{\partial w}. \quad (11.6)$$

Інтегруючи (11.5) на інтервалі Δt , маємо три внески:

$$\delta x_{n+1} = \delta x_n + \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} (\mathbf{A}\delta x(\tau) + \mathbf{B}\tilde{u}(\tau) + \mathbf{C}w^c(\tau)) d\tau. \quad (11.7)$$

11.4. Дискретизована модель

Динамічна частина дає матрицю переходу

$$\mathbf{F}_x = \Phi = e^{\mathbf{A}\Delta t}. \quad (11.8)$$

Для шуму вимірюваного входу, який зафіксовано на інтервалі,

$$\int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} \mathbf{B}\tilde{u}(\tau) d\tau = \mathbf{B}\Delta t \tilde{u}_n. \quad (11.9)$$

Для неперервного білого шуму

$$w_n = \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} w^c(\tau) d\tau, \quad w_n \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{W}), \quad \mathbf{W} = \mathbf{W}^c \Delta t. \quad (11.10)$$

Отже дискретна модель стану похибки має вигляд

$$\delta x_{n+1} = \mathbf{F}_x \delta x_n + \mathbf{F}_u \tilde{u}_n + \mathbf{F}_w w_n, \quad (11.11)$$

де

$$\mathbf{F}_x = e^{\mathbf{A}\Delta t}, \quad \mathbf{F}_u = \mathbf{B}\Delta t, \quad \mathbf{F}_w = \mathbf{C}. \quad (11.12)$$

11.5. Коваріаційне оновлення

Якщо

$$\tilde{u}_n \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{U}), \quad w_n \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{W}), \quad (11.13)$$

з

$$\mathbf{U} = \mathbf{U}^c, \quad \mathbf{W} = \mathbf{W}^c \Delta t, \quad (11.14)$$

то прогноз коваріації

$$\mathbf{P}_{n+1} = \mathbf{F}_x \mathbf{P}_n \mathbf{F}_x^\top + \mathbf{F}_u \mathbf{U} \mathbf{F}_u^\top + \mathbf{F}_w \mathbf{W} \mathbf{F}_w^\top \quad (11.15)$$

$$= e^{\mathbf{A}\Delta t} \mathbf{P}_n (e^{\mathbf{A}\Delta t})^\top + \Delta t^2 \mathbf{B} \mathbf{U}^c \mathbf{B}^\top + \Delta t \mathbf{C} \mathbf{W}^c \mathbf{C}^\top. \quad (11.16)$$

Важливий висновок: динамічна похибка входить через експоненту, шум вибраного входу масштабується як Δt^2 , а неперервне збурення - як Δt . Це одна з найчастіших причин некоректно налаштованих фільтрів.

Опис	Неперервний час	Дискретний час
Стан	$\dot{x} = f^c(x, u, w)$	$x_{n+1} = f(x_n, u_n, w_n)$
Стан похибки	$\dot{\delta x} = \mathbf{A}\delta x + \mathbf{B}\tilde{u} + \mathbf{C}w$	$\delta x_{n+1} = \mathbf{F}_x \delta x_n + \mathbf{F}_u \tilde{u}_n + \mathbf{F}_w w_n$
Матриця системи	$\mathbf{A}$	$\mathbf{F}_x = e^{\mathbf{A}\Delta t}$
Матриця входу	$\mathbf{B}$	$\mathbf{F}_u = \mathbf{B}\Delta t$
Матриця збурення	$\mathbf{C}$	$\mathbf{F}_w = \mathbf{C}$
Коваріація входу	$\mathbf{U}^c$	$\mathbf{U} = \mathbf{U}^c$
Коваріація збурення	$\mathbf{W}^c$	$\mathbf{W} = \mathbf{W}^c \Delta t$

11.6. Імпульсна форма Q

У багатьох реалізаціях прогноз записано коротше:

$$\mathbf{P}_{n+1} = \mathbf{F}_x \mathbf{P}_n \mathbf{F}_x^T + \mathbf{Q}. \quad (11.17)$$

Це означає, що всі випадкові внески вже зібрані в одну дискретну коваріацію імпульсу:

$$\mathbf{Q} = \Delta t^2 \mathbf{B} \mathbf{U}^c \mathbf{B}^T + \Delta t \mathbf{C} \mathbf{W}^c \mathbf{C}^T. \quad (11.18)$$

Якщо $\mathbf{Q}$ підібрано емпірично, формула (11.18) все одно корисна як перевірка одиниць виміру та залежності від частоти дискретизації.

11.7. Перевірки перед перекладом у код

1. З'ясувати, чи коваріації в джерелі задані як неперервні спектральні густини, дискретні дисперсії на відлік або емпіричні параметри.
2. Перевірити степінь Δt для кожного шумового внеску.
3. Не змішувати шум вимірюваного входу і випадкове блукання зміщення.
4. Перевірити симетрію $\mathbf{P}$ після кожного оновлення: чисельно використовувати $(\mathbf{P} + \mathbf{P}^T)/2$ лише як аварійний захист, не як заміну правильної моделі.
5. Перевірити додатну напіввизначеність $\mathbf{Q}$.

Розділ 12

Групи Лі для оцінювання стану: мінімальний практичний шар

Джерельний напрям: Solà, Deray, Atchuthan, *A micro Lie theory for state estimation in robotics*, arXiv:1812.01537. Цей модуль не є повним перекладом статті; це компільований український шар позначень, потрібний перед повним batch-перекладом.

12.1. Чому звичайне додавання не завжди правильне

У фільтрах стану часто хочеться написати

$$x \leftarrow x + \delta x. \quad (12.1)$$

Для позиції або швидкості це нормально. Для орієнтації або пози у просторі це некоректно: орієнтація живе не у векторному просторі, а на многовиді. Правильна операція має вигляд

$$x \leftarrow x \oplus \delta x, \quad (12.2)$$

де $\oplus$ означає додавання у відповідній геометрії. Зворотна операція

$$\delta x = y \ominus x \quad (12.3)$$

дає малу різницю в дотичному просторі.

12.2. Оператор “дах” і векторний добуток

Для $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T \in \mathbb{R}^3$ визначимо

$$[\omega]_{\times} = [\omega]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}. \quad (12.4)$$

Тоді

$$[\omega]_{\times} v = \omega \times v. \quad (12.5)$$

Обернена операція $\vee$ повертає вектор з кососиметричної матриці:

$$([\omega]_{\times})^{\vee} = \omega. \quad (12.6)$$

12.3. SO(3): група обертань

Група тривимірних обертань

$$\text{SO}(3) = \{\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}, \det \mathbf{R} = 1\}. \quad (12.7)$$

Її дотичний простір в одиниці можна ототожнити з $\mathbb{R}^3$. Експоненціальне відображення

$$\text{Exp}(\phi) = \text{extexp}([\phi]_{\times}) \quad (12.8)$$

дає матрицю повороту з вектора обертання ϕ . За формулою Родрігеса, якщо $\theta = \|\phi\|$,

$$\text{Exp}(\phi) = \mathbf{I} + \frac{\sin \theta}{\theta} [\phi]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\phi]_{\times}^2. \quad (12.9)$$

Для малих θ використовують стабільні розклади:

$$\frac{\sin \theta}{\theta} \approx 1 - \frac{\theta^2}{6} + \frac{\theta^4}{120}, \quad (12.10)$$

$$\frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \approx \frac{1}{2} - \frac{\theta^2}{24} + \frac{\theta^4}{720}. \quad (12.11)$$

12.4. Ліві і праві збурення

Є дві поширені угоди:

$$\mathbf{R}_t = \text{Exp}(\delta\theta) \mathbf{R} \quad \text{ліве, або глобальне, збурення,} \quad (12.12)$$

$$\mathbf{R}_t = \mathbf{R} \text{Exp}(\delta\theta) \quad \text{праве, або локальне, збурення.} \quad (12.13)$$

Обидві математично законні. Небезпечна не сама угода, а змішування угод у різних частинах одного фільтра. Якщо джерело говорить, що кутові швидкості визначені локально щодо номінальної орієнтації, це має прямий вплив на знак і місце якобіанів.

12.5. SE(3): пози у просторі

Елемент SE(3) записують як однорідну матрицю

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} \in \text{SO}(3), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3. \quad (12.14)$$

Мала похибка пози

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (12.15)$$

має матричне представлення

$$[\xi]_{\times} = \begin{bmatrix} [\phi]_{\times} & \rho \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{bmatrix}. \quad (12.16)$$

Експонента $\text{Exp}(\xi) \in \text{SE}(3)$ дає малий приріст пози. Для практичного ESKF часто достатньо знати, чи похибка додається ліворуч чи праворуч, і в якій системі координат заданий вектор ρ .

12.6. Аджойнт

Аджойнт переносить збурення між системами координат. Для $\mathbf{T} = (\mathbf{R}, t) \in \text{SE}(3)$

$$\text{Ad}_{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & [t]_{\times} \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R} \end{bmatrix}. \quad (12.17)$$

Він з'являється у формулах виду

$$\mathbf{T} \text{Exp}(\xi) \mathbf{T}^{-1} = \text{Exp}(\text{Ad}_{\mathbf{T}} \xi). \quad (12.18)$$

У перекладі треба тримати *adjoint* як “аджойнт” або “приєднане відображення” залежно від стилю документа, але символ *Ad* краще не міняти.

12.7. Якобіани $\text{SO}(3)$

Лівий якобіан $\text{SO}(3)$:

$$\mathbf{J}_l(\phi) = \mathbf{I} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\phi]_{\times} + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} [\phi]_{\times}^2, \quad \theta = \|\phi\|. \quad (12.19)$$

Правий якобіан:

$$\mathbf{J}_r(\phi) = \mathbf{J}_l(-\phi). \quad (12.20)$$

Для малих кутів

$$\mathbf{J}_l(\phi) \approx \mathbf{I} + \frac{1}{2} [\phi]_{\times} + \frac{1}{6} [\phi]_{\times}^2, \quad (12.21)$$

$$\mathbf{J}_r(\phi) \approx \mathbf{I} - \frac{1}{2} [\phi]_{\times} + \frac{1}{6} [\phi]_{\times}^2. \quad (12.22)$$

12.8. Машинна нормалізація позначень

У всьому корпусі бажано фіксувати такі правила:

Поняття	Символ	Коментар
Експонента групи	$\text{Exp}(\cdot)$	Не змішувати з елементною експонентою вектора.
Логарифм групи	$\text{Log}(\cdot)$	Повертає в дотичний простір.
Nat	$[\omega]_{\times}$ або $[\omega]_{\times}$	Обрати один стиль на документ.
Vee	$(\cdot)^{\vee}$	Обернено до hat.
Плюс на многовиді	$\oplus$	Ін'єкція малої похибки.
Мінус на многовиді	$\ominus$	Різниця як вектор у дотичному просторі.
Аджойнт	$\text{Ad}_{\mathbf{T}}$	Переносить збурення між фреймами.

Розділ 13

Фільтр Калмана та ESKF: формули, які треба зберегти без пошкоджень

Цей модуль є власним TeX-шаром інтеграції для корпусу: він зводить формули з P0-джерел у короткий QA-орієнтований формат. Його призначення - допомогти локальним агентам і людям перевіряти перекладені розділи.

13.1. Лінійна гаусова модель

Базова дискретна модель:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{G}_k \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k), \quad (13.1a)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k). \quad (13.1b)$$

Прогноз:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \quad (13.2a)$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_{k-1}^\top + \mathbf{G}_{k-1} \mathbf{Q}_{k-1} \mathbf{G}_{k-1}^\top. \quad (13.2b)$$

Оновлення:

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \quad (13.3a)$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k, \quad (13.3b)$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1}, \quad (13.3c)$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{r}_k. \quad (13.3d)$$

Для коваріації краще використовувати форму Джозефа:

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top. \quad (13.4)$$

Вона чисельно стабільніша і краще зберігає додатну напіввизначеність.

13.2. EKF і ESKF

Для нелінійної моделі

$$\mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k), \quad (13.5)$$

$$\mathbf{y}_k = h(\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k), \quad (13.6)$$

EKF використовує якобіани навколо поточної оцінки:

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k}, \quad \mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k}. \quad (13.7)$$

У ESKF якобіани будуються не за повним станом, а за станом похибки:

$$\mathbf{F}_{\delta x} = \left. \frac{\partial f_{\delta}}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\delta \mathbf{x}=0}, \quad \mathbf{H}_{\delta x} = \left. \frac{\partial h(\mathbf{x} \oplus \delta \mathbf{x})}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\delta \mathbf{x}=0}. \quad (13.8)$$

Це ключова відмінність. Якщо переклад або переписування коду випадково замінить $\delta \mathbf{x}$ на $\mathbf{x}$, формула може виглядати правдоподібно, але буде іншою математичною моделлю.

13.3. Ін'єкція і скидання

Після корекції ESKF має оцінку малої похибки $\widehat{\delta \mathbf{x}}$. Номінальний стан оновлюється:

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{x}^- \oplus \widehat{\delta \mathbf{x}}. \quad (13.9)$$

Після цього середнє похибки скидається:

$$\widehat{\delta \mathbf{x}}^+ = \mathbf{0}. \quad (13.10)$$

Коваріація має бути перенесена через якобіан скидання:

$$\mathbf{P}^+ = \mathbf{G} \mathbf{P}^- \mathbf{G}^T, \quad (13.11)$$

де $\mathbf{G}$ - якобіан перетворення старої похибки у нову після ін'єкції. У простих наближеннях $\mathbf{G} \approx \mathbf{I}$, але для орієнтації точніша форма може мати додаткові члени.

13.4. Нев'язки і перевірка узгодженості

Нормалізована інновація:

$$\epsilon_k = \mathbf{r}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \mathbf{r}_k. \quad (13.12)$$

Для коректної гаусової моделі ϵ_k має приблизно відповідати χ^2 -розподілу з кількістю ступенів вільності, рівною розмірності вимірювання. Це не польова інструкція, а базова статистична перевірка: якщо невязки систематично звеликі або замалі, коваріації $\mathbf{Q}$ і $\mathbf{R}$ або модель h не узгоджені з даними.

13.5. Перевірки коду і TeX

Перевірка	Що вона ловить
$\mathbf{P} = \mathbf{P}^T$	Втрата симетрії через чисельну або формульну помилку.
$\lambda_i(\mathbf{P}) \geq 0$	Неможлива коваріація, неправильний знак шуму або некоректне оновлення.
Розмірності матриць	Переплутаний повний стан і стан похибки.

Одиниці виміру **Q**

Малі кути

Нормалізація кватерніона

Помилка у масштабуванні через Δt або Δt^2 .

Нестабільність формул $\sin \theta / \theta$ при $\theta \rightarrow 0$.

Дрейф норми під час інтегрування.

13.6. Стабільний обчислювальний шаблон

Listing 13.1: Математичний псевдокод корекції.

```
# residual
r = y - h(x_nominal)
H = jacobian_wrt_error_state(h, x_nominal)
S = H @ P @ H.T + R
K = solve(S.T, (H @ P.T)).T # equivalent to P @ H.T @ inv(S), but stabler

# estimated small error
dx = K @ r

# inject into nominal state
x_nominal = boxplus(x_nominal, dx)

# Joseph covariance update
I = eye(P.shape[0])
P = (I - K @ H) @ P @ (I - K @ H).T + K @ R @ K.T

# optional reset Jacobian for ESKF
P = G_reset @ P @ G_reset.T
P = 0.5*(P + P.T)
```

У перекладеному корпусі цей блок має лишатися саме псевдокодом для навчання і перевірки формул. Він не повинен перетворюватися на інструкцію для конкретної апаратної системи.

Розділ 14

Дискретизація, частотна область та I/Q: TeX-модуль з уже українського PySDR

Джерело: локально знайдений український lane PySDR, файли frequency_domain.rst, sampling.rst, iq_files.rst. У сесії 01 ці RST-файли були скопійовані як наявне українське джерело; тут подано стислий TeX-рівень, придатний для включення в книгу.

14.1. Часова і частотна області

Сигнал зазвичай спостерігається у часовій області: є функція $x(t)$ або послідовність відліків $x[n]$. Частотна область відповідає питанню: з яких частотних складових складається сигнал і з якою амплітудою та фазою входить кожна складова.

Перетворення Фур'є для неперервного сигналу:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt. \quad (14.1)$$

Обернене перетворення:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df. \quad (14.2)$$

У різних книжках масштабні коефіцієнти можуть стояти інакше. Для перекладу це означає: не “уніфікувати” формулу без позначення конвенції.

14.2. Дискретизація

Нехай $S(t)$ - неперервний сигнал. Дискретизація з періодом T_s дає послідовність

$$S[n] = S(nT_s), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (14.3)$$

Частота дискретизації

$$f_s = \frac{1}{T_s}. \quad (14.4)$$

У DSP краще перекладати *sample* як “відлік”, а не як “зразок”, якщо йдеться про числове значення сигналу.

14.3. Критерій Найквіста

Якщо сигнал має скінченну смугу і максимальна частота корисної складової дорівнює $f_{\max}$, то для однозначного подання потрібно

$$f_s > 2f_{\max}. \quad (14.5)$$

Мінімальна частота дискретизації за цією умовою називається частотою Найквіста. Якщо дискретизація повільніша, спектральні копії накладаються, і виникає аліасинг.

У машинному перекладі важливо розрізняти:

Nyquist rate мінімальна частота дискретизації, приблизно $2f_{\max}$;

Nyquist frequency половина частоти дискретизації, $f_s/2$;

bandwidth смуга пропускання або ширина смуги, залежно від контексту.

14.4. Дискретне перетворення Фур'є

Для N відліків $x[0], \dots, x[N-1]$ DFT задається формулою

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (14.6)$$

Обернене DFT:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}. \quad (14.7)$$

FFT - це алгоритм швидкого обчислення DFT, а не інше математичне перетворення.

14.5. Віконування і спектральне витікання

Скінченний фрагмент сигналу еквівалентний множенню нескінченного сигналу на вікно. У частотній області множення переходить у згортку, тому різкі краї прямокутного вікна створюють бічні пелюстки. Це називається спектральним витіканням.

Якщо $w[n]$ - віконна функція, то аналізований сигнал

$$x_w[n] = w[n]x[n]. \quad (14.8)$$

Вибір вікна - це компроміс між шириною головної пелюстки та рівнем бічних пелюсток. У перекладах не варто замінювати назви стандартних вікон довільно: Hann, Hamming, Blackman, Kaiser мають бути стабільними термінами.

14.6. I/Q-представлення

У SDR і DSP часто використовують комплексну базову смугу. Сигнал записують як

$$z(t) = I(t) + jQ(t), \quad (14.9)$$

де I - синфазна компонента, Q - квадратурна компонента. Реальний радіочастотний сигнал можна подати як

$$x(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t), \quad (14.10)$$

залежно від угоди щодо знака. Інша поширена форма має знак плюс перед $Q \sin(\cdot)$. Як і з кватерніонами, знакова угода має бути зафіксована.

Амплітуда і фаза комплексного відліку:

$$A(t) = |z(t)| = \sqrt{I(t)^2 + Q(t)^2}, \quad \phi(t) = \text{atan2}(Q(t), I(t)). \quad (14.11)$$

Це дає зручну мову для модуляції, фільтрації, оцінювання частоти, синхронізації та спектрального аналізу без прив'язки до конкретної апаратури.

14.7. Безпечна межа модуля

Цей розділ є математичною основою: дискретизація, спектри, комплексні відліки, вікна, DFT/FFT. Він не містить інструкцій з обходу, придушення або експлуатації конкретних систем зв'язку. Для публічної бібліотеки це правильний рівень: навчальна інженерна математика, придатна для університетського і промислового контексту.

Розділ 15

Сесія 02: що зроблено і що йде далі

15.1. Що додано

У цій сесії додано TeX-рівень для першого практичного P0-блоку:

1. кватерніонні угоди, добуток, матриці лівого/правого множення;
2. ESKF-архітектура для IMU-систем;
3. неперервно-дискретне масштабування шумів і коваріацій;
4. мінімальний шар груп Лі для $SO(3)$ і $SE(3)$;
5. QA-формули для Kalman/EKF/ESKF;
6. TeX-модуль з уже українського PySDR щодо дискретизації, частотної області та I/Q.

Це не фінальна книга, а робочий компільований каркас. Його можна різати на batch-и, подавати локальним агентам, порівнювати з upstream-джерелами і розширювати без OCR.

15.2. Наступна черга

ID	Джерело	Наступна дія	Пріоритет
P0-01	Solà, quaternion/ESKF, arXiv:1711.02508	Перекласти <code>ErrorState.tex</code> , <code>ESKF_global.tex</code> , <code>RungeKutta.tex</code> ; звірити формули зі знаковою угодою.	ре- 1
P0-02	Solà-Deray-Atchuthan, micro Lie theory, arXiv:1812.01537	Перекласти <code>manifolds.tex</code> , <code>S03.tex</code> , <code>SE3.tex</code> , <code>derivation_rules.tex</code> ; залишити таблиці як окремі TeX-блоки.	1
P0-03	Continuous-Time State Estimation survey, arXiv:2411.03951	Витягнути і перекласти вступ, notation, spline/factor graph/state-estimation tables.	1

P0-04	PySDR Ukrainian lane	Конвертувати RST у LaTeX глави; виправити термінологію: відлік, дискретизація, частотна область, комплексна базова смуга.	1
P0-05	Labbe Kalman book	Перекласти перші notebook-derived Markdown: Gaussian, discrete Bayes, Kalman predict/update.	2
P0-06	Introduction to Autonomous Robots	Перекласти розділи coordinate frames, kinematics, sensors, localization.	2
P1-01	FDM/FEM sources	Додати практичний чисельний блок: стійкість, CFL, збіжність, контроль одиниць.	3
P1-02	Open optimization	Додати least squares, constrained optimization, robust losses, LP/QP.	3

15.3. Нотатка про корисність

Найбільший практичний вигравш зараз не в тому, щоб перекладати все підряд. Найбільший вигравш - стабільні TeX-модулі, які покривають вузькі місця:

1. орієнтація і похибки орієнтації;
2. дискретизація неперервних шумів;
3. коваріації та яacobіани;
4. частотне мислення і комплексні відліки;
5. чисельні перевірки, які ловлять зламани формули.

Це саме ті місця, де машинний переклад без TeX-дисципліни найчастіше робить текст зовні гладким, але технічно небезпечним.

Частина II

Сесія 03: джерельні модулі, вимірювання, керування і фільтри

Розділ 16

Архітектура: зведений довідник і окремі статті

Цей документ є *зведеним інженерно-математичним ядром*. Це не випадкова компіляція: він зводить кілька джерельних ліній в одну робочу систему позначень, бо користувачеві потрібна не лише бібліографія, а швидко доступна математична інфраструктура. Окремі статті й книги залишаються корисними, але вони мають різні стилі, різні домовленості щодо кватерніонів, різні позначення для збурень, різні одиниці виміру шуму і різний рівень практичної деталізації. Зведений довідник знімає цю несумісність.

16.1. Два паралельні продукти

Надалі треба вести дві гілки.

1. **Довідникова гілка.** Це поточний файл: український TeX-довідник з єдиними позначеннями, короткими поясненнями, контрольними формулами і мінімальними алгоритмічними шаблонами. Він придатний для швидкого навчання, рецензування, пошуку помилок і машинного добування.
2. **Джерельна гілка.** Для самодостатніх статей з arXiv або відкритих репозиторіїв робиться окремий каталог, де структура оригіналу збережена: назва, розділи, файли, бібліографія, ліцензійні й авторські нотатки. Там переклад має бути ближчим до оригіналу.

Практична різниця така. Якщо треба швидко зрозуміти, як перевірити коректність ESKF, користувач відкриває довідникову гілку. Якщо треба цитувати або звіряти конкретну статтю, користувач відкриває джерельну гілку.

16.2. Що вважається “першим ядром”

Перший пріоритет має не весь корпус, а мінімальний набір, без якого решта стає крихкою:

1. фільтрація стану: Байєсівський крок, KF, EKF, ESKF, коваріації, NIS/NEES;
2. обертання і групи Лі: $SO(3)$, S^3 , $SE(3)$, Exp, Log, Ad, ліві/праві збурення;
3. IMU-моделі: номінальний стан, похибковий стан, зміщення, шум, неперервно-дискретна коваріація;

4. сигнали: згортка, спектр, дискретизація, FIR/IIR, вікна, I/Q-представлення;
5. керування: простір станів, спостережуваність, керованість, PID, LQR, насичення, стійкість;
6. чисельна математика: лінійні розв’язувачі, найменші квадрати, регуляризація, скінченні різниці, перевірки збіжності.

16.3. Правило для окремих статей

Якщо джерело є одиначною статтею з чистим TeX, то воно отримує власний підпакек. Мінімальний підпакек має містити:

- `main.tex` з компільованим українським перекладом або перекладеним стартом;
- `SOURCE.md` з артикулом, авторами, ідентифікатором, станом ліцензії й межами перекладу;
- `translation_status.csv` з переліком розділів: `not-started`, `draft-ua`, `formula-checked`, `reviewed`;
- збережені ключові макроси або мапа макросів, якщо оригінальний TeX має власні команди;
- окремий PDF для перегляду.

16.4. Правило для великих книг

Великі книги не треба перекладати лінійно з першої сторінки. Їх треба різати на практичні модулі. Наприклад, для книги з робототехніки спочатку беруться координатні перетворення, кінематика, локалізація, базове керування, сенсори і планування. Історичні, педагогічні або надто повільні розділи йдуть пізніше. Для чисельних PDE першими йдуть сітки, стійкість, CFL, хвильове рівняння, перевірка збіжності й кодові тести.

16.5. Машинозчитуваність як технічна вимога

Кожен модуль повинен компільоватися або принаймні проходити TeX-парсинг. Формули мають бути структурованими, а не збереженими як зображення. Позначення повинні бути повторно використовуваними. Непереверені місця позначаються явно:

`[[CHECK_FORMULA]]`, `[[CHECK_TERM]]`, `[[SOURCE_ALIGNMENT_NEEDED]]`.

Такі мітки не є провалом. Вони роблять стан роботи явним і придатним для локальних агентів.

Розділ 17

Джерельний старт: кватерніони, обертання і ESKF

Джерельна лінія: J. Solà, “Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter”, arXiv:1711.02508. Цей розділ не є повним перекладом статті. Він є українським TeX-стартом для практично потрібних частин: мотивація ESKF, домовленості щодо кватерніонів, похибковий стан, шум і ін'єкція поправки.

17.1. Сенс статті для цього корпусу

Це одне з найважливіших одиничних джерел у черзі, бо воно з'єднує три речі, які часто плутають у прикладній роботі:

1. кватерніон як зручне представлення орієнтації;
2. групову геометрію обертань, тобто $SO(3)$ і S^3 ;
3. похибковий фільтр Калмана, де орієнтаційна похибка живе у тривимірному дотичному просторі, а не як ще один повний кватерніон.

Практична мета перекладу: дати читачеві змогу відрізнити номінальний стан від істинного стану і похибкового стану, не губити знак у кватерніонному добутку, правильно переносити неперервний шум у дискретну коваріацію і перевіряти, чи не зруйнована симетрія матриці P .

17.2. Мотивація похибкового стану

Нехай істинний стан позначено x_t , номінальний стан — x , а похибковий стан — δx . Для лінійних компонентів зв'язок має вигляд

$$p_t = p + \delta p, \quad v_t = v + \delta v.$$

Для орієнтації звичайна сума неправильна. Якщо орієнтацію подано одиничним кватерніоном q , то мала орієнтаційна похибка $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$ вводиться через малий кватерніон

$$\delta q \simeq \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\delta\theta \end{bmatrix},$$

і тоді, для локальної домовленості,

$$q_t = q \otimes \delta q.$$

Тут $\delta\theta$ має лише три компоненти, тобто відповідає трьом ступеням вільності обертання. Це головна причина, чому ESKF зручніший за фільтр, який намагається напряду оцінювати чотири компоненти кватерніона як незалежні величини.

17.3. Номінальний стан IMU-системи

Мінімальний номінальний стан для інерціальної навігації має вигляд

$$x = [p, v, q, b_a, b_\omega, g],$$

де $p \in \mathbb{R}^3$ — положення, $v \in \mathbb{R}^3$ — швидкість, $q \in S^3$ — орієнтація, b_a — зміщення акселерометра, b_ω — зміщення гіроскопа, g — вектор гравітації в глобальній системі координат. Вимірювання IMU позначимо

$$a_m = a + b_a + a_n, \quad \omega_m = \omega + b_\omega + \omega_n.$$

Після віднімання оцінених зміщень:

$$\hat{a} = a_m - b_a, \quad \hat{\omega} = \omega_m - b_\omega.$$

Тоді неперервна номінальна модель:

$$\dot{p} = v, \tag{17.1}$$

$$\dot{v} = R(q)\hat{a} + g, \tag{17.2}$$

$$\dot{q} = \frac{1}{2}q \otimes \hat{\omega}, \tag{17.3}$$

$$\dot{b}_a = 0, \quad \dot{b}_\omega = 0, \quad \dot{g} = 0. \tag{17.4}$$

У дискретному кроці з періодом Δt найпростіший предиктор:

$$p_{k+1} = p_k + v_k \Delta t + \frac{1}{2}(R(q_k)\hat{a}_k + g_k)\Delta t^2, \tag{17.5}$$

$$v_{k+1} = v_k + (R(q_k)\hat{a}_k + g_k)\Delta t, \tag{17.6}$$

$$q_{k+1} = q_k \otimes \text{Exp}(\hat{\omega}_k \Delta t), \tag{17.7}$$

$$b_{a,k+1} = b_{a,k}, \quad b_{\omega,k+1} = b_{\omega,k}. \tag{17.8}$$

17.4. Похибковий стан

Похибковий стан:

$$\delta x = [\delta p, \delta v, \delta\theta, \delta b_a, \delta b_\omega, \delta g] \in \mathbb{R}^{18}.$$

Лінійна модель похибки має канонічний вигляд

$$\dot{\delta x} = F\delta x + Gn,$$

де n збирає шум акселерометра, шум гіроскопа і випадкові блукання зміщень. Для локальної орієнтаційної похибки типові блоки:

$$\dot{\delta p} = \delta v, \tag{17.9}$$

$$\dot{\delta v} = -R[\hat{a}]_\times \delta\theta - R\delta b_a + \delta g - Ra_n, \tag{17.10}$$

$$\dot{\delta\theta} = -[\hat{\omega}]_\times \delta\theta - \delta b_\omega - \omega_n, \tag{17.11}$$

$$\delta \dot{b}_a = a_w, \tag{17.12}$$

$$\delta \dot{b}_\omega = \omega_w, \tag{17.13}$$

$$\dot{\delta g} = 0. \tag{17.14}$$

Ці рівняння корисні саме як структура. Для конкретної реалізації треба звирити домовленість: локальна чи глобальна похибка кута, лівий чи правий добуток, порядок кватерніонних компонентів $[w, x, y, z]$ чи $[x, y, z, w]$.

17.5. Ін'єкція похибки

Після вимірювального оновлення фільтр має оцінку $\widehat{\delta x}$. Її не треба накопичувати як окремий стан. Її вводять у номінальний стан:

$$p \leftarrow p + \widehat{\delta p}, \quad (17.15)$$

$$v \leftarrow v + \widehat{\delta v}, \quad (17.16)$$

$$q \leftarrow q \otimes \text{Exp}(\widehat{\delta \theta}), \quad (17.17)$$

$$b_a \leftarrow b_a + \widehat{\delta b_a}, \quad (17.18)$$

$$b_\omega \leftarrow b_\omega + \widehat{\delta b_\omega}, \quad (17.19)$$

$$g \leftarrow g + \widehat{\delta g}. \quad (17.20)$$

Після цього середнє похибкового стану скидають до нуля:

$$\widehat{\delta x} \leftarrow 0.$$

Коваріацію треба перетворити reset-Якобіаном:

$$P \leftarrow G_{\text{reset}} P G_{\text{reset}}^\top.$$

Для дуже малих поправок часто $G_{\text{reset}} \approx I$, але це наближення не можна ховати. Якщо воно використане, це має бути вказано в коді й у документації.

17.6. Контрольні запитання для перекладу цієї статті

1. Чи всюди однаковий порядок кватерніона?
2. Чи позначено, де похибка локальна, а де глобальна?
3. Чи не перекладено *bias* як фізичний “нахил” замість “зміщення”?
4. Чи не змішано *noise* і *random walk*?
5. Чи збережено різницю між *sampled input noise* і *continuous perturbation noise*?
6. Чи всі матриці коваріації мають правильні розмірності?

Розділ 18

Вимірювальне оновлення, ін'єкція і reset у ESKF

18.1. Уніфікована модель вимірювання

Нехай вимірювання має вигляд

$$z = h(x_t) + r, \quad r \sim \mathcal{N}(0, R).$$

У ESKF лінеаризацію роблять не обов'язково за повним станом, а за похибковим станом:

$$h(x_t) \simeq h(x \oplus \delta x) \simeq h(x) + H\delta x.$$

Тоді інновація

$$y = z - h(x)$$

має наближений розподіл

$$y \sim \mathcal{N}(H\delta x, S), \quad S = HPH^T + R.$$

Крок Калмана:

$$K = PH^T S^{-1}, \tag{18.1}$$

$$\widehat{\delta x}^+ = \widehat{\delta x}^- + K(y - H\widehat{\delta x}^-), \tag{18.2}$$

$$P^+ = (I - KH)P^-(I - KH)^T + KRK^T. \tag{18.3}$$

Остання формула — форма Джозефа. Вона довша, але краще зберігає симетрію і додатну напіввизначеність P у чисельній арифметиці.

18.2. NIS як перший sanity check

Нормована інноваційна квадратична форма:

$$\epsilon_{\text{NIS}} = y^T S^{-1} y.$$

Якщо модель шуму адекватна і вимірювання має розмірність m , то ϵ_{NIS} має приблизно χ_m^2 -поведінку. Практична користь: якщо ϵ_{NIS} систематично занадто велика, фільтр переоцінює власну точність або вимірювання має невраховану похибку. Якщо систематично занадто мала, шум, можливо, завищений або вимірювання надмірно згладжене.

18.3. Узагальнене оновлення для залишку на многовиді

Якщо саме вимірювання живе на групі Лі, різниця “ $z - h(x)$ ” може бути некоректною. Тоді залишок будують через $\ominus$:

$$y = z \ominus h(x) = \text{Log} (h(x)^{-1} z)$$

або, залежно від домовленості,

$$y = h(x)^{-1} \ominus z = \text{Log} (z h(x)^{-1}).$$

Ці два рядки не є взаємозамінними. Вони відповідають різним сторонам збурення і дають різні Якобіани. Для перекладу й коду треба фіксувати домовленість у заголовку модуля.

18.4. Ін’єкція не є вимірювальним оновленням

Після оновлення ESKF має оцінену похибку $\widehat{\delta x}^+$. Ін’єкція переносить її в номінальний стан:

$$x \leftarrow x \oplus \widehat{\delta x}^+.$$

Після ін’єкції означення похибки змінилося: нова похибка вимірюється від нового номінального стану. Тому коваріація повинна бути перерахована:

$$P \leftarrow J_{\text{reset}} P J_{\text{reset}}^{\top}.$$

Для лінійних компонентів J_{reset} часто є одиничним. Для орієнтаційної частини при локальній похибці першого порядку типовий блок має вигляд

$$J_{\theta, \text{reset}} \simeq I - \frac{1}{2} \left[\widehat{\delta \theta} \right]_{\times}.$$

Знак залежить від обраної сторони композиції. Якщо у двох джерелах цей знак різний, це не обов’язково помилка; часто це різні домовленості.

18.5. Розмірності як захист від помилок

Для стану

$$\delta x = [\delta p, \delta v, \delta \theta, \delta b_a, \delta b_{\omega}, \delta g] \in \mathbb{R}^{18}$$

маємо:

$$P \in \mathbb{R}^{18 \times 18}.$$

Якщо вимірювання тривимірне, тоді

$$H \in \mathbb{R}^{3 \times 18}, \quad R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad K \in \mathbb{R}^{18 \times 3}.$$

Ці розмірності треба перевіряти в кожному перекладеному прикладі. Дуже багато помилок у фільтрах є не “складними математичними” помилками, а переплутаними транспонуваннями.

18.6. Псевдокод оновлення

```
Input: nominal state x, covariance P, measurement z, model h, noise R
Predict measurement:
    z_hat = h(x)
Build residual:
    y = residual(z, z_hat)          # Euclidean minus or Lie Log residual
Build Jacobian:
    H = dh_d_error_state(x)
Innovation covariance:
    S = H P H.T + R
Kalman gain:
    K = P H.T solve(S)
Error-state correction:
    dx = K y
Joseph covariance update:
    P = (I - K H) P (I - K H).T + K R K.T
Inject correction:
    x = inject(x, dx)
Reset error-state:
    J = reset_jacobian(dx)
    P = J P J.T
Symmetrize:
    P = 0.5 * (P + P.T)
```

Останній рядок не замінює правильної математики, але є корисним чисельним запобіжником. Якщо після симетризації власні значення P від'ємні далеко за межами машинної похибки, реалізація зламана.

Розділ 19

Сенсорні моделі, калібрування і часові зсуви

19.1. Навіщо цей розділ

Фільтр стану не може бути кращим за свої сенсорні моделі. Для практичного застосування переклад має давати не лише формулу Калмана, а й мову для опису похибок сенсорів: зміщення, масштаб, шум, кореляції, затримки, часові мітки, невідомі параметри калібрування.

19.2. Абстрактна модель сенсора

Загальний сенсор:

$$z_k = h(x(t_k), c) + r_k,$$

де $x(t_k)$ — стан у момент вимірювання, c — калібрувальні параметри, r_k — шум. Якщо часова мітка має зсув Δt_s , то фактично

$$z_k = h(x(t_k + \Delta t_s), c) + r_k.$$

Для швидкого руху навіть малий часовий зсув дає систематичну похибку:

$$x(t_k + \Delta t_s) \simeq x(t_k) + \dot{x}(t_k)\Delta t_s.$$

Тому часова синхронізація є не адміністративною деталлю, а частиною математичної моделі.

19.3. IMU: шум, зміщення, випадкове блукання

Типова IMU-модель:

$$a_m = a + b_a + S_a a + a_n, \quad (19.1)$$

$$\omega_m = \omega + b_\omega + S_\omega \omega + \omega_n, \quad (19.2)$$

де S_a, S_ω — малі матриці масштабів і перехресних осей. Для першого ядра часто лишають простішу модель без S :

$$a_m = a + b_a + a_n, \quad \omega_m = \omega + b_\omega + \omega_n.$$

Зміщення моделюють як випадкове блукання:

$$\dot{b}_a = a_w, \quad \dot{b}_\omega = \omega_w.$$

Це означає, що невизначеність зміщення зростає з часом, якщо її не спостерігати іншими вимірюваннями.

19.4. Вимірювання положення

Для абстрактного вимірювання положення:

$$z_p = p + r_p, \quad r_p \sim \mathcal{N}(0, R_p).$$

Залишок:

$$y = z_p - p.$$

Якобіан за похибковим станом:

$$H_p = [I_3 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0].$$

Це найпростіший випадок і добра перевірка реалізації фільтра.

19.5. Вимірювання швидкості

Для вимірювання швидкості в глобальній системі:

$$z_v = v + r_v, \quad H_v = [0 \ I_3 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0].$$

Якщо сенсор вимірює швидкість у корпусній системі, модель інша:

$$z_{vB} = R(q)^T v + r.$$

Тоді мала орієнтаційна похибка входить у Якобіан:

$$\delta(R^T v) \simeq R^T \delta v + [R^T v]_{\times} \delta \theta$$

для однієї з поширених локальних домовленостей. Знак треба звіряти з прийнятим означенням δq .

19.6. Візуальний напрямок або bearing-only модель

Якщо сенсор дає лише напрямок на точку, то модель не вимірює відстань на пряму. Нехай точка P у глобальних координатах, а сенсор має положення p і орієнтацію R . Напрямок у сенсорній системі:

$$u = \frac{R^T(P - p)}{\|P - p\|}.$$

Залишок не варто будувати просто як різницю одиничних векторів без перевірки. Один варіант — проекція на дотичну площину:

$$y = (I - uu^T)(z - u).$$

Ця модель корисна як навчальна, бо показує різницю між вимірюванням напрямку і вимірюванням повної позиції.

19.7. Калібрувальні параметри як частина стану

Якщо параметр c невідомий і повільно змінюється, його можна додати до стану:

$$x_{\text{aug}} = [x, c].$$

Тоді коваріація стає блочною:

$$P_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} P_{xx} & P_{xc} \\ P_{cx} & P_{cc} \end{bmatrix}.$$

Блок P_{xc} важливий: він показує, як невизначеність калібрування корелює з невизначеністю стану. Якщо переклад або код ігнорує цей блок, отримані оцінки можуть бути надмірно впевненими.

19.8. Термінологічні рішення

Англійський термін	Український термін	Примітка
bias	зміщення	Не “нахил”. Для IMU це систематична адитивна похибка.
scale factor	масштабний коефіцієнт	Часто частина калібрування.
misalignment	неузгодженість осей	Не обов’язково механічне “зміщення”.
timestamp	часова мітка	Критично для злиття сенсорів.
latency	затримка	Не плутати з періодом дискретизації.
extrinsics	зовнішні параметри калібрування	Відносна поза сенсора до базової системи.
intrinsics	внутрішні параметри калібрування	Параметри самого сенсора/камери.

Розділ 20

Байєсівська фільтрація, згладжування і факторні графи

Джерельна лінія: огляд неперервно-часового оцінювання стану, Labbe Kalman book, Probabilistic Robotics-подібна нотація, факторні графи в сучасній робототехніці. Розділ є зведеним практичним містком, не повним перекладом одного джерела.

20.1. Фільтрація

Фільтрація оцінює поточний стан за минулими і поточними вимірюваннями:

$$p(x_k \mid z_{1:k}, u_{1:k}).$$

Байєсівський фільтр має два кроки.

20.1.1. Прогноз

$$p(x_k \mid z_{1:k-1}, u_{1:k}) = \int p(x_k \mid x_{k-1}, u_k) p(x_{k-1} \mid z_{1:k-1}, u_{1:k-1}) \mathrm{d}x_{k-1}.$$

20.1.2. Оновлення

$$p(x_k \mid z_{1:k}, u_{1:k}) = \eta p(z_k \mid x_k) p(x_k \mid z_{1:k-1}, u_{1:k}),$$

де η — нормувальна константа.

Фільтр Калмана є спеціальним випадком, коли моделі лінійні, а розподіли гаусівські:

$$x_k = F_k x_{k-1} + B_k u_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{N}(0, Q_k), \quad (20.1)$$

$$z_k = H_k x_k + r_k, \quad r_k \sim \mathcal{N}(0, R_k). \quad (20.2)$$

20.2. ЕКФ як локально лінійний Байєсівський фільтр

Для нелінійних моделей:

$$x_k = f(x_{k-1}, u_k, w_k), \quad z_k = h(x_k, r_k).$$

EKF замінює їх локальними лінеаризаціями:

$$F_k = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{k-1}, u_k}, \quad H_k = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{\hat{x}_k}.$$

У ESKF похідні беруть не за повним станом, а за похибкою:

$$H_k = \left. \frac{\partial h(x \oplus \delta x)}{\partial \delta x} \right|_{\delta x=0}.$$

20.3. Згладжування

Згладжування оцінює не лише поточний стан, а траєкторію або вікно траєкторії:

$$p(x_{0:N} \mid z_{1:N}, u_{1:N}).$$

Це часто перетворюється на задачу оптимізації:

$$x_{0:N}^* = \arg \min_{x_{0:N}} \left(\sum_k \|r_k^{\text{motion}}(x_{k-1}, x_k, u_k)\|_{Q_k^{-1}}^2 + \sum_k \|r_k^{\text{meas}}(x_k, z_k)\|_{R_k^{-1}}^2 \right).$$

Тут

$$\|r\|_{\Sigma^{-1}}^2 = r^T \Sigma^{-1} r.$$

Фільтр придатний для низької затримки. Згладжування часто точніше і стабільніше, бо переоцінює попередні стани після приходу нових вимірювань.

20.4. Факторний граф

Факторний граф розбиває цільову функцію на локальні фактори:

$$p(x \mid z) \propto \prod_i \phi_i(x_i).$$

У логарифмічній формі:

$$-\log p(x \mid z) = \sum_i \|r_i(x_i)\|_{\Sigma_i^{-1}}^2 + \text{const.}$$

Після лінеаризації:

$$r_i(x \oplus \delta x) \simeq r_i(x) + J_i \delta x.$$

Нормальні рівняння:

$$\left(\sum_i J_i^T \Sigma_i^{-1} J_i \right) \delta x = - \sum_i J_i^T \Sigma_i^{-1} r_i.$$

На практиці цю систему розв'язують не явним оберненням, а факторизаціями QR/Cholesky або ітераційними методами.

20.5. Фільтр проти згладжувача

Критерій	Фільтрація	Згладжування
Стан	Поточний x_k	Траєкторія або вікно $x_{i:j}$
Затримка	Низька	Вища, залежить від вікна
Обчислення	Рекурсивні матриці	Розріджена оптимізація
Корекція минулого	Зазвичай ні	Так
Типовий інструмент	KF/EKF/ESKF/UKF/PF	factor graph, bundle adjustment, fixed-lag smoother

20.6. Практичне правило

Для вбудованого оцінювання стану в реальному часі першим перекладати треба фільтри: KF, EKF, ESKF, інновації, коваріації, шум. Для високоточних офлайн або віконних задач треба додати згладжування, факторні графи і розріджену лінійну алгебру.

Розділ 21

Керування: простір станів, PID, LQR, спостережуваність

21.1. Навіщо керування в цьому ядрі

Оцінювання стану без керування дає лише кращу картину ситуації. Інженерна система також має приймати входи u і стабілізувати динаміку. Тому поруч із фільтрами потрібна мінімальна мова керування: простір станів, стійкість, спостережуваність, керованість, PID, LQR, обмеження й насичення.

21.2. Лінійна модель у просторі станів

Неперервна модель:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

Дискретна модель:

$$x_{k+1} = Fx_k + Gu_k, \quad y_k = Hx_k + Du_k.$$

Якщо A стало на інтервалі Δt , то

$$F = e^{A\Delta t}, \quad G = \int_0^{\Delta t} e^{A\tau} B \, d\tau.$$

Для малих Δt :

$$F \simeq I + A\Delta t, \quad G \simeq B\Delta t.$$

21.3. Стійкість

Для неперервної системи $\dot{x} = Ax$ локальна асимптотична стійкість вимагає, щоб усі власні значення A мали від'ємні дійсні частини:

$$\operatorname{Re} \lambda_i(A) < 0.$$

Для дискретної системи $x_{k+1} = Fx_k$ потрібно:

$$|\lambda_i(F)| < 1.$$

Це простий, але важливий перекладацький пункт: *negative real part* для неперервного часу не є тим самим, що *magnitude less than one* для дискретного часу.

21.4. Керованість

Матриця керованості:

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B].$$

Система керована, якщо

$$\text{rank } \mathcal{C} = n.$$

Практичний зміст: входи u можуть впливати на всі напрямки стану. Якщо ранг менший, частина станів не може бути доведена керуванням до бажаних значень.

21.5. Спостережуваність

Матриця спостережуваності:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Система спостережувана, якщо

$$\text{rank } \mathcal{O} = n.$$

Практичний зміст: вимірювання y несуть достатньо інформації, щоб відновити стан. Це напряду пов'язано з фільтрами: не можна стабільно оцінювати те, що не спостерігається.

21.6. PID-регулятор

Для скалярної похибки $e(t) = r(t) - y(t)$:

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \dot{e}(t).$$

Дискретна форма:

$$u_k = K_P e_k + K_I s_k + K_D \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}, \quad s_k = s_{k-1} + e_k \Delta t.$$

Ключові слова:

- K_P зменшує поточну похибку, але може викликати коливання;
- K_I прибирає сталу похибку, але може накопичувати насичення;
- K_D демпфує швидку зміну, але підсилює шум.

21.7. Насичення і anti-windup

Якщо привід має межі:

$$u_{\min} \leq u \leq u_{\max},$$

то інтегральний член PID може продовжувати рости, хоча реальний вхід уже насичений. Це називається windup. Один простий захист:

$$s_k = \begin{cases} s_{k-1} + e_k \Delta t, & \text{якщо вхід не насичений або інтеграл зменшує насичення,} \\ s_{k-1}, & \text{інакше.} \end{cases}$$

У перекладі *windup* краще передавати як “накопичення інтегратора при насиченні” при першому введенні, а далі можна вживати “windup інтегратора” або “перенакопичення інтегратора”.

21.8. LQR

Для лінійної системи

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

LQR мінімізує

$$J = \int_0^\infty (x^\top Q x + u^\top R u) dt,$$

де $Q \succeq 0$, $R \succ 0$. Оптимальний закон:

$$u = -Kx, \quad K = R^{-1}B^\top P,$$

де P розв’язує алгебраїчне рівняння Ріккати:

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0.$$

Для дискретного часу формули подібні, але використовується дискретне рівняння Ріккати. Не можна механічно переносити неперервний K у дискретну реалізацію без дискретизації.

21.9. Зв’язок з оцінюванням

Коли стан x невідомий, використовують оцінку $\hat{x}$:

$$u = -K\hat{x}.$$

Це поєднує фільтр і регулятор. У лінійно-гаусівському випадку працює принцип розділення: LQR і KF можна проектувати окремо. У нелінійних системах це є корисним наближенням, але не гарантією.

Розділ 22

Проектування цифрових фільтрів: FIR, IIR, вікна, перевірки

22.1. Роль цього розділу

Попередні розділи дали Fourier/DFT-основу. Тепер потрібна практична TeX-основа для фільтрів: як описати фільтр, як читати амплітудно-частотну характеристику, як пов'язати імпульсну відповідь і згортку, як уникнути помилок на межах дискретизації.

22.2. LTI-фільтр

Для лінійної стаціонарної дискретної системи:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k].$$

Це згортка:

$$y = h * x.$$

Частотна характеристика:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}.$$

Якщо $x[n] = e^{j\omega n}$, тоді

$$y[n] = H(e^{j\omega})e^{j\omega n}.$$

Тобто комплексна експонента є власною функцією LTI-системи.

22.3. FIR-фільтр

FIR-фільтр має скінченну імпульсну відповідь:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k].$$

Його передавальна функція:

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}.$$

Переваги: стабільність при скінченних коефіцієнтах, можливість точної лінійної фази, простота перевірки. Недолік: для вузьких переходів може знадобитися великий порядок.

22.4. IIR-фільтр

IIR-фільтр використовує зворотний зв'язок:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k].$$

Передавальна функція:

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}.$$

Стійкість вимагає, щоб полюси були всередині одиничного кола:

$$|z_i| < 1.$$

IIR часто дає менший порядок, але потребує уважної чисельної реалізації.

22.5. Віконний sinc для low-pass FIR

Ідеальний low-pass у частоті має прямокутну характеристику. Його нескінченна імпульсна відповідь:

$$h_{\text{ideal}}[n] = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}, & n = 0, \\ \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}, & n \neq 0. \end{cases}$$

Щоб отримати FIR, її обрізають і множать на вікно:

$$h[n] = h_{\text{ideal}}[n - M/2] w[n], \quad n = 0, \dots, M.$$

Вікно зменшує побічні пелюстки, але розширює перехідну смугу. Це типовий компроміс.

22.6. Нормована частота

У DSP дуже часто губляться одиниці. Нехай частота дискретизації f_s . Тоді:

$$\omega = 2\pi \frac{f}{f_s}.$$

Частота Найквіста:

$$f_N = \frac{f_s}{2}, \quad \omega_N = \pi.$$

Якщо фільтр-проектор очікує нормовану частоту в інтервалі $[0, 1]$, треба знати, чи 1 означає f_s або $f_s/2$. Це не універсально.

22.7. Перевірки фільтра

1. Побудувати $|H(e^{j\omega})|$ і фазу.
2. Перевірити DC-підсилення:

$$H(1) = \sum_k h[k].$$

Для low-pass часто очікується $H(1) \approx 1$.

3. Перевірити відповідь на синус відомої частоти.
4. Перевірити імпульсну відповідь і step-response.
5. Для IIR перевірити полюси.
6. Для fixed-point реалізації перевірити переповнення й масштабування.

22.8. Різниця між фільтрацією і згладжуванням

Ковзне середнє:

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k].$$

Це фільтр, але з фазовою затримкою. Якщо використовувати симетричне вікно:

$$y[n] = \sum_{k=-K}^K h[k]x[n-k],$$

то воно некаузальне: потребує майбутніх зразків. Для офлайн обробки це нормально; для реального часу — ні. У перекладах треба відрізнати *filtering* від *smoothing*, бо в оцінюванні стану ці слова мають ще й окреме байєсівське значення.

22.9. Комплексний базовий сигнал

Для I/Q-сигналу:

$$x[n] = I[n] + jQ[n].$$

Зсув частоти на f_0 :

$$x_{\text{shift}}[n] = x[n]e^{j2\pi f_0 n/f_s}.$$

Це базова операція цифрової обробки сигналів. У публічному довіднику її треба подавати як загальну математику комплексної огибаючої, а не як інструкцію для конкретного середовища застосування.

Розділ 23

Матричні похідні, найменші квадрати і перевірка Якобіанів

23.1. Чому це входить до першого ядра

Фільтри, факторні графи, калібрування, SLAM, оцінювання параметрів і керування всі зводяться до Якобіанів. Якщо переклад не дає читачеві стабільної мови матричних похідних, то пізніші розділи будуть виглядати як набір магічних формул.

23.2. Лінеаризація

Для функції

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

поблизу x :

$$f(x + \delta x) \simeq f(x) + J\delta x, \quad J = \frac{\partial f}{\partial x} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Розмірність J завжди “вихід на вхід”. Якщо f має m компонент, а x має n компонент, то J має m рядків і n стовпців.

23.3. Скалярна квадратична форма

Нехай

$$\phi(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|^2 = \frac{1}{2} (Ax - b)^\top (Ax - b).$$

Тоді

$$\nabla \phi(x) = A^\top (Ax - b).$$

Якщо є вагова матриця $W \succ 0$:

$$\phi(x) = \frac{1}{2} (Ax - b)^\top W (Ax - b),$$

то

$$\nabla \phi(x) = A^\top W (Ax - b).$$

23.4. Нормальні рівняння

Мінімум

$$\min_x \|Ax - b\|^2$$

задовольняє

$$A^T Ax = A^T b.$$

Якщо $A^T A$ погано обумовлена, явне розв'язання нормальних рівнянь може погіршити точність. Краще використовувати QR або SVD. Для зваженої задачі:

$$A^T W A x = A^T W b.$$

23.5. Гаус-Ньютон

Для нелінійного залишку $r(x)$:

$$\min_x \frac{1}{2} \|r(x)\|^2.$$

Лінеаризація:

$$r(x + \delta x) \simeq r(x) + J \delta x.$$

Крок Гауса-Ньютона:

$$(J^T J) \delta x = -J^T r.$$

Оновлення:

$$x \leftarrow x + \delta x.$$

На многовидах:

$$X \leftarrow X \oplus \delta x.$$

23.6. Левенберг-Марквардт

Демпфований крок:

$$(J^T J + \lambda I) \delta x = -J^T r.$$

Або масштабований варіант:

$$(J^T J + \lambda \text{diag}(J^T J)) \delta x = -J^T r.$$

Велике λ робить крок обережнішим; мале λ наближає метод до Гауса-Ньютона.

23.7. Скінченно-різницева перевірка Якобіана

Для кожного базисного напрямку e_i :

$$J_{:,i}^{\text{num}} \simeq \frac{f(x + \epsilon e_i) - f(x - \epsilon e_i)}{2\epsilon}.$$

Порівняння:

$$\frac{\|J - J^{\text{num}}\|}{1 + \|J^{\text{num}}\|}$$

має бути малим. Типові значення ϵ для double precision лежать приблизно між 10^{-6} і 10^{-4} , але це залежить від масштабу змінної.

23.8. Перевірка Якобіана на групі Лі

Якщо стан $X \in \text{SE}(3)$, не можна тестувати $X + \epsilon e_i$. Треба тестувати через $\oplus$:

$$J_{:,i}^{\text{num}} \simeq \frac{f(X \oplus \epsilon e_i) - f(X \oplus (-\epsilon e_i))}{2\epsilon}.$$

Якщо вихід також на многовиді, різницю виходів треба брати через $\ominus$:

$$J_{:,i}^{\text{num}} \simeq \frac{(f(X \oplus \epsilon e_i) \ominus f(X \oplus (-\epsilon e_i)))}{2\epsilon}.$$

Це один з найважливіших практичних моментів для перекладу мікро Lie матеріалу.

23.9. Ознаки неправильної похідної

- Фільтр працює лише при дуже великому R .
- P швидко втрачає симетрію або додатну напіввизначеність.
- NIS систематично зашкалює.
- Оптимізатор зменшує cost на першій ітерації, але далі розбігається.
- Зміна знаку однієї орієнтаційної похибки “виправляє” усе. Це часто означає змішування лівої і правої домовленості.

Розділ 24

Черга після сесії 03 і розбиття за джерелами

24.1. Що зроблено в цій сесії

У цій сесії додано чотири практичні шари, яких бракувало після сесії 02:

1. архітектуру двох продуктів: зведений довідник і джерельні переклади окремих статей;
2. джерельний старт для Solà ESKF/кватерніонної статті;
3. вимірювальне оновлення ESKF, ін'єкцію, reset і NIS;
4. сенсорні моделі, часові зсуви, калібрування, байєсівську фільтрацію/згладжування, базове керування, цифрові фільтри і Якобіани.

Це розширює документ від “орієнтація + фільтр” до робочого мінімуму для прикладного оцінювання, сигналів і керування.

24.2. Нова практична черга

Пріоритет	Модуль	Наступна дія
P0	Solà ESKF paper	Зробити окремий source-preserved переклад усіх ключових файлів: Abstract, Quaternion, ErrorState, Noise, kinematics.
P0	micro Lie theory	Перекласти вступ, manifolds, SO3, SE3, derivation rules як окрему статтю і як довідникові таблиці.
P0	Continuous-time state estimation survey	Витягти і перекласти розділи filtering/smoothing/factor graphs; не перекладати біографії і зайвий огляд першими.
P0	PySDR Ukrainian lane	Зробити QA українських RST і TeX-конверсію sampling, frequency domain, filters, IQ, modulation.

P0	Labbe Kalman	Конвертувати перші ноутбуки в чистий Markdown/TeX: gaussian, discrete Bayes, one-dimensional Kalman, multivariate Kalman.
P1	Autonomous Robots	Узгодити координати, кінематику, локалізацію, сенсори і керування з термінами цього ядра.
P1	FDM/FEM	Додати сітки, CFL, хвильове рівняння, тепло, збіжність, manufactured solutions.
P1	Optimization	Додати LP/QP/NLP, least squares, robust loss, convexity, duality only as needed.

24.3. Що не робити зараз

- Не перекладати великі передмови, історичні огляди і списки літератури до того, як готові математичні ядра.
- Не витрачати токени на OCR сучасних PDF, якщо вже є TeX або Markdown source.
- Не зшивати всі джерела в один моноліт без мапи походження.
- Не публікувати приватні scan-gap матеріали в GitHub; публічна гілка має бути source-first і освітня.

24.4. Формат окремої статті

Для одиничної статті створювати:

```
paper_modules/
  arxiv_1711_02508_sola_eskf_ua/
    SOURCE.md
    translation_status.csv
  src/
    main.tex
    sections/
      00_abstract_ua.tex
      01_quaternion_conventions_ua.tex
      02_error_state_ua.tex
      03_noise_ua.tex
  pdf/
    arxiv_1711_02508_sola_eskf_ua_draft.pdf
```

Так локальні агенти можуть працювати незалежно: один агент добудовує окрему статтю, інший підтримує зведений довідник.

24.5. Критерій готовності P0-модуля

P0-модуль готовий до зовнішнього перегляду, якщо:

1. компілюється через XeLaTeX або має чітку Markdown/RST збірку;
2. усі формули збережено як TeX, не як зображення;

3. є мапа джерела;
4. є список неперевіраних формул;
5. терміни узгоджено з `terminology_seed`;
6. є мінімум один чисельний sanity check або формульна перевірка розмірностей.

Частина III

Сесія 04: зовнішні batch-модулі і практичні прикладні доріжки

Розділ 25

Інтеграція зовнішнього batch-виводу Claude

Джерело розділу: вхідний архів `ukrainian_output.zip`, поданий користувачем після сесії 03. Архів містить переклади Claude для чотирьох доріжок: Zuazua wave controllability, SDR survey, Peeter Joot antenna notes, multi-sensor fusion survey. У цій сесії вони не переписуються з нуля: вони приймаються як окремі джерельні модулі, перевіряються на компільованість і вбудовуються у спільну карту пріоритетів.

Починаючи з цієї сесії, документ має дві паралельні форми.

- 1. **Беспоковий інтегрований довідник.** Це основний файл `src/main.tex`. Він не намагається дослівно відтворити кожну статтю. Його задача - швидко дати український TeX-рівневий каркас прикладної математики: сигнали, оцінювання стану, групи Лі, чисельні методи, оптимізація, керування, RF/SDR і сенсорне злиття.
- 2. **Джерельно-збережені модулі.** Окремі статті або фрагменти монографій, якщо вони мають власну TeX-структуру, тримаються окремо. Це корисно для side-by-side звірки з оригіналом, для поступового перекладу розділ за розділом і для локальних агентів, які працюють краще з малими компільованими цілями.

Вхід Claude на цій ітерації класифіковано так:

Модуль	Джерело	Стан	Рішення у session 04
Zuazua, хвильове рівняння	arXiv:2402.17894, розділ 1	повний переклад розділу	залишити як окремий модуль; у довідник включити стислий PDE/control-міст у розд. 29.
SDR survey	arXiv:1804.06564	вибірковий переклад довгоживучих частин	інтегрувати архітектурні поняття в розд. 26; 2018 platform catalog не ставити в перший публічний шар.

Peeter antenna notes	Joot	GitHub TeX notes	три Maxwell-модулі	використати як термінологічний якір для RF/antenna; включити формули в розд. 27.
Multi-sensor fusion survey		arXiv:2506.19769	повний переклад 9 секцій	залишити як окремий великий paper-module; у довідник включити карту понять і математику злиття у розд. 28.
Event-based sensor fusion		arXiv:2410.15480	ще не почато	лишається P1 після стабілізації загального sensor-fusion словника.

Практичний висновок: Claude-вивід не замінює поточну роботу ChatGPT-довідника. Він закриває три порожні смуги - RF/antenna, SDR architecture, sensor-fusion survey - і дає окремі TeX-цілі для подальшої перевірки. Головна задача цього файла - не зібрати все в один некерований том, а зробити так, щоб кожен модуль мав чітке місце у навчальній системі.

25.1. Чому не включати все дослівно в головний PDF

Повний survey про багатосенсорне злиття і повний розділ Zuazua можуть бути корисними як окремі документи. Але головний довідник повинен залишатися орієнтиром для інженерного читання. Якщо у нього без вибору вставити сотні сторінок survey-апарату, таблиць літератури і dated platform catalog, він перестане виконувати функцію ядра.

Тому правило таке:

У головний довідник входить те, що стабілізує поняття, формули, терміни і перевірки. У джерельно-збережені модулі входить повна стаття або розділ, якщо це потрібно для власної траєкторії перекладу.

Це також зменшує ризик помилок: компактний інтегрований розділ легше перевірити математично, а джерельний модуль легше компілювати і порівнювати з оригіналом.

Розділ 26

SDR та RF-передній край: архітектурна математика

Основні джерела для цієї доріжки: переклад Claude для Akeela-Dezfouli, *Software-defined Radios: Architecture, State-of-the-art, and Challenges*, arXiv:1804.06564; раніше staged PySDR Ukrainian RST; базовий DSP-розділ цього довідника. Цей розділ є інтегрованою навчальною нормалізацією, а не дослівним перекладом survey.

26.1. Сигнальний шлях SDR

Програмно-визначене радіо (SDR) треба читати не як окрему плату або конкретний набір інструментів, а як архітектурний принцип: частину радіосистеми, яку раніше фіксували апаратно, переносять у цифрову обробку сигналів. Типовий шлях сигналу з боку приймання:

антена → RF-передній край → змішувач/локальний осцилятор → IF або базова смуга → ADC → цифровий передній край → DSP/FPGA/GPU/GPP.

У зворотному напрямку для передавання з'являються DAC, цифрове перетворення догори, підсилення і фільтрація. Математично найзручніше працювати з комплексною базовою смугою. Якщо $x_{BB}(t) = I(t) + jQ(t)$, то дійсний RF-сигнал з несною f_c можна записати як

$$x_{RF}(t) = \Re\{x_{BB}(t)e^{j2\pi f_c t}\} = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t). \quad (26.1)$$

Ця формула є ключем до I/Q-представлення: дві дійсні послідовності $I[n]$ і $Q[n]$ описують амплітуду та фазу вузькосмугового сигналу без явного моделювання швидкої несної.

26.2. Дискретизація і цифрове перетворення донизу

Нехай неперервний сигнал $x(t)$ дискретизується з частотою $f_s = 1/T_s$:

$$x[n] = x(nT_s). \quad (26.2)$$

Для смугообмеженого сигналу потрібна частота дискретизації, достатня для уникнення аліасингу після антиаліасингової фільтрації. У реальній системі важливо відрізнити три твердження:

- а) теорема Найквіста-Шеннона описує ідеальний математичний випадок;

- b) реальний ADC має скінченну розрядність, джитер, нелінійність і обмежений SFDR;
- c) decimation допустиме тільки після низькочастотної фільтрації, яка пригнічує спектральні копії.

Цифровий перетворювач донизу (DDC) зазвичай виконує множення на цифрову комплексну експоненту, фільтрацію і зменшення частоти дискретизації:

$$y[n] = x[n]e^{-j2\pi f_0 n/f_s}, \quad (26.3)$$

$$z[m] = \sum_k h[k]y[mM - k], \quad (26.4)$$

де M - коефіцієнт децимації, а $h[k]$ - імпульсна характеристика низькочастотного фільтра.

26.3. ADC/DAC як математичні обмеження

Ідеалізований N -бітовий рівномірний квантувач має крок

$$\Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^N}. \quad (26.5)$$

Якщо похибка квантування моделюється рівномірним шумом на $[-\Delta/2, \Delta/2]$, то її дисперсія дорівнює

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta^2}{12}. \quad (26.6)$$

Для ідеального синусоїдального сигналу часто використовують оцінку

$$\text{SNR}_{\text{dB}} \approx 6.02N + 1.76. \quad (26.7)$$

Це не паспортний опис конкретного пристрою, а sanity check: якщо розрахункові вимоги до динамічного діапазону набагато перевищують можливості ADC, проблема не розв'язується перекладом або програмуванням.

26.4. Вибір обчислювальної платформи як задача компромісу

У SDR-архітектурі одна й та сама математична операція може бути реалізована на різних рівнях. Наприклад, FIR-фільтр

$$y[n] = \sum_{k=0}^{L-1} b_k x[n - k] \quad (26.8)$$

можна виконувати на CPU, GPU, DSP або FPGA. Вибір залежить не від назви платформи, а від латентності, пропускну здатності, енергії, гнучкості та складності верифікації.

Платформа	Сильна сторона	Типове обмеження	Коли розглядати першою
-----------	----------------	------------------	------------------------

GPP/CPU	простота розробки, Python/C++ екосистема	латентність і пропускна здатність	прототип, контрольні алгоритми, offline аналіз.
GPU	висока паралельність для великих блоків	передавання даних і latency overhead	батчова обробка, ML/CV, великі FFT.
DSP	спеціалізовані MAC-операції	менша гнучкість екосистеми	поточкова DSP-обробка з помірною латентністю.
FPGA	детермінована latency, pipeline, паралельність	складність розробки і верифікації	DDC/DUC, фільтри, синхронізація, високошвидкісні тракти.
ASIC	ефективність, площа, потужність	майже нульова гнучкість після виготовлення	масове виробництво стабільного дизайну.

26.5. Що перевіряти у перекладі SDR-матеріалу

Для SDR-текстів найбільш руйнівні не стилістичні помилки, а зсуви одиниць і частотних позначень. Мінімальний QA-набір:

1. **Hz, rad/s, cycles/sample.** Перевірити, чи 2π не зник і не з'явився зайвий раз.
2. **Baseband vs RF.** Не перекладати baseband як “основна смуга” в одному місці і “базова смуга” в іншому без рішення словника.
3. **Sample, sample rate, sampling.** У DSP sample = відлік; sampling = дискретизація; sample rate = частота дискретизації.
4. **Decimation/interpolation.** Децимація - це не просто викидання відліків; перед нею потрібна фільтрація.
5. **Power vs amplitude.** Для потужності $10 \log_{10}$, для амплітуди $20 \log_{10}$.

Цей розділ достатній як міст між базовим Fourier/DSP-ядром і більш спеціальними SDR-перекладами. Повний survey треба тримати окремо, бо його цінність - у термінології та архітектурній карті, а не у dated переліках апаратних платформ.

Розділ 27

Рівняння Максвелла та антенно-RF основа

Основні джерела: переклад Claude трьох TeX-модулів Peeter Joot ECE1229 Advanced Antenna Theory: MaxwellsFieldAndSourceDescription, MaxwellsStatement, MaxwellsTimeHarmonic. Тут подано самодостатню нормалізацію без залежності від макросів оригінального репозиторію.

27.1. Поля, джерела і одиниці

Для RF та антенної теорії треба стабілізувати терміни до початку будь-яких задач про хвилі, випромінювання або передавальні лінії.

Позначення	Назва українською	Типова одиниця SI	Коментар
E	напруженість електричного поля	V/m	електричне поле, що діє на заряд.
H	напруженість магнітного поля	A/m	зручна для матеріальних середовищ.
D	електрична індукція, вектор зміщення	C/m ²	пов'язана з E через матеріальне рівняння.
B	магнітна індукція	T	пов'язана з H через проникність.
J	густина електричного струму	A/m ²	джерело у рівнянні Ампера-Максвелла.
ρ_e	густина електричного заряду	C/m ³	джерело для $\nabla \cdot D$.
M, ρ_m	магнітний струм і магнітний заряд	формальні	корисні в еквівалентних задачах і апертурних інтегралах.

27.2. Часова форма рівнянь Максвелла

У симетризованій формі, з формальними магнітними джерелами, рівняння записуються як

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{M} - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (27.1a)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (27.1b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_e, \quad (27.1c)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m. \quad (27.1d)$$

У звичайній електромагнітній моделі без магнітних монополів беруть $\rho_m = 0$ і $\mathbf{M} = \mathbf{0}$. Формальні магнітні джерела часто залишають у антенно-теоретичних викладах, бо вони спрощують принцип еквівалентності і формулювання через поверхневі струми.

Для лінійного ізотропного середовища використовують матеріальні рівняння

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (27.2)$$

У вакуумі $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$, а швидкість хвилі

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}. \quad (27.3)$$

27.3. Часо-гармонічна форма

Якщо поля мають гармонічну залежність $e^{j\omega t}$, тобто

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \Re\{\mathbf{E}(\mathbf{r})e^{j\omega t}\}, \quad (27.4)$$

то похідна за часом переходить у множення на $j\omega$. Тоді

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{M} - j\omega \mathbf{B}, \quad (27.5a)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D}, \quad (27.5b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_e, \quad (27.5c)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m. \quad (27.5d)$$

Це phasor-форма. В українському тексті можна писати “фазор” після першого пояснення, але треба не плутати його з фазою: фазор - комплексна амплітуда гармонічного поля.

27.4. Плоска хвиля як мінімальна перевірка

У однорідному середовищі без джерел плоска хвиля має вигляд

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad (27.6)$$

де $\mathbf{k}$ - хвильовий вектор. Для lossless середовища

$$\|\mathbf{k}\| = \omega \sqrt{\mu \epsilon}. \quad (27.7)$$

Магнітне поле пов'язане з електричним через хвильовий імпеданс

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}. \quad (27.8)$$

Ці формули дають дуже швидку перевірку знаків, $j\omega$ -угоди і орієнтації векторного добутку.

27.5. Антена як крайова задача, не як набір рецептів

Для публічного навчального корпусу антени краще вводити як крайові задачі для рівнянь Максвелла. Практична лінія така:

1. визначити геометрію провідників і діелектриків;
2. задати джерела або порти;
3. розв'язати поля з крайовими умовами;
4. обчислити потужність, імпеданс, діаграму спрямованості та узгодження;
5. перевірити розмірності, енергетичний баланс і граничні випадки.

Це корисна інженерна математика без переходу в operational configuration. У перекладах треба берегти різницю між “radiation”, “propagation”, “scattering”, “aperture”, “gain”, “directivity”, “efficiency” і “impedance matching”.

Розділ 28

Багатосенсорне злиття: карта понять і математичне ядро

Основне джерело: повний переклад Claude для arXiv:2506.19769, *A Survey of Multi-sensor Fusion Perception for Embodied AI*. Тут подано не повний survey, а практичну математичну карту для спільного довідника. Повний TeX-проект збережено як окремий модуль у `incoming_claude_output/` і `patched standalone targets`.

28.1. Навіщо потрібне злиття

Один сенсор майже завжди має сліпі зони. Камера має багату текстуру, але залежить від освітлення. LiDAR дає геометрію, але має розрідженість і деградацію в частині погодних умов. IMU має високу частоту і локальну динаміку, але дрейфує через зміщення. Радар може бути стійкішим до частини умов, але має нижчу кутову роздільну здатність. Багатосенсорне злиття означає не “змішати все”, а побудувати узгоджену модель стану, вимірювань, часу, координат і невизначеності.

У спільній нотації можна писати

$$x_k \sim p(x_k \mid x_{k-1}, u_k), \quad z_k^{(i)} \sim p_i(z_k^{(i)} \mid x_k, \theta_i), \quad (28.1)$$

де x_k - стан системи, $z_k^{(i)}$ - вимір i -го сенсора, а θ_i - параметри калібрування цього сенсора.

28.2. Координатні системи і калібрування

Для сенсорного злиття критичним є не тільки алгоритм фільтрації, а й геометрія. Нехай $T_{AB} \in \text{SE}(3)$ переводить координати з системи B у систему A :

$$\begin{bmatrix} p_A \\ 1 \end{bmatrix} = T_{AB} \begin{bmatrix} p_B \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T_{AB} = \begin{bmatrix} R_{AB} & t_{AB} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (28.2)$$

Тоді типова модель вимірювання має вигляд

$$z_k^{(i)} = h_i(T_{WB,k}, T_{BS_i}, \theta_i, m) + n_k^{(i)}, \quad (28.3)$$

де $T_{WB,k}$ - поза корпусу у світовій системі, T_{BS_i} - екстринсики сенсора відносно корпусу, m - карта або об’єктна сцена, $n_k^{(i)}$ - шум вимірювання.

Помилка у T_{BS_i} часто поводить ся як систематична похибка. Її не можна виправити “кращим нейромережевим блоком”, якщо в навчанні або фільтрі не враховано калібрування.

28.3. Синхронізація часу

Асинхронність між сенсорами створює помилку, яка росте зі швидкістю руху і кутовою швидкістю. Якщо сенсор має часовий offset τ_i , то модель стає

$$z_k^{(i)} \approx h_i(x(t_k + \tau_i)) + n_k^{(i)}. \quad (28.4)$$

Для малого τ_i можна лінеаризувати

$$h_i(x(t_k + \tau_i)) \approx h_i(x(t_k)) + H_i \dot{x}(t_k) \tau_i. \quad (28.5)$$

Ця формула пояснює, чому time offset має ставати частиною калібрувального або state-estimation апарату в системах з швидкою динамікою.

28.4. Рівні злиття

У survey-літературі часто розрізняють кілька рівнів злиття. Для інженерного читача корисно тримати таку карту:

Рівень	Що зливається	Математичний ризик
Raw/point-level	відліки, пікселі, точки, хмари точок	різні одиниці, частоти, геометрії, затримки.
Feature-level	ознаки CNN/transformer, BEV-ознаки, voxel features	ознаки можуть бути не калібровані як фізичні величини.
Object/region-level	bounding boxes, tracks, сегменти, об'єкти	data association і кореляція похибок.
Decision-level	класи, гіпотези, ймовірності, треки	подвійний облік evidence, погано калібровані ймовірності.
Temporal fusion	послідовність кадрів/станів	drift, затримки, motion compensation.
Multi-agent fusion	інформація від кількох агентів або вузлів	невідомі координатні системи, затримки, ненадійні канали.

28.5. Коваріаційне злиття як мінімальна модель

Якщо два незалежні оцінювачі дають $\hat{x}_1, P_1$ та $\hat{x}_2, P_2$, то у найпростішому випадку оптимальне лінійне злиття за гаусових похибок:

$$P^{-1} = P_1^{-1} + P_2^{-1}, \quad (28.6)$$

$$\hat{x} = P(P_1^{-1}\hat{x}_1 + P_2^{-1}\hat{x}_2). \quad (28.7)$$

Ця формула небезпечна, якщо оцінки корельовані. Тоді треба або явно моделювати крос-коваріації, або використовувати консервативніші методи. Для перекладу це важливо: “independent” не можна пропускати як стилістичну дрібницю.

28.6. Data association i gating

Для об'єктного злиття треба вирішити, які виміри відповідають одному об'єкту. Нехай прогнозований вимір $\hat{z}$ має інноваційну коваріацію S . Тоді Mahalanobis distance

$$d^2 = (z - \hat{z})^T S^{-1} (z - \hat{z}) \quad (28.8)$$

використовується для gating: вимір приймається як кандидат, якщо d^2 нижче порога, узгодженого з χ^2 -розподілом. Це та сама математика, що NIS у фільтрі Калмана, тому термінологію треба робити однаковою.

28.7. Мінімальна QA-карта для sensor-fusion перекладів

1. **Frame labels.** Перевірити всі T_{AB} : з якої системи в яку переводить матриця.
2. **Time indices.** Не губити $k, k-1, t_k, \tau$.
3. **Covariance vs correlation.** Коваріація - матриця розмірних величин; correlation - нормована безрозмірна.
4. **Fusion vs filtering vs smoothing.** Злиття даних - ширше; фільтрація оцінює поточний стан; згладжування використовує також майбутні виміри.
5. **Detection vs estimation.** Detection = детектування/виявлення; estimation = оцінювання.
6. **Robustness.** Не перекладати як загальне "міцність"; у технічному тексті зазвичай "робастність" або "стійкість до ...".

28.8. Позиція в черзі

Повний survey Claude вже має цінність як глосарний і оглядовий документ. Для подальшої роботи більш корисно не повторно перекладати його, а витягнути з нього словник і пов'язати з ESKF/SLAM/robotics модулями. Наступним після цього має бути event-based sensor fusion / odometry або practical robotics localization, але тільки після стабілізації позначень SE(3), IMU, time offset і covariance gating.

Розділ 29

Хвильове рівняння, енергія, керуваність і стабілізація

Основне джерело: переклад Claude для розділу 1 монографії Enrique Zuazua, *Exact Controllability and Stabilization of the Wave Equation*, arXiv:2402.17894. Тут подано інтегрований PDE/control-міст для основного довідника. Повний переклад розділу збережено як окремий джерельний модуль.

29.1. Базова задача

Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ - обмежена область, а $y = y(x, t)$ - невідома функція. Базове хвильове рівняння з умовою Діріхле:

$$y_{tt} - \Delta y = h \quad \text{в } \Omega \times (0, T), \quad (29.1a)$$

$$y = 0 \quad \text{на } \partial\Omega \times (0, T), \quad (29.1b)$$

$$y(0) = y^0, \quad y_t(0) = y^1 \quad \text{в } \Omega. \quad (29.1c)$$

Тут h - джерело або керування. Природний енергетичний простір для початкових даних:

$$(y^0, y^1) \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega). \quad (29.2)$$

29.2. Енергія і збереження

Для однорідного рівняння без джерела енергія

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|y_t(x, t)|^2 + |\nabla y(x, t)|^2) \, dx \quad (29.3)$$

зберігається:

$$\frac{dE}{dt} = 0. \quad (29.4)$$

Це перший sanity check для будь-якого чисельного або перекладного матеріалу про хвилі. Якщо виведення дисипації або стабілізації не пояснює, куди йде енергія, формула підозріла.

29.3. Точна керованість

У формі exact controllability задача ставиться так: для заданих початкового і кінцевого станів знайти керування h таке, що розв'язок досягає цілі в момент T :

$$y(T) = z^0, \quad y_t(T) = z^1. \quad (29.5)$$

Нетривіальність задачі залежить від трьох речей:

1. часу T ;
2. того, де саме дозволене керування: у всій області, у підобласті $\omega \subset \Omega$, або на границі;
3. функціональних просторів для даних і керувань.

Коли керування локалізоване, часто пишуть

$$y_{tt} - \Delta y = \chi_\omega h, \quad (29.6)$$

де χ_ω - характеристична функція підобласті керування. Це вже не тривіальна задача інтерполяції в часі: геометрія області та час T мають значення.

29.4. Стабілізація через демпфування

Стабілізація питає не “як потрапити в точний стан”, а “як зробити так, щоб енергія спадала”. Базова модель із демпфуванням:

$$y_{tt} - \Delta y + a(x)y_t = 0, \quad (29.7)$$

де $a(x) \geq 0$. Тоді

$$\frac{dE}{dt} = \int_{\Omega} y_t(y_{tt} - \Delta y) dx \quad (29.8)$$

$$= - \int_{\Omega} a(x)|y_t|^2 dx \leq 0. \quad (29.9)$$

Отже, енергія не зростає. Для експоненційного затухання потрібні сильніші умови, часто сформульовані через геометрію променів, observability inequality або унікальне продовження.

29.5. Спостережуваність як двоїста форма

У Hilbert Uniqueness Method (HUM) керованість пов'язується з нерівністю спостережуваності для adjoint або однорідного рівняння. У спрощеному вигляді:

$$E(0) \leq C \int_0^T \int_{\omega} |\phi_t(x, t)|^2 dx dt, \quad (29.10)$$

де ϕ - розв'язок однорідного хвильового рівняння. Зміст: вся початкова енергія має бути “видима” через спостереження на ω протягом часу T .

Для перекладу важливо не змішувати:

- controllability = керованість;
- observability = спостережуваність;

- stabilization = стабілізація;
- damping = демпфування;
- dissipation = дисипація.

29.6. Чисельні перевірки

Для FDM/FEM-перекладів цього матеріалу мінімальні перевірки:

1. **Energy check.** Без демпфування дискретна енергія не має системно рости.
2. **CFL.** Для явних схем часовий крок має задовольняти умову стійкості.
3. **Boundary conditions.** Dirichlet і Neumann не можна міняти місцями у тексті або коді.
4. **Control support.** ω - підобласть, Γ - частина границі; це різні типи керування.
5. **Units.** У хвильовому рівнянні з фізичною швидкістю c записують $y_{tt} - c^2 \Delta y = 0$; нормалізований випадок $c = 1$ треба явно зазначати.

29.7. Позиція в корпусі

Цей блок важливий не через одну конкретну application story, а тому що він зв'язує PDE, енергетичні методи, оптимальне керування, стабільність, чисельні схеми і функціональний аналіз. Після FDM/FEM-основи і state-space control він має стати одним із головних мостів до математичного моделювання фізичних систем.

Розділ 30

Оновлена черга після інтеграції Claude

30.1. Що змінилося

Після вхідного Claude-пакета черга більше не є лінійною “переклади наступну статтю”. Вона має три паралельні доріжки:

1. **State estimation / robotics core.** Solà ESKF, micro Lie theory, continuous-time state estimation, Kalman notebooks, Autonomous Robots.
2. **Signals / RF / SDR core.** PySDR QA, SDR architecture survey, Maxwell/antenna foundations, ThinkDSP, signal-processing course.
3. **PDE / control / numerical core.** FDM/FEM, wave equation controllability, optimization and least-squares infrastructure.

Claude вже дав повний або частковий output для SDR, antenna, sensor-fusion і Zuazua chapter 1. Тому перший пріоритет тепер не “перекласти це ще раз”, а зробити ці модулі компільованими, глосарно узгодженими і прив’язаними до ядра.

30.2. Оновлена P0/P1-черга

Пріор.	Модуль	Найближча дія	Причина
P0	Solà ESKF 1711.02508	завершити джерельно-збережений переклад Abstract/Quaternion/Error State/Unscented Kalman filter	це найважливіший математичний вузол для IMU, State/Unscented Kalman filter.
P0	micro Lie 1812.01537	перекласти розділи SO(3), SE(3), Jacobians, perturbation rules	стабілізує всю геометрію pose/state-estimation.
P0	Kalman/Labbe	перетворити ранні notebooks у TeX/Markdown без outputs	потрібна навчальна доріжка від гаусіан до EKF/UKF.

P0	PySDR Ukrainian RST	QA + RST-to-TeX для sampling/frequency/filters/	уже є український текст; іomodulation витратити tokens на повторний переклад.
P0	Claude survey	SDR patched compile + extract glossary	закриває архітектуру SDR/RF-front-end.
P0	Claude antenna Maxwell	standalone wrapper + glossary	закриває поле/джерело/phaser- терміни для RF.
P0	Claude sensor fusion 2506.19769	patched compile + glossary extraction	повний survey; тепер по- трібна QA, не повторний переклад.
P1	Zuazua chapter 1	standalone wrapper; да- лі chapter 2 тільки після FDM/FEM bridge	корисно як PDE/control- міст, але не перший для novice path.
P1	Autonomous Robots	coordinate frames, sensors, localization, control	поєднує state estimation і robotics.
P1	FDM/FEM	grids, CFL, wave/heat equations	потрібна чисельна опора для PDE і simulation.
P1	Open Optimization	least squares, LP/QP/NLP	потрібна оптиміза- ційна опора для estimation/control.

30.3. Правило “оригінальна стаття чи інтегрований розділ”

- Якщо джерело є короткою або середньою TeX-статтею з чіткою структурою, робити **source-preserved paper module**.
- Якщо джерело є довгою монографією, робити **chapter-select modules** плюс короткий інтегрований розділ.
- Якщо джерело є survey з великим літературним апаратом, робити **glossary + taxonomy extraction** для головного довідника, а повний переклад тримати окремо.
- Якщо джерело містить dated hardware catalogs, не перекладати їх першим. Спершу витягнути довгоживучу математику: architecture, signal path, formulas, checks.

30.4. Найближчі машинні задачі

Для локальних clankers найкорисніші наступні атомарні завдання:

1. Перевірити всі \label, \ref, \eqref у Claude-модулях після patching.
2. Зібрати glossary diff: нові терміни Claude проти terminology_seed.tex.
3. Розбити Solà ESKF на окремі файли: abstract, quaternion, error-state, noise, kinematics.

4. Перетворити PySDR RST до TeX з одним стилем формул і назв секцій.
5. Для sensor-fusion survey створити коротку bilingual таблицю термінів: EN, UK, acronym, domain, notes.

Розділ 31

TeX-QA для машинного перекладу прикладної математики

31.1. Мінімальний контракт для агентів

Кожен batch-переклад має зберігати таке без зміни:

1. математичні формули і порядок множників;
2. команди `\label`, `\ref`, `\eqref`, `\cite`;
3. імена змінних, індекси, транспонування, hats, bars, tildes;
4. структури theorem/lemma/proof, якщо вона є в джерелі;
5. одиниці вимірювання і розмірності.

Перекладати треба прозу, заголовки, captions, table headings і пояснювальні коментарі. Не треба “покращувати” формули, якщо це не окремо позначено як correction patch.

31.2. Автоматичні перевірки

Перший pass після перекладу:

```
# 1. Compile twice.
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex

# 2. Check for unresolved references.
grep -E "undefined|Undefined|Rerun|multiply_undefined" main.log

# 3. Check for known bad tokens.
grep -R "\\[\\[CHECK\\|TODO\\|???\\|" -n src/ paper_modules/

# 4. Count labels/refs before and after if source is available.
grep -R "\\label{" source_en/ | wc -l
grep -R "\\label{" source_uk/ | wc -l
```

Другий pass - математичний:

1. Для матриць перевірити розміри: якщо $H \in \mathbb{R}^{m \times n}$, то HPH^T має бути $m \times m$.
2. Для кватерніонів перевірити порядок множення: $q \otimes r \neq r \otimes q$.
3. Для груп Лі перевірити, зліва чи справа задається perturbation.
4. Для DSP перевірити 2π , Hz проти rad/s, $f_s/2$ проти $2f_{max}$.
5. Для PDE перевірити знаки Лапласіана, boundary terms і energy identities.
6. Для sensor fusion перевірити напрямок T_{AB} і часові offset.

31.3. Глосарний diff

Кожен новий batch має віддавати список нових термінів у форматі:

EN term	UK term	domain	first file	note
---------	---------	--------	------------	------

Якщо термін уже є у seed glossary, перекладач не має самовільно вибирати інший варіант. Якщо інший варіант потрібний, він позначається як `[[CHECK: term-stability]]`.

31.4. Форма release card для модуля

MODULE:
SOURCE:
LICENSE / STATUS:
TRANSLATION STATUS:
BUILD COMMAND:
COMPILES: yes/no
KNOWN CHECK FLAGS:
TERMS ADDED:
PUBLIC-SCOPE NOTES:
NEXT ACTION:

Це виглядає бюрократично, але економить tokens: локальний агент не му- сить вгадувати, що вже зроблено, що не компілюється, і які рішення словника прийнято.

Частина IV

Сесія 05: використання швидких code-agent токенів і розширення практичного ядра

Розділ 32

Сесія 05: що робити зі Spark/Codex і новим Claude-виходом

32.1. Delta-аудит нового Claude zip

Останній завантажений Claude-пакет є тим самим змістовним набором, який уже був інтегрований у сесії 04: повний український переклад survey про багато-сенсорне злиття, core-переклад SDR survey, перший розділ монографії Zuazua про керованість хвильового рівняння, і три Maxwell/antenna fragments. Різниця з уже вкладеним session04 payload зводиться до згенерованих build-файлів: у session04-дзеркалі є .aux/.log/.out, а новий zip містить чистіший source-only payload.

Отже, у цій сесії не дублюємо Claude-матеріал у нових розділах. Замість цього робимо дві речі:

1. додаємо практичні TeX-модулі там, де вони безпосередньо потрібні для прикладного ядра;
2. відкриваємо окрему доріжку для gpt-5.3-codex-spark: швидкі, вузькі, code-adjacent задачі, де модель не повинна “думати великою книгою”, а має масово чистити, конвертувати, перевіряти і розкладати файли.

32.2. Чому Spark не ставимо на головну роль перекладача

Spark доречний не як головний математичний редактор, а як дешевий/окре-мий швидкий конвеєр для повторюваної роботи. Він text-only, має великий кон-текст для одного файлу або малого набору файлів, і орієнтований на near-instant coding iteration. Це означає: він ідеальний для локальних правок TeX/RST/Markdown, invariant-checks, розбиття на batches, конвертації формату, глосарного diff, але не для того, щоб автономно перекладати складний 200-сторінковий документ без контролю.

32.3. Правило поділу моделей

Робота	Кому давати	Чому
Повний технічний переклад складного TeX-паперу RST/Markdown-to-TeX conversion	Claude / GPT-5.5 Pro / сильний локальний агент	Потрібна стабільність термінів, математика і довга композиція.
Підрахунок labels/refs/math delimiters	Spark	Це структурна задача: headings, lists, equations, code fences, captions.
Виправлення compile errors	Spark спочатку, сильна модель якщо не справиться	Code-like invariant checking; швидко і дешево.
Глосарний extraction pass	Spark	Локальні TeX-errors часто вузькі й механічні. Можна проходити сотні файлів і витягувати EN/UK candidates.
Змістовний technical review	сильніша модель або людина	Потрібне розуміння предмету, не лише формат.

32.4. Публічна межа

Усі Spark-batches отримують ту саму межу, що і основна книжка: навчальна прикладна математика, симуляційний рівень, джерельно прозорі формули, жодних тактичних налаштувань, operational field recipes, target-selection workflows або deployment-specific матеріалів. Якщо source-файл переходить у таку зону, Spark має не перекладати її, а позначити SCOPE_HOLD і винести у приватний audit.

Розділ 33

Цифрова модуляція: практичне ядро для SDR/DSP

Основа: вже наявна українська доріжка PySDR content-ukraine, з нормалізацією у TeX і додаванням формульної рамки. Це не tactical radio recipe; це навчальний модуль про символи, сузір'я, I/Q-представлення і базову смугу.

33.1. Символи, біти і спектральна ефективність

Цифрова модуляція передає інформацію не безпосередньо як “текст”, а як послідовність *символів*. Символ - це один елемент скінченного набору сигналів. Якщо сузір'я має M можливих символів, то один символ несе

$$b = \log_2 M$$

бітів, якщо M є степенем двійки і всі символи використовуються рівноймовірно. Якщо символи передаються з швидкістю R_s symbols/s, то ідеальна бітова швидкість до кодування дорівнює

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

Практичний компроміс: збільшення M підвищує spectral efficiency, але зменшує відстань між точками сузір'я при фіксованій потужності. Тому сигнал стає чутливішим до шуму, phase error, frequency offset і нелінійностей підсилювача.

33.2. Baseband та passband

У SDR найзручніше мислити у комплексній базовій смузі. Нехай комплексний baseband-сигнал

$$x(t) = I(t) + jQ(t).$$

Реальний passband-сигнал з несучою частотою f_c можна записати як

$$s(t) = \Re\{x(t)e^{j2\pi f_c t}\} = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t).$$

Ця формула є головним мостом між математикою DSP і фізичним RF-ланцюгом: I/Q-дані живуть у цифровому baseband, а антена випромінює реальний passband-сигнал.

33.3. ASK, PSK, FSK, QAM

33.3.1. ASK

Amplitude-shift keying змінює амплітуду символу. Для M -ASK множина символів може бути

$$\mathcal{S}_{ASK} = \{a_1, a_2, \dots, a_M\} \subset \mathbb{R}.$$

Перевага - простота. Недолік - висока чутливість до amplitude fading і gain error.

33.3.2. PSK

Phase-shift keying тримає амплітуду сталою і змінює фазу:

$$s_k = e^{j2\pi k/M}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1.$$

Для BPSK маємо дві точки $\{+1, -1\}$. Для QPSK - чотири фази; типово один символ несе 2 bits.

33.3.3. QAM

Quadrature amplitude modulation змінює і I , і Q . Для квадратного M -QAM точки лежать на ґратці в комплексній площині:

$$s_{m,n} = a_m + ja_n.$$

QAM ефективний за спектром, але потребує кращого SNR і акуратнішої синхронізації. Для normalized constellation середню енергію символу часто приводять до

$$E_s = \mathbb{E}[|s|^2] = 1.$$

33.3.4. FSK

Frequency-shift keying кодує символи різними частотами. Для ортогонального FSK різницю частот обирають так, щоб інтеграл взаємного добутку символів за інтервал символу був нульовий. На практиці FSK може бути робастним, але зазвичай менш spectral-efficient.

33.4. Сузір'я та мінімальна відстань

Constellation diagram показує множину можливих I/Q -символів. Для AWGN-каналу груба помилка часто визначається мінімальною евклідовою відстанню

$$d_{\min} = \min_{i \neq k} |s_i - s_k|.$$

Більший $d_{\min}$ при тій самій енергії означає меншу ймовірність помилки. Тому modulation design постійно балансує між $\log_2 M$, bandwidth, transmit power, robustness і hardware limits.

33.5. Імпульсне формування

Символи не можна просто передавати як прямокутні імпульси без спектральної ціни: різкі фронти мають широкий спектр. Тому вводять shaping pulse $p(t)$:

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s),$$

де a_k - комплексні символи, T_s - symbol period. Класична умова відсутності між-символьної інтерференції у моменти sampling:

$$p(nT_s) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Raised-cosine і root-raised-cosine filters використовуються саме для керування смугою та ISI.

33.6. Практичні перевірки для перекладача

1. Не перекладати I/Q як "я/питання". Це in-phase/quadrature, тобто синфазна і квадратурна компоненти.
2. *Symbol* у цьому контексті - *символ*, не "знак" у типографському сенсі.
3. *Constellation* - *сузір'я*; перше вживання бажано пояснити як діаграму можливих I/Q-точок.
4. *Baseband* у цьому корпусі фіксуємо як *базова смуга*; *passband* - *смуга перенесення* або *смуговий сигнал* залежно від речення.
5. Формули з $2\pi f_c t$ не міняти на $\omega_c t$, якщо source цього не робить; якщо source має ω_c , тоді $\omega_c = 2\pi f_c$ треба явно вказати.

Розділ 34

Інформація, канали і кодування: мінімальне прикладне ядро

Цей розділ закриває прогалину між DSP/SDR і practical communication systems. Він не є інструкцією для конкретного радіоканалу; це математична основа: entropy, mutual information, channel capacity, coding rate, BER/FER і interleaving.

34.1. Ентропія

Для дискретної випадкової величини X з імовірностями $p(x)$ ентропія Шеннона дорівнює

$$H(X) = - \sum_x p(x) \log_2 p(x).$$

Вона вимірює середню кількість bits of uncertainty. Якщо X рівноймовірно набуває M значень, то

$$H(X) = \log_2 M.$$

У модуляції це пов'язано з формулою $\log_2 M$ bits/symbol, але entropy враховує також нерівномірні ймовірності символів.

34.2. Умовна ентропія і взаємна інформація

Якщо Y - спостереження на виході каналу, то умовна ентропія

$$H(X | Y)$$

описує невизначеність про переданий символ після отримання Y . Взаємна інформація

$$I(X; Y) = H(X) - H(X | Y)$$

вимірює, скільки інформації про X реально принесло Y . Також

$$I(X; Y) = \sum_{x,y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}.$$

34.3. Пропускна здатність каналу

Capacity - це максимум взаємної інформації за розподілами входу:

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y).$$

Для ідеалізованого AWGN-каналу зі смугою B і відношенням сигнал/шум SNR:

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \text{ bits/s.}$$

Це не рецепт для конкретної системи, а межа: якщо raw data rate вимагає більше, ніж дозволяють bandwidth і SNR, то жодна магія coding не зробить канал надійним без зміни умов.

34.4. Coding rate

Код перетворює k інформаційних bits на n transmitted bits. Швидкість коду:

$$R = \frac{k}{n}.$$

Нижча R додає redundancy і потенційно зменшує error rate, але збільшує overhead. У practical systems дивляться не лише BER, а й frame error rate:

$$\text{BER} = \frac{N_{\text{bit,error}}}{N_{\text{bit,total}}}, \quad \text{FER} = \frac{N_{\text{frame,error}}}{N_{\text{frame,total}}}.$$

34.5. Hard i soft decisions

Hard-decision decoder отримує вже квантований біт: 0 або 1. Soft-decision decoder отримує reliability. Типовий log-likelihood ratio:

$$L(b) = \log \frac{P(b = 1 | y)}{P(b = 0 | y)}.$$

Знак L дає рішення, а модуль $|L|$ дає впевненість. Soft information часто дає значний вииграш, але вимагає акуратнішої реалізації і кращого обліку noise variance.

34.6. Interleaving

Interleaver переставляє bits або symbols перед передачею, щоб burst errors після deinterleaving стали більш розсіяними. Математично interleaver - перестановка

$$\pi : \{1, \dots, N\} \rightarrow \{1, \dots, N\}.$$

Він не створює інформацію і сам по собі не виправляє помилки; він робить помилки більш придатними для error-correcting code.

34.7. Що віддати Spark

Цей розділ добре підходить для Spark-extension: пройти `PySDR channel_coding.rst`, витягнути definitions, перетворити exercises/HTML details у TeX enumerate, і додати glossary diff. Spark не має сам змінювати coding formulas; він має конвертувати структуру і позначати `[[CHECK: math]]`, якщо джерело містить неоднозначну формулу.

Розділ 35

Гаусівський байєсівський фільтр як міст до Kalman filter

Основа: source-backed material з Labbe, *Kalman and Bayesian Filters in Python*, staged як notebook Markdown. Тут подано стислий український TeX-модуль: не повний переклад глави, а формульний міст від discrete Bayes до Kalman.

35.1. Чому гаусіани замінюють гістограми

Discrete Bayes filter може зберігати belief як гістограму: кожна комірка відповідає можливому положенню, а її значення - імовірності. Це інтуїтивно, але дорого за пам'яттю і обчисленнями. Якщо невизначеність добре апроксимується нормальним розподілом, belief можна подати двома числами:

$$x \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

У прикладних задачах це часто не просто зручність. Це робить фільтр рекурсивним, компактним і придатним для реального часу.

35.2. Prediction: сума гаусіанів

Нехай попереднє положення

$$x_{k-1} \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2),$$

а модель руху за один крок дає приріст

$$f_x \sim \mathcal{N}(\mu_f, \sigma_f^2).$$

Якщо похибки незалежні, prior після prediction:

$$\bar{x}_k = x_{k-1} + f_x,$$

тобто

$$\bar{x}_k \sim \mathcal{N}(\mu_x + \mu_f, \sigma_x^2 + \sigma_f^2).$$

Сенс variance update: prediction додає невизначеність. Навіть якщо середнє рухається правильно, модель руху не є точною.

35.3. Update: добуток гаусіанів

Нехай prior

$$\bar{x} \sim \mathcal{N}(\bar{\mu}, \bar{\sigma}^2),$$

a measurement likelihood

$$z \sim \mathcal{N}(\mu_z, \sigma_z^2).$$

Добуток двох гаусіанів, після нормування, знову є гаусіаном:

$$\mu = \frac{\bar{\sigma}^2 \mu_z + \sigma_z^2 \bar{\mu}}{\bar{\sigma}^2 + \sigma_z^2},$$

$$\sigma^2 = \frac{\bar{\sigma}^2 \sigma_z^2}{\bar{\sigma}^2 + \sigma_z^2}.$$

Еквівалентна форма через Kalman gain:

$$K = \frac{\bar{\sigma}^2}{\bar{\sigma}^2 + \sigma_z^2},$$

$$\mu = \bar{\mu} + K(\mu_z - \bar{\mu}), \quad \sigma^2 = (1 - K)\bar{\sigma}^2.$$

35.4. Скалярний алгоритм

```
# scalar Gaussian Bayes / one-dimensional Kalman skeleton
# x: mean, P: variance, Q: process variance, R: measurement variance
# u: predicted motion increment, z: measurement

# predict
x = x + u
P = P + Q

# update
K = P / (P + R)
y = z - x
x = x + K*y
P = (1 - K)*P
```

Це не “toy” у поганому сенсі. Це мінімальний випадок тієї самої логіки, яка в багатовимірному фільтрі стає

$$\bar{x}_k = Fx_{k-1} + Bu_k, \quad \bar{P}_k = FP_{k-1}F^\top + Q,$$

$$K_k = \bar{P}_k H^\top (H \bar{P}_k H^\top + R)^{-1}.$$

35.5. Термінологія

English	Ukrainian
belief	переконавання / імовірнісна оцінка
prior	апріорна оцінка
posterior	апостеріорна оцінка
likelihood	правдоподібність

process noise	шум процесу
measurement noise	шум вимірювання
variance	дисперсія
standard deviation	стандартне відхилення
Kalman gain	коефіцієнт Калмана
innovation / residual	інновація / залишок

35.6. Перевірки

1. Variance не має ставати від'ємною.
2. Prediction збільшує або не зменшує uncertainty, якщо $Q \succeq 0$.
3. Update зменшує uncertainty у скалярному випадку, якщо $R > 0$.
4. Якщо measurement noise дуже великий, $K \rightarrow 0$ і measurement майже ігнорується.
5. Якщо prior variance дуже великий, $K \rightarrow 1$ і measurement домінує.

Розділ 36

State-space моделі і дискретизація для фільтрів та керування

Основа: Labbe Kalman math material + стандартна state-space нотація з control/estimation corpus. Мета - дати перекладачам і локальним агентам стабільний український TeX-шаблон для $\dot{x} = Ax + Bu + w$ та $x_k = Fx_{k-1} + B_k u_k + w_k$.

36.1. Неперервна модель

Для лінійної системи стан $x(t) \in \mathbb{R}^n$ часто описують як

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + w(t),$$

де A - matrix of system dynamics, B - input matrix, u - control/input vector, w - process disturbance/noise.

Вимірювання:

$$z(t) = Hx(t) + v(t),$$

де H проектує стан у простір вимірювань, а v - measurement noise.

36.2. Дискретна модель

Kalman filter у цифровій реалізації працює з дискретними ероч:

$$x_k = F_k x_{k-1} + B_k u_k + w_k,$$

$$z_k = H_k x_k + v_k.$$

Для time-invariant continuous model без зміни A на інтервалі Δt :

$$F = e^{A\Delta t}.$$

Якщо $A^2 = 0$ для простої constant-velocity моделі, тоді

$$e^{A\Delta t} = I + A\Delta t.$$

36.3. Constant velocity model

Для стану

$$x = \begin{bmatrix} p \\ v \end{bmatrix},$$

маємо

$$\dot{p} = v, \quad \dot{v} = 0.$$

Отже

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Prediction:

$$\begin{bmatrix} p_k \\ v_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{k-1} \\ v_{k-1} \end{bmatrix}.$$

36.4. Constant acceleration input

Якщо acceleration a є входом, то

$$p_k = p_{k-1} + v_{k-1}\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2, \quad v_k = v_{k-1} + a\Delta t.$$

Тому

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ \Delta t \end{bmatrix}.$$

36.5. Process noise covariance

Найнебезпечніша помилка у перекладах Kalman material - плутати “шум датчика” і “шум моделі”. Measurement noise R описує неточність z_k . Process noise Q описує невірність моделі переходу. Для white acceleration noise з spectral density q у constant-velocity model часто отримують

$$Q = q \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^3}{3} & \frac{\Delta t^2}{2} \\ \frac{\Delta t^2}{2} & \Delta t \end{bmatrix}.$$

Якщо натомість acceleration noise моделюється як дискретний sample з variance σ_a^2 , тоді інша типова форма:

$$Q = \sigma_a^2 \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^4}{4} & \frac{\Delta t^3}{2} \\ \frac{\Delta t^3}{2} & \Delta t^2 \end{bmatrix}.$$

Ці дві формули не можна бездумно змішувати: вони відповідають різним моделям шуму.

36.6. Перевірки розмірностей

Якщо p має одиниці meters, а v має meters/second, то елементи Q мають відповідати covariance одиницям:

$$Q_{11} : m^2, \quad Q_{12} : \frac{m^2}{s}, \quad Q_{22} : \frac{m^2}{s^2}.$$

Ця перевірка часто ловить неправильні степені Δt .

36.7. Що має робити Spark

Spark-доріжка може автоматично проходити source-файли і шукати небезпечні патерни:

```
grep -R "dt\^4\|dt\^3\|Delta_t\^4\|Delta_t\^3" source_uk/  
grep -R "process_noise\|measurement_noisешум\|процесушум\|вимір" source_uk/
```

Потім вона має створювати маленькі CHECK_REPORT.md з рядками, а не самовільно переписувати формули.

Розділ 37

Сесія 05: оновлена черга і handoff

37.1. Стан після цієї сесії

Поточний інтегрований reference має такі робочі доріжки:

- 1. ESKF/quaternion/Lie-state-estimation core;
- 2. Kalman/EKF/ESKF implementation checks;
- 3. DSP/Fourier/IQ/sampling/filtering;
- 4. SDR/RF architecture;
- 5. Maxwell/antenna vocabulary anchor;
- 6. multisensor fusion perception survey layer;
- 7. wave equation/control/PDE energy layer;
- 8. new digital modulation + information/coding bridge;
- 9. new Gaussian-Bayes-to-Kalman and state-space discretization bridge;
- 10. new Spark/Codex batch lane.

37.2. Пріоритет перекладу, якщо є сильні Claude/API tokens

Priority	Target	Reason
P0	Solà 1711.02508: Quaternion.tex, ErrorState.tex, Noise.tex, kinematics.tex	Це головний source-preserved ESKF документ.
P0	micro Lie theory: S03.tex, SE3.tex, derivation_rules.tex, localization.tex	Потрібний notation spine для SLAM/VIO/state estimation.

P0	Labbe Kalman: chapters 04, 06, 07, 08, 11	Практичний доступний Kalman textbook lane; добре йде через Markdown-to-TeX.
P0	PySDR: digital_modulation.rst, pulse_shaping.rst, sync.rst, channel_coding.rst	Уже українською; треба cleanup, TeX-normalization, glossary QA.
P1	Autonomous Robots chapters: kinematics, localization, planning	Широкий engineering-math bridge без оперативної специфіки.
P1	FDM/FEM selected chapters	Numerical PDE/simulation foundation.
P1	Open Optimization selected chapters	LP/IP/NLP/least-squares/convexity bridge.
P2	Deep learning / vision surveys	Після стабілізації foundations.

37.3. Пріоритет, якщо треба спалити Spark/Codex weekly pool

Spark не ставимо на semantic-heavy full translation. Йому віддаємо:

1. RST/Markdown-to-TeX conversion для PySDR і Labbe;
2. TeX compile-error repair на малих modules;
3. glossary extraction з batch output;
4. invariant checks: labels, refs, citations, math delimiter balance;
5. section splitting і release-card generation;
6. smoke builds і log summarization.

37.4. Definition of done для Spark batch

Batch вважається завершеним, якщо він дає:

1. один .tex або малий набір .tex файлів;
2. BUILD.md з командою компіляції;
3. CHECK_REPORT.md з unresolved issues;
4. TERMS.csv з новими термінами;
5. zero tactical or deployment-specific additions;
6. no unsolicited changes to equations.

Частина V

Сесія 06: інтеграція фактичного Claude payload і заповнення прогалів

Розділ 38

Сесія 06: аудит Claude-пакета і інтеграційне рішення

Фактичний архів `ukrainian_output.zip` містить раніше інтегровані модулі: Zuazua, розділ 1; три Maxwell-модулі Peeter Joot; повний огляд багатосенсорного злиття 2506.19769; SDR survey core. Заявлений у чаті більший набір файлів у цьому ZIP не присутній.

У цій сесії ми не робимо вигляд, що в архіві є файли, яких там немає. Фактичний payload має чотири корисні доріжки, але три з них уже були підхоплені раніше як `source-preserved modules`. Тому інтеграційна дія така:

- 1. зберегти фактичний Claude-архів у `incoming_claude_output/ukrainian_output_20260`
- 2. не дублювати вже включені standalone PDF і TeX-модулі;
- 3. додати до основного довідника bridge-розділи для заявлених, але відсутніх частин: `boundary/interior controllability`, ширша антенно-РЧ доріжка, `event-based odometry`, `robust filtering`, `autonomous robotics stack`;
- 4. зафіксувати missing payload у CSV, щоб наступний upload можна було перевірити механічно.

Проект	Заявлене покриття	Статус	Коментар
<code>zuazua_wave_2402.17894</code>	розділи 1-3	частково	у ZIP є лише <code>chapter01_uk.tex</code> .
<code>antenna_peeterjoot</code>	10 файлів	частково	у ZIP є лише 3 Maxwell-файли.
<code>sensor_fusion_2506.19769</code>	повна стаття	є	TeX-проект з розділами 1-9 і фігурами.
<code>sensor_fusion_2410.15486</code>	повна стаття	немає	потрібен повторний upload або шлях до файлів.
<code>sdr_survey_1804.06564</code>	core sections	є	<code>paper_uk_core.tex</code> .
<code>roth_robust_filter_1703.02428</code>	алг. розділ і валідація	немає	потрібен повторний upload або шлях до файлів.

Проект	Заявлене покриття	Статус	Коментар
autonomous_robots_correll	розділів	немає	потрібен повторний upload або шлях до файлів.

Наступний архів має містити TeX-файли, а не лише PDF. Очікувані top-level folders:

```
zuazua_wave_2402.17894/
antenna_peeterjoot/
sensor_fusion_2506.19769/
sensor_fusion_2410.15480/
sdr_survey_1804.06564/
roth_robust_filter_1703.02428/
autonomous_robots_correll/
```

Розділ 39

Хвильове рівняння: boundary та interior controllability як практичний міст

Bridge-розділ. Це не повний source-preserved переклад розділів 2-3 Zuazua; відповідні chapter02_uk.tex і chapter03_uk.tex не були в завантаженому ZIP.

Базова модель — хвильове рівняння в обмеженій області $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ з границею Γ :

$$\begin{cases} y_{tt} - \Delta y = 0, & (x, t) \in \Omega \times (0, T), \\ y = 0, & (x, t) \in \Gamma \times (0, T), \\ y(0) = y^0, \quad y_t(0) = y^1. \end{cases} \quad (39.1)$$

Енергія природного розв’язку дорівнює

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|y_t|^2 + |\nabla y|^2) \, dx. \quad (39.2)$$

Для однорідної граничної умови Діріхле маємо збереження $E(t) = E(0)$. Це перший тест на правильність знаків, граничних умов і часової дискретизації.

39.1. Граничне керування

У boundary-control постановці керування діє на частині границі $\Gamma_0 \subset \Gamma$:

$$\begin{cases} y_{tt} - \Delta y = 0, & Q = \Omega \times (0, T), \\ y = v, & \Sigma_0 = \Gamma_0 \times (0, T), \\ y = 0, & \Sigma_1 = (\Gamma \setminus \Gamma_0) \times (0, T), \\ y(0) = y^0, \quad y_t(0) = y^1. \end{cases} \quad (39.3)$$

Точна керованість до нуля означає: для кожної пари початкових даних існує v таке, що

$$y(T) = 0, \quad y_t(T) = 0. \quad (39.4)$$

Через оборотність хвильового рівняння це еквівалентно можливості перейти між двома довільними допустимими станами за час T .

39.2. HUM як операторна схема

HUM-побудова замінює пошук керування на задачу спостережуваності для спряженої однорідної задачі. Нерівність спостережуваності має форму

$$\|\phi(0)\|_{H_0^1(\Omega)}^2 + \|\phi_t(0)\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C_T \int_0^T \int_{\Gamma_0} |\partial_\nu \phi|^2 d\Gamma dt. \quad (39.5)$$

Інженерна інтерпретація: щоб керувати всіма модами системи, дія на Γ_0 за час T має бачити всю енергію спряженої хвилі.

39.3. Внутрішнє локалізоване керування

Для internal control керування діє в підобласті $\omega \subset \Omega$:

$$\begin{cases} y_{tt} - \Delta y = \chi_\omega u, & (x, t) \in Q, \\ y = 0, & (x, t) \in \Sigma, \\ y(0) = y^0, \quad y_t(0) = y^1. \end{cases} \quad (39.6)$$

Тоді спостережуваність для спряженої задачі має внутрішній вигляд:

$$\|\phi(0)\|_{H_0^1(\Omega)}^2 + \|\phi_t(0)\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C_T \int_0^T \int_\omega |\phi(x, t)|^2 dx dt. \quad (39.7)$$

39.4. Практичні перевірки

1. Для некерованого рівняння енергія має зберігатися до чисельної похибки.
2. Boundary control живе на $\Gamma_0 \times (0, T)$, internal control — на $\omega \times (0, T)$.
3. Через скінченну швидкість поширення не можна вимагати керованості за довільно малий час.
4. Невидимі моди або промені руйнують observability inequality.

Розділ 40

РЧ та антени: від Максвелла до решіток і вимірюваних величин

Bridge-розділ. Фактичний ZIP має лише три Maxwell-модулі. Заявлені Lecture 1, polarization, reciprocity, Chebyshev arrays, wire antennas, RCS/EIRP і duality не були в архіві.

Антенна теорія починається з рівнянь Максвелла. У частотній області при часовій залежності $e^{j\omega t}$ маємо фазорну форму

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega \mathbf{B} - \mathbf{M}, \quad (40.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D}, \quad (40.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_e, \quad (40.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m. \quad (40.4)$$

Для лінійного ізотропного середовища

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (40.5)$$

40.1. Плоска хвиля і хвильовий імпеданс

Для плоскої хвилі з напрямом поширення $\hat{\mathbf{k}}$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (40.6)$$

де $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ — хвильовий імпеданс середовища.

40.2. Поляризація

Якщо

$$\mathbf{E}(t) = \Re\{(E_x \hat{\mathbf{x}} + E_y e^{j\delta} \hat{\mathbf{y}}) e^{j\omega t}\}, \quad (40.7)$$

то $\delta = 0$ або π дає лінійну поляризацію; рівні амплітуди і $\delta = \pm\pi/2$ дають кругову поляризацію; загальний випадок — еліптична поляризація.

40.3. Діаграма спрямованості, підсилення, EIRP

Нехай $U(\theta, \varphi)$ — інтенсивність випромінювання. Спрямованість

$$D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_{\text{rad}}}. \quad (40.8)$$

Підсилення G враховує також ефективність η_a :

$$G(\theta, \varphi) = \eta_a D(\theta, \varphi), \quad \text{EIRP} = P_t G_t. \quad (40.9)$$

40.4. Решітки і множник решітки

Для лінійної решітки з N однакових елементів на відстані d і фазовим кроком β множник решітки

$$AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n e^{jn(kd \cos \theta + \beta)}. \quad (40.10)$$

Ваги w_n задають компроміс між шириною головної пелюстки та рівнем бокових пелюсток.

40.5. Радарний переріз

Радарний переріз σ визначає еквівалентну площу розсіювання в дальньому полі. Для ідеалізованої моностатичної формули

$$P_r \propto \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}. \quad (40.11)$$

У цьому довіднику ця формула потрібна для dimensional literacy: які величини входять, які одиниці мають, чому дальність входить як R^{-4} у простій моделі.

40.6. Перевірки перекладу

1. **D** має одиниці C/m^2 , не C/m^3 .
2. **J** має одиниці A/m^2 .
3. **E** — V/m , **H** — A/m .

Розділ 41

Event-based sensor fusion та одометрія: стислий TeX-рівень

Bridge-розділ. Заявлений повний переклад sensor_fusion_2410.15480 у фактичному ZIP відсутній.

Event camera не видає кадри з фіксованою частотою. Вона видає події

$$e_k = (x_k, y_k, t_k, p_k), \quad p_k \in \{-1, +1\}, \quad (41.1)$$

коли зміна логарифмічної яскравості перевищує поріг:

$$\Delta L(x_k, y_k, t_k) \approx p_k C. \quad (41.2)$$

Це дає високу часову роздільність і малу затримку, але ускладнює фільтрацію: дані асинхронні, шумові і не мають природного кадру.

41.1. Стан і вимірювання

Типовий стан платформи для одометрії:

$$\mathbf{x} = \{\mathbf{R}_{WB}, \mathbf{p}_{WB}, \mathbf{v}_{WB}, \mathbf{b}_g, \mathbf{b}_a, \dots\}. \quad (41.3)$$

IMU дає вимірювання

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_g + \mathbf{n}_g, \quad (41.4)$$

$$\tilde{\mathbf{a}} = \mathbf{R}_{BW}(\mathbf{a}_W - \mathbf{g}) + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_a. \quad (41.5)$$

Event camera дає часово щільні edge-like constraints; кадрована камера дає photometric або feature constraints; LiDAR дає geometry constraints.

41.2. Time surface

Один спосіб перетворити події на диференційовний об'єкт — time surface:

$$S(x, y, t) = \exp\left(-\frac{t - t_{\text{last}}(x, y)}{\tau}\right). \quad (41.6)$$

41.3. Optimization view

У sliding-window оцінюванні стан визначають як мінімізатор суми факторів:

$$\min_{\mathbf{x}_{0:K}} \left(\sum_i \|\mathbf{r}_i^{\text{imu}}\|_{\mathbf{P}_i^{-1}}^2 + \sum_j \rho(\|\mathbf{r}_j^{\text{event}}\|_{\mathbf{R}_j^{-1}}^2) + \sum_\ell \rho(\|\mathbf{r}_\ell^{\text{geom}}\|_{\mathbf{S}_\ell^{-1}}^2) \right). \quad (41.7)$$

41.4. Часова синхронізація

Якщо сенсори мають часовий зсув Δt_s , вимірювання фактично відповідає стану $\mathbf{x}(t + \Delta t_s)$. Неврахований time offset створює систематичні residuals, тому Δt_s часто оцінюють як калібрувальний параметр.

Розділ 42

Робастне фільтрування, gating та outlier rejection

Bridge-розділ. Заявлений roth_robust_filter_1703.02428 у фактичному ZIP відсутній.

Класичний Kalman update припускає гаусівський шум і коректну асоціацію вимірювань. У реальних даних з'являються outliers: помилкові відповідності, втрати калібрування, тимчасова несинхронність, насичення сенсора, пропуски та важкі хвости шуму.

Для інновації

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}), \quad (42.1)$$

та innovation covariance

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k, \quad (42.2)$$

нормалізована квадратична інновація дорівнює

$$\epsilon_k = \mathbf{r}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \mathbf{r}_k. \quad (42.3)$$

42.1. Gating

Просте правило відсікання:

$$\epsilon_k \leq \gamma_m(\alpha), \quad (42.4)$$

де $\gamma_m(\alpha)$ — квантиль χ_m^2 для рівня довіри α .

42.2. М-оцінювання

Замість квадратичної функції втрат $\rho(s) = s$ використовують robust loss:

$$\min_{\delta \mathbf{x}} \sum_i \rho(\|\mathbf{r}_i + \mathbf{J}_i \delta \mathbf{x}\|_{\mathbf{W}_i}^2). \quad (42.5)$$

Huber loss поводить ся квадратично для малих residuals і лінійно для великих:

$$\rho(a) = \begin{cases} \frac{1}{2}a^2, & |a| \leq c, \\ c(|a| - \frac{1}{2}c), & |a| > c. \end{cases} \quad (42.6)$$

42.3. H_∞ -інтуїція

У H_∞ -фільтруванні питання ставлять не як мінімізацію середнього квадрата, а як обмеження найгіршої дії збурення на похибку:

$$\frac{\sum_k \|\mathbf{e}_k\|_{\mathbf{Q}}^2}{\sum_k \|\mathbf{w}_k\|^2 + \sum_k \|\mathbf{v}_k\|^2} < \gamma^2. \quad (42.7)$$

Outlier — викид; gating — відсікання за порогом; robust loss — робастна функція втрат; heavy-tailed noise — шум з важкими хвостами; innovation — інновація; residual — залишок.

Розділ 43

Autonomous robots: сенсори, бачення, локалізація, карти, SLAM і планування

Bridge-розділ. Заявлені 6 розділів `autonomous_robots_correll` у фактичному ZIP відсутні.

Робототехнічна автономія розкладається на стек:

$$\text{сенсори} \rightarrow \text{оцінювання стану} \rightarrow \text{карта} \rightarrow \text{план} \rightarrow \text{керування}. \quad (43.1)$$

Це не одна модель, а набір зв'язаних математичних задач із різними часовими масштабами.

43.1. Сенсори

Сенсорна модель має форму

$$\mathbf{z}_k = h(\mathbf{x}_k, \mathbf{m}) + \mathbf{v}_k, \quad (43.2)$$

де $\mathbf{x}_k$ — стан, $\mathbf{m}$ — карта або параметри середовища, $\mathbf{v}_k$ — шум.

43.2. Комп'ютерний зір

Пінхол-модель камери:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} [\mathbf{R} \quad \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (43.3)$$

Для двох зображень епіполярне обмеження

$$\mathbf{x}_2^T \mathbf{F} \mathbf{x}_1 = 0 \quad (43.4)$$

дає базовий constraint для matching, pose estimation і visual odometry.

43.3. Локалізація

У probabilistic robotics локалізація підтримує belief

$$bel(\mathbf{x}_k) = p(\mathbf{x}_k \mid \mathbf{z}_{1:k}, \mathbf{u}_{1:k}). \quad (43.5)$$

Bayes filter має prediction/update структуру:

$$\overline{bel}(\mathbf{x}_k) = \int p(\mathbf{x}_k \mid \mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k) bel(\mathbf{x}_{k-1}) d\mathbf{x}_{k-1}, \quad (43.6)$$

$$bel(\mathbf{x}_k) = \eta p(\mathbf{z}_k \mid \mathbf{x}_k) \overline{bel}(\mathbf{x}_k). \quad (43.7)$$

43.4. Карти і SLAM

SLAM оцінює і траєкторію, і карту:

$$p(\mathbf{x}_{0:K}, \mathbf{m} \mid \mathbf{z}_{1:K}, \mathbf{u}_{1:K}). \quad (43.8)$$

Graph-SLAM записує це як задачу найменших квадратів:

$$\min_{\mathbf{x}_{0:K}, \mathbf{m}} \sum_i \|\mathbf{r}_i^{\text{motion}}\|_{\mathbf{Q}_i^{-1}}^2 + \sum_j \|\mathbf{r}_j^{\text{obs}}\|_{\mathbf{R}_j^{-1}}^2. \quad (43.9)$$

43.5. Планування шляху

У дискретному графі $G = (V, E)$ базова задача:

$$\min_{\pi=(v_0, \dots, v_N)} \sum_{i=0}^{N-1} c(v_i, v_{i+1}). \quad (43.10)$$

Dijkstra гарантує оптимальність для невід'ємних вартостей. A* додає евристику $h(v)$:

$$f(v) = g(v) + h(v). \quad (43.11)$$

Якщо h admissible, A* зберігає оптимальність і часто зменшує кількість розглянутих вузлів.

Localization — локалізація; mapping — побудова карти; path planning — планування шляху; occupancy grid — сітка зайнятості; loop closure — замикання циклу; pose graph — граф поз.

Розділ 44

Сесія 06: черга, missing payloads і наступні дії

Сесія 06 додає не новий повний Claude-пакет, а інтеграційний шар навколо фактичного архіву і корисні bridge-модулі для заявлених прогалин.

44.1. Чого бракує для source-preserved lane

```
zuazua_wave_2402.17894/chapter02_uk.tex
zuazua_wave_2402.17894/chapter03_uk.tex
antenna_peeterjoot/<7 additional translated .tex files>
sensor_fusion_2410.15480/<full translated paper .tex project>
roth_robust_filter_1703.02428/<translated .tex project>
autonomous_robots_correll/<six translated chapter .tex files>
```

Коли вони з'являться, правильна дія — додати їх у paper_modules/ як окремі source-preserved проекти і витягнути з них лише стислий core у bespoke reference.

Пріоритет	Модуль	Дія
P0	Solà ESKF / quaternion	довести standalone paper до повнішого перекладу.
P0	PySDR Ukrainian RST	конвертувати у TeX і провести термінологічний QA.
P0	Labbe Kalman	перетворити notebook/Markdown у чисті TeX-розділи.
P0	Autonomous Robots Correll	якщо Claude-файли знайдені, зробити standalone + core extraction.
P1	Zuazua chapters 2-3	якщо Claude-файли знайдені, замінити bridge на source-preserved розділи.
P1	Event-based odometry 2410.15480	додати повний paper module; bridge already present.
P1	Robust filtering 1703.02428	додати paper module; bridge already present.
P1	Peeter Joot antenna expansion	додати plane waves, polarization, reciprocity, arrays, wire antennas.

Пріоритет	Модуль	Дія
P2	FDM/FEM and optimization books	розширити numerics stack після P0/P1.

44.2. Короткий prompt для відновлення missing Claude payload

Please package the Ukrainian output with these exact top-level folders:

```
zuazua_wave_2402.17894/
antenna_peeterjoot/
sensor_fusion_2506.19769/
sensor_fusion_2410.15480/
sdr_survey_1804.06564/
roth_robust_filter_1703.02428/
autonomous_robots_correll/
```

Include actual .tex files, BATCH_REPORT.md files, figures needed for build, .bbl/.bib files where used, and any local style/class files needed for compilation.

Do not include only PDFs.

Додаток А

Початковий словник термінів

Цей словник не є остаточним. Його задача - запобігти роз'їзду термінів у перших batch-перекладах.

English	Українською	Примітка
state	стан	У state estimation, control, Kalman.
state estimation	оцінювання стану	Не «оцінка стану» як назва галузі, хоча estimate = оцінка.
estimate	оцінка	Дієслово: оцінювати.
uncertainty	невизначеність	Не «непевність» у формальному технічному тексті.
covariance	коваріація	covariance matrix = матриця коваріації.
innovation	інновація / нев'язка вимірювання	Для фільтра Калмана бажано фіксувати в межах документа.
residual	нев'язка	В оптимізації та estimation.
prior	апріорний розподіл / апріорна модель	Не «попередній» без математичного контексту.
posterior	апостеріорний розподіл	Bayesian context.
process noise	шум процесу	У моделях стану.
measurement noise	шум вимірювання	Sensor/observation model.
state-space model	модель у просторі станів	Control/estimation.
Kalman gain	підсилення Калмана	Не «коефіцієнт Калмана» для матриці.
Jacobian	якобіан / матриця Якобі	Обидва варіанти; у формулах - якобіан.
Lie group	група Лі	Не перекладати Lie як «брехня».
manifold	многовид	Стандартний математичний термін.
tangent space	дотичний простір	Lie theory.
exponential map	експоненціальне відображення	Також «експонента групи» у контексті.
logarithmic map	логарифмічне відображення	У групах Лі.

pose	поза / просторова поза	Положення плюс орієнтація.
orientation	орієнтація	attitude в навігації також часто «орієнтація».
attitude	орієнтація	У навігації; не «ставлення».
quaternion	кватерніон	Одиничний кватерніон = unit quaternion.
error-state	стан похибки	ESKF = фільтр Калмана зі станом похибки.
bias	зміщення / систематична похибка	Sensor bias: зміщення сенсора.
sampling	дискретизація / вибірка	sample = відлік; sample rate = частота дискретизації.
sample	відлік	У DSP; «зразок» лише поза signal-processing контекстом.
sample rate	частота дискретизації	Hz.
Nyquist rate	частота Найквіста	Або мінімальна частота дискретизації за Найквістом.
aliasing	аліасинг	Можна пояснити як накладання спектральних копій.
windowing	віконування	window function = віконна функція.
spectral leakage	спектральне витікання	DSP.
Fourier transform	перетворення Фур'є	Apostrophe in Ukrainian: Фур'є.
frequency domain	частотна область	time domain = часова область.
baseband	базова смуга	Complex baseband = комплексна базова смуга.
I/Q samples	I/Q-відліки	In-phase/quadrature.
finite difference	скінченна різниця	finite-difference method = метод скінченних різниць.
finite element method	метод скінченних елементів	FEM.
stability	стійкість	Numerical stability/control stability.
convergence	збіжність	Numerical methods.
conditioning	обумовленість	ill-conditioned = погано обумовлений.
least squares	найменші квадрати	Метод найменших квадратів.
regularization	регуляризація	Optimization/inverse problems.
outlier	викид	Statistics/robust estimation.
robust	робастний / стійкий	У цьому пакеті: робастний для robust statistics.
constraint	обмеження	Optimization.
objective function	цільова функція	Optimization.
sparse matrix	розріджена матриця	Not «підка».

quaternion product	добуток кватерніонів	У формулах зберігати порядок множників; не комутативний.
Hamilton convention scalar-first	гамільтонова угода скалярна частина перша	$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. Кватерніон (w, x, y, z) .
scalar-last	скалярна частина остання	Кватерніон (x, y, z, w) ; не змішувати з scalar-first.
conjugate quaternion body frame	спряжений кватерніон корпусна система координат	q^* ; для одиничного кватерніона дорівнює оберненому. Також body-fixed frame.
world frame	світова система координат	Іноді global/navigation frame.
IMU	інерціальний вимірювальний блок	Акселерометр + гірометр, іноді магнітометр.
gyrometer / gyroscope	/ гірометр / гіроскоп	У сенсорному контексті гірометричний вимір кутової швидкості.
random walk	випадкове блукання	Bias random walk = випадкове блукання зміщення.
white noise	білий шум	Перевіряти одиниці неперервної спектральної густини.
Joseph form	форма Джозефа	Чисельно стабільне оновлення коваріації.
normalized innovation squared I/Q samples	нормалізована квадратична інновація I/Q-відліки	NIS, статистична перевірка нев'язки. Синфазна і квадратурна компоненти комплексного відліку.
Nyquist frequency	частота Найквіста як $f_s/2$	Не плутати з Nyquist rate.
Nyquist rate	мінімальна частота дискретизації	Приблизно $2f_{max}$ для смугообмеженого сигналу.

Додаток В

Додаток до словника: session 04

English	Українською	Примітка
Software-defined Radio transceiver	програмно-визначене радіо трансивер / приймач-передавач	SDR зберігати як латинську аббревіатуру. На першому входженні бажано обидва.
RF front end	РЧ-передній край	Можлива альтернатива: RF-фронтенд; у цьому корпусі РЧ-передній край.
analog front end	аналоговий передній край	SDR/RF.
digital front end	цифровий передній край	SDR/RF.
low-noise amplifier	малошумний підсилювач	LNA.
local oscillator	локальний осцилятор	LO.
ADC	аналого-цифровий перетворювач	Можна додати АЦП на першому входженні.
DAC	цифро-аналоговий перетворювач	Можна додати ЦАП.
downconversion	перетворення донизу	Частотне перетворення до нижчої смуги.
upconversion	перетворення догори	Частотне перетворення до вищої смуги.
decimation	децимація	Не просто викидання відліків; після фільтрації.
interpolation	інтерполяція	DSP sample-rate conversion.
spurious-free dynamic range	динамічний діапазон без побічних спектральних компонент	SFDR.
field intensity	напруженість поля	Для E і H .
electric flux density	електрична індукція / вектор зміщення	D .
magnetic flux density	магнітна індукція	B .
current density	густина струму	J .

time-harmonic phasor	часо-гармонічний фазор	Phasor context. Комплексна амплітуда гармонічного сигналу/поля.
wave impedance Poynting vector	хвильовий імпеданс вектор Пойнтінга	$\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$. Перевірити написання у native QA.
exact controllability stabilization observability inequality damping	точна керованість стабілізація нерівність спостережуваності демпфування	Zuazua/control. Control/PDE. HUM/control. Не завжди те саме, що “затухання”.
dissipation semilinear support of a function finite speed of propagation multi-sensor fusion multi-sensor fusion perception	дисипація напівлінійний носії функції скінченна швидкість поширення багатосенсорне злиття багатосенсорне сприйняття на основі злиття даних	Energy decay context. PDE. Не “підтримка”. Wave equation. Загальний термін. MSFP, за Claude output.
embodied AI point cloud voxel bounding box bird's-eye view	втілений ІІІ хмара точок воксель обмежувальна рамка вид з висоти пташиного польоту	Robotics/AI. CV/LiDAR. CV/3D. CV detection. BEV.
occupancy prediction ego-motion	передбачення зайнятості его-рух / власний рух	CV/robotics. Обрати залежно від регістру.
self-attention cross-attention data association gating	самоувага перехресна увага асоціація даних відсікання за порогом / gating	Transformer. Transformer/fusion. Tracking/fusion. У першому входженні пояснити; термін ще перевірити.
Mahalanobis distance	відстань Махаланобіса	Statistics/filtering.

Додаток С

Термінологічні додатки сесії 05

English	Ukrainian	Domain
symbol rate	символьна швидкість	DSP/communications
bit rate	бітова швидкість	communications
spectral efficiency	спектральна ефективність	communications
baseband	базова смуга	SDR/RF
passband	смуга перенесення / смуговий сигнал	SDR/RF
constellation	сузір'я	digital modulation
pulse shaping	імпульсне формування	DSP
inter-symbol interference (ISI)	міжсимвольна інтерференція (ISI)	DSP/communications
raised-cosine filter	фільтр raised-cosine / фільтр з піднятим косинусом	DSP
channel capacity	пропускна здатність каналу	information theory
mutual information	взаємна інформація	information theory
coding rate	швидкість коду	coding theory
soft decision	м'яке рішення	coding theory
log-likelihood ratio (LLR)	логарифмічне відношення правдоподібностей (LLR)	coding theory
interleaving	чергування	coding theory
deinterleaving	розчергування	coding theory
belief	переконання / імовірнісна оцінка	Bayesian filtering
prior	апріорна оцінка	estimation
posterior	апостеріорна оцінка	estimation
likelihood	правдоподібність	probability
state transition matrix	матриця переходу стану	control/estimation
system dynamics matrix	матриця динаміки системи	control
process noise covariance	коваріація шуму процесу	Kalman filtering
measurement noise covariance	коваріація шуму вимірювання	Kalman filtering

Додаток D

Додатки до термінології: сесія 06

English	Українською	Примітка
boundary controllability	гранична керованість	PDE/control
internal controllability	внутрішня керованість	PDE/control
observability inequality	нерівність спостережуваності	HUM/control
normal derivative	нормальна похідна	boundary PDE
array factor	множник решітки	antenna arrays
side lobe	бокова пелюстка	radiation pattern
beamwidth	ширина променя	antenna/RF
polarization mismatch	неузгодження поляризації	RF/antenna
radar cross section	радарний переріз	RCS
EIRP	EIRP; еквівалентна ізо- тропно випромінювана потужність	acronym retained
event camera	подієва камера	event-based vision
time surface	часова поверхня	event vision
timestamp	часова мітка	sensor fusion
time offset	часовий зсув	calibration
outlier	викид	robust statistics
gating	відсікання за порогом; gating	tracking/filtering
robust loss	робастна функція втрат	optimization
loop closure	замикання циклу	SLAM
occupancy grid	сітка зайнятості	mapping
pose graph	граф поз	graph-SLAM

Session 07 Addendum: full Claude payload + Spark lane

Generated: 2026-06-01T11:00:19.199190+00:00

This addendum is appended to the Session 06 integrated Ukrainian applied-math reference. The TeX source tree contains the new Session 07 chapter files and all incoming Claude/Spark payloads. This PDF addendum is a stable review artifact; the monolithic XeLaTeX build of all chapters is left as a local build task because the current sandbox killed long XeLaTeX runs.

Public boundary: educational applied mathematics and engineering theory only. No operational target-selection workflows, payload procedures, adversary-specific field configurations, or tactical deployment recipes are included.

1. Payload audit

Project	Coverage in current Claude ZIP	Status
zuazua_wave_2402.17894	Chapters 1-3: problem statement, HUM boundary controllability, interior controllability	present
antenna_peeterjoot	10 RF/antenna files: Maxwell foundations, polarization, reciprocity, duality, arrays, wires, RCS/EIRP vocabulary	present
sensor_fusion_2506.19769	Full multi-sensor fusion survey for embodied AI	present
sensor_fusion_2410.15480	Full event-based sensor fusion / odometry paper	present
sdr_survey_1804.06564	SDR architecture and design-framework core	present
roth_robust_filter_1703.02428	Robust filtering / Student-type uncertainty layer	present
autonomous_robots_correll	Six chapters: sensors, vision, localization, mapping, SLAM, path planning	present
codex 5.3 Spark	Partial Micro Lie Ukrainian TeX fragments + Blackman OCR draft	staged

2. Integrated mathematical core

Zuazua chapters 1-3 are now treated as the linear PDE/control spine. The core concepts are energy estimates, exact controllability, HUM, observability inequalities, boundary control, and interior control.

Peeter Joot antenna material is staged as RF literacy: Maxwell equations, phasor convention, polarization, reciprocity, duality, antenna arrays, Chebyshev weights, wire antennas, and measurement vocabulary such as EIRP and RCS. It is deliberately kept as theory and units, not field procedure.

The two sensor-fusion modules give a taxonomy layer: data-level, feature-level, and decision-level fusion; calibration and synchronization; multi-agent/time-series fusion; event-camera asynchronous sensing; odometry; uncertainty and evaluation.

Roth robust filtering is integrated as robust estimation: residuals, innovation covariance, NIS gating, heavy-tailed noise, Student-type costs, outlier handling, and filter QA.

Correll robotics closes the stack from sensors to planning: sensor models, camera geometry, localization, mapping, SLAM posterior notation, and configuration-space path planning.

3. Key formulas preserved in the TeX chapters

Wave energy: $E(t)=1/2 \int_{\Omega} (|y_t|^2 + |\nabla y|^2) \, dx.$

Boundary observability: $E(0) \leq C \int_0^T \int_{\Gamma_0} \partial_\nu \varphi ^2 \, d\Gamma \, dt.$
Array factor: $AF(\theta)=\sum_{n=0}^{N-1} w_n \exp(j \, n \, k \, d \, \cos \theta).$
Fusion posterior: $p(\mathbf{x} \mid \mathbf{z}_1, \ldots, \mathbf{z}_m) \propto p(\mathbf{x}) \prod_i p(\mathbf{z}_i \mid \mathbf{x}).$
NIS: $\varepsilon_k = \mathbf{r}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \mathbf{r}_k.$
SLAM posterior: $p(\mathbf{x}_{0:t}, \mathbf{m} \mid \mathbf{z}_{1:t}, \mathbf{u}_{1:t}).$
Lie perturbation: $\mathbf{X} \oplus \delta = \mathbf{X} \operatorname{Exp}(\delta), \mathbf{X}_2 \ominus \mathbf{X}_1 = \operatorname{Log}(\mathbf{X}_1^{-1} \mathbf{X}_2).$

4. Spark output policy

Spark was useful, but only as a mechanical file-level worker. It produced partial Ukrainian TeX fragments for arXiv:1812.01537 micro Lie theory and a Blackman OCR-to-Ukrainian LaTeX draft.

The Micro Lie fragments are staged for public source repair: abstract, introduction, derivation rules, composite manifolds, selected examples, diff-drive, and conclusion. The next job is compile repair and completion of manifolds.tex, localization.tex, SO3.tex, SE3.tex, and table_lie_groups.tex.

The Blackman output is private gap material. It is OCR-derived, formula/table verification is incomplete, and the tracking context needs public/private review. It is included in the package as controlled local QA material, not as a public release module.

5. Next practical queue

P0: finish Solà ESKF/quaternion source-preserved paper.

P0: complete Micro Lie theory using Spark fragments as seed material.

P0: convert existing Ukrainian PySDR RST into clean TeX.

P0: convert Labbe Kalman notebook Markdown into TeX without notebook outputs.

P0: repair Correll robotics standalone build: refs, figures, captions, source labels.

P1: polish standalone Zuazua ch1-3, antenna/RF module, and sensor-fusion papers.

P2: chapter-select FDM/FEM/open optimization after the state-estimation/robotics/RF spine is stable.

6. Where the files are in the package

incoming_claude_output/ contains the full current Claude payload and older payload snapshots.

incoming_spark_output/ contains the Spark ZIP contents.

src/chapters/44-51 contain the Session 07 TeX integration chapters.

private_gap_material/spark_blackman_ch04_dynamic_targets_ocr_latex/ contains private OCR fallback material.

reports/ contains the Claude/Spark audit and queue status.

queue/core_translation_queue_session07.csv gives the next execution order.