

Travaux Dirigés 4

Le Va et Vient

Exercice 1

On considère le mécanisme de va et viens avec la série de chargement/déchargement suivante :

1. Chargement processus A de 3 UA,
2. Chargement processus B de 6 UA,
3. Chargement processus C de 4 UA,
4. Extension processus A de à 5 UA,
5. Déchargement processus B,
6. Chargement processus D de 4 UA,
7. Compression processus A à 4 UA,
8. Chargement processus E de 5 UA,
9. Chargement processus F de 3 UA,
10. Extension processus A de à 6 UA,
11. Déchargement processus D,
12. Chargement processus B de 6 UA,
13. Déchargement processus F,
14. Compression processus B à 4 UA,
15. Chargement processus G de 4 UA,
16. Déchargement processus A,
17. Chargement processus F de 3 UA.

En considérant une mémoire pouvant contenir 24 unités d'allocation, donner l'état de la mémoire à chaque étape en utilisant les stratégies suivantes :

First Fit
Next Fit
Best Fit
Worst Fit