Układ graficzny © CKE 2023

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie arkusza: **INF.02-01-24.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

		Numer stanowiska					

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń							
UWAGA: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.3 i 1.5 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablowania. Obserwację należy zakończyć po dokonaniu oceny wykonania okablowania sieciowego. Przebieg montażu okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1							
1	Przewody podłączone do panelu krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
2	Wszystkie żyły kabla są podłączone do wtyku 8P8C wg sekwencji T568B oraz zatrzask wtyku oparto na izolacji kabla U/UTP						
3	W obecności egzaminatora przeprowadzono za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia panel krosowy - wtyk oraz test potwierdził poprawność jego wykonania						
4	Wszystkie urządzenia sieciowe podłączono zgodnie ze schematem - Załącznik 1						
5	Zamontowano panel krosowy stabilnie w szafie lub stelażu RACK						
Rezultat 2: Diagnostyka							
*UWAGA: diagnostyka została wykonana w systemie LINUX na stacji roboczej, konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx*** *Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 1 znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w katalogu Diagnostyka_systemu znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. W przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 1 ze zrzutami kryteria nie są spełnione. Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu świadczącego o braku informacji, jeżeli jest zgodny ze zrzutem ekranowym*							
1	W tabeli 1 zapisano liczbę procesów zombie						
2	W tabeli 1 zapisano oznaczenie lub nazwę karty graficznej						
3	W tabeli 1 zapisano nazwę hosta						
4	W tabeli 1 zapisano liczbę partycji utworzonych na dysku twardym						
5	W tabeli 1 zapisano rozmiar największej partycji na dysku twardym						

		Numer stanowiska					

Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe							
UWAGA: Oceny ustawień urządzeń należy dokonać po zgłoszeniu przez Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do prezentacji konfiguracji rutera, następnie przełącznika							
1	Przypisano dla interfejsu WAN rutera adres IP 75.75.75.1/16, brama domyślna: 75.75.75.2 serwer DNS: 5.5.7.7						
2	Na ruterze dla sieci VLAN o ID=1 ustawiono adres IP: 10.0.0.1/8, przypisano port LAN (lub LAN2) z tagowaniem (tryb trunk)						
3	Utworzono na ruterze sieć VLAN o ID=2, ustawiono adres IP: 172.16.0.1/16, przypisano port LAN (lub LAN2) z tagowaniem (tryb trunk)						
4	Utworzono na ruterze sieć VLAN o ID=3, ustawiono adres IP: 192.168.0.1/24, przypisano port LAN (lub LAN2) z tagowaniem (tryb trunk)						
5	Wyłączono na ruterze serwer DHCP						
6	Ustawiono na przełączniku adres IP: 10.0.0.2/8						
7	Na przełączniku do sieci VLAN o ID=1 przypisano port nr 1 z tagowaniem (tryb trunk)						
8	Utworzono na przełączniku sieć VLAN o ID=2, przypisano port nr 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz port nr 2 w trybie dostępu						
9	Utworzono na przełączniku sieć VLAN o ID=3, przypisano port nr 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz port nr 3 w trybie dostępu						

		Numer stanowiska					

Rezultat 4: Skonfigurowany serwer							
*UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx*** *Kryteria 4.7 ÷ 4.8 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji urządzeń sieciowych*							
1	Ustawiono dla interfejsu sieciowego podłączonego do przełącznika nazwę LAN_serwer, adres IP: 192.168.0.2/24, brama domyślna: 192.168.0.1, serwer DNS: localhost						
2	Zainstalowano na serwerze usługę DNS						
3	Utworzono nową strefę wyszukiwania do przodu o nazwie *egzamin.local*						
4	Ustawiono w nowej strefie nowy rekord hosta o nazwie *pracownia*						
5	Przypisano do nowego rekordu adres IP 172.16.0.2						
6	Utworzono alias o nazwie *INF02* dla hosta docelowego o nazwie pracownia						
7	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z ruterem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 192.168.0.1 lub innym poleceniem systemowym, możliwe użycie dowolnych adresów rutera						
8	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera ze stacją roboczą, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 172.16.0.2 lub innym poleceniem systemowym						
Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza							
*UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Linux konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx*** *Kryteria 5.2 ÷ 5.5 należy ocenić wyłącznie na podstawie zrzutów ekranowych, zawierających polecenia terminala, zapisanych w katalogu Polecenia_Linux na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x* *Kryteria 5.6 ÷ 5.7 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji urządzeń sieciowych*							
1	Ustawiono dla interfejsu sieciowego podłączonego do przełącznika nazwę: LAN_stacja, adres IP: 172.16.0.2/16, brama domyślna: 172.16.0.1, DNS: 192.168.0.2						
2	Za pomocą polecenia systemowego w katalogu domowym użytkownika **administrator** utworzono katalog egzamin						
3	Za pomocą polecenia systemowego skopiowano z nośnika opisanego DOKUMENTACJA/PROGRAMY plik *inf02.tar* do utworzonego katalogu						
4	Za pomocą polecenia systemowego rozpakowano plik ze skopiowanego archiwum						
5	Za pomocą polecenia systemowego wyświetlono w terminalu zawartość rozpakowanego pliku w postaci komunikatu: Witaj na egzaminie INF.02						
6	Wykonano sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z serwerem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 192.168.0.2, lub innym poleceniem systemowym						
7	Wykonano sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z ruterem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 172.16.0.1, lub innym poleceniem systemowym, możliwe użycie dowolnych adresów rutera						

		Numer stanowiska					
Rezultat 6: Kosztorys							
1	Kosztorys sporządzono w arkuszu kalkulacyjnym w postaci pliku o nazwie Kosztorys, znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x. Zawarto w nim siedem kolumn: Lp., Nazwa usługi, Cena netto (w zł), VAT (%), Cena brutto (w zł), Ilość, Wartość brutto (w zł)						
2	W kosztorysie uwzględniono usługę: Montaż okablowania						
3	W kosztorysie uwzględniono usługę: Diagnostyka zasobów komputera						
4	W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja systemu Windows/Linux, 2 szt. lub dwukrotnie zapisano pozycję						
5	W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja przełącznika						
6	W kosztorysie uwzględniono usługę: Konfiguracja rutera						
7	W komórce Weryfikacja zapisano formułę, która w przypadku, gdy wartość w kolumnie Ilość nie zostanie wypełniona, wpisze w komórce Weryfikacja komunikat „Podaj dane”. Funkcję utworzono przynajmniej dla pierwszej komórki z kolumny Ilość						
8	Dla wszystkich wpisów obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie, uwzględniając wartości w kolumnach Cena netto (w zł) oraz VAT (%)						
9	Dla wszystkich wpisów obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie, uwzględniając wartość w kolumnie Cena brutto (w zł) oraz Ilość						
10	Sumowanie wszystkich wpisów kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie						
Przebieg 1: Wykonanie okablowania sieciowego							
Zdający:							
1	zdejmował izolację z kabla U/UTP i montował wtyk oraz kabel U/UTP w panelu krosowym przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP						
2	po wykonaniu montażu zostawił uporządkowane stanowisko pracy						

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Załącznik 1 - Schemat połączenia urządzeń