IBus
IFC

Коннектор MCU

+5V_IB +3.3V_IB
PWR_IB PWR_IB

MP1		MP2
1		20
2		19
3		18
4		17
5		16
6		15
7		14
8	MOSI_IB	13
9	MISO_IB	12
10	SCK_IB	11
11	CS0_IB	10
12	CS1_IB	9
13	CS2_IB	8
14	CS3_IB	7
15	RST_IB	6
16		5
17	SDA_IB	4
18	SCL_IB	3
19		2
20		1
MP2		MP1

JM2 JM1
GND_IB

DC / DC преобразователь

+5V_IB +3.3V_IFC
C1 4.7uF
Vin GND
+V 0V
PS1 5V/3V3
C2 10uF
power
ground ground
GND_IB GND_IFC
TP U3 TP U4

Изоляция I2C

+3.3V_IB +3.3V_IFC
C6 100nF
C5 100nF
U11 CA-IS3021G
VDDa VDDb
SDA_IB SDAa SDAb SDA_IFC
SCL_IB SCLa SCLb SCL_IFC
GNDa GNDb
GND_IB GND_IFC

ESP32-C3-WROOM-02U-N4

+3.3V_IFC
RN1B 10k
RN1C 10k
RN1D 10k
C9 1uF
SW2 Button
GND_IFC
C10 10uF
C11 1uF
RN1A 10k
U2
EN A2 A1 A0
IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9
3V3
IO0 IO1 IO2 IO3 IO19_(USB_D+) IO18_(USB_D-) TXD_(IO21) RXD_(IO20) IO10
SDA_IFC SCL_IFC USB_D+ USB_D- SENSE
GND EPAD
RN2A 330R
SW1 Button
R1 4k7

USB-разъем

J7
VBUS D+ D- ID GND
USB_D+ USB_D-
GND_IFC

Выбор адреса I2C

+3.3V_IFC
RN2D 330R JP5 A2
RN2C 330R JP6 A1
RN2B 330R JP7 A0
GND_IFC

15EDGRH-3.5-06P

SENSE
J1 J2 J3 J4 J5 J6
GND_IFC

U1 PM-ESP32C3 v0.0.5

+5V +3.3V MOSI MISO SCK CS0 CS1 CS2 CS3 GND
+5V +3.3V – – – – SDA SCL INT GND
– LED_5V LED_3.3V LED0 LED1 LED2 LED3 – – GND
PE
PE

SP1 PM_LED-10

PE PE
PE

Sheet: /	
File: PMIFC-1Wire.kicad_sch	
Title: PMIFC-1Wire v0.0.1	
Size: A3	Date:
KiCad E.D.A. 9.0.6	Rev:
	Id: 1/1