Laporan Praktikum Jaringan Komputer

Nama : Cinde Prawito P
NIM : L200170120
Kelas : C
Modul : 11

Kegiatan Praktikum.

1. Buat netmap dengan router 2514 dan switch 1912.



2. Konfigurasi IP Address pada semua Router.
   - Konfigurasi Router 1

```
Router>en
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Jarkom
Jarkom(config)#int fa0/0
Jarkom(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Jarkom(config-if)#no shutdown

Jarkom(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Jarkom(config-if)#exit
Jarkom(config)#int fa1/0
Jarkom(config-if)#ip address 172.15.0.1 255.255.255.0
Jarkom(config-if)#no shutdown

Jarkom(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

Jarkom(config-if)#exit
Jarkom(config)#router rip
```

   - Konfigurasi Router 2

```
Router>en
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname SistemInformasi
SistemInformasi(config)#int fa0/0
SistemInformasi(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.255.0
SistemInformasi(config-if)#no shutdown

SistemInformasi(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

SistemInformasi(config-if)#exit
SistemInformasi(config)#int fa1/0
SistemInformasi(config-if)#ip address 172.15.0.2 255.255.255.0
SistemInformasi(config-if)#no shutdown

SistemInformasi(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

SistemInformasi(config-if)#exit
SistemInformasi(config)#router rip
```

- Konfigurasi Router 3

```
Router>en
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname RPL
RPL(config)#int fa0/0
RPL(config-if)#ip address 172.18.0.1 255.255.255.0
RPL(config-if)#no shutdown

RPL(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RPL(config-if)#exit
RPL(config)#int fa1/0
RPL(config-if)#ip address 172.15.0.3 255.255.255.0
RPL(config-if)#no shutdown

RPL(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

RPL(config-if)#exit
RPL(config)#router rip
```

- Konfigurasi Router 4

```
Router>en
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname UMS
UMS(config)#int fa0/0
UMS(config-if)#ip address 172.19.0.1 255.255.255.0
UMS(config-if)#no shutdown

UMS(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

UMS(config-if)#exit
UMS(config)#int fa1/0
UMS(config-if)#ip address 172.15.0.4 255.255.255.0
UMS(config-if)#no shutdown

UMS(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

UMS(config-if)#exit
UMS(config)#router rip
```

3. Konfigurasi Routing Table pada semua Router.
   - Routing Table pada Router 1 (Jarkom)

```
Jarkom(config-if)#exit
Jarkom(config)#router rip
Jarkom(config-router)#network 172.15.0.0
Jarkom(config-router)#network 172.16.0.0
Jarkom(config-router)#network 172.17.0.0
Jarkom(config-router)#network 172.18.0.0
Jarkom(config-router)#network 172.19.0.0
Jarkom(config-router)#
```

   - Routing Table pada Router 2 (Sistem Informasi)

```
SistemInformasi(config-if)#exit
SistemInformasi(config)#router rip
SistemInformasi(config-router)#network 172.15.0.0
SistemInformasi(config-router)#network 172.16.0.0
SistemInformasi(config-router)#network 172.17.0.0
SistemInformasi(config-router)#network 172.18.0.0
SistemInformasi(config-router)#network 172.19.0.0
SistemInformasi(config-router)#
```

   - Routing Table pada Router 3 (RPL)

```
RPL(config-if)#exit
RPL(config)#router rip
RPL(config-router)#network 172.15.0.0
RPL(config-router)#network 172.16.0.0
RPL(config-router)#network 172.17.0.0
RPL(config-router)#network 172.18.0.0
RPL(config-router)#network 172.19.0.0
RPL(config-router)#
```

   - Routing Table pada Gateway (UMS)

```
UMS(config-if)#exit
UMS(config)#router rip
UMS(config-router)#network 172.15.0.0
UMS(config-router)#network 172.16.0.0
UMS(config-router)#network 172.17.0.0
UMS(config-router)#network 172.18.0.0
UMS(config-router)#network 172.19.0.0
UMS(config-router)#
```

4. Konfigurasi IP pada masing-masing PC.
   - Setting IP untuk PC lab Jarkom (172.16.0.2)



   - Setting IP untuk PC lab SI (172.17.0.2)



- Setting IP untuk PC lab RPL (172.18.0.2)



- Setting IP untuk PC Gateway (172.19.0.2)



5. Pengujian ICMP request (ping)
   - Proses ping dari PC Admin ke PC Jarkom



   - Proses ping dari PC Admin ke PC SI



   - Proses ping dari PC Admin ke PC RPL