

POP - Atualização de Endereço IP de Impressoras (Cartaz/Banner)

Objetivo: Reconfigurar uma impressora de rede no Windows ("Banner", "Cartaz A3" ou "Cartaz A4") para que utilize um novo endereço IP, garantindo que a comunicação seja restabelecida após a alteração do IP no dispositivo físico.

Procedimento Detalhado

1. **Acessar as Configurações da Impressora**
 - No Windows, abra a seção "Impressoras e scanners".
 - Localize na lista a impressora que teve seu IP alterado (ex: "Banner", "Cartaz A3" ou "Cartaz A4").
 - Clique na impressora desejada (ex: "Banner" ou "Cartaz A4") e selecione a opção **"Gerenciar"**.
2. **Acessar as Propriedades de Porta**
 - Na tela "Gerenciar seu dispositivo", clique em **"Propriedades da impressora"**.
 - Uma nova janela de "Propriedades" será aberta. Nela, clique na aba **"Portas"**.
3. **Localizar e Configurar a Porta TCP/IP**
 - Na lista de portas, role para baixo até encontrar a porta que está marcada (check-box selecionado). Ela será do tipo "Porta TCP/IP Padrão".
 - Com esta porta selecionada, clique no botão **"Configurar Porta..."**.
4. **Atualizar o Endereço IP**
 - Uma janela chamada "Configurar Monitor de Porta TCP/IP Padrão" será exibida.
 - O campo "Nome da Impressora ou Endereço IP" mostrará o endereço IP antigo que estava configurado (como exemplo, 192.168.43.160).
 - Altere o valor deste campo para o **novo endereço IP** que você acabou de definir na impressora física.
5. **Salvar e Finalizar**
 - Clique em "OK" para fechar a janela de configuração da porta.
 - Clique em "Aplicar" ou "OK" na janela de Propriedades.
 - Após salvar, o computador reconhecerá a impressora com o novo IP.
 - Este processo é o mesmo para as impressoras "Cartaz A4", "A3" e "Banner".