微型舵机云台介绍说明

微型舵机云台由**舵机、支架**共同组成，它的原理是通过控制舵机的转动位置，从而精准的控制云台左右上下转动。



[微型舵机云台]

1.舵机

根据用户需求，可选择舵机型号为 LFD-01 或 LFD-01M 的舵机，它们的材质不同，转动角度和控制方法完全一致，具体参数可参考下文。



[LFD-01]



[LFD-01M]

下表为其相关参数信息：

舵机型号	LFD-01	LFD-01M
转动角度	0~180°	
堵转扭矩	1.2kgf.cm(DC 4.8V) 1.4kgf.cm(DC 6.0V)	1.5kgf.cm(DC 4.8V) 1.8kgf.cm(DC 6.0V)
产品尺寸	22.3*12.0*23.2mm	
产品重量	10g	14g
工作电压	DC4.8~6.0V	
空载电流	50mA	
堵转电流	700mA	
控制方式	PWM 脉宽控制	
PWM 脉宽范围	500~2500μs	
脉冲周期	20ms	
频率	50hz	
转动速度	0.12 sec/60° 4.8V 0.10 sec/60° 6.0V	
齿轮类型	塑料齿	金属齿

2.尺寸参数

产品型号	微型舵机云台	自由度	2
舵机	LFD-01（或 LFD-01M）*2	材质	金属支架
尺寸(单位：mm)	34*35*40 mm（不含摄像头）	重量	72.5g（不含摄像头）

3.使用说明（必看）

1）开始操作前，请先查看本文档同路径下的“**数字舵机使用说明**”文档，对舵机的接线、供电、控制做一个基本的了解。

2）将本文档同路径下的“**舵机相关资料**”下载到本地，参照“**2.示例程序**”章节内容搭建对应的 51/Arduino/STM32 等环境，为后续开发做准备。

3）参照本文档的同级目录“**2.组装教程**”将云台组装完成。

4）接着再参照“**3.云台控制示例**”学习对应环境下的云台控制方法。

5）掌握云台的控制后，可前往“**4.拓展资料**”下载相对应的资料进行参考学习。