基于 Clang/LLVM 的语言处理流程与 SysY 手写实现

作者：LIZZYGREAT

2026 年 10 月 7 日

摘要

本文以一个含函数、while、if/else、取模和整数输入输出的 SysY 风格程序为贯穿案例，使用 Clang 14 观察预处理、词法/语法/语义分析与 IR 生成、x86-64 汇编、ELF 目标文件和显式链接的完整过程，并通过实际 `readelf` 输出核对节区、符号与重定位项。随后根据源程序语义独立手写 LLVM IR 与 RV64 汇编，对照控制流图与栈帧布局逐条说明设计意图，并分别链接运行库验证。六组输入在宿主机 reference、手写 LLVM 和 QEMU/RISC-V 上均得到 1、5、8、16、21、85。优化对比显示，Clang -O2 消除了该模块中的 alloca/load/store，并在 x86-64 上生成四 lane 向量运算；RV64 目标保留标量循环并内联 calc。最后依据 LLVM 与 AscendNPU-IR 官方材料分析 VecAdd 的多层 MLIR lowering，并解读官方 PlanMemory 测试用例；该部分为资料与源码分析，没有运行本机 Ascend 编译器或设备。全部实验由脚本驱动，可逐阶段复现。

关键词：编译器；Clang；LLVM IR；RISC-V；ABI；MLIR；lowering

1 引言

编译器把源程序逐步转换为可执行程序。理解每一步的输入、输出和符号关系，有助于分清预处理、编译、汇编和链接的职责。LLVM IR 适合观察语言结构如何变为控制流和算术指令；RISC-V 汇编则展示调用约定、寄存器和栈帧如何落实到目标架构。

本实验固定一个程序，避免不同算法导致比较基准变化。程序令 i 从 1 递增到输入 n，若 i 为偶数则将 $2i$ 加入 sum，否则将 i 加入 sum，最后输出 sum。程序覆盖局部整型变量、赋值、加法、乘法、取模、比较、条件分支、循环、函数参数、函数返回和运行库调用。所有实现都使用同一输入集合验证。

全文依次回答四个问题：预处理、编译、汇编、链接各自做了什么，产物之间是什么关系（第 3 节）；源程序的条件与循环如何变成 LLVM 基本块和 `br`，又如何独立手写出一份等价 IR（第 4 节）；同一逻辑在 RV64 上如何落到寄存器、栈帧和调用约定（第 5 节）；优化级别和抽象层次的变化会带来什么（第 7、8 节）。所有结论都来自本机真实产物，原始命令、输出和中间文件分别保存在 `scripts/`、`logs/` 和 `records/` 中，第 9 节给出复现入口。

2 实验对象与工具环境

2.1 贯穿程序

整次作业只使用一个程序，避免更换算法导致比较基准漂移。其 SysY 源程序 `source/example.sy` 如下。

```
int calc(int n) {
    int i = 1;
    int sum = 0;
    while (i <= n) {
        if (i % 2 == 0) { sum = sum + i * 2; }
        else            { sum = sum + i;     }
        i = i + 1;
    }
    return sum;
}

int main() {
    int n;      n = getint();
    int result; result = calc(n);
    putint(result);
    return 0;
}
```

该程序覆盖局部整型变量、赋值、整型常量、加法、乘法、取模、比较、`if/else`、`while`、函数定义与调用、参数传递、返回值以及运行库输入输出，足以观察编译器的主要结构。语义为：i 从 1 递增到 n，i 为偶数时累加 $2i$，否则累加 i，最后输出 sum。为使 Clang 能直接处理，`source/example_clang.c` 与 `example.sy` 算法完全一致，仅补充运行库声明 `int getint(void);` 与 `void putint(int x);`；宿主机验证所需的 `getint/putint` 由 `source/host_runtime.c` 以 `scanf/printf` 实现。固定测试集为 $n = 1, 2, 3, 4, 5, 10$，期望输出依次为 $1, 5, 8, 16, 21, 85$；该期望值独立于任何实现，作为唯一的 Ground Truth。

2.2 工具环境

工作环境为 Ubuntu 22.04.5 on WSL2（内核 `6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2`），全部工具版本记录于 `logs/00_environment.log`。

表 1: 本实验使用的工具链

工具	版本	本实验用途
Clang / LLVM	14.0.0	预处理、LLVM IR、x86-64 汇编、目标文件；接受手写 `.ll`
GCC	11.4.0	提供系统链接器驱动环境
RISC-V unknown-elf GCC	15.1.0	汇编、链接手写 RV64 汇编与课程 runtime
QEMU	7.0.0	用户态运行 RISC-V 可执行文件
Flex / Bison	2.6.4 / 3.8.2	课程编译器环境既有组件
Tectonic	0.16.9	编译本报告 LaTeX 源文件

课程目录 `SysY_Compiler_2025` 已提供编译器与 SysY runtime，本实验只复用其 `lib/libsysy_riscv.a`，没有重新构建或改动该目录。Clang 的 RISC-V 参考目标与手写目标统一使用 `rv64gc/lp64d`，与 runtime 的 ELF 架构标志一致。

3 Clang 语言处理流程




图 1: 从源程序到运行文件的实验流程

3.1 预处理

命令 `clang -E source/example_clang.c -o generated/example.i` 生成预处理文件。预处理器只处理以 `##` 开头的指令：展开宏、插入 `##include` 内容、求值条件编译、处理行标记。它按行替换文本，不做词法之外的语义判断，因此不理会 `while`、`if` 的含义。本例没有宏、条件编译和头文件，`generated/example.i` 只有 11 行 `##` 行标记，其后语句与输入完全相同。

```
# 1 "source/example_clang.c"
# 1 "<built-in>" 1
# 1 "<built-in>" 3
# 361 "<built-in>" 3
...
# 1 "source/example_clang.c" 2
int getint(void);
void putint(int x);

int calc(int n) {
    int i = 1;
    ...
```

行标记形如 `## 行号" 文件名" 标志`，供后续阶段和调试器把生成代码映射回源文件；`<built-in>` 是编译器内建的定义集合。除这 11 行标记外，`.i` 内容与输入逐字相同。预处理器不建立符号表、不检查类型、也不理解控制流，这些工作都在下一节的编译阶段完成。

3.2 编译器内部各阶段

`clang -cc1` 是真正的编译器前端。对同一份源文件，它依次完成以下工作；本实验通过在 `example.ll` 中看到的结果反推各阶段产物。

表 2: 编译器内部阶段及其在本程序中的表现

阶段	职责	本程序的观察
词法分析	把字符流切成记号	`int`、`calc`、`i`、`<=`、`100` 等记号
语法分析	按文法构造抽象语法树	得到 `while`、`if/else` 的嵌套结构
语义分析	类型检查、建立符号表、插入隐式转换	判定 `i <= n` 为 `i32` 比较，`calc(n)` 类型匹配
IR 生成	遍历 AST 生成 LLVM IR	局部变量变为 `alloca`，语句变为基本块与 `br`
中端优化	在 IR 上做与目标无关的变换	`-O0` 不做；`-O2` 提升为 SSA 与 `phi`（第 7 节）
后端	指令选择、寄存器分配、指令调度	生成 x86-64 或 RV64 汇编

其中前三个阶段常合称“前端”，它们只依赖源语言；中端依赖 IR；后端依赖目标架构。这与图 1 的整体流程互相印证：预处理器独立于前端，前端到 IR 为止，中端和后端才与目标相关。

3.3 LLVM IR 生成

命令如下：

```
clang -S -emit-llvm -O0 source/example_clang.c -o generated/example.ll
```

生成 `generated/example.ll`。它是与目标无关的中间表示，函数、类型、指令都在此层显式可见。`-O0` 下一个 `alloca` 对应一个局部变量，每次读写都显式 `load/store`，见第 4 节。

3.4 汇编与目标文件

`clang -S -O0` 生成宿主机汇编 `generated/example_x86.s`；`clang -c -O0` 继续调用集成汇编器，将汇编编码为机器码，产出 ELF64 可重定位目标文件 `generated/example.o`。汇编器负责指令编码、地址分配和符号表构造，此时地址尚未最终确定，因此外部引用以重定位项的形式保留。对 `example.o` 的实际检查结果如下。

表 3: example.o 的 ELF 特征（file 与 readelf 实际输出）

检查项	实际结果
文件类型	ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, not stripped，即 ET_REL
主要节区	.text（162 字节）、.rela.text、.eh_frame、.symtab、.strtab
已定义符号	calc（FUNC，100 字节）、main（FUNC，50 字节）
未定义符号	getint、putint，均为 UND
重定位项	.rela.text 中 3 条 R_X86_64_PLT32，目标为 getint、calc、putint

readelf -h 给出的 ELF 文件头也印证了这一点：

```
Class:                             ELF64
Type:                              REL (Relocatable file)
Machine:                           Advanced Micro Devices X86-64
Entry point address:               0x0
Start of program headers:          0 (bytes into file)
```

Type 为 REL 而非 EXEC/DYN，Entry point 为 0x0，且程序头数量为 0，说明该文件只是“待合并的部件”：地址未定、没有进程映像布局，无法被内核直接加载执行。符号表与重定位项还提供了两点信息。其一，符号表把 calc/main 标为 FUNC 且带字节大小，而 getint/putint 标为 UND，即本文件提供什么、还欠什么。其二，重定位项中除外部符号外还出现了 calc——本机 Clang 默认使用 PIE，模块内调用同样经 PLT 重定位，其最终地址由链接器确定，这也解释了为什么 .rela.text 中有 3 条记录而不是 2 条。

3.5 链接

本实验分别生成 example.o 与 host_runtime.o，再用 Clang 驱动显式链接。日志显示 Clang 调用 /usr/bin/ld，并加入 CRT 启动对象和 -lc。链接器按符号名把各目标文件的定义与引用配对：host_runtime.o 定义 getint/putint，解决 example.o 的两个未定义符号；系统 C 库解析 runtime 中的 scanf/printf。随后合并同名节区、按最终地址应用重定位、丢弃不再需要的符号信息，生成可执行 ELF generated/reference_linked，其六组输出与 Ground Truth 一致。反过来说，单独的 example.o 既缺少两个外部函数定义，也没有进程启动代码，因此不能独立完成整个程序功能；getint/putint 正是在链接阶段被解析的。

表 4: 语言处理阶段及本实验观察

阶段	命令或产物	本实验观察
预处理	`clang -E`; `example.i`	保留 C 语句并带行标记；本例无宏/头文件展开
LLVM IR	`clang -S -emit-llvm -O0`; `example.ll`	alloca、load/store、icmp、br、call、ret
汇编	`clang -S -O0`; `example_x86.s`	x86-64 指令和调用序列
汇编器	`clang -c`; `example.o`	ELF REL、节区、符号和重定位
链接器	`example.o + host_runtime.o`	解析 runtime/C 库符号并生成可执行 ELF

4 LLVM IR 控制流与手写实现




图 2: `calc` 的基本块与循环回边

Clang -O0 生成的 calc 使用数字标签。入口块初始化 i 和 sum 后进入 `%5`；`%5` 用 `icmp sle` 计算 $i \le n$。真分支进入 `%9` 判断 $i \bmod 2$，两个分支 `%13`、`%18` 分别计算偶数项和奇数项，并汇入 `%22`。`%22` 执行 i++ 后无条件跳回 `%5`，构成 while 回边；假分支到 `%25` 读取 sum 并返回。

表 5: 源程序结构与 LLVM 指令对应

源程序结构	LLVM 指令	作用
局部变量声明/赋值	alloca、store	为 n/i/sum 分配栈槽并写初值或新值
读取变量	load	取 i、n、sum 的当前值
加法、乘法、取模	add、mul、srem	计算计数器、累加项与奇偶性
比较	icmp sle、icmp eq	判断循环范围和余数是否为零
if/while	br、基本块	根据条件转移，合并分支并形成循环回边
函数关系	define、call、ret	定义 calc/main，调用 getint/calc/putint 并返回

4.1 手写 LLVM IR

手写 `llvm/manual.ll` 不复用 Clang 的输出，而是按上面的 CFG 直接组织命名基本块。与自动生成版本相比，手写版做了几处不同选择：块名用语义化的 `while.cond` 而不是 `%5`；不产生 `attributes`、`!llvm.loop` 等元数据；`main` 中直接用 SSA 值传递 `getint` 与 `calc` 的返回值，不再绕经栈槽。控制流与算术指令仍与源程序逐项对应。

```
declare i32 @getint()
declare void @putint(i32)

define i32 @calc(i32 %n) {
entry:
  %i.addr = alloca i32, align 4
  %sum.addr = alloca i32, align 4
  store i32 1, i32* %i.addr, align 4      ; i = 1
  store i32 0, i32* %sum.addr, align 4    ; sum = 0
  br label %while.cond

while.cond:
  %i.cond = load i32, i32* %i.addr, align 4
  %continue = icmp sle i32 %i.cond, %n    ; i <= n
  br i1 %continue, label %if.cond, label %while.end

if.cond:
  %i.parity = load i32, i32* %i.addr, align 4
  %remainder = srem i32 %i.parity, 2      ; i % 2
  %is.even = icmp eq i32 %remainder, 0
  br i1 %is.even, label %if.then, label %if.else

if.then:
  %sum.even = load i32, i32* %sum.addr, align 4
  %i.even = load i32, i32* %i.addr, align 4
  %twice.i = mul nsw i32 %i.even, 2       ; 2 * i
  %sum.even.next = add nsw i32 %sum.even, %twice.i
```

```
  store i32 %sum.even.next, i32* %sum.addr, align 4
  br label %if.end

if.else:
  %sum.odd = load i32, i32* %sum.addr, align 4
  %i.odd = load i32, i32* %i.addr, align 4
  %sum.odd.next = add nsw i32 %sum.odd, %i.odd
  store i32 %sum.odd.next, i32* %sum.addr, align 4
  br label %if.end

if.end:
  %i.current = load i32, i32* %i.addr, align 4
  %i.next = add nsw i32 %i.current, 1     ; i = i + 1
  store i32 %i.next, i32* %i.addr, align 4
  br label %while.cond                    ; while 的回边

while.end:
  %sum.result = load i32, i32* %sum.addr, align 4
  ret i32 %sum.result
}

define i32 @main() {
entry:
  %n = call i32 @getint()
  %result = call i32 @calc(i32 %n)
  call void @putint(i32 %result)
  ret i32 0
}
```

while 没有也不需要有专门的 LLVM 指令：while.cond 计算条件、br i1 二选一，if.end 的无条件 br 跳回 while.cond 即构成回边。if/else 同样只是 if.cond 处的一次条件 br 加两个分支块，两条分支在 if.end 汇合。Clang 接受该 IR，将其与 host_runtime.c 链接为 generated/manual_llvm，六组输入全部通过（outputs/manual-llvm-test.txt）。

表 6: 自动生成 IR 与手写 IR 的组织方式对比

对比项	generated/example.ll（Clang -O0）	llvm/manual.ll（手写）
基本块命名	数字标签 %5、%9、%13	语义名 while.cond、if.then、if.end
局部变量	三个 alloca，含形参 n 的栈槽	只给 i、sum 两个 alloca，n 直接用 SSA 形参
分支合流	%13、%18 汇入 %22	if.then、if.else 汇入 if.end
元数据	带 attributes、!llvm.loop、!llvm.module.flags	不产生任何元数据
目标三元组	x86_64-pc-linux-gnu 与完整 datalayout	仅声明 target triple
指令集合	同一组核心指令	逐条对应源语句，无新增或缺失的操作

两份 IR 使用的指令集合完全一致：alloca、load、store、add、mul、srem、icmp、br、call、ret 逐条对应，没有新增或缺失的操作（表 6）。可见 -O0 下 LLVM IR 到源程序的映射比较直接，两份实现的差别只在命名、元数据和值表示的组织方式。

5 RISC-V 汇编与 ABI

5.1 参考汇编与调用约定

RISC-V 参考汇编由 Clang 14 交叉生成（--target=riscv64-unknown-elf -march=rv64gc -mabi=lp64d），先用于观察成熟后端如何表达同一逻辑，再作为手写实现的对照。其 calc 序言为：

```
calc:
    addi sp, sp, -32
    sd   ra, 24(sp)
    sd   s0, 16(sp)
    addi s0, sp, 32
    sw   a0, -20(s0)
    ...
.LBB0_1:
    lw   a1, -24(s0)      # i
    lw   a0, -20(s0)      # n
    blt  a0, a1, .LBB0_6
    ...
.LBB0_2:
    lwu  a0, -24(s0)      # i % 2 的替代实现
    srli a1, a0, 31
    add  a1, a1, a0
    andi a1, a1, -2
```

```
    subw a0, a0, a1
    bne  a0, zero, .LBB0_4
```

与下一节的手写版本对照，有三处差异。其一，栈帧完全一致：Clang 同样用 32 字节帧、ra 存 24(sp)、s0 存 16(sp)、三个局部量放在 -20/-24/-28(s0)，说明手写实现在没有照抄的情况下收敛到了与真实后端相同的布局。其二，取模的实现不同：RV64 没有硬件取余指令，remw 需要微码或库调用，因此 Clang 把 $i \bmod 2$ 展开成 lwu/srli/add/andi/subw 五条定点运算；手写版本直接用 remw 加 beqz，更贴近源程序语义但指令条数更少，这也说明“指令少”不等于“更快”。其三，*main* 的帧大小不同：Clang 的 main 用 48 字节，因为它把返回值先 sd 溢出到栈再取出；手写 main 只用 16 字节，返回值始终留在 a0 中直接传递。

表 7: 本实验用到的 RISC-V 寄存器与调用约定

寄存器/规则	本实验用法
a0	第一个整型参数与整型返回值；getint、calc、putint 之间传值
t0-t2	calc 内的 caller-saved 临时值；本实验只用这三个
s0	calc 的 frame pointer；属被调用者保存，成对保存/恢复
sp	栈指针；calc/main 分别保留 32/16 字节且保持 16 字节对齐
ra	返回地址；calc 与 main 跨越函数调用保存/恢复

5.2 栈帧布局

RV64 调用约定要求 sp 16 字节对齐。calc 的栈帧共 32 字节：顶部保存返回地址与旧的 s0，中部放三个局部变量。堆栈从高地址向低地址增长，因此“入栈”即减小 sp。




图 3: calc 的 32 字节栈帧（addi sp,sp,-32）

5.3 手写汇编

手写 riscv/manual.s 独立遵守同一约定：序言建立栈帧并保存 ra/s0，循环条件用 blt 在 i > n 时退出，奇偶判断用 remw 加 beqz，偶数项用 slliw 左移一位代替乘 2，累加用 addw，循环尾递增 i 后无条件跳回条件块。控制流标签与第 4 节的 LLVM 基本块一一对应。

```
calc:
    addi sp, sp, -32
```

```
    sd   ra, 24(sp)
    sd   s0, 16(sp)
    addi s0, sp, 32
    sw   a0, -20(s0)        # n = 入参
    li   t0, 1
    sw   t0, -24(s0)        # i = 1
    sw   zero, -28(s0)      # sum = 0
.Lwhile_cond:
    lw   t0, -24(s0)        # i
    lw   t1, -20(s0)        # n
    blt  t1, t0, .Lwhile_end    # if (n < i) 退出循环
.Lif_cond:
    li   t1, 2
    remw t2, t0, t1         # i % 2
    beqz t2, .Lif_then
    j    .Lif_else
.Lif_then:
    lw   t0, -28(s0)        # sum
    lw   t1, -24(s0)        # i
    slliw t1, t1, 1         # 2 * i
    addw t0, t0, t1
    sw   t0, -28(s0)
    j    .Lif_end
.Lif_else:
    lw   t0, -28(s0)
    lw   t1, -24(s0)
    addw t0, t0, t1
    sw   t0, -28(s0)
.Lif_end:
    lw   t0, -24(s0)
    addiw t0, t0, 1         # i + 1
    sw   t0, -24(s0)
    j    .Lwhile_cond       # while 的回边
.Lwhile_end:
    lw   a0, -28(s0)        # 返回值放入 a0
    ld   s0, 16(sp)
    ld   ra, 24(sp)
    addi sp, sp, 32
    ret
```

`main` 只保留 16 字节栈帧用于存放 `ra`，连续调用 `getint`、`calc`、`putint`，三者之间的整数传递全部通过 `a0` 完成，即参数与返回值共用一个寄存器。

5.4 链接与运行

手写汇编由 `riscv64-unknown-elf-gcc` 汇编，并静态链接课程已有的 SysY runtime 归档 `libsysy_riscv.a`，沿用课程 `toolchain.conf` 与 `asm2bin.sh` 的配置：`-static -mcmodel=medany -Wl,--no-relax,-Ttext=0x90000000`。产物 `generated/manual_riscv` 是 RISC-V ELF 可执行文件，入口地址 `0x90000044`，由 `qemu-riscv64` 用户态模拟执行。runtime 的析构函数会向 stderr 打印 `TOTAL: 0H-0M-0S-0us` 计时摘要，测试脚本只比较标准输出，因此该摘要不影响数值判定。

6 运行验证

表 8: 六组输入在三种实现上的输出比较

输入 n	Reference	手写 LLVM	手写 RISC-V/QEMU	结果
1	1	1	1	PASS
2	5	5	5	PASS
3	8	8	8	PASS
4	16	16	16	PASS
5	21	21	21	PASS
10	85	85	85	PASS

表 8 的数字来自脚本 `scripts/09\_final\_validation.sh` 的实际输出。测试框架是 `source/test\_reference.sh`：它把六组 输入期望值硬编码为一个列表，逐组把输入喂给被测可执行文件，再与期望值比较，而不是与另外两个实现的输出比较。这样三路一致但集体出错的情况同样会被检出，只有三者都等于 Stage 1 固定的 Ground Truth 才算通过。

各阶段结果分别留证于 `outputs/` 下的 `reference-test.txt`、`manual-llvm-test.txt` 与 `manual-riscv-test.txt`，汇总表为 `final-validation.md`，完整命令输出见 `logs/09_final_validation.log`。其中 RISC-V 一列由 `qemu-riscv64` 执行，课程 runtime 会在每次运行结束后向标准错误输出 `TOTAL: 0H-0M-0S-0us` 计时摘要；比较脚本只取标准输出，因此该摘要保留在日志中而不参与判定。

三份实现的栈帧、寄存器使用和指令选择各不相同，结果却完全一致，可佐证两套手写实现与源程序语义等价。

7 优化观察：-O0 与 -O2

对照产物由同一脚本生成：`exploration/O0.ll`、`O2.ll`（LLVM IR），`O0.s`、`O2.s`（x86-64），`O0\_riscv.s`、`O2\_riscv.s`（RV64），三份 unified diff 保存在 `outputs/optimization-*.diff`。以下只描述当前程序真实发生的变化。

表 9: LLVM IR 指令数量与结构变化

指标	-O0	-O2
`alloca`	6	0
`load`	11	0
`store`	9	0
`phi`	0	32
局部变量表示	栈槽 + 内存读写	SSA 临时值 + 循环 `phi`
奇偶判断	`srem` + `icmp eq` + `br`	`and`/`xor`/`shl` 位运算
`main` 对 `calc` 的调用	存在 `call @calc`	已内联；`@calc` 定义因外部可见而保留

7.1 从内存槽到 SSA

`-O0` 把每个局部变量放进取址栈槽，任何读写都要经过 `load`/`store`。`-O2` 在 IR 上执行 mem2reg 一类变换后，可变变量成为 SSA 值；循环中跨迭代传递的量则用 `phi` 节点表达。本例中 `alloca`/`load`/`store` 全部归零、`phi` 从 0 增至 32。这一步先改变的是值的表示方式而非指令条数；寄存器化之后，算术化简和向量化才有作用对象。

7.2 奇偶判断被改写成位运算

源程序用 `i % 2 == 0` 选择分支。`-O2` 识别出这是奇偶测试，不再依赖取模。x86-64 的 IR 中可以看到 `and`/`xor`/`shl` 的组合，RV64 的 `calc` 则压缩为：

```
calc:
    li   a1, 0
    blez a0, .LBB0_3
    li   a2, 1
.LBB0_2:
    mv   a3, a2
    not  a2, a2
    andi a2, a2, 1
    sllw a2, a3, a2        # i << (i 为偶数 ? 1 : 0)
    addw a1, a1, a2        # sum += 该项
    addiw a2, a3, 1
    blt  a3, a0, .LBB0_2
.LBB0_3:
    mv   a0, a1
    ret
```

`not`/`andi` 取出 i 的奇偶位再取反，得到 “i 为偶数时为 1，否则为 0” 的移位量；`sllw a2, a3, a2` 做变长左移，同时覆盖了原程序的两个分支：偶数时左移 1 位即乘 2，奇数时左移 0 位即原值。整个 `if/else` 因此消失，只剩一个循环。此外 `calc` 在 `-O2` 下没有建立任何栈帧（无 `sp` 调整、无 `ra` 保存），因为优化后它已不含函数调用，成为叶子函数。

7.3 两种目标的低层差异

尽管 IR 是目标无关的，同一份 `-O2` IR 在两种后端上继续下降的结果并不相同。

x86-64 带 SSE2，且本程序的循环次数可判定，因此 loop vectorizer 把它改写为四 lane 运算：`O2.ll` 中出现 `<4 x i32>` 类型的 `phi` 与 `shl`，以及 `call i32 @llvm.vector.reduce.add.v4i32`，汇编中可见 XMM 寄存器和 `paddd`。由于 `calc` 不是 4 的整数倍长度也能正确退出，向量化版本还额外生成了边界与尾部路径。

RV64 目标为 `rv64gc`，不含 RVV 向量扩展，因此 `O2\_riscv.s` 仍是标量循环，没有向量寄存器指令；优化所做的只是内联与算术化简。两种目标的共同点是 `main` 都不再调用 `calc`，即函数内联在两条路径上都发生了。

表 10: `-O0` 与 `-O2` 汇编规模变化

汇编文本行数	-O0	-O2	变化来源
x86-64（`.s`）	87	385	向量化循环体展开与 `calc` 内联
RV64（`.s`）	91	56	消除栈帧读写、分支退化为变长移位

两行行数朝相反方向变化，说明汇编行数不能作为优化效果的度量：x86-64 因为向量化展开了循环而变长，RV64 因为化简而变短。本实验只观察 IR 与汇编，没有测量运行耗时、代码体积或能耗，因此不据此声称任何量化的性能提升。

8 MLIR / AscendNPU VecAdd

MLIR 以 operation/value/block/region 和 dialect 描述不同抽象层。多层表示的作用是让每一阶段保留它需要的信息：张量形状和算子边界便于做 fusion、tiling 与调度；进一步 lowering 后，内存位置、数据搬运和目标硬件操作才逐步明确。若过早把算子摊平成低层指令，后续优化就难直接利用张量和算子语义。LLVM IR 可作为后续通用低层表示，但它不替代前面针对张量和 NPU 硬件的抽象。[1, 2, 3, 4]




图 4: VecAdd 的概念 lowering 主线；本次逐行核对的官方文件位于 HIVM 层

表 11: VecAdd lowering 各层表达的信息

层	VecAdd 表达	关注点
Arith/Tensor	张量形状、元素类型和逐元素加	算法语义，未指定 NPU 地址空间
Linalg/HFusion	张量算子及融合、tiling	算子组合和执行计划
HIVM	GM/UB、load、vadd、store	显式表示数据搬运和 NPU 运算位置
HACC	entry 与 HOST/DEVICE 属性	主机/设备边界与 kernel 入口
LLVM IR/后端	更低层通用表示和目标代码	后续 lowering；此处不是本次实测 dump

官方 HIVM VecAdd 文件 `mlir/sources/vecadd_hivm.mlir` 中，16 个 `i16` 元素的 A、B、C 参数位于 GM；两次 `hivm.hir.load` 把输入搬到 UB，`hivm.hir.vadd` 在 UB 上计算，`hivm.hir.store` 再写回 GM。这里的数据不是只标注为“向量值”，还带有存储位置和搬运路径。

```
func.func @add(%arg0: memref<16xi16, #hivm.address_space<gm>>,
               %arg1: memref<16xi16, #hivm.address_space<gm>>,
               %arg2: memref<16xi16, #hivm.address_space<gm>>)
    attributes {hacc.entry, hacc.function_kind = #hacc.function_kind<DEVICE>} {
  %alloc   = memref.alloc() : memref<16xi16, #hivm.address_space<ub>>
  hivm.hir.load ins(%arg0 : ...<gm>) outs(%alloc   : ...<ub>)   // GM -> UB
  %alloc_0 = memref.alloc() : memref<16xi16, #hivm.address_space<ub>>
  hivm.hir.load ins(%arg1 : ...<gm>) outs(%alloc_0 : ...<ub>)   // GM -> UB
  %alloc_1 = memref.alloc() : memref<16xi16, #hivm.address_space<ub>>
  hivm.hir.vadd ins(%alloc, %alloc_0 : ...<ub>, ...<ub>) outs(%alloc_1 : ...<ub>)
  hivm.hir.store ins(%alloc_1 : ...<ub>) outs(%arg2 : ...<gm>)  // UB -> GM
  return
}
```

与高层表示相比，这里的 `memref.alloc` 都显式标注 `<ub>` 地址空间，`hivm.hir.load/store` 把“从哪搬到哪”写成显式指令。NPU 编程与普通标量程序的区别在于：计算必须在片上存储（UB）上进行，数据要先从全局内存（GM）搬入、算完再搬回。这些原本隐含的硬件执行策略由此被写入 IR。[4, 6]

8.1 PlanMemory 上游用例分析

PlanMemory 根据 buffer 生命周期和硬件约束规划片上地址。它把局部 `memref.alloc` 改写为带偏移的 `hivm.hir.pointer_cast`。

Ascend 上游测试文件 `plan-memory.mlir` 中的 `test_mem_allocate_basic` 用例包含四个大小为 $16 \times 16 \times 16 \times 2 = 8192$ 字节的 UB 临时 buffer。其上游 RUN 命令与关键断言为：

```
// RUN: bishengir-opt %s -hivm-plan-memory -split-input-file -verify-diagnostics |
    FileCheck %s
// CHECK-NOT: memref.alloc()
```

```
// CHECK: hivm.hir.pointer_cast ... offset = 0
```

CHECK-NOT 断言输出不再包含 memref.alloc()，CHECK 要求这些 buffer 被改写为带偏移的 pointer_cast。可见该 Pass 不改变计算语义，只把抽象的 UB 分配请求落实为各硬件缓冲区中的具体地址。[8, 9, 10]

8.2 观察范围与证据边界

第 8 节与前七节的性质不同，必须明确区分“本机真实运行得到”和“依据官方材料分析得到”两类内容。

本机环境检查的实际结果是：系统中没有 CMake，Ninja 版本为 1.10.1，低于 AscendNPU-IR 官方构建要求的 1.12。按任务书中“环境不满足即退化为资料与源码分析”的约定，本实验没有克隆或构建 bishengir-opt，也没有运行任何 HIVM Pass。因此：

- 本节的真实文件是 mlir/sources/vecadd_hivm.mlir（官方 16×i16 VecAdd）与 mlir/sources/selected_tests/plan_memory_input.mlir（官方 plan-memory.mlir 的相关片段），二者来自上游仓库。
- 其中的 RUN/CHECK 是上游测试的期望，不是本机产生的输出；mlir/outputs/ 目录下没有 Before/After 文件，因为 Pass 未被执行。
- 层次图（Arith/Tensor → HFusion → HIVM → HACC/LLVM）是根据官方架构资料整理的概念主线；可以逐行核对的实物只到 HIVM 层。
- 没有安装完整 CANN，没有配置 Ascend 驱动，没有生成或运行 kernel .o，没有在真实 NPU 上执行。

保留这一节是因为，多层 IR 的必要性与硬件细节的引入时机，在读完 HIVM 层的真实 IR 与 PlanMemory 的官方断言后已经可以说明。但本报告不把这段分析表述为一次完整的编译实验结果，也不声称获得了任何 NPU 运行数据。[11, 7]

9 实验可复现性

全部实验由 scripts/ 下的脚本驱动，每个阶段一条命令即可重放，输出同时写入 logs/ 与 records/。自动化与手写产物分属不同目录：generated/ 只放工具生成结果，llvm/ 与 riscv/ 放人工编写结果，避免把编译器输出当成交付内容。

表 12: 各阶段复现入口

脚本	作用
00_environment_check.sh	记录系统与工具版本，作为环境快照
01_reference.sh	编译宿主机 Ground Truth 并跑六组测试
02_pipeline.sh	生成 .i / .ll / .s / .o 并显式链接
03_llvm_analysis.sh、03_llvm_validation.sh	抽取 IR 做 CFG 分析；验证手写 manual.ll
04_riscv_reference.sh、05_riscv_validation.sh	生成 RV64 参考汇编；汇编链接手写 manual.s 并在 QEMU 运行
06_optimization.sh	生成 O0/O2 三种目标的对照与 diff
08_mlir_exploration.sh	记录进阶部分的只读环境检查与范围判定
09_final_validation.sh	三路实现统一比对并输出总表
10_build_report.sh	用 Tectonic 编译本报告

统一执行形式为 bash scripts/<name>.sh 2>&1 | tee logs/<name>.log。脚本以 set -euo pipefail 开头，任一步失败即中止，因此 logs/ 中的记录不会掩盖中途错误。实验前需先 source ../env.sh 以取得 QEMU 与 RISC-V 工具链路径；09_final_validation.sh 已内置该步骤。

10 结论

本文用一个包含函数、循环、分支、取模和运行库调用的 SysY 程序，完成了从源程序到可执行文件的全部环节，并在此基础上独立完成了两套手写实现。按引言提出的四个问题，可以得到以下结论。

四个阶段的分工。预处理只做文本替换，产物仍是源文本；前端把它变成 LLVM IR，其间经过词法、语法和语义分析；汇编器把汇编变成可重定位目标文件，此时地址未定、外部符号未解；链接器才把定义与引用配对并定下最终地址。本实验的 example.o 是 ET_REL、入口地址为 0、含两个未定义符号，而链接后的文件六组测试全部通过，这一对比即为四者职责的直接证据。

IR 到源代码的映射。 -O0 下 IR 与源程序接近一一对应：alloca/load/store 表示变量，icmp/br 表示比较与转移，define/call/ret 表示函数关系。while 和 if 都没有专用指令，它们由基本块、条件计算和 br 组合而成；循环由 if.end 跳回 while.cond 的回边体现。正因为这一映射是结构性的，才能在阅读自动生成结果之后独立重写出一份语义等价、命名更清晰的 manual.ll。

RISC-V 的落地方式。参数与返回值共用 `a0`，`calc` 用 32 字节栈帧保存 `ra`、`s0` 和三个局部量，控制流落为比较加条件跳转的标签结构。手写版与 Clang 自动版采用了相同的栈帧布局，但在取模和 `main` 的帧大小上取舍不同，可见 ABI 约束是刚性的，具体实现仍有空间。

优化与抽象层次。`-O2` 先改变值的表示（栈槽变 SSA，出现 32 个 `phi`），再重写算术（奇偶判断退化为变长左移，整个 `if/else` 消失），最后才由后端按目标能力决定是否向量化：x86-64 生成四 lane 运算和 `paddd`，RV64 因缺少 RVV 仍是标量循环。两种目标的汇编行数一增一减（87→385 与 91→56），说明行数不能作为优化效果的度量。MLIR 部分则从另一个方向回答了分层问题：HIVM 层把 GM/UB 地址空间和 `hivm.hir.load/vadd/store` 显式写入 IR，把原本隐含的硬件搬运策略变成可分析、可规划的信息。

本实验的边界。所有前七节结论均基于本机真实产物，可用第 9 节的脚本逐阶段复现。第 8 节的 MLIR/Ascend 部分受限于环境（无 CMake、Ninja 1.10.1 低于要求的 1.12），为官方文档与上游测试用例的结构分析，没有运行 `bishengir-opt`，没有生成或运行 kernel，也没有在 Ascend NPU 上执行；报告中不对此作任何实测声明。

参考文献

[1] LLVM Project. *MLIR Language Reference*. https://mlir.llvm.org/docs/LangRef/（访问日期：2026-10-07）.

[2] LLVM Project. *MLIR Rationale*. https://mlir.llvm.org/docs/Rationale/Rationale/（访问日期：2026-10-07）.

[3] LLVM Project. *Targeting LLVM IR from MLIR*. https://mlir.llvm.org/docs/TargetLLVMIR/（访问日期：2026-10-07）.

[4] Ascend. *AscendNPU-IR Framework Integration*. https://github.com/Ascend/AscendNPU-IR/blob/master/docs/source/en/developer_guide/conversion/framework_interface.md（访问日期：2026-10-07）.

[5] Ascend. *AscendNPU-IR Interface API*. https://github.com/Ascend/AscendNPU-IR/blob/master/docs/source/en/developer_guide/conversion/interface_api.md（访问日期：2026-10-07）.

[6] Ascend. *HIVM VecAdd add.mlir*. https://github.com/Ascend/AscendNPU-IR/blob/master/bishengir/test/Integration/HIVM/VecAdd/add.mlir（访问日期：2026-10-07）.

[7] Ascend. *HIVM VecAdd README and host wrapper*. https://github.com/Ascend/AscendNPU-IR/blob/master/bishengir/test/Integration/HIVM/VecAdd/README.md（访问日期：2026-10-07）.

[8] Ascend. *Plan Memory*. https://ascendnpu-ir.gitcode.com/en/developer_guide/features/PlanMemory/PlanMemory.html（访问日期：2026-10-07）.

[9] Ascend. *HIVM Passes*. https://ascendnpu-ir.gitcode.com/en/developer_guide/passes/hivm_passes.html（访问日期：2026-10-07）.

[10] Ascend. *PlanMemory Test Case*. https://github.com/Ascend/AscendNPU-IR/blob/master/bishengir/test/Dialect/HIVM/plan-memory.mlir（访问日期：2026-10-07）.

[11] Ascend. *AscendNPU-IR Build and Installation*. https://github.com/Ascend/AscendNPU-IR/blob/master/docs/source/en/introduction/quick_start/installing_guide.md（访问日期：2026-10-07）.

[12] Compiler-Labs. 编译原理作业要求与执行流程（本地课程文档，访问日期：2026-10-07）.