

编程练习题 02

只有通过实际的编程，才有可能真正学会一门程序设计语言。本次编程练习一共有 5 道题，你必须在实验课结束前至少完成其中的 3 道题。所有练习题只能使用教材第 1-2 章中涉及的知识，但不能使用循环结构。

注意：我会在实验课结束前逐一检查或者抽查实验完成情况，未能达到实验要求的同学和完成所有练习题的同学将被登记在册。同学们可以带自己的电脑去实验室。没有笔记本电脑的同学，可以将你编程所需的软件拷贝到 U 盘上带入实验室。

L0201 – 密码校验

题目：

- 某超市发行了 1000 张购物卡，每张购物卡有一个 6 位数字的编码，该编码最低位的数字是其他位数字之和除以 7 的余数。编写程序，判断输入的购物卡编码是否有效。

测试：

- 输入：465031，输出：无效的购物卡
- 输入：087295，输出：有效的购物卡

L0202 – 字符类别

题目：

- 判断输入的字符所属的类别：二进制数字、八进制数字、十进制数字、十六进制数字、小写字母、大写字母、元音字母、辅音字母、其他。

测试：

- 输入：9，输出：十进制数字、十六进制数字
- 输入：A，输出：十六进制数字、大写字母、元音字母

L0203 – 读数

题目：

- 输入一个整数，输出它的中文读法。

测试：

- 输入：-123，输出：负一百二十三
- 输入：-120003，输出：负十二万零三
- 输入：100000000，输出：一亿
- 输入：40030005，输出：四千零三万零五
- 输入：1230000670，输出：十二亿三千万零六百七十

L0204 – 判断三角形类型

题目：

- 输入三角形三边长度，判断三角形类型，输出为是五选一：等边三角形、等腰三角形，直角三角形，普通三角形，不能构成三角形。

测试：

- 输入 5 5 5，输出：等边三角形
- 输入 5 5 8，输出：等腰三角形
- 输入 3 4 5，输出：普通三角形
- 输入 1 2 3，输出：不能构成三角形

L0205 – 两位整数加减

题目：

- 开发一个让小学生练习两位整数加减法的程序，要求程序运行随机生成两个两位数及加减号（要保证减法算式的被减数大于减数），显示题目让学生输入计算结果，程序判断结果是否正确。。

测试：

- 运行示例 1，输入为 12
49-36=12
对不起，回答错误!
- 运行示例 2，输入为 150
66+84=150
恭喜你，回答正确!