

Redmi Buds 4 青春版说明书

- 产品名称：无线耳机
- 产品型号：M2231E1
- 文件名：M2231E1_Redmi Buds 4 青春版.pdf
- 来源：<https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/ics-resources/articles/63abfa15aba6bc20c6a7e94f.html>

操作说明

(1) 配对 / 连接

1. 首次连接

开盖状态下，两只耳机置于充电盒内，充电盒指示灯闪烁；打开手机蓝牙，搜索设备并点击「RedmiBuds4Lite」完成连接。若连接失败，将耳机放回充电盒关盖后重复操作。

2. 连接其他设备

- ① 耳机完成重置后可配对新设备；
- ② 关闭当前设备蓝牙，耳机入盒关盖后重新开盖，即可在无配对记录的新设备上搜索连接。

3. 自动回连

耳机存放于充电盒内时，打开盒盖，耳机会自动回连上一次配对的蓝牙设备。

4. 连接断连场景

设备关闭蓝牙、超出 10 米有效连接范围、耳机放回充电盒并关盖，均会触发耳机断连。

(2) 充电

1. 耳机充电：耳机放入充电盒，自动开始充电。
2. 充电盒充电：接入 Type-C 充电线，可同时为耳机与充电盒供电；充电过程中盒体指示灯常亮，充满后指示灯熄灭。
3. 电量查看方式：①部分安卓设备可在蓝牙设备列表直接查看耳机电量；②部分安卓设备支持蓝牙快速弹窗查看电量。

(3) 重置 / 恢复出厂设置

保证充电盒有电、耳机放置盒内，打开盒盖取出耳机佩戴；在非播放、非通话状态下，30 秒内同时连续敲击左右耳机触控区五次，听到提示音即重置完成，耳机自动进入配对模式。

(4) 开关机

1. 开机：充电盒有电、耳机置于盒内，打开盒盖，耳机自动开机。
2. 关机：耳机放回充电盒并关闭盒盖，自动断连充电，充满后自动关机；耳机离开充电盒且处于配对状态，10 分钟未连接设备会自动关机。

(5) 基本参数

- 无障碍空旷环境通讯距离：10 米
- 充电接口：Type-C
- 蓝牙版本：蓝牙 5.3
- 耳机输入规格：5V ~ 50mA
- 充电盒输入规格：5V ~ 350mA
- 充电盒输出规格：5V ~ 150mA
- CMIID：2022DP15746（刻印于耳机内侧）