



Fotocellula PUPILLA R

Apertura fotocellula

Fare leva nella parte inferiore centrale come indicato nella Fig.A.

Fissaggio (fig.B)

- A Fondo
- B Viti fissaggio a parete
- C Circuito stampato
- D Predisposizione passaggio cavi

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione: 14÷30 Vac o 12÷30 Vdc

Portata: 20-25 m

Grado di protezione: IP 44

Temperatura funzion.: -20°C/+70°C

Assorbimento TX: 35mA (AC) - 16mA (DC)

Assorbimento RX: 35mA (AC) - 20mA (DC)

Collegamento (fig.C)

TX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

RX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

M3: Comune, COM.

M4: Contatto normalmente chiuso, N.C.*

*Con fotocellule alimentate e allineate.

PUPILLA R photocell

Opening of the photocell

Lift the cover by leveraging at the center of the lower part, as shown in Fig. A

Fitting (fig.B)

- A Bottom
- B Wall fitting screws
- C Printed circuit
- D Presetting for the passage of cables

Specifications

Power supply: 14÷30 Vac or 12÷30 Vdc

Range: 20-25 m

Protection level: IP 44

Oper. temperature: -20°C/+70°C

Consumption TX: 35mA (AC) - 16mA (DC)

Consumption RX: 35mA (AC) - 20mA (DC)

Wire connections (fig. C)

TX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

RX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

M3: Common, COM.

M4: Normally closed contact, N.C.*

*With powered and aligned photocells.

PUPILLA R Fotozelle

Öffnen der Fotozelle

Den unteren Teil der Einheit anheben wie in der Abb. A gezeigt.

Befestigung (Abb. B)

- A Boden
- B Wandbefestigungsschrauben
- C Platine
- D Kabeldurchführung

Technische Eigenschaften

Speisung: 14÷30 Vac oder 12÷30 Vdc

Tragweite: 20-25 m

Schutzklasse : IP 44

Betriebstemperatur: -20°C/+70°C

Stromaufnahme TX: 35mA (AC) - 16mA (DC)

Stromaufnahme RX: 35mA (AC) - 20mA (DC)

Anschluss (Abb. C)

TX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

RX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

M3: Gemein, COM.

M4: Ruhekontakt, N.C.*

*Bei gespeisten und angereichten Fotozellen Eine einwandfreie Zentrierung ist erreicht, wenn das Led am Empfänger die maximale Helligkeit erreicht.

Photocellule PUPILLA R

Ouverture photocellule

Faire pression sur la partie inférieure centrale comme indiqué dans la Fig.A

Fixage (Fig.B)

- A Fond
- B Vis de fixation à paroi
- C Circuit imprimé
- D Prédisposition passage des câbles

Caracteristiques Techniques

Alimentation: 14÷30 Vac ou 12÷30 Vdc

Débit: 20-25 m

Degré de protection: IP 44

Température fonction.: -20°C/+70°C

Absorption TX: 35mA (AC) - 16mA (DC)

Absorption RX: 35mA (AC) - 20mA (DC)

Branchement (Fig.C)

TX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

RX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

M3: Commune, COM.

M4: Contact normalement fermé, N.F.*

*Avec photocellules alimentées et alignées.

Fotocélula PUPILLA R

Apertura fotocélula

Hacer palanca en la parte inferior central, como mostrado en la Fig.A

Fijación (fig.B)

- A Fondo
- B Tornillos de fijación en pared
- C Circuito impreso
- D Preparación para el paso de cables

Características Técnicas

Alimentación: 14÷30 Vac o 12÷30 Vdc

Alcance: 20-25 m

Grado de protección: IP 44

Temperatura funcion.: -20°C/+70°C

Absorción TX: 35mA (AC) - 16mA (DC)

Absorción RX: 35mA (AC) - 20mA (DC)

Conexión (Fig.c)

TX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

RX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

M3: Común, COM.

M4: Contacto normalmente cerrado, N.C.*

*Con fotocélulas alimentadas y alineadas.

Fotokomórka PUPILLA R

Otwarcie fotokomórki

Podważyć w środkowej części dolnej tak, jak wskazano na Rys.A.

Umocowanie (rys.B)

- A Dno
- B Śruby mocowania do ściany
- C Obwód drukowany
- D Przygotowanie przejścia przewodów

Dane Techniczne

Zasilanie: 14÷30 Vac lub 12÷30 Vdc

Zasięg: 20-25 m

Stopień zabezpieczenia: IP 44

Temperatura działania: -20°C/+70°C

Pochłanianie TX: 35mA (AC) - 16mA (DC)

Pochłanianie RX: 35mA (AC) - 20mA (DC)

Połączenia (rys.C)

TX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

RX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

M3: Wspólny, COM.

M5: Zestyk normalnie zwarty, N.C.*

*Przy fotokomórkach zasilanych i ułiniowanych.