

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Γρίφος

Ίωνας Τσακίρης 03123077*

16 Οκτωβρίου 2026

*el23077@mail.ntua.gr

Εμπόδιο 0

Διάγνωση

Χρησιμοποιόντας την `ltrace -SCf` βλέπουμε την κλήση `open(".hello_there", 0, 00) = -1`.

Επίλυση

Δημιουργούμε το ζητούμενο αρχείο ώστε η κλήση να επιτυγχάνει.

Εμπόδιο 1

Διάγνωση

Όμοια, γίνεται κλήση της `open(..., O_WRONLY, ...)`, την οποία θέλουμε να αποτρέψουμε.

Επίλυση

Αλλάζουμε την επίτρεψη του αρχείου σε `0444`, δηλαδή σε read-only.

Εμπόδιο 2

Διάγνωση

Από την κάτωθι έξοδο του `ltrace`, παρατηρούμε ότι ο γρίφος θέτει ένα `alarm(10)` και handlers για τα `SIGCONT, SIGALRM`.

[pid 9018] signal(SIGALRM, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(14, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed>) = nil
[pid 9018] signal(SIGCONT, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(18, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed>) = nil
[pid 9018] alarm(10 <unfinished ...>
[pid 9018] alarm@SYS(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 8) = 0
[pid 9018] <... alarm resumed>) = 0
[pid 9018] pause(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 0x7f68488e60ab <unfinished ...>
[pid 9018] pause@SYS() = −514
[pid 9018] −−− SIGALRM (Alarm clock) −−−
[pid 9018] rt_sigreturn@SYS(14, 0x7ffc6c8150b0, 0x7ffc6c814f80, 0) = −4

Επίλυση

Εκτελούμε τον γρίφο ως παιδί ενός άλλου προγράμματος, το οποίο του στέλνει `SIGCONT` πρίν τη λήξη του χρονόμετρου.

Εμπόδιο 3

Διάγνωση

Όμοια με το εμπόδιο 6 του αντίστοιχου γρίφου του εισαγωγικού μαθήματος.

[pid 10048] getenv(”ANSWER”) = nil

Επίλυση

$42 \pm \phi^4$

Εμπόδιο 4

Διάγνωση

[pid 11536] open("magic_mirror", 0x2, 021 <unfinished ...>
[pid 11536] openat@SYS(AT_FDCWD, "magic_mirror", 0x2, 00) = 4
[pid 11536] <... open resumed>) = 4
[pid 11536] rand() = 1036441011
[pid 11536] write(4, "V", 1 <unfinished ...>
[pid 11536] write@SYS(4, "V", 1) = 1
[pid 11536] <... write resumed>) = 1
[pid 11536] **read**(4 <unfinished ...>
[pid 11536] read@SYS(4, "", 1) = 0

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα named FIFO pipe για τη διεργασία (βλ. `mkfifo(3)`).

Εμπόδιο 5

Διάγνωση

Γίνεται κλίση της `fcntl` με `fildes = 99`.

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με δικαιώματα ανάγνωσης και γραφής, και με χρήση του `dup2()` του αναθέτουμε ως file descriptor τον αριθμό 99.

Εμπόδιο 6

Διάγνωση

Παρατηρούμε ότι ο γρίφος γεννά δύο διεργασίες, οι οποίες διαδοχικά γράφουν και διαβάζουν από τα file descriptors 33, 34, 53, 54, ..., χρησιμοποιώντας εξωτερικές διακοπές, ορισμένες με κλήση της `alarm()`, για να συγχρονιστούν.

[pid 23930] __fprintf_chk(0x7f3b9081a4a0, 1, "Hint:˜˜˜˜˜˜˜˜˜'%s'.\n", "help-us-play!"Hint: 'help-us-play!'.
) = 32
[pid 23930] getenv("I_NEED_TECH_HINTS") = nil
[pid 23930] fork() = 23931
[pid 23930] fork(<unfinished ...>
[pid 23931] <... fork resumed>) = 0
[pid 23931] getpid(<unfinished ...>
[pid 23930] <... fork resumed>) = 23932
[pid 23930] **wait**(0x7ffcb7efaa74 <unfinished ...>
[pid 23932] <... fork resumed>) = 0
[pid 23932] alarm(2 <unfinished ...>
[pid 23931] <... getpid resumed>) = 23931

[pid 23931] __printf_chk(1, "[%d] PING!\n", 23931 <unfinished ...>
[pid 23932] <... alarm resumed>) = 0
[pid 23932] **read**(33 <no **return** ...>
error: maximum array length seems negative
, "admi", 4) = −1
[pid 23932] alarm(0) = 2
[23931] PING!
[pid 23932] **exit**(1 <unfinished ...>
[pid 23931] <... __printf_chk resumed>) = 14
[pid 23931] write(34, "", 4 <no **return** ...>
[pid 23932] +++ exited (status 1) +++
[pid 23930] −−− SIGCHLD (Child exited) −−−
[pid 23930] <... **wait** resumed>) = 23932
[pid 23930] **wait**(0x7ffcb7efaa74 <unfinished ...>
[pid 23931] <... write resumed>) = −1
[pid 23931] **exit**(1 <no **return** ...>
[pid 23931] +++ exited (status 1) +++
[pid 23930] −−− SIGCHLD (Child exited) −−−
[pid 23930] <... **wait** resumed>) = 23931

Επίλυση

Δημιουργούμε μια συστοιχία από pipes, ορίζοντας ως file descriptors – με χρήση της `dup2()` – τις τιμές των ακολουθιών $33 + 20n$ και $34 + 20n$ για τις άκρες ανάγνωσης και εγγραφής αντίστοιχα. Στη συνέχεια, οι δίαυλοι αυτοί κληρονομούνται από τον γρίφο και τα παιδιά του, επιτρέποντας τη συναμεταξύ τους επικοινωνία.

Εμπόδιο 7

Διάγνωση

[pid 6489] __lxstat(1, ".hello_there", 0x7ffedf210b40 <unfinished ...>
[pid 6489] lstat@SYS(".hello_there", 0x7ffedf210b40) = 0
[pid 6489] <... __lxstat resumed>) = 0
[pid 6489] __lxstat(1, ".hey_there", 0x7ffedf210bd0 <unfinished ...>
[pid 6489] lstat@SYS(".hey_there", 0x7ffedf210bd0) = 0
[pid 6489] <... __lxstat resumed>) = 0

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα hard link: .hey_there προς το αρχείο .hello_there.

Εμπόδιο 8

Διάγνωση

[pid 8452] open("bf00", 0, 021 <unfinished ...>
[pid 8452] openat@SYS(AT_FDCWD, "bf00", 0, 00) = 4
[pid 8452] <... open resumed>) = 4
[pid 8452] lseek(4, 1073741824, SEEK_SET <unfinished ...>
[pid 8452] lseek@SYS(4, 1073741824, 0) = 1073741824
[pid 8452] <... lseek resumed>) = 1073741824
[pid 8452] **read**(4 <unfinished ...>
[pid 8452] read@SYS(4, "", 16) = 0

[pid 8452] <... **read** resumed> , "", 16) = 0
[pid 8452] __printf_chk(1, "%s", "X" <unfinished ...>
[pid 8452] fstat@SYS(1, 0x7fff263104a0) = 0
[pid 8452] <... __printf_chk resumed>) = 1
[pid 8452] fflush(0x7f8a7961a580 <unfinished ...>
[pid 8452] write@SYS(1, "X", 1X) = 1
[pid 8452] <... fflush resumed>) = 0
[pid 8452] close(4 <unfinished ...>
[pid 8452] close@SYS(4) = 0
[pid 8452] <... close resumed>) = 0
...
[pid 8452] write@SYS(1, "X", 1X) = 1
[pid 8452] <... fflush resumed>) = 0
[pid 8452] close(4 <unfinished ...>
[pid 8452] close@SYS(4) = 0
[pid 8452] <... close resumed>) = 0
[pid 8452] open("bf00", 0, 00 <unfinished ...>
[pid 8452] openat@SYS(AT_FDCWD, "bf00", 0, 00) = 4
[pid 8452] <... open resumed>) = 4
[pid 8452] lseek(4, 1073741824, SEEK_SET <unfinished ...>
[pid 8452] lseek@SYS(4, 1073741824, 0) = 1073741824
[pid 8452] <... lseek resumed>) = 1073741824
[pid 8452] **read**(4 <unfinished ...>
[pid 8452] read@SYS(4, "", 16) = 0
[pid 8452] <... **read** resumed> , "", 16) = 0
[pid 8452] __printf_chk(1, "%s", "X") = 1
[pid 8452] fflush(0x7f8a7961a580 <unfinished ...>
[pid 8452] write@SYS(1, "X", 1X) = 1
[pid 8452] <... fflush resumed>) = 0
[pid 8452] close(4 <unfinished ...>
[pid 8452] close@SYS(4) = 0
[pid 8452] <... close resumed>) = 0

Επίλυση

Αρκεί να δημιουργήσουμε μία συστοιχία αρχείων, τα οποία υποστηρίζουν εγγραφή και ανάγνωση, με μέγεθος 1073741824 (1.1GB). Στην προκειμένη περίπτωση, αξιοποιούμε τη δυνατότητα του συστήματος αρχείων ext4 να υποστηρίζει αραιά αρχεία, όπου τυχόν «τρύπες» μεγάλης έκτασης δε γεμίζονται με μηδενικά, όπως στο vfat. Έτσι, το πραγματικό μέγεθος των αρχείων είναι πολύ πιό μικρό από το απαιτούμενο.

Εναλλακτικά, με χρήση του FUSE θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα σύστημα ψεύδο-αρχείων, τα οποία φαινομενικά έχουν το ζητούμενο μέγεθος και οι κλήσεις ανάγνωσης επιστρέφουν μια συμβολοσειρά της επιλογής μας.

Εμπόδιο 9

Διάγνωση

Έξοδος `ltrace -SCf`:

[pid 14986] socket(2, 1, 0 <unfinished ...>
[pid 14986] socket@SYS(2, 1, 0, 0) = 4
[pid 14986] <... socket resumed>) = 4
[pid 14986] inet_aton("127.0.0.1", {0x100007f}) = 1
[pid 14986] fputs("I-am-trying-to-contact-you...\\n", 0x7fb1ae41a4a0 <unfinished ...>
[pid 14986] write@SYS(2, "I-am-trying-to-contact-you...\\n", 31I am trying to contact you...\n) = 31
[pid 14986] <... fputs resumed>) = 1
[pid 14986] connect(4, 0x7ffe7e4c6250, 16, 0x7fb1ae41b740 <unfinished ...>

[pid 14986] connect@SYS(4, 0x7ffe7e4c6250, 16, 0) = −111
[pid 14986] <... connect resumed>) = 0xffffffff
[pid 14986] fputs("...but-you-don't-seem-to-listen."..., 0x7fb1ae41a4a0 <unfinished ...>
[pid 14986] write@SYS(2, "...but-you-don't-seem-to-listen."..., 34...but you don't-seem-to-listen.\n)---------- ----------=-34
[pid-14986]-<...-fputs-resumed>-)----------=-1

Έξοδος `strace -f -e trace=network -s 128`:

socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP) = 3
bind(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(0), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = 0
listen(3, 8) = 0
strace: Process 13584 attached
[pid 13583] accept(3
...
Challenge 9: 'Connect'
Hint: 'Let-me-whisper-in-your-ear'.
 <unfinished ...>
[pid 13584] socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP) = 4
I am trying to contact you...\n[pid 13584] connect(4, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(49842), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = −1 ECONNREFUSED (Connection refused)
...but you don't-seem-to-listen.\nFAIL

Επίλυση

Βάσει της εξόδου του `strace`, δημιουργούμε ένα TCP server στη διεύθυνση 127.0.0.1:49842. Διαμέσου του τελευταίου ο γρίφος αποστέλλει ένα μήνυμα της μορφής "How much is X + Y?", οπότε απαντάμε με το άθροισμα των δύο αριθμών.

Εμπόδιο 10

Διάγνωση

openat(AT_FDCWD, "secret_number", O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, 0600) = 4
unlink("secret_number") = 0
write(4, "The-number-I-am-thinking-of-right-now-is-[uppercase-matters]:-\0\0\0\0\0\..."..., 4096) = 4096
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x7f46b8703000
close(4) = 0
write(2, "What-hex-number-am-I-thinking-of-right-now?-", 44What hex number am I thinking of right now?) = 44
fstat(0, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}) = 0
read(0BE3F5154
, "BE3F5154\n", 1024) = 9
write(2, "\33[32mSUCCESS\33[0m\n", 17SUCCESS

Επίλυση

Παρατηρούμε ότι ο γρίφος καταγράφει τον ζητούμενο αριθμό στο αρχείο `secret_number`, το οποίο αφ' ενός διαγράφει με κλίση της `unlink()`, αφ' ετέρου χαρτογραφεί στην εικονική του μνήμη με χρήση της `mmap()`. Καταφέρνουμε να διαβάσουμε τον αριθμό δημιουργώντας το `secret_number` εκ των προτέρων, μαζί με ένα hard link προς αυτό, έτσι ώστε να συνεχίσει να είναι διαθέσιμο ακόμη και μετά την κλήση της `unlink()`.

Εμπόδιο 11

Διάγνωση

Όμοια με το Εμπόδιο 10, μόνο που γίνεται έλεγχος του reference count του αρχείου.

Επίλυση

Μη μπορώντας να χρησιμοποιήσουμε τη λύση του $10^{ου}$ εμποδίου, αναζητούμε τον αριθμό στην εικονική μνήμη του γρίφου. Συγκεκριμένα, μεταβαίνουμε στον κατάλογο `/proc/<riddle_pid>/map_files` και βρίσκουμε τη χαρτογράφηση του αρχείου βάσει του ονόματος magic_mirror στην ανεπτυγμένη διεύθυνση των symlinks. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση εικονικής μνήμης που επιστρέφει η κλήση της `mmap()`. Χάριν απλότητας, η λύση του εμποδίου 11 έχει υλοποιηθεί σε Bash και παρατίθεται στο αρχείο `src/C11.sh`.

Εμπόδιο 12

Διάγνωση

Ο γρίφος δημιουργεί ένα αρχείο της μορφής `/tmp/riddle-XXXXXX`, εξασφαλίζοντας την εκ νέου δημιουργία του με χρήση της μάσκας `O_EXCL`, και στη συνέχεια το χαρτογραφεί στη μνήμη του. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουμε πρόσβαση στο αρχείο αυτό, να μεταβούμε σε ένα offset και να γράψουμε έναν τυχαίο χαρακτήρα που δίνεται από τον γρίφο.

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[], [], 8) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_DROPPABLE|MAP_ANONYMOUS, −1, 0)
= 0x7fc979be5000
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, −1, 0) =
0x7fc979be4000
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
getrandom("\x31\x86\x87\xf5\x67\x84\xa1\xbf\x09\x83\x1a\xfc\xf4\x32\x17\x4e\xa2...", 32, 0) =
32
openat(AT_FDCWD, "/tmp/riddle−QU2uSt", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = 4
ftruncate(4, 4096) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x7fc979be3000
write(2, "I-want-to-find-the-char-'X'-at-0"..., 46I want to find the char 'X' at 0x7fc979be306f
) = 46

Επίλυση

Η δοθείσα διεύθυνση προκύπτει από τη θέση του αρχείου στην εικονική μνήμη της διεργασίας, συν μια μετατόπιση. Δεδομένου ότι το μέγεθος ενός μπλοκ μνήμης είναι 4MB, λαμβάνουμε το offset ως τη τελευταία διεύθυνση $\mod 0x1000$. Ακόμη, επειδή το ήμιση του ονόματος του αρχείου παράγεται τυχαία, λαμβάνουμε το ορθό όνομα διατρέχοντας τα symlinks του `/proc/<riddle_pid>/map_files`, όμοια με το $11^ο$ εμπόδιο, μόνο που εδώ εκτελούμε την εντολή Bash με χρήση της `system()`.

Σημειώνουμε ότι, αγνοώντας την επίκλιση προς την απλότητα της λύσης, λαμβάνουμε τη διεύθυνση και τον χαρακτήρα από τον γρίφο ανακατευθύνοντας την έξοδό του σε ένα pipe προς τη γονεϊκή μας διεργασία, όπου την αναλύουμε. Απόρροια της επιλογης αυτής είναι η απόκρυψη του μηνύματος επιτυχίας από τον χρήστη.

Εμπόδιο 13

Διάγνωση

Δημιουργείται ένα αρχείο `.hello_there`, επεκτείνεται σε 0x8000B, χαρτογραφείται στη μνήμη και στη συνέχεια περικόπτεται σε 0x4000B με διαδοχικές κλήσεις της `ftruncate`. Στη συνέχεια, ο γρίφος περιμένει έως ότου του δοθεί κάποια είσοδος, όποτε και αποπειράται να προσπελάσει να περικομμένη μνήμη.

[pid 31180] open(".hello_there", 0x42, 0600 <unfinished ...>
[pid 31180] openat@SYS(AT_FDCWD, ".hello_there", 0x42, 0600) = 4
[pid 31180] <... open resumed>) = 4
[pid 31180] ftruncate(4, 32768 <unfinished ...>
[pid 31180] ftruncate@SYS(4, 32768) = 0
[pid 31180] <... ftruncate resumed>) = 0
[pid 31180] mmap(nil, 32768, 0b11, 0x1, 4, 0 <unfinished ...>
[pid 31180] mmap@SYS(nil, 32768, 3, 1, 4, 0) = 0x7f61115f7000
[pid 31180] <... mmap resumed>) = 0x7f61115f7000
[pid 31180] ftruncate(4, 16384 <unfinished ...>
[pid 31180] ftruncate@SYS(4, 16384) = 0
[pid 31180] <... ftruncate resumed>) = 0

Επίλυση

Όσο περιμένει ο γρίφος, καλούμε την `ftruncate` και επανεπεκτείνουμε το αρχείο στα 0x8000B, οπότε η μετέπειτα προσπέλαση επιτυγχάνει.

Εμπόδιο 1

Διάγνωση

Επίλυση