

0 ~ 31、127 控制字符

BIN	DEC	HEX	缩写	解释	
00000000	0	0x00	NUL	空字符	'\0'
00000001	1	0x01	SOH	标题开始	
00000010	2	0x02	STX	正文开始	
00000011	3	0x03	ETX	正文结束	
00000100	4	0x04	EOT	传输结束	
00000101	5	0x05	ENQ	请求	
00000110	6	0x06	ACK	收到通知	
00000111	7	0x07	BEL	响铃	'\a'
00001000	8	0x08	BS	退格键	
00001001	9	0x09	HT	水平制表符	'\t'
00001010	10	0x0A	LF	换行键	'\n'
00001011	11	0x0B	VT	垂直制表符	
00001100	12	0x0C	FF	换页键	
00001101	13	0x0D	CR	回车键	'\r'
00001110	14	0x0E	SO	不用切换	
00001111	15	0x0F	SI	启用切换	
00010000	16	0x10	DLE	数据链路转义	
00010001	17	0x11	DC1	设备控制1	
00010010	18	0x12	DC2	设备控制2	
00010011	19	0x13	DC3	设备控制3	
00010100	20	0x14	DC4	设备控制4	
00010101	21	0x15	NAK	拒绝接收	
00010110	22	0x16	SYN	同步空闲	
00010111	23	0x17	ETB	传输块结束	
00011000	24	0x18	CAN	取消	
00011001	25	0x19	EM	介质中断	
00011010	26	0x1A	SUB	替补	
00011011	27	0x1B	ESC	溢出	
00011100	28	0x1C	FS	文件分割符	
00011101	29	0x1D	GS	分组符	
00011110	30	0x1E	RS	记录分离符	
00011111	31	0x1F	US	单元分隔符	
01111111	127	0x7F	DEL	删除	