

# HW73005-L2000

## 体验桌制作深化交付说明

R01 · 2026-10-01

本版依据顾客DWG有效模型、引用块、尺寸和五张参考照片制作。顾客确认桌面共2组翻盖，每组1个三位五孔并带3USB的排插，总计2个；色号、光泽、图示指定公差及外观工艺按样板。

| 控制项  | 同版结论                             |
|------|----------------------------------|
| 成品外包 | 2000×1200×900；单位mm               |
| 桌面   | T18阻燃多层三聚氰胺板，双贴面；周边T0.25科技木皮     |
| 金属   | 侧边/腿T1.5，底盘T1.0，C筋T2.0；外观按样板     |
| 供电配置 | 桌面排插2；桌肚八位五孔排插2；明装五孔安全插座1        |
| 过线小件 | 外护套20；内盖10；镀锌内片10                |
| 成果   | 原生DWG 2004、同版PDF、BOM四表、交付说明与ZIP  |
| 当前级别 | R01成型深化稿。含设计调整、配作接口和首件工序；尚未生产放行。 |

### 文件使用边界

DWG中每个图页有独立布局，模型实体以mm绘制；总装/零件图按图签比例输出，明确标出的局部放大图除外。纸面标注优先，不从截图量尺寸。图签未填写实际审核人的姓名。

数字结构校核、PDF视觉检查和公开下载验证各自独立。它们不替代接收方CAD实机编辑、实际样板核对、工厂折弯试制、电气装配检验或首件验收。

图号、PDF页码与件号索引

| 页  | 图号    | 内容                           | 件号                                          |
|----|-------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | A01   | 整桌总装·三视、基准与装配尺寸              | A01                                         |
| 2  | A02   | 总装拆件·构件分离轴测与安装层次             | W01、W02A、W02B、A05、S01、S02、S04、S05、S07、A07   |
| 3  | A04   | 钢结构总成·底视布置、三视与焊接             | A04                                         |
| 4  | A03   | 桌面与翻盖总成   孔位、毛刷及护口布置         | A03                                         |
| 5  | A05   | 承托盒总成   两组翻盖下方安装             | A05                                         |
| 6  | W01   | W01 桌面成品板   实际切口与封边控制        | W01                                         |
| 7  | W02   | W02A / W02B 翻盖板   有槽与实板配对    | W02A、W02B                                   |
| 8  | W03   | W03 承托盒长侧板   阻燃多层板           | W03                                         |
| 9  | W04   | W04A / W04B 承托盒短侧板   有孔与无孔分件 | W04A、W04B                                   |
| 10 | W05   | W05 承托盒底板   托底构造与三视          | W05                                         |
| 11 | S01   | 长边斜腹板·成型与端部放样                | S01                                         |
| 12 | S02   | 短边斜腹板·成型与端部放样                | S02                                         |
| 13 | A07   | 刀形桌腿总成·分缝、脚件与过线              | A07                                         |
| 14 | S03A  | 刀形腿壳·成型三视与焊缝                 | S03A                                        |
| 15 | S03BC | 刀形腿封板·内端板与底封板                | S03B、S03C                                   |
| 16 | S04   | 桌肚底盘·折边、检修口与定位               | S04                                         |
| 17 | S07   | 检修门·门缝、铰链与排插固定               | S07                                         |
| 18 | S05   | S05 长向 C 型加强筋成型制作            | S05                                         |
| 19 | S06   | S06 U 型卡槽成型制作与安装             | S06                                         |
| 20 | A06   | A06 小孔过线护口组件   配合与安装         | A06                                         |
| 21 | M01   | M01 304不锈钢过线外护套   20件/桌      | M01                                         |
| 22 | M02   | M02 304不锈钢过线内盖   10件/桌       | M02                                         |
| 23 | M03   | M03 内盖镀锌内贴片   10件/桌          | M03                                         |
| 24 | E01   | 电气安装与走线   位置、连接及R01过线调整      | E01、E02、E03、E04、E05、E06                     |
| 25 | H01   | 五金与毛刷配套   数量、接口及模板配钻         | H01、H02、H03、H04、H05、H06、H07、H08、H09、B01、B02 |

BOM中的总成行用于装配追溯，不与子件重复领料；左右或异形件分别计数。线缆、管材和保护材料按现场实际长度配置，未知值保持空值，不以0代替。

# R01尺寸协调与设计改变

| 项目     | 原图问题 / 本版处理                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 总高     | 源钢腿882加脚伸出5及桌面18会达到905；本版采用钢腿877、脚伸出5、桌面18，闭合为900。                              |
| 桌体外包   | 源底视深向几何1200而覆字1190；本版金属1990×1190，桌面四边各退5。                                       |
| 加强筋    | 源T3线稿与T2文字冲突，采用T2；30×97、唇13，净距430、外跨490。                                        |
| 筋端干涉   | 原斜端与腹板内面局部交叉；本版上端及斜面向桌内净退至少1，保留阶梯和底退台。                                          |
| 翻盖     | 每组开口300×140；A有槽盖、B实截面各1片；每片298×58×18，长度方向1+298+1。                               |
| 承托盒    | 每盒330×230×96；R01选T15阻燃多层板侧板、T5底板；每盒一个短侧板φ50过线孔。                                 |
| 底盘/检修门 | 底盘外包1769.4×969.4×15，定位115.3/115.3；检修孔X500，Y190/850，1000×160；门994.8×154.8，边缝2.6。 |
| 腿分片/底板 | 开口刀形壳+内端板+底封板；底封板T1.5、M8焊母8、调节脚8。分缝和底板厚为R01选定。                                  |
| 桌面紧固   | R01定12枚Φ4×12木螺钉；钢件φ4.5；木板预钻φ2.5深10，避免打穿。                                        |
| 过线冲突   | 源≥25铁管与刀形腿净腔约24.7不相容。本版提出管止于腿上口、腿内线缆保护引出；需实物样板/工厂复核该改变。                         |

## 加工、装配与外协执行

木作：先核对板材和样板，按W01孔槽加工；翻盖从同纹理区配取并保持A/B方向。工厂结合实际刀具、锯缝和封边厚度分配余量，不将成品2000×1200直接当基板尺寸。全桌20个小孔按外护套主体φ10.9配合试钻，φ11.9是法兰，不能误作通孔。

钣金：按成型三视和截面开工艺展开；结合实际材料、内R、折弯扣除和焊接收缩先试1件。腹板端口、刀形壳与底封板需按1:1成型轮廓配切。先焊母和内附件、后封壳；骨架点固校方，再对称分段焊。外露焊缝打磨及表面处理按样板。

车加工：M01/M02采用304不锈钢棒；按同版剖面保留法兰、台阶、通孔/盲孔及圆角。M03为φ6×3镀锌内片。先加工一组外护套/内盖试配，再按图示公差与样板执行；内片粘接后不得脱落或凸出妨碍装配。

装配：钢架完成外观处理后装脚、门、护口与线缆保护；试装桌面、承托盒和翻盖，检查中心毛刷净槽20及启闭空间。排插及固定器避开门锁舌和合页转轴。接线采用源指定3×1.5mm²，端子连接处加黄腊管，线缆夹持并消除锐边。

## 必须在工厂完成的具体闭合项

| 对象                          | 所缺实物或工艺数据                 | 影响                         |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| S01/S02/S03/S04/S05/S06/S07 | 实际板材、折弯机/模具、K因子或实测扣除、焊接收缩 | 不能将成型外包当最终激光展开料            |
| S03C及腿端口                    | 首件壳体与腹板成型实物               | 底板内轮廓和顶斜口需套样配切             |
| 锁/铰链/排插固定器/毛刷               | 实际品牌型号及安装模板、样板            | 孔形、夹持接口及毛刷卡入尺寸需实配          |
| 腿内过线                        | 顾客样板或等效实物、实际护管和线缆         | 核实≥25管与腿腔矛盾的解决方案           |
| 整桌                          | 首件与使用条件                   | 静载/稳定性、翻盖与检修门、脚调节、电气检验尚未实测 |

原图参考照片与对应工序



刀形腿内脚件：隐形调节脚及底部装配。

来源：顾客DWG有效图片 C908



翻盖合页示意：闭合、开启与接缝按实配。

来源：顾客DWG有效图片 C909



木饰面与钢侧边：纹理、封边和外观按样板。

来源：顾客DWG有效图片 C90A

接线方便 接线端子

只需四步接线，快速方便



端子参考：按实际端子和线径完成绝缘保护。

来源：顾客DWG有效图片 C90B



白色护口：承托盒φ50安装孔，选件实配。

来源：顾客DWG有效图片 D95E

## 逐类验证记录

| 类别     | 检查范围 / 结果                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 来源     | 顾客DWG：有效模型/引用块与五张图片已提取<br>旧未引用说明未纳入；原件副本只读归档                                                                             |
| 三视/接口  | 总装、分总成及制作件：已绘并进行图页复核；配作接口另列<br>各件front/top/side字段指向对应图页；曲面壳、折弯展开和到货五金仍须首件                                                |
| CAD结构  | 同版DXF/DWG：DWG2004回读及逐实体校核通过<br>真AC1018、mm、25布局、144原生尺寸；29031项数值比较最大差5.83e-11，小于1e-7；转换副本补齐尺寸缓存和VIEWPORTS图层               |
| PDF视觉  | 全图册：25页逐页目检通过<br>中文、页码、图签、裁切与重叠检查；第9页尺寸已修；PDF SHA256<br>0c985bdb8ef0cef5bd1bed98eaff329f0e4b17fdf5297fe6138f533186925f31 |
| 同版清单   | 件号/页码/数量：42项件号、数量和父级核对通过<br>25图号映射一致，无缺失父级或自指；装配与领料分别计数；E04/E05长度留空                                                      |
| 制造     | 钣金展开及腿配切：外部待定<br>需实际板材/刀具、折弯扣除、成型首件和焊接收缩；未发布最终展开下料                                                                       |
| 外购接口   | 锁/铰链/排插/毛刷：按到货模板及样板配作<br>型号未指定；本版已定安装基准，孔形/型材卡入尺寸不得猜测                                                                    |
| 过线冲突   | 刀形腿与≥25铁管：R01提出调整，实物待核<br>腿净腔约24.7；管止于腿上口，腿内线缆加保护与夹持；不得当原管贯穿已满足                                                          |
| 接收方CAD | 实际接收软件/版本：未执行<br>ODA转换和ezdxf回读不替代接收方CAD操作验收                                                                              |
| 首件/电气  | 工厂实物：未执行<br>强度稳定性、脚调节、门盖启闭及电气检验须实物完成                                                                                     |

## 文件身份与使用

正式下载文件及SHA-256以网页 project.json 和交付包内交付清单.json为准。哈希用于核对下载完整性，不是加工正确性证明。原顾客文件保存在本地source目录，未被覆盖。

未完成的外部验收：实际接收方CAD打开/重生成/编辑、工厂展开及首件、电气装配测试。公开本版用于复核和工厂深化配作，不等同于批量生产放行。