Segurança e emergência no eletroposto

O que o operador pode fazer, o que é proibido e como agir em emergências

CG-SEG-07 · Revisão 1 · maio de 2026

Documento simulado para fins acadêmicos — EV Challenge 2026 (FIAP + GoodWe), projeto ChargeGrid Assistant, Equipe LCE. Não é documentação oficial da GoodWe. Os produtos, valores e regras de operação descritos são fictícios e coerentes com os dados de demonstração do assistente.

1 Princípios

A segurança das pessoas vem antes da operação do posto. Em caso de dúvida, trate a situação como emergência.

O operador não faz intervenção elétrica. Serviços em instalações elétricas só podem ser feitos por profissionais autorizados, com a qualificação ou a habilitação exigida pela NR-10, a norma regulamentadora de segurança em instalações e serviços em eletricidade.

O ChargeGrid Assistant não orienta reparos elétricos nem diagnósticos que exijam abrir o equipamento ou inspecioná-lo por dentro.

2 O que o operador pode e não pode fazer

2.1 O operador pode

- Acionar o botão de parada de emergência do carregador.
- Fazer o reinício local pelo menu do display e usar as ações remotas do EV ChargeOps.
- Isolar e sinalizar a área de um carregador com problema.
- Marcar um carregador como Indisponível.
- Limpar a parte externa dos carregadores com pano seco.

2.2 O operador não pode

- Abrir o gabinete do carregador ou remover tampas.
- Mexer no quadro elétrico ou religar disjuntor desarmado. Em emergência, a energia do posto é cortada pelo botão de desligamento geral, descrito na seção 3 deste documento.
- Reparar, emendar ou substituir cabos e conectores.
- Usar adaptadores, extensões ou ferramentas no conector.
- Liberar para uso um carregador com falha de isolamento ou com dano visível.

3 Equipamentos de segurança do posto

- Botão vermelho de parada de emergência em cada carregador.
- Botão de desligamento geral do posto, ao lado do quadro elétrico, identificado com placa.
- Extintores de CO2 e de pó químico ABC, adequados para equipamentos elétricos, ao lado da área de recarga.
- Sinalização das vagas de recarga e iluminação noturna.

4 Procedimentos de emergência

4.1 Fumaça, cheiro de queimado ou fogo no carregador

a) Se for seguro, acione a parada de emergência do carregador ou o desligamento geral do posto.

b) Afaste as pessoas e não deixe ninguém se aproximar.

c) Ligue para o Corpo de Bombeiros (193).

d) Só use o extintor de CO2 ou de pó químico ABC em princípio de incêndio, se tiver treinamento e uma rota de fuga livre. Nunca use água em equipamento energizado.

4.2 Incêndio em veículo elétrico

Um incêndio em bateria de veículo elétrico pode durar muito tempo, reacender depois de apagado e liberar gases tóxicos. Não tente combater o fogo.

Acione o desligamento geral do posto se for seguro, afaste todas as pessoas, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) e informe que se trata de um veículo elétrico.

4.3 Choque elétrico

a) Não toque na vítima enquanto ela estiver em contato com o equipamento ou com o cabo.

b) Corte a energia pela parada de emergência ou pelo desligamento geral, se for seguro.

c) Ligue para o SAMU (192) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

d) Depois de cortada a energia, siga as orientações do atendente de emergência até a chegada do socorro.

4.4 Cabo ou conector danificado

Interrompa o uso, marque o carregador como Indisponível no EV ChargeOps, isole e sinalize a vaga e abra chamado de manutenção técnica com prioridade alta. Não tente reparar o cabo nem usar fita isolante.

4.5 Alagamento

Se a água atingir a base dos carregadores, não se aproxime e não deixe veículos recarregarem. Acione o desligamento geral do posto se puder fazer isso sem entrar na água, marque os carregadores como Indisponíveis e só libere o uso depois de uma inspeção técnica.

4.6 Colisão contra o carregador

Interrompa o uso do carregador atingido, mesmo que ele pareça funcionar, isole a área e abra chamado com prioridade alta. Se houver cabo exposto, peças soltas ou fumaça, siga a seção 4.1 deste documento.

5 Depois da emergência

a) Registre a ocorrência no EV ChargeOps, em Suporte > Registrar ocorrência, com horário, carregador, o que aconteceu e o que foi feito.

b) Não religue nem libere o carregador antes da inspeção técnica.

c) Informe o administrador do posto.

6 Telefones de emergência

Serviço	Telefone
Corpo de Bombeiros	193
SAMU	192
Polícia Militar	190