



YOSE POWER

Li-ion Battery User Manual

**WARNING: do not allow children contact
with this product to avoid accidents!**



Find us on:


www.facebook.com/yosepower

Thank you for choosing YOSE POWER Li-ion battery!

The following instructions will help you to use your new battery more safely and correctly. In this correct using condition, you can effectively prolong battery life and maintain good battery condition.

Caution

1. The battery must be prohibited short circuit, e.g. by taping the terminals.
2. Prohibit discharging through charging port or charging battery through discharge port.
3. Keeping away from the fire source and the heat source, prohibit putting battery into fire!
4. Prohibit vibrating, impacting and pressing.
5. Please pay attention to water proof and moisture proof.
6. Working temperature for charge: $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
Working temperature for discharge: $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.
7. Keeping away from children.
8. If the battery is hot, bad smell or smoking, please stop using it immediately and contact us.
9. Please use the matching charger to charge, otherwise will damage the battery.
10. Due to shipping requirements, the battery is not fully charged (approx. 60% capacity) when it is shipped from factory. Please charge the battery to full before use.
11. We provide 18 months warranty for battery, during warranty period, prohibit disassembling the Li-ion battery by yourself.
12. In order to avoid fire or explosion during charging, it is recommended to use the original charger for charging in an environment without flammable materials such as a garage. It is recommended not to bring the battery into the room for charging!



How to charge for Li-ion battery

1. Put the charger's output plug into battery's charging port, then put the charger's AC power plug into the city's electric socket.
2. During charging, the indicator light of charger is red. When the light is green, it means that the battery is full of power.
3. During charging, if charger has bad smell or smoking please stop using it and contact us for suggestion.
4. If the charging time over 10 hours but LED light doesn't turn to green please stop charging.

Storage, maintenance and transportation

1. Lithium-ion battery has no memory effect, so 70% capacity start to charge is forever better than only 10% capacity start to charge.
2. If it is not used for a long time, please remove it from the equipment and store it separately in a dry and ventilated place to prevent the battery from rusting and damaging.
3. If the battery is going to be stored for a long time, please charge it to about 60% every three months.
4. The storage conditions for battery: environment temperature is $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ environment humidity is 5%-75%RH.
5. The battery must be packed into suitable carton for transport, prohibit vibrating, impacting and pressing on carton, avoid staying long time in strong sunlight and heavy rain.
6. Forbidden in passenger aircraft, cargo aircraft only.
7. Please make sure battery switch is turned off during transportation, otherwise it will cause fire or even explosion due to short circuit.

Important notice for recycling of used batteries

As a professional battery distributor, we strictly abide by local laws and regulations to ensure battery quality, transportation and storage safety, environmental protection and other electric products. According to the battery regulation, batteries must not be disposed of with household ordinary waste. Consumers are obliged to dispose of the used batteries to the professional recycling agency for proper disposal. They must not be arbitrarily throw into the trash. Please protect the environment!

Typical fault and troubleshooting

Fault	Reasons	Solutions
Battery has no output.	The power switch/lock is off	Open the switch/lock
	Discharge fuse is broken	Replace a new fuse
	The output wire of battery is not connected.	Connect the output wire of battery correctly according to the manual.
	The battery is beyond of the discharge protection.	Charge for the battery .
Battery can't be charged	Charger is broken	Use a new charger
	Charge fuse is broken	Replace a new fuse
	The charge port wire of battery is not connected.	Connect the charge port wire of battery correctly according to the manual.
battery's LED indicator not shine	The power switch/lock is off	Open the switch/lock
	The indicator wire is not connected	Connect the indicator wire correctly according to the manual.

More info please contact us via: service@yosepower.com

Batt-Reg.-Nr.DE 10983121
VerpackG:DE 5677895103216
WEEE-Reg-Nr.DE 31838004



EC REP

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com Tel: 004915731153070

UK REP

TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
tanmetbiz@outlook.com Tel: 00442922550866

Wir freuen uns, dass Sie sich YosePower Li-ion Akku entschieden haben.

Bitte Sie lesen sie vor dem Gebrauch des Akkus sorgfältig diese Bedienungsanleitung, um die YosePower Li-ion Batterie anzuwenden.


Um eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu erreichen, sollten folgende Hinweise unbedingt beachtet werden:

Warnungen

1. Verboten den positiven Pol und den negativen Pol vom Eingang/Ausgang der Batterien nicht, um den Kurzschluss zu vermeiden..
2. Verboten mit Ladung-Port zu entladen, und mit Entladung-Port zu laden.
3. Die Batterien müssen entfernt weit Feuer- und Hitzequelle sein.
4. Sorgen Sie dafür für eine gute und vibrationsarme Einbauposition.
5. Werfen das Produkt nie ins Feuer, oder ins Wasser.
6. Betriebstemperatur von Ladung: 0 45 ~ 45 °C
Betriebstemperatur von von Entladung: -20 °C ~ 55 °C.
7. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
8. Wenn der Akku heiß ist, schlecht riecht oder raucht, stellen Sie ihn bitte sofort ein und setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
9. Verwenden Sie zum Aufladen das passende Ladegerät.
10. Aufgrund der Versandanforderungen ist der Akku ab Werk nicht vollständig aufgeladen (ca. 60% Kapazität). Bitte laden Sie den Akku vor dem Verwendung vollständig auf.
11. Wir gewähren 18 Monate Garantie auf den Akku.
12. Um ein versehentliches Brennen oder eine Explosion während des Ladevorgangs zu vermeiden, wird empfohlen, das Original-Ladegerät zum Laden in einer Umgebung ohne brennbare Materialien wie eine Garage zu verwenden. Es wird empfohlen, den Akku nicht zum Laden in den Raum zu bringen!

Wie laden Sie einen Li-Ionen-Akku auf

1. Stecken Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Akkus und dann den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn die LED grün leuchtet, ist der Akku voll.
3. Wenn das Ladegerät während des Ladevorgangs schlecht riecht oder raucht, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an uns, um einen Vorschlag zu bekommen.
4. Wenn die Ladezeit mehr als 10 Stunden beträgt und die LED nicht grün leuchtet, beenden Sie den Ladevorgang.



Lagerung, Wartung und Transport

1. Der Lithium-Ionen-Akku hat keinen Memory-Effekt. Daher ist ein Ladebeginn von 70% für immer besser als ein Ladebeginn von nur 10%.
2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie es bitte aus dem Gerät und lagern Sie es separat an einem trockenen und belüfteten Ort, um ein Rosten und Beschädigen des Akkus zu vermeiden.
3. Wenn der Akku längere Zeit gelagert werden soll, laden Sie ihn mindestens alle drei Monate auf etwa 60% der vollen Kapazität auf.
4. Die Lagerbedingungen für die Batterie: Die Umgebungstemperatur beträgt -20 °C ~ 55 °C. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 5% -75% RH.
5. Der Akku muss in einem geeigneten Karton für den Transport verpackt sein. Vermeiden Sie

- Vibrationen, Stöße und Druck auf den Karton. Vermeiden Sie es, lange Zeit in starkem Sonnenlicht und starkem Regen zu bleiben.
6. Verboten in Passagierflugzeugen; Nur in Frachtflugzeuge.
 7. Bitte stellen Sie sicher, dass der Batterieschalter während des Transports ausgeschaltet ist, da er sonst aufgrund eines Kurzschlusses einen Brand oder sogar eine Explosion verursachen kann.

Wichtiger Hinweis zum Recycling gebrauchter Batterien

Als professioneller Batteriedistributor halten wir uns strikt an die örtlichen Gesetze und Vorschriften, um Batteriequalität, Transport- und Lagersicherheit sowie Umweltschutz zu gewährleisten und andere elektrische Produkte.

Gemäß der Batterieverordnung dürfen Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, die verbrauchten Batterien der Entsorgung zuzuführen professionelle Recycling-Agentur für die ordnungsgemäße Entsorgung. Sie dürfen nicht in den Hausmüll werfen. Bitte schützen Sie die Umwelt!

Typischer Fehler und Lösungen

Fehler	Fehlerursachen	Lösungen
Batterie hat keinen Output	Der Schalter / das Schloss ist ausgeschaltet	Öffnen Sie den Schalter / das Schloss
	Entladesicherung ist defekt	Tauschen Sie eine neue Sicherung aus.
	Das Ausgangskabel der Batterie ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Ausgangskabel der Batterie richtig an, wie im Handbuch beschrieben.
	Der Akku befindet sich außerhalb des Entladeschutzes.	Laden Sie den Akku auf.
Der Akku kann nicht geladen werden	Das Ladegerät ist defekt.	Verwenden Sie ein neues Ladegerät
	Die Ladesicherung ist defekt.	Tauschen Sie eine neue Sicherung aus.
	Das Ladeanschlusskabel des Akkus ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Ladeanschlusskabel des Akkus gemäß der Bedienungsanleitung korrekt an.
Die LED des Akkus leuchtet nicht	Der Netzschalter / das Schloss ist ausgeschaltet	Öffnen Sie den Schalter / das Schloss
	Das Anzeigekabel ist nicht angeschlossen	Schließen Sie das Anzeigedraht richtig an, wie im Handbuch beschrieben.

Weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über: service@yosepower.com

Batt-Reg.-Nr.DE 10983121
VerpackG:DE 5677895103216
WEEE-Reg-Nr:DE 31838004



EC	REP	EUBRIDGE ADVISORY GMBH Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany eubridge@outlook.com Tel: 004915731153070
-----------	------------	--

UK	REP	TANMET INT'L BUSINESS LTD 9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK tanmetbiz@outlook.com Tel: 00442922550866
-----------	------------	---



OFFICIAL ONLINE SHOP

<https://yosepower.com>




Merci d'avoir choisi les batteries Li-ion YOSE POWER!

Les instructions suivantes vous aideront à utiliser la nouvelle batterie avec davantage de sécurité et de manière plus appropriée. Dans la condition d'utilisation correcte, vous pouvez effectivement prolonger la durée de vie de la batterie et la maintenir un bon état.

Attention

1. La batterie doit être interdite de court-circuit, par exemple en collant les terminaux.
2. Ne déchargez pas par le port de charge et ne chargez pas la batterie par le port de décharge.
3. Éloignez-vous du feu et des sources de chaleur et ne mettez pas la batterie dans le feu!
4. Les vibrations, impacts et pressions sont interdits.
5. S'il vous plaît être imperméable à l'eau et à l'épreuve de l'humidité.
6. Température de fonctionnement de charge: $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
Température de fonctionnement de la décharge: $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.
7. Garder loin des enfants.
8. Si la batterie est chaude, une mauvaise odeur ou fume, arrêtez de l'utiliser immédiatement et contactez-nous.
9. Veuillez utiliser le chargeur correspondant pour charger, sinon la batterie sera endommagée.
10. En raison des exigences de transport, la batterie n'est pas complètement chargée en usine (capacité environ 60%). Veuillez charger complètement la batterie avant utilisation.
11. Nous fournissons une garantie de 18 mois pour la batterie. Pendant la période de garantie, il est interdit de démonter la batterie au lithium-ion par vous-même.
12. Pour éviter un incendie accidentel ou une explosion pendant la charge, il est recommandé d'utiliser le chargeur d'origine pour la charge dans un environnement exempt d'articles inflammables (par exemple, un garage). Il est recommandé de ne pas amener la batterie à l'intérieur pour la recharge!



Comment charger la batterie Li-ion

1. Mettre la prise de sortie du chargeur dans le port de charge de la batterie, puis mettre la prise de courant AC du chargeur dans la prise électrique de la ville.
2. L'indicateur de charge est rouge pendant la charge. Lorsque le voyant est vert, cela signifie que la batterie est complètement chargée.
3. Pendant la charge, si le chargeur a une mauvaise odeur ou de fume s'il vous plaît arrêter de l'utiliser et contactez-nous pour suggestion.
4. Si le temps de charge dépasse 10 heures, mais le voyant ne tournent pas au vert, s'il vous plaît arrêter de charger.

Stockage, maintenance et transport

1. La batterie lithium-ion n'a pas d'effet de mémoire, donc 70% de capacité pour commencent à charger est toujours mieux que seulement 10% de capacité pour commencent à charger.
2. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez-la de l'équipement et stockez-la séparément dans un endroit sec et ventilé pour empêcher la batterie de rouiller et d'endommager.
3. Si la batterie va être de stockage pendant une longue période, chargez-la à environ 60% de la pleine capacité au moins tous les trois mois.
4. Les conditions de stockage de la batterie : la température de l'environnement est de -20°C à 55°C , l'humidité de l'environnement est de 5% à 75% RH.
5. La batterie doit être emballée dans un carton approprié pour le transport, interdire la vibration, l'impact et le pressage sur le carton, éviter de rester longtemps en plein soleil et de fortes pluies.
6. Interdit d'utiliser sur les avions de passagers et les avions cargo.

7. Veuillez vous assurer que l'interrupteur de la batterie est éteint pendant le transport, sinon cela provoquera un incendie ou même une explosion en raison d'un court-circuit.

Avis important pour le recyclage des batteries usagées

En tant que distributeur professionnel de batteries, nous respectons scrupuleusement les lois et règlements locaux afin d'assurer la qualité de la batterie, la sécurité du transport et du stockage, ainsi que la protection de l'environnement et autres produits électriques.

Selon le règlement sur les batteries, les batteries ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires. Les consommateurs sont tenus de remettre les batteries usagées à des agences de recyclage professionnelles pour une élimination appropriée.

Ils ne doivent pas être jetés à la poubelle. S'il vous plaît protéger l'environnement!

Panne typique et dépannage/Panne

Défaut	Cause	Solutions
La batterie n'a pas de sortie.	L'interrupteur d'alimentation / Le verrouillage est éteint.	Ouvrir l'interrupteur d'alimentation / le verrouillage.
	Le fusible de décharge est cassé.	Remplacer un nouveau fusible.
	Le câble de sortie de la batterie n'est pas connecté.	Connectez correctement le câble de sortie de la batterie selon le manuel.
	La batterie est au-delà de la protection de décharge.	Recharger la batterie.
La batterie ne peut pas être chargée.	Le chargeur est cassé.	Utilisez un nouveau chargeur.
	Le fusible de Charge est cassé.	Remplacer un nouveau fusible.
	Le câble de port de charge de la batterie n'est pas connecté.	Connectez correctement le câble de port de charge de la batterie selon le manuel.
L'indicateur LED de la batterie ne brille pas.	L'interrupteur d'alimentation / Le verrouillage est éteint.	Ouvrir l'interrupteur d'alimentation / le verrouillage.
	Le câble d'indicateur n'est pas connecté	Connectez correctement le câble d'indicateur selon le manuel.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:
service@yosepower.com

Batt-Reg.-Nr.DE 10983121
VerpackG.DE 5677895103216
WEEE-Reg-Nr.DE 31838004



EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com Tel: 004915731153070




TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
tanmetbiz@outlook.com Tel: 00442922550866

iMuchas gracias por elegir la batería de litio-ion Yose Power!

Siga las instrucciones y le podrá a utilizar la batería nueva más seguridad y correctamente. En esta condición de uso correcta, puede prolongar la vida de la batería y mantenerla en buen estado.

Atención

1. La batería debe prohibir el cortocircuito.
2. Está prohibido la descarga a través del puerto de carga o la carga de la batería a través del puerto de descarga.
3. Aléjate del fuego y el calor. Está prohibido meter la batería en el fuego.
4. Están prohibido vibrar, impactar y presionar.
5. Cuidado resistente al agua y resistente a la humedad.
6. Temperatura de trabajo para la carga: $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
Temperatura de trabajo para la descarga: $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
7. Aléjate del niño.
8. Si la batería está caliente, mal olor o humeante, deje de usarla inmediatamente y contacte con nosotros..
9. Utilice el cargador correspondiente, de otro modo, dañará la batería.
10. Debido a los requisitos de envío, la batería no está completamente cargada (aprox. 60% de capacidad) cuando se envía de fábrica. Hay que cargar la batería antes de usarla.
11. Ofrecemos 18 meses de garantía para la batería. Está prohibido deshacer la batería de iones de litio por sí mismo.
12. Para evitar incendios o explosiones accidentales durante la carga, se recomienda utilizar el cargador original para cargar en un entorno sin materiales inflamables como un garaje. Se recomienda no llevar la batería a la habitación para cargarla.



Cómo carga la batería de Litio-ion

1. Inserte el aparato de salida del cargador en el puerto de carga de la batería y luego inserte el aparato de alimentación de CA del cargador en el enchufe.
2. Al cargar, la luz del cargador es roja y cuando la batería está completamente cargada, la luz es verde.
3. Si la batería está humeante, deje de usarla y contacte con nosotros.
4. Si el tiempo de carga es más de las 10 horas pero la luz LED no se vuelve verde, deje de usarla y contacte con nosotros.

Almacenamiento, mantenimiento y transporte

1. La batería de iones de litio no tiene efecto memoria, por lo que el 70% de la capacidad para comenzar a cargar es mejor que el 10% de capacidad para comenzar a cargar.
2. Si no usa la batería durante un tanto tiempo, retírela del equipo y guárdela por separado en un lugar seco y ventilado para evitar que la batería se oxide y clañe.
3. Si la batería se va a almacenar durante mucho tiempo, cárguela hasta aproximadamente el 60% de su capacidad al menos cada tres meses.
4. Las condiciones de almacenamiento de la batería: la temperatura ambiente es $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$, la humedad ambiente es 5% -75% RH.
5. La batería debe embalarse en una caja de cartón adecuada para su transporte. Están prohibido vibrar, impactar y presionar. Evite permanecer mucho tiempo bajo el sol fuerte y la lluvia intensa.
6. Prohibido en aviones de pasajeros. solo aviones de carga.
7. Asegúrese de que el interruptor de la batería esté apagado durante el transporte; de lo contrario, provocará un incendio o incluso una explosión debido a un cortocircuito.

Consejos importantes para reciclar batería usadas

Como un distribuidor profesional de batería ,observamos estrictamente las leyes y reglamentos locales para garantizar la calidad de la batería, la seguridad en el transporte y almacenamiento y la protección del medio ambiente y otros productos eléctricos.

Los consumidores están obligados a desechar las batería usadas en la agencia de reciclaje profesional para su correcta eliminación.No deben tirarse arbitrariamente a la bsura. Cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos y todas.

Las averías típicas

Avería	Razones	Soluciones
Batería no tiene salida	El interruptor de alimentación/ cerradura está apagado.	Tiene que enciendar el interruptor o abrir la cerradura.
	Fusible de descarga está dañado.	Tiene que reemplazar un fusible nuevo.
	El cable de salida de la batería no está conectado.	Tiene que conectar el cable de salida de la batería correctamente según el manual.
	La batería está excedido de la protección de descarga.	Tiene que cargar la batería.
La batería no se carga	El cargador está dañado.	Tiene que usar un cargador nuevo.
	Fusible de carga está dañado.	Tiene que reemplazar un fusible nuevo.
	El cable de puerto de carga de la batería no está conectado	Tiene que conectar el cable de puerto de carga de la batería correctamente según el manual.
Indicador LED de la batería no tiene luz	El interruptor de alimentación/ cerradura está apagado.	Tiene que enciendar el interruptor o abrir la cerradura.
	El cable del indicador no está conectado.	Tiene que conectar el cable del indicador correctamente según el manual.

Más información por favor contáctenos:service@yosepower.com

Batt-Reg.-Nr.DE 10983121
VerpackG:DE 5677895103216
WEEE-Reg-Nr:DE 31838004



EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2 35510 Butzbach,Germany
eubridge@outlook.com Tel: 004915731153070



TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2RR,UK
tanmetbiz@outlook.com Tel: 00442922550866