Notfallkarte · Muster Elektrotechnik e.U.

Betrieb: Muster Elektrotechnik e.U. Gedruckt: 3. November 2026

Wen anrufen

Verantwortlich
+43 660 000 00 01 (Beispiel)
Inhaber oder Geschäftsführung, buero@muster.at

Vertretung
[Telefonnummer]
Büroleitung

IT-Dienstleister
+43 1 000 00 00 (Beispiel)
Muster IT-Service GmbH

Hotline
0800 888 133
Cyber-Security-Hotline der Wirtschaftskammern, rund um die Uhr, für Mitglieder kostenlos; IT-Security-Fachleute Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr

Computer-Notfallteam
+43 1 5056416 78
CERT.at, reports@cert.at

Polizei
133 · 112
Notruf 133 (Euro-Notruf 112); Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle; Hinweise an die Cybercrime-Meldestelle des Bundeskriminalamts: against-cybercrime@bmi.gv.at

Datenschutzbehörde
+43 1 52 152-0
Datenschutzbehörde, Wien: Online-Formular oder dsb@dsb.gv.at

Cyberversicherer
keine Police; mit der Leitung entscheiden

Bank
[Sperrnummer laut Karte oder Online-Banking]

E-Mail- und Cloud-Anbieter
[Kundenportal und Supportnummer]

Die erste Stunde

1. Trennen.
Netzkabel ziehen, WLAN aus; wenn unklar ist, welches Gerät betroffen ist, den Router vom Internet trennen. Nicht ausschalten, wenn in Kürze Hilfe kommt, weil Spuren verloren gehen; ausschalten, wenn niemand kommt und sich die Verschlüsselung sichtbar ausbreitet.

2. Nicht löschen, nicht neu aufsetzen.
Sicherungsaufträge stoppen und NAS oder Sicherungsplatte vom Netz trennen; nie eine Sicherung an ein infiziertes Gerät anschließen.

3. Anrufen.
Die verantwortliche Person, den IT-Dienstleister, die Hotline. Die Nummern stehen auf dieser Karte, nicht im verschlüsselten Rechner.

4. Aufschreiben.
Uhrzeit, Gerät, was am Bildschirm zu sehen war, wer was getan hat; ein Foto des Bildschirms mit dem Telefon. Behörde und Versicherer fragen danach.

Kein Lösegeld ohne Rücksprache mit Polizei und Versicherer: Fachleute raten von der Zahlung ab, und eine Zahlung garantiert nichts.

Fristen

Kunden informieren, die betroffen sein könnten
Innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis, telefonisch, durch die Leitung oder ihre Vertretung
Liste der Kundenkontakte: [Ort]

Personenbezogene Daten betroffen?
Inhaber oder Geschäftsführung prüft. Meldung an die Datenschutzbehörde unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden nach Kenntnis, außer es besteht voraussichtlich kein Risiko für Personen; verarbeiten Sie die Daten für einen Kunden, stattdessen sofort den Kunden informieren. Jede Verletzung dokumentieren (DSGVO Art. 33).

Betrieb unter NIS 2?
Nur bei einem erheblichen Vorfall: Frühwarnung an CERT.at oder das CSIRT Ihres Sektors über die USP-Meldeplattform binnen 24 Stunden nach Kenntnis, Meldung binnen 72 Stunden, Abschlussbericht binnen eines Monats nach der Meldung (§ 34 NISG 2026).

Wo liegt was

Sicherung	täglich auf das NAS im Büro, keine Offline-Kopie
Wiederherstellungscodes und Kontenliste	[Ort, außerhalb der Rechner]
Nachweisordner	Ordner „Sicherheit“ auf dem Büroserver und der Papierordner im Büro
Wir überbrücken	Etwa einen Tag

Danach

Passwörter von E-Mail, Bank und Cloud von einem sauberen Gerät aus ändern, den zweiten Faktor prüfen, eine Seite schreiben: was passiert ist und was geändert wurde.

Hängt neben dem Feuerlöscher; eine Kopie in der Lade der verantwortlichen Person, eine bei der Vertretung zu Hause. Nichts auf dieser Karte liegt in dem Rechner, der gerade verschlüsselt sein könnte.

Vorbild: die IT-Notfallkarte des BSI und der Allianz für Cyber-Sicherheit; die Schritte der ersten Stunde nach onlinesicherheit.gv.at und BSI. Beim Ausschalten weichen die Quellen ab; die Karte folgt unserer Abwägung (Handbuch, Abschnitt 4). Nummern und Fristen mit Stand 23. Oktober 2026; vor dem Druck prüfen. Quellen, abgerufen am 23. Oktober 2026: DSGVO Art. 33; NISG 2026 § 34; cert.at, Vorfall melden; wko.at, Cyber-Security-Hotline; dsb.gv.at; bmi.gv.at, Meldestellen. Erzeugt mit dem Sicherheitsnachweis-Toolkit von Scutoria. Keine Rechtsberatung.

Muster Elektrotechnik e.U.

Leseprobe · Das vollständige Dokument entsteht im Toolkit.