

Trame de données CAN Délestage (= coupures relais)

RPI ↑	Identifiant (11bits)	Bus de données (8 octets)							
		7	6	5	4	3 (MPPT)	2 (Frigo)	1 (USB-C)	0 (RiceCooker)
	0x001	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1

Trame de données CAN Interrupteur IHM

RPI ↑	Identifiant (11bits)	Bus de données (8 octets)						
		7	6	5	4	3 (LED Livre)	2 (LED PQ)	1 (LED Saloon) 0 (LED Kuisine)
	0x002	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1 0 ou 1

Trame de données CAN Retour Délestage (= retour coupure relais)

RPI ↑	Identifiant (11bits)	Bus de données (8 octets)							
		7	6	5	4	3 (MPPT)	2 (Frigo)	1 (USB-C)	0 (RiceCooker)
	0x011	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1

Trame de données CAN Retour Interrupteur Cas 1 - IHM

RPI ↑	Identifiant (11bits)	Bus de données (8 octets)							
		7	6	5	4	3 (LED Livre)	2 (LED PQ)	1 (LED Saloon)	0 (LED Kuisine)
		0x012	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1

Trame de données CAN Initiative Interrupteur Cas 2 - Bouton Physique

RPI ↑	Identifiant (11bits)	Bus de données (8 octets)						
		7	6	5	4	3 (LED Livre)	2 (LED PQ)	1 (LED Saloon) 0 (LED Kuisine)
	0x012	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1 0 ou 1

Trame de données CAN Etat Batterie (=tension batterie)

RPI ↑	Identifiant (11bits)	Bus de données (8 octets)							
		7	6	5	4	3	2	1	0
	0x101	0	0	0	0	courant sur 16 bits		tension sur 16 bits	

Trames de données CAN Production

RPI ↑	Identifiant (11bits)	Bus de données (8 octets)							
		7	6	5	4	3	2	1	0
		0	0	0	0	courant sur 16 bits		tension sur 16 bits	

Trames de données CAN Consommation

RPI ↑	Identifiant (11bits)	Bus de données (8 octets)							
		7	6	5	4	3	2	1	0
	0x301	0 0 0 0 courant sur 16 bits tension sur 16 bits							
	0x401								
	0x501								
	0x601								
0x701									