Comparaison des deux trames reçues par la gateway

9 octobre 2026

Les deux trames

— **A** : la trame du capteur, reçue par le repeater (et directement par la gateway).
— **B** : la trame que la gateway ne comprend pas, émise par le repeater.

Comparaison

	A : trame du capteur	**B : trame reçue par la gateway**
Octets	`3d 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09`	`00 00 00 00 00 01 45 00 00 00 8f 2e 08 fe ff 58 17 a8 b2 1f 65 0f 78 d2`
Longueur	12 octets	24 octets
`header`	`3d` : version 0, type 15 (RAW_CUSTOM), route 1 (FLOOD)	`00` : version 0, type 0 (REQ), route 0 (TRANSPORT_FLOOD)
Codes de transport	absents (route 1)	`00 00 00 00`
`path_length`	`00` : 0 saut	`01` : 1 saut
`path`	vide	`45` (hash du repeater)
`payload`	10 octets : `00 01 02 ... 09`	17 octets : `00 00 00 8f ... 78 d2`
Émetteur	le capteur	le repeater
Contenu	données de test, en clair	Join-Request LoRaWAN d'un autre appareil (DevEUI `a81758fffe082e8f`)
Reçue par la gateway	directement : −92 dBm, SNR +13,25 dB	via le repeater : −91 dBm, SNR +13,75 dB

Ce qu'elles ont en commun

Presque rien. La plus longue suite d'octets identique est `00 00 01` (3 octets), par hasard. Le payload `00 01 ... 09` de A n'apparaît pas dans B. Les deux sont des trames MeshCore valides, entendues par le même repeater sur le même canal.

Ce que le repeater en fait

— **A** : reçue (type 15, −34 dBm, 0 saut), puis abandonnée. `Mesh.cpp` ne relaie pas les paquets RAW_CUSTOM en flood.
— **B** : la Join-Request reçue (type 0, −106 dBm) est retransmise après ajout de `45` au chemin.

Un vrai relais de A aurait été `3d 01 45 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09` (13 octets). B n'a ni cet en-tête ni ce payload : les deux trames viennent de deux sources différentes.