

INSTRUSKSI KERJA INSTALASI ADSL OFFICE / RUMAH

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKPP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	1 Juni 2018	Menambahkan sub heading " Persyaratan "
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025

Tanggal, 19-11-2025



(**Rahmansyah**)
Act. Supv Telco



(**Joko Triono**)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-01	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 3
INSTRUKSI KERJA INSTALASI ADSL OFFICE / RUMAH			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi ADSL Office / Rumah
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Instalasi ADSL office atau rumah

3. Persyaratan

- Gunakan Sepatu safety; Seragam kerja; Helmet


4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

Teknisi

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas
5. Persiapkan ADSL yang akan di install
6. Pastikan aksesoris ADSL tersebut lengkap (Splitter , Adaptor, Kabel Jumper)
7. Baca buku data MDF telp di ruang coms room
8. Lakukan pengetesan line telp pada mdf untuk memastikan

 Multi Kontrol Nusantara A Bakuin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-01	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 3
INSTRUKSI KERJA INSTALASI ADSL OFFICE / RUMAH			

bahwa nomor sudah sesuai ke rumah atau kantor yang akan dipasang ADSL

9. Pindahkan line output dari PABX ke port input DSLAM
10. Pastikan nada tone pada output DSLAM sudah ada dan sesuai nomer ext jika include dial tone.
11. Hubungkan port output tersebut ke user tujuan
12. Lakukan instalasi ke user (Office / Rumah)
13. Instalasi splitter pada out put outlet existing . Sambungkan kabel ke input splitter
14. Pastikan nada tone terdengar pada phone way out
15. Lakukan pengetesan IP pada LAN server IP
16. Lakukan PING IP MASTER server IP
17. Jumperkan phone way out ke telephone existing
18. Jumper kan IP way out ke PC
19. Lakukan test login, pastikan aplikasi jalan. jika ada masalah, ikuti IK ini dari point 1.
20. Komisioning bersama user. Pastikan user tanda tangan pada jobsheet.
21. Bersihkan area kerja
22. Informasikan kepada Helpdesk bahwa pekerjaan telah selesai.
23. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang digunakan.
24. Serahkan worksheet pada supervisor anda sesampai dikantor