

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN CCTV DI TIANG ATAU MONOPOLE

Referensi :
PK-OPS-05 PROSEDUR KERJA PERBAIKAN

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	29 Agustus 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 September 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 -06 -2026

Tanggal, 26/6 - 2026



(Bronson Hasugian)
Supervisi



(Joko Triono)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :
Perbaikan CCTV di Tiang Monopole

26 Juni 2026

25 Juni 2029

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-47	Rev. : 02
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 2 dari 4
PERBAIKAN CCTV DI TIANG ATAU MONOPOLE			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan CCTV di tiang monopole
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan perbaikan CCTV di tiang monopole lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk perbaikan dan perangkat atau material yang akan diganti
 - b) Teknisi sudah mengikuti training WAH for worker
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material / part untuk penggantian yang sudah disorder
 - c) Membawa tools dan laptop
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Pole strap / harness
 - e) Fullbody harness

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Perbaikan CCTV di Tiang Monopole		Page No
		2


 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-47	Rev. : 02
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 3 dari 4
PERBAIKAN CCTV DI TIANG ATAU MONOPOLE			

mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.

3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkan ke pengawasnya.
4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau perangkat yang sudah disiapkan untuk pekerjaan
6. Inspeksi alat pelindung seperti pole strap, full body harness serta tool penunjang seperti tangga atau bor sebelum digunakan
7. Lepas kabel data CCTV dari jaringan
8. Check kondisi CCTV menggunakan laptop dan test ping atau webviewer ke IP address CCTV tersebut
9. Jika tidak bisa connect, check adaptor apakah mengeluarkan tegangan yang sesuai, jika tidak ganti adaptor
10. Hati-hati saat mengukur tegangan, kutub positif menyentuh kutub negatif
11. Periksa juga konektor kabel datanya apakah kondisi baik, jika rusak lakukan penggantian konektor
12. Jika adaptor dan kondisi konektor baik, dan CCTV tetap tidak bisa connect, maka perlu dilakukan pemeriksaan ke perangkat CCTV yang berada di atas tiang atau monopole
13. Apabila menggunakan tangga untuk naik, pasang dan sandarkan tangga panjang (extension ladder) atau tangga pendek (step ladder) di tiang untuk akses keatas tiang, ikat tangga ke tiang agar kokoh saat dinaiki
14. Gunakan pole harness yang dilingkarkan ke tangga lalu ke tiang saat sudah berada dibagian atas tangga
15. Apabila menggunakan tangga type "A" (step ladder), letakkan tangga dilantai atau tanah yang datar, dan pastikan bentangan tangga sudah terkunci dengan benar
16. Apabila tiang sudah tersedia pijakan kaki untuk pemanjatan maka panjatlh tiang menggunakan tiga titik tumpu dan selalu gunakan pole harness untuk pemanjatannya yang dilingkarkan ke tiang tersebut
17. Apabila menggunakan carry picker atau JLG untuk akses keatas tiang, gunakan full body harness saat berada diatas bucket dan lanyard dicantolkan ke anchor point yang tersedia
18. Untuk penggunaan JLG atau carry picker yang berada di jalan atau akses orang dan unit lain, demarkasi alat

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Perbaikan CCTV di Tiang Monopole		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-47	Rev. : 02
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 4 dari 4
PERBAIKAN CCTV DI TIANG ATAU MONOPOLE			

tersebut sesuai dengan swing bucket alat tersebut

19. Gunakan radio untuk berkomunikasi dengan operator atau gunakan Bahasa isyarat rigging yang standar dalam memberi kode ke operator tersebut
20. Saat sudah berada diatas tiang, periksa kondisi wiring CCTV baik kabel maupun konektornya, jika rusak lakukan penggantian
21. Untuk pengecheckannya bisa menggunakan alat Fluke Network Tester atau Network Tester Led
22. Jika kabel dan konektor juga dalam kondisi baik, CCTV perlu dilepas untuk pengecheckan lebih lanjut di workshop
23. Apabila tersedia CCTV backup, maka ganti CCTV yang rusak dengan CCTV backup
24. Lepas CCTV yang rusak dari bracket tiang atau bracket monopole, ikat terlebih dahulu dengan tali bantuan agar saat dilepas tidak langsung jatuh atau pastikan pengait CCTV dengan bracket terpasang saat pelepasan
25. Ikat CCTV dengan kuat saat menurunkan dengan tali
26. Naikkan CCTV yang baru dan pasang kembali ke bracket beserta kabel dan konektornya
27. Nyalakan CCTV dengan memasang adaptor ke outlet power
28. Test ping kembali dan webviewer menggunakan laptop
29. Jika sudah bisa connect, test performance CCTV dengan cara menzoom atau menggeser arah CCTV kekiri atau kekanan serta kebawah dan keatas
30. Jika OK, pasang kembali kabel data ke jaringan, dan contact user atau IT untuk pengetesan
31. Bersihkan areal kerja dan masukkan kembali tools yang telah digunakan kedalam tools box serta merapikan tangga yang sudah selesai digunakan
32. Mintalah tanda tangan user pada worksheet/job sebagai tanda pekerjaan sudah selesai dan diterima oleh user
33. Close job termasuk menuliskan material/stock code yang telah dipakai dalam pekerjaan ini pada worksheet dan serahkan ke supervisor workshop

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Perbaikan CCTV di Tiang Monopole		Page No
		4