

INSTRUKSI KERJA

INSTALASI KABEL NETWORK DALAM RUANGAN

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	1 Juni 2018	Menambahkan sub heading " Persyaratan "
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat	Diperiksa dan Disahkan
Tanggal, 14-11-2025	Tanggal, 14-11-2025
 (Rahmansyah) Act. Supv Telco	 (Joko Triono) PJO

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-04	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 3
INSTALASI KABEL NETWORK DALAM RUANGAN			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi kabel network dalam ruangan
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Instalasi kabel network dalam ruangan

3. Persyaratan

- Gunakan Sepatu safety ; Kacamata Safety clear; Helmet.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan. Teknisi
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Ukur panjang kabel sesuai gambar / permintaan user
6. Pasang ducting dan mounting box diposisi sesuai permintaan
7. Tarik kabel LAN dari posisi mounting box sampai comms room.
8. Terminasi kabel yang di ruang server ke Patch panel spare / tambahkan patch panel baru jika sudah tidak ada spare
9. Terminasi kabel yang disisi user ke Face plate

 Multi Kontrol Nusantara A Sakre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-04	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 3
INSTALASI KABEL NETWORK DALAM RUANGAN			

10. Pasang Face plate ke mounting box yang sudah dipasang sebelumnya
11. Beri tanda atau penomoran port pada patch panel dan face plate dinding .
12. Rapikan semua hasil installasi, termasuk penutup ducting
13. Lakukan pengetasan kabel dari patch panel ke face plate menggunakan fluke network analyzer (LAN tester)
14. Jumper patch panel ke port switch yang sesuai
15. Lakukan pengetasan data dengan laptop dan jalankan program PING ke server
16. Bersihkan area kerja
17. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material beserta stock code nya, tanda tangan user dll.
18. Informasikan kepada Helpdesk atau supervisor anda bahwa pekerjaan telah selesai.