

INSTRUKSI KERJA

Install Kabel (FO/Telp/COAX) diatas Tiang Telephone
Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14 - 11 - 2025

Tanggal, 14 - 11 - 2025



(**Rahmansyah**)
Act. Supv Telco



(**Joko Triono**)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bahr e Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok : IK-OPS-02-88	Rev. : 00
		Tanggal : 22 Januari 2024	Hal. : 2 dari 4
INSTALL KABEL (FO/TELP/COAX) DIATAS TIANG TELEPHONE			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan instalasi kabel diatas tiang
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktifitas personil yang melakukan pekerjaan intalasi kabel diatas tiang

3. Persyaratan

- Sarung tangan, Pole strap/pole harness, Safety Helmet
- WAH for worker

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan**.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada pengawas
5. Tarik / gelar kabel sepanjang tiang yang akan di install
6. Posisikan tangga pada tiang yang akan diinstall kabel
7. Letakkan tangga pada posisi yang datar dan ikat pada bagian bawah dan atas tangga agar tangga tidak goyang
8. Jangan berpijak pada 2 anak tangga terakhir dari tangga dan pastikan ada standby person yang memegang tangga saat tangga dinaiki
9. Pastikan memeriksa apakah ada kabel listrik yang terpapar pada tiang tersebut sebelum dinaiki
10. Laporkan pada pengawas atau responsibility area jika terdapat kabel

Teknisi

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok : IK-OPS-02-88	Rev. : 00
		Tanggal : 22 Januari 2024	Hal. : 3 dari 4
INSTALL KABEL (FO/TELP/COAX) DIATAS TIANG TELEPHONE			

listrik yang terpapar pada tiang telephone tersebut agar segera dilakukan isolasi oleh team power distribution

11. Jika ujung tiang telephone tepat berada dibawah kabel power saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang jaraknya kurang dari 2,5 meter maka wajib mengisi form vicinity permit yang di ketahui dan di tanda tangani oleh pihak power distribution,Manager work area serta KTT
12. Bersihkan sepatu dari lumpur dan gunakan tiga titik tumpu saat naik maupun turun dari tangga
13. Gunakan Pole harness saat menaiki tangga,lingkarkan single lanyard pada tiang lalu kaitkan snap hooknya pada D ring harness saat berada diatas tiang
14. Pada tiang pertama,Potong sling kabel menggunakan gergaji (***lakukan pemotongan sling secara hati hati jangan sampai melukai atau memutus kabel inti yang ada didalam selubung kabel***)
15. Pisahkan kabel dan sling dengan cara membelahnya menggunakan cutter sekitar 40 CM dan lipat sling tersebut sekitar 15 CM-20 CM
16. Pasang turn buckle pada sling lalu kencangkan menggunakan wire clamp
17. Lalukan hal yang sama untuk potongan sling yang lain
18. Naikkan kabel keatas tiang menggunakan tali lalu kaitkan kedua turnbuckle tadi pada ring pole yang ada diatas tiang
19. Lanjut pada tiang berikutnya,naikkan kabel keatas tiang menggunakan tali lalu sangkutkan kabel pada ring pole yang ada diatas tiang dan ikat kabel pada tiang menggunakan tali secara temporary
20. Tarik kabel tersebut (dilakukan oleh 2 atau lebih teknisi yang berada dibawah) untuk mengukur ketegangan kabel antara tiang dan beri tanda pada kabel tersebut
21. Lepaskan kembali kabel yang ditarik tadi lalu turunkan kebawah tiang untuk dipasangkan turnbuckle
22. Potong sling kabel pada lokasi yang telah di beri tanda
23. Selanjutnya lakukan hal yang sama seperti instruksi yang ada pada point 14 hingga point 22 sampai pada tiang terakhir
24. Pada tahap terakhir,masukan ujung dan pangkal kabel kedalam rack yang terdapat didalam gedung untuk di terminasi
25. Selesaikan pekerjaan terminasi kabel yang di install tadi pada kedua sisi kabel didalam rack (Kabel FO,Kabel Over Head Telephone ataupun Kabel Coaxial CATV)
26. Lakukan pengetesan menggunakan alat tester (alat tester disesuaikan dengan jenis kabel) jika penarikan dan terminasi kabel sudah selesai dilakukan
27. Safe hasil pengukuran tersebut untuk kemudian dijadikan lampiran bahan laporan kepada custodian/user
28. Kumpulkan semua Tools yang dipakai lalu masukkan kedalam toll box dan jangan sampai ada yang tertinggal
29. Bersihkan area kerja dari sisa sisa material yang dipakai setelah

Teknisi

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Balite Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok : IK-OPS-02-88	Rev. : 00
		Tanggal : 22 Januari 2024	Hal. : 4 dari 4
INSTALL KABEL (FO/TELP/COAX) DIATAS TIANG TELEPHONE			

- pekerjaan selesai dilaksanakan
30. Close job dengan menuliskan work done, nama dan jumlah material yang digunakan serta stock codenya, nama nama teknisi yang melakukan pekerjaan tersebut sert lama pekerjaan itu dilakukan
 31. Minta tanda tangan user pada job sebagai tanda pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan lalu kumpulkan job tersebut pada supervisi anda.

Teknisi