

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Instruksi Kerja	
		No.Dok. : IK-OPS-05-46	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 1 dari 3


INSTRUKSI KERJA

Perapian / Tidy UP cable Telp / Fiber optic pada Tiang

Referensi : PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	1 Juni 2018	Menambahkan sub heading " Persyaratan "
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat	Diperiksa dan Disahkan
Tanggal, 14 - 11 - 2025	Tanggal, 14 - 11 - 2025
 (Rahmansyah) Act. Supv Telco	 (Joko Triono) PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakuin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-46	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 3
PERAPIAN / TIDY UP KABEL TELP / FIBER OPTIC DI TIANG			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Perapian Kabel Telephone dan Kabel Fiber Optic pada Tiang
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan Perapian Kabel Telephone dan Kabel Fiber Optic pada Tiang

3. Persyaratan

- Sarung Tangan, Pole Strap / pole harness, Helm, WAH for worker

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan. Teknisi
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Gunakan tangga yang sesuai dan masih layak pakai untuk melepas kabel dari tiang telepon.
6. Posisikan kaki tangga pada tempat yang datar atau rata, sandarkan anak tangga paling atas pada tiang telepon
7. Gunakan pole strap dan bersihkan sepatu dari lumpur sebelum naik tangga

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-46	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 3
PERAPIAN / TIDY UP KABEL TELP / FIBER OPTIC DI TIANG			

8. Naik tangga menggunakan tiga titik tumpu (2 tangan satu kaki / 2 kaki 1 tangan)
9. Ikat anak tangga paling atas ke tiang supaya tangga tidak goyang atau berubah posisi
10. Lepaskan kabel / sling dengan mengendorkan turn buckle, perhatikan potensi tangan terjepit
11. Turunkan kabel dan Sling dari tiang menggunakan bantuan tali
12. Lakukan pengikatan kabel ke sling menggunakan cable tie / potongan cable type NYA dengan jarak +- 30cm s/d 50cm
13. Potong menggunakan tang potong sisa cable tie atau cable type NYA
14. Setelah cable sudah terikat pada sling dengan rapi, naikan kembali kabel dengan bantuan tali seperti proses penurunan kabel.
15. Pasang dan kencangkan lagi turn buckle pada tiang (posisi semula)
16. Turun tangga tetap menggunakan 3 titik tumpu
17. Bersihkan area kerja
18. Minta tanda tangan ke user/ pemberi kerja pada worksheet
19. Pastikan menuliskan part yang di order ke dalam worksheet beserta stock code part tsb
20. Informasikan kepada Helpdesk bahwa pekerjaan telah selesai
21. Lengkapi worksheet. Dan serahkan pada supervisor anda.

Teknisi