













TRABAJO PRÁCTICO 07 - 2024

Temas: funciones de fecha y hora, bases de datos: modificación y eliminación

1. Agregue en el listado de artículos dos íconos, los cuales a la vez son enlaces, que direccionarán a la página de modificación de artículo (ícono lápiz) y a la página de eliminación de artículo (ícono tacho de basura).

+ Alta Artículo

Listado de artículos					
Foto	Producto	Categoría	Precio	Modificar	Eliminar
SIN IMAGEN	Motorola G24 128GB	Celulares	\$ 369.999		
SIN IMAGEN	Heladera Whirpool 340lts	Electrodomésticos	\$ 899.999		
	Freidora de aire Peabody	Electrodomésticos	\$ 179.999		
	TV Led Philips 4K 50	Televisores	\$ 779.759		
SIN IMAGEN	Smart TV Google 4K UHD	Televisores	\$ 894.699		

2. El ícono para eliminar llevará a una página donde se debe confirmar el borrado, como la imagen inferior. El botón cancelar debe redirigir a la página del listado de artículos, mientras que el botón aceptar eliminará el registro definitivamente de la base de datos, mostrará un mensaje de borrado exitoso por unos segundos y redirigirá al listado de artículos.



LABORATORIO II: Programador Universitario - Licenciatura en Informática
LABORATORIO DE SOFTWARE II: Ingeniería en Informática

Eliminar artículo

¿Está seguro que quiere eliminar el artículo **nombre_artículo**?

AceptarCancelar

Copyright 2024 - Cátedra Laboratorio II

- El ícono para modificar llevará a una página con un formulario como el de alta de artículo, pero con los datos del registro a modificar ya cargados. Al igual que para el borrado, debe tener un botón para aceptar y otro para cancelar. El botón cancelar debe redirigir a la página del listado de artículos, mientras que el botón aceptar modificará el registro definitivamente en la base de datos, mostrará un mensaje de modificación exitosa por unos segundos y redirigirá al listado de usuarios.
Nota: guarde el id en un input hidden, no muestre la foto asociada (en caso de que tenga). En caso de agregar una foto nueva, proceda igual que con el alta de artículo (guarde el nombre de la foto en la BD y mueva el archivo a la carpeta img/articulos). En caso de no agregar foto, guarde en la BD una cadena vacía y elimine el archivo que tenía anteriormente (unlink).
- Modifique el header (en todas las páginas) y agregue hacia la izquierda la fecha actual (fecha del sistema) como se puede ver en la imagen. Para ello cree un archivo **funciones.php** e implemente una función que reciba una fecha con el formato aaaa-mm-dd y devuelva el texto de la fecha como se solicita.

28 de Octubre de 2024

+ Alta Artículo

Listado de artículos