

# Matematyka

Michał Nycz

11.05.2024

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Podstawy logiki matematycznej</b>	<b>1</b>
1.1	Elementy logiki matematycznej . . . . .	1
1.2	Prawa logiczne . . . . .	2
1.2.1	Prawa De Morgana . . . . .	2
1.2.2	Prawo kontrapozycji . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Elementy kombinatoryki i teorii mnogości</b>	<b>3</b>
2.1	Działania na zbiorach . . . . .	3
2.2	Iloczyn kartezjański . . . . .	4
2.3	Kombinatoryka . . . . .	4
2.3.1	Silnia . . . . .	4
2.3.2	Symbol Newtona . . . . .	4
2.4	Symbol sumy . . . . .	5
2.5	Symbol iloczynu . . . . .	5
2.6	Trójkąt Pascala . . . . .	5
2.7	Dwumian Newtona . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Macierze</b>	<b>6</b>
3.1	Szczególne typy macierzy . . . . .	6
3.1.1	Macierz zerowa . . . . .	6
3.1.2	Macierz kwadratowa . . . . .	6
3.1.3	Macierz trójkątna . . . . .	6
3.1.4	Macierz diagonalna . . . . .	7
3.1.5	Macierz jednostkowa . . . . .	7
3.2	Działania na macierzach . . . . .	8
3.2.1	Transponowanie (Transpozycja) . . . . .	8
3.2.2	Mnożenie macierzy przez liczbę . . . . .	8
3.2.3	Dodawanie i odejmowanie macierzy . . . . .	8
3.2.4	Mnożenie macierzy . . . . .	9
3.3	Wyznacznik macierzy . . . . .	9
3.3.1	Wzory Sarrusa . . . . .	10
3.3.2	Tw. Laplace'a . . . . .	10
3.4	Macierz odwrotna . . . . .	10
3.5	Minor macierzy . . . . .	11
3.5.1	Minor bazowy . . . . .	11
3.5.2	Rząd macierzy . . . . .	11
3.6	Układy równań liniowych . . . . .	11
3.6.1	Układ Cramera . . . . .	11

3.6.2	Metoda macierzy odwrotnej . . . . .	11
3.6.3	Metoda Cramera . . . . .	11
3.6.4	Twierdzenie Kroneckera-Capelliego . . . . .	11
3.6.5	Macierz schodkowa . . . . .	12
3.6.6	Operacje elementarne na wierszach . . . . .	12
3.6.7	Metoda Gaussa (eliminacji zmiennych) . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Rachunek różniczkowy</b>	<b>13</b>
4.1	Pochodne funkcji jednej zmiennej . . . . .	13
4.1.1	Wzory na pochodne podstawowych funkcji . . . . .	13
4.1.2	Tw. Rolle'a . . . . .	14
4.1.3	Tw. Lagrange'a . . . . .	14
4.1.4	Monotoniczność . . . . .	14
4.1.5	Ekstrema lokalne . . . . .	14
4.1.6	Wypukłość . . . . .	15
4.1.7	Punkty przegięcia . . . . .	15
4.2	Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych . . . . .	15
4.2.1	Tw. Schwarz'a . . . . .	16
4.2.2	Kryterium Sylwestera . . . . .	16
4.2.3	Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych . . . . .	16

# 1 Podstawy logiki matematycznej

## 1.1 Elementy logiki matematycznej

Negatyw  $\sim$

$p$	$\sim p$
1	0
0	1

Alternatywa  $\vee$

$p$	$q$	$p \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Koniunkcja  $\wedge$

$p$	$q$	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Implikacja  $\Rightarrow$

$p$	$q$	$p \Rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Równoważność  $\Leftrightarrow$

$p$	$q$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

## 1.2 Prawa logiczne

**Tautologia** - Zdanie zawsze prawdziwe.

### 1.2.1 Prawa De Morgana

#### I prawo De Morgana

Prawo zaprzeczania koniunkcji: negacja koniunkcji jest równoważna alternatywie negacji

$$[\sim(p \wedge q)] \iff (\sim p \vee \sim q)$$

Tabela 1: Wartości logiczne I prawa De Morgana

$p$	$q$	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$\sim p$	$\sim q$	$(\sim p) \vee (\sim q)$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1

#### II prawo De Morgana

Prawo zaprzeczenia alternatywy: negacja alternatywy jest równoważna koniunkcji negacji

$$[\sim(p \vee q)] \iff (\sim p \wedge \sim q)$$

Tabela 2: Wartości logiczne II prawa De Morgana

$p$	$q$	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p$	$\sim q$	$(\sim p) \wedge (\sim q)$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

### 1.2.2 Prawo kontrapozycji

$$(p \implies q) \iff (\sim p \implies \sim q)$$

Tabela 3: Wartości logiczne prawa kontrapozycji


$p$	$q$	$p \implies q$	$\sim q$	$\sim p$	$(\sim q) \implies (\sim p)$
1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1

## 2 Elementy kombinatoryki i teorii mnogości

### 2.1 Działania na zbiorach


Suma

$$C = A \cup B$$




Iloczyn

$$D = A \cap B$$




Różnica

$$E = A \setminus B$$



Dopełnienie zbioru

$$A' = X \setminus A$$



## 2.2 Iloczyn kartezjański

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ i } b \in B\}$$

$$\begin{aligned} A &= \{a, b, c\} & B &= \{1, 2\} \\ A \times B &= \{(a, 1)(a, 2)(b, 1)(b, 2)(c, 1)(c, 2)\} \end{aligned}$$

Oznaczenie:  $|X|$  - ilość elementów

Tw.  $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

$\mathbb{R}$  - zbiór liczb rzeczywistych (prosta liczbowa)

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \text{ i } y \in \mathbb{R}\}$  - płaszczyzna

$\mathbb{R}^n$  - przestrzeń  $n$  wymiarowa

## 2.3 Kombinatoryka

### 2.3.1 Silnia

$n!$  -  $n$  silnia  $n \in \mathbb{N}_0$

$$n! = \begin{cases} 1, & n = 0 \vee n = 1 \\ 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, & n > 1 \end{cases}$$

$$n! = (n-1)! \cdot n, \quad n \in \mathbb{N}$$

Def. Permutacja skończonego zbioru  $A$  to ciąg wszystkich elementów zbioru  $A$ .

Tw. Ilość wszystkich permutacji zbioru  $n$ -elementowego wynosi  $n!$ .

### 2.3.2 Symbol Newtona

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} & k, n \in \mathbb{N}_0 \\ & & k \leq n \\ \binom{n}{n-k} &= \binom{n}{k} & k, n \in \mathbb{N}_0 \\ & & k \leq n \end{aligned}$$

$$\binom{n}{0} = 1 \quad \binom{n}{1} = n \quad \binom{n}{n-1} = n \quad \binom{n}{n} = 1$$

Tw. Ilość wszystkich  $k$ -elementowych podzbiorów zbioru  $n$ -elementowego wynosi  $\binom{n}{k}$

Tw. Ilość wszystkich podzbiorów zbioru  $n$ -elementowego  $2^n$

Tw. Dla  $k, n \in \mathbb{N}, k \leq n$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

## 2.4 Symbol sumy

$\sum$  - sigma, symbol sumy

$$\sum_{i=2}^5 i^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 4 + 9 + 16 + 25 = 54$$

## 2.5 Symbol iloczynu

$\prod$  - pi, symbol iloczynu

$$\prod_{i=1}^n i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n = n!$$

## 2.6 Trójkąt Pascala

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & \binom{0}{0} & & \\ & & & & & & \\ & & & \binom{1}{0} & \binom{1}{1} & & \\ & & & & & & \\ & & \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & & \\ & & & & & & \\ & \binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} & & \\ & & & & & & \\ & \binom{4}{0} & \binom{4}{1} & \binom{4}{2} & \binom{4}{3} & \binom{4}{4} & \\ & & & & & & \\ & \binom{5}{0} & \binom{5}{1} & \binom{5}{2} & \binom{5}{3} & \binom{5}{4} & \binom{5}{5} \\ & & & & & & \\ \binom{6}{0} & \binom{6}{1} & \binom{6}{2} & \binom{6}{3} & \binom{6}{4} & \binom{6}{5} & \binom{6}{6} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & & & & \\ & & 1 & 2 & 1 & & \\ & & & & & & \\ & 1 & 3 & 3 & 1 & & \\ & & & & & & \\ & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \\ & & & & & & \\ & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \\ & & & & & & \\ 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \end{array}$$

## 2.7 Dwumian Newtona

Tw. Dwumian Newtona, dla  $a, b \in \mathbb{R}$  i  $n \in \mathbb{N}$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

### 3 Macierze

Macierz tworzą liczby wpisane do prostokątnej tabelki

$$A_{m,n} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} \quad \begin{array}{l} i\text{- numer wiersza} \\ j\text{- numer kolumny} \end{array}$$

$M^{m \times n}$  - Zbiór wszystkich macierzy wymiaru  $m \times n$ .

#### 3.1 Szczególne typy macierzy

##### 3.1.1 Macierz zerowa

Macierz złożona z samych zer.

$$\theta_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

##### 3.1.2 Macierz kwadratowa

Macierz w której liczba wierszy równa się liczbie kolumn ( $m = n$ )

Wyróżniamy główną przekątną:

$$\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & \ddots & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$$

$(a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n})$

##### 3.1.3 Macierz trójkątna

To macierz kwadratowa w której wszystkie elementy nad lub pod główną przekątną wynoszą zero.

$$\begin{bmatrix} \ddots & & 0 \\ \dots & \ddots & \\ & & \ddots \end{bmatrix} \text{ - Macierz trójkątna dolna.}$$

$$\begin{bmatrix} \ddots & \dots \\ 0 & \ddots \end{bmatrix} \text{ - Macierz trójkątna górna.}$$



### 3.1.4 Macierz diagonalna

To macierz, która jest trójkątna górna i dolna. Inaczej mówiąc jest to macierz kwadratowa w której poza główną przekątną występują same zera.

$$\begin{bmatrix} \ddots & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \ddots \end{bmatrix}$$

### 3.1.5 Macierz jednostkowa

To macierz diagonalna w której na głównej przekątnej występują same 1.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = [1]$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 3.2 Działania na macierzach

### 3.2.1 Transponowanie (Transpozycja)

$$A \in M^{m \times n}, \quad B \in M^{n \times m} \quad \begin{matrix} i \in \{1, 2, \dots, m\} \\ j \in \{1, 2, \dots, n\} \end{matrix}$$
$$B = A^T \iff b_{ji} = a_{ij}$$

Aby transponować macierz  $A$  należy zamienić wiersze macierzy  $A$  na kolumny (albo kolumny na wiersze).

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 4 & 7 & 1 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

### 3.2.2 Mnożenie macierzy przez liczbę

$$A, B \in M^{m \times n}, \quad \alpha \in R \quad \begin{matrix} i \in \{1, 2, \dots, m\} \\ j \in \{1, 2, \dots, n\} \end{matrix}$$
$$B = \alpha \cdot A \iff b_{ij} = \alpha \cdot a_{ij}$$

Aby pomnożyć Macierz  $A$  przez liczbę  $\alpha$  każdy element macierzy  $A$  mnożymy przez liczbę  $\alpha$ .

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & -1 \\ -4 & 8 \end{bmatrix} \quad 3A = \begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 0 & -3 \\ -12 & 24 \end{bmatrix}$$

### 3.2.3 Dodawanie i odejmowanie macierzy

$$A, B, C, D \in M^{m \times n} \quad \begin{matrix} i \in \{1, 2, \dots, m\} \\ j \in \{1, 2, \dots, n\} \end{matrix}$$
$$C = A + B \iff c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$
$$D = A - B \iff c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

Dodawanie i odejmowanie można wykonać tylko na macierzach tego samego wymiaru.

Działania te wykonujemy na współrzędnych to znaczy dodajemy/odejmujemy liczby na tych samych pozycjach.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -7 & 6 & 4 \\ -9 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A + B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 6 & 4 \\ -9 & 8 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 6 & 1 \\ -11 & 13 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A - B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -7 & 6 & 4 \\ -9 & 8 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -6 & -7 \\ 7 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$
$$B - A = \begin{bmatrix} -11 & 6 & 7 \\ -7 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

### 3.2.4 Mnożenie macierzy

$$A \in M^{m \times p}, \quad B \in M^{p \times n}, \quad C \in M^{m \times n} \quad \begin{matrix} i \in \{1, 2, \dots, m\} \\ j \in \{1, 2, \dots, n\} \end{matrix}$$

$$C = A \cdot B \iff c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Aby wykonać mnożenie  $A$  razy  $B$  liczba kolumn macierzy  $A$  musi być równa liczbie wierszy macierzy  $B$ .

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

Aby wykonać mnożenie  $A \cdot B$  pierwszy wiersz  $A$  mnożymy przez wszystkie kolumny  $B$ , następnie drugi wiersz  $A$  przez wszystkie kolumny  $B$  i tak dalej.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 1 & 5 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 1 & 5 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 3 + 0 \cdot 0 + (-2) \cdot 4 & 4 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + (-2) \cdot 0 \\ 1 \cdot 3 + 5 \cdot 0 + (-1) \cdot 4 & 1 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 1 & 5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 4 + 1 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 1 \cdot 5 & 3 \cdot (-2) + 1 \cdot (-1) \\ 0 \cdot 4 + 2 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 2 \cdot 5 & 0 \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) \\ 4 \cdot 4 + 0 \cdot 1 & 4 \cdot 0 + 0 \cdot 5 & 4 \cdot (-2) + 0 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 5 & -9 \\ 2 & 10 & -2 \\ 16 & 0 & -8 \end{bmatrix}$$

### 3.3 Wyznacznik macierzy

Wyznacznik to liczba przyporządkowana macierzy kwadratowej.

Macierze kwadratowe dzielimy na:

- osobliwe, tzn.  $\det A = 0$ .
- nieosobliwe, tzn.  $\det A \neq 0$

$\det A$  - wyznacznik

$$n = 1 \quad A = [a] \quad \det A = a$$

$$n = 2 \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \det A = ad - bc$$

### 3.3.1 Wzory Sarrusa

Używane do liczenia wyznacznika dla macierzy kwadratowej rozmiaru  $n = 3$ .

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} = (1 \cdot 2 \cdot 6 + 0 \cdot 1 \cdot 3 + 4 \cdot 0 \cdot 5) - (4 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 5 + 0 \cdot 0 \cdot 6) = 12 - 29 = -17$$

### 3.3.2 Tw. Laplace'a

Jeżeli  $A$  jest macierzą kwadratową wymiaru  $n \geq 2$ , to

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} D_{ij} \quad \text{Rozwinięcie względem wiersza } i$$
$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} D_{ij} \quad \text{Rozwinięcie względem kolumny } j$$

Gdzie  $D_{ij}$  to dopełnienie algebraiczne  $a_{ij}$

$$D_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det A_{ij}$$

gdzie  $A_{ij}$  to macierz, która powstaje z  $A$  przez skreślenie wiersza  $i$  oraz kolumny  $j$ ;

Stosując wzór Laplace'a szukamy wiersza lub kolumny z największą ilością zer. Jeżeli w macierzy występuje wiersz lub kolumna złożona z samych zer to  $\det A = 0$ .

## 3.4 Macierz odwrotna

Macierz  $A^{-1}$  jest macierzą odwrotną do  $A$ , jeżeli:

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$$

Macierz  $A$  jest odwracalna  $\iff A$  jest macierzą nieosobliwą.

Jeżeli  $A$  jest macierzą kwadratową nieosobliwą wymiaru  $n \geq 2$ , to

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot D^T$$

gdzie  $D = [D_{ij}]$  jest macierzą dopełnień algebraicznych  $a$

Uwaga:  $n = 1$

$$A = [5] \quad A^{-1} = \left[\frac{1}{5}\right]$$

### 3.5 Minor macierzy

Minor  $M$  macierzy  $A$  to macierz kwadratowa, która powstaje z  $A$  przez skreślenie pewnej ilości (być może zero) wierszy i kolumn.

#### 3.5.1 Minor bazowy

Minor  $M$  macierzy  $A$  jest minorem bazowym  $A$ , jeżeli  $\det M \neq 0$  oraz wszystkie minory  $M'$  macierzy  $A$  wymiaru większego niż  $M$  mają wyznaczniki równe zero ( $\det M' = 0$ ).

Uwaga. Macierz  $A$  może posiadać więcej niż jeden minor bazowy, ale wszystkie minory bazowe  $A$  są tego samego wymiaru.

#### 3.5.2 Rząd macierzy

Rząd macierzy niezerowej to wymiar dowolnego minora bazowego tej macierzy.

Rząd macierzy zerowej wynosi zero ( $\text{rz}(\theta) = 0$ ).

### 3.6 Układy równań liniowych

Z układem równań liniowych można powiązać macierz  $A$  wymiaru  $m \times n$  nazywaną **macierzą współczynników układu równań** (macierz główna) oraz dwie macierze kolumnowe  $x$  (kolumna zmiennych) i  $b$  (kolumna wyrazów wolnych).

$$Ax = b$$

#### 3.6.1 Układ Cramera

Układ równań liniowych jest układem Cramera, jeżeli macierz główna układu  $A$  jest kwadratowa nieosobliwa. Czyli liczba równań w układzie jest równa liczbie zmiennych a wyznacznik macierzy głównej nie jest równy 0 ( $\det A \neq 0$ ).

#### 3.6.2 Metoda macierzy odwrotnej

Układ równań liniowych Cramera ma dokładnie jedno rozwiązanie zadane wzorem

$$x = A^{-1} \cdot b$$

#### 3.6.3 Metoda Cramera

Układ równań liniowych Cramera ma dokładnie jedno rozwiązanie zadane wzorem

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

gdzie  $A_i$  to macierz, która powstaje z  $A$  przez zastąpienie kolumny  $i$  przez kolumnę wyrazów wolnych.

#### 3.6.4 Twierdzenie Kroneckera-Capelliego

Macierz  $U$  (macierz uzupełniona) powstaje z macierzy  $A$  przez dołączenie kolumny  $b$ .

$$U = \begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}$$

- jeżeli  $\text{rz}(A) = \text{rz}(U) = n$  ( $n$  - liczba niewiadomych), to rozwiązanie jest jedyne;
- jeżeli  $\text{rz}(A) = \text{rz}(U) = r < n$ , to rozwiązań jest nieskończenie wiele i zależą od  $n - r$  parametrów.

### 3.6.5 Macierz schodkowa

Macierz schodkowa to macierz w której każdy pierwszy nie zerowy element wiersza jest przesunięty w prawo w stosunku do wiersza poprzedniego

Nie bierzemy pod uwagę wierszy zerowych

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad rz(A) = 3$$

Rząd macierzy schodkowej jest równy liczbie schodków to znaczy nie zerowych wierszy.

### 3.6.6 Operacje elementarne na wierszach

1. Pomnożyć wiersz przez liczbę różną od zera,
2. do wiersza dodać inny wiersz pomnożony przez liczbę,
3. zamienić dwa wiersze miejscami.

Analogiczne operacje definiujemy dla kolumn

Przekształcenia elementarne nie zmieniają rzędu macierzy.

### 3.6.7 Metoda Gaussa (eliminacji zmiennych)

Przekształcamy macierz uzupełniając układ za pomocą operacji elementarnych na wierszach do postaci schodkowej. Z przekształconej macierzy odczytujemy czy rząd  $A$  jest równy rządowi  $U$ , jeżeli nie to układ jest sprzeczny, jeżeli są równe to z przekształconej macierzy odczytujemy równania układu a następnie rozwiązania.

## 4 Rachunek różniczkowy

### 4.1 Pochodne funkcji jednej zmiennej

#### 4.1.1 Wzory na pochodne podstawowych funkcji

Pochodna funkcji stałej:

$$(c)' = 0, \quad \text{gdzie } c \in \mathbb{R} \text{ jest stałą}$$

Pochodna funkcji potęgowej:

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, \quad \text{gdzie } \alpha \in \mathbb{R} \text{ jest stałą}$$

Pochodna funkcji wykładniczej i logarytmicznej:

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad \text{gdzie } a \in (0, 1) \cup (1, \infty) \text{ jest stałą}$$
$$(\log_\alpha x)' = \frac{1}{x \ln \alpha}, \quad \text{gdzie } \alpha \in (0, 1) \cup (1, \infty) \text{ jest stałą}$$

$$(e^x)' = e^x$$
$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Pochodna funkcji trygonometrycznych:

$$(\sin x)' = \cos x$$
$$(\cos x)' = -\sin x$$
$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$
$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Pochodne funkcji łączonych:

$$(\alpha \cdot f)' = \alpha \cdot f', \quad \text{gdzie } \alpha \in \mathbb{R} \text{ jest stałą}$$

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$
$$(f \cdot g)' = f'g + fg'$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Przydatne pochodne<sup>1</sup>:

$$(x)' = 1$$
$$(ax)' = a$$
$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

---

<sup>1</sup>Przydatne pochodne wywodzą się z pochodnych funkcji podstawowych

#### 4.1.2 Tw. Rolle'a

Jeżeli

1. funkcja  $f$  jest ciągła w przedziale  $[a, b]$ ,
2. funkcja  $f$  ma pochodną w przedziale  $(a, b)$ ,
3.  $f(a) = f(b)$

to istnieje  $c \in (a, b)$  takie, że  $f'(c) = 0$ .

#### 4.1.3 Tw. Lagrange'a

Jeżeli

1. funkcja  $f$  jest ciągła w przedziale  $[a, b]$ ,
2. funkcja  $f$  ma pochodną w przedziale  $(a, b)$ ,

to istnieje  $c \in (a, b)$  takie, że  $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ .

#### 4.1.4 Monotoniczność

Jeżeli funkcja  $f(x)$  dla każdego  $x \in I$ , gdzie  $I$  to dowolny przedział, ma pochodną:

1.  $f'(x) = 0$ , to funkcja  $f$  jest stała w przedziale  $I$ ,
2.  $f'(x) > 0$ , to funkcja  $f$  jest rosnąca w przedziale  $I$ ,
3.  $f'(x) < 0$ , to funkcja  $f$  jest malejąca w przedziale  $I$ ,
4.  $f'(x) \geq 0$ , to funkcja  $f$  jest niemalejąca w przedziale  $I$ ,
5.  $f'(x) \leq 0$ , to funkcja  $f$  jest nierosnąca w przedziale  $I$ ,

#### 4.1.5 Ekstrema lokalne

##### Warunek konieczny istnienia ekstremum

Jeżeli funkcja  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  jest różniczkowalna i ma w punkcie  $x_0 \in (a, b)$  ekstremum lokalne, to  $f'(x_0) = 0$ .

##### Warunek wystarczający istnienia ekstremum

Jeżeli funkcja  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  jest różniczkowalna,  $x_0 \in (a, b)$ ,  $f'(x_0) = 0$  oraz funkcja pochodna  $f'$  zmienia znak w otoczeniu punktu  $x_0$ , to

- jeżeli  $f'$  zmienia znak z  $(+)$  na  $(-)$ , to w punkcie  $x_0$  jest maksimum lokalne,
- jeżeli  $f'$  zmienia znak z  $(-)$  na  $(+)$ , to w punkcie  $x_0$  jest minimum lokalne,



#### 4.1.6 Wypukłość

Funkcja jest wypukła w przedziale  $I$ , gdy odcinek łączący dowolne dwa punkty wykresu funkcji  $f$  w przedziale  $I$  leży powyżej (funkcja ściśle wypukła) lub na wykresie tej funkcji.

Analogicznie funkcja jest wklęsła gdy odcinek łączący dwa punkty wykresu funkcji  $f$  w przedziale  $I$  leży pod (funkcja ściśle wklęsła) lub na wykresie tej funkcji.

Jeżeli funkcja  $f(x)$  dla każdego  $x \in I$ , gdzie  $I$  to dowolny przedział, ma pochodną drugiego rzędu:

1.  $f''(x) > 0$ , to funkcja  $f$  jest ściśle wypukła w przedziale  $I$ ,
2.  $f''(x) < 0$ , to funkcja  $f$  jest ściśle wklęsła w przedziale  $I$ ,
3.  $f''(x) \geq 0$ , to funkcja  $f$  jest wypukła w przedziale  $I$ ,
4.  $f''(x) \leq 0$ , to funkcja  $f$  jest wklęsła w przedziale  $I$ ,

#### 4.1.7 Punkty przegięcia

**Warunek konieczny istnienia punktu przegięcia**

Jeżeli funkcja  $f$  ma punkt przegięcia w  $x_0$  oraz istnieje pochodna rzędu drugiego funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$ , to  $f''(x_0) = 0$ .

**Warunek wystarczający istnienia punktu przegięcia**

Jeżeli funkcja  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  jest różniczkowalna drugiego rzędu,  $x_0 \in (a, b)$ ,  $f''(x_0) = 0$  oraz funkcja pochodna  $f''$  zmienia znak w otoczeniu punktu  $x_0$ , to

- jeżeli  $f''$  zmienia znak z  $(+)$  na  $(-)$ , albo
- jeżeli  $f''$  zmienia znak z  $(-)$  na  $(+)$ ,

to istnieje punkt przegięcia.

## 4.2 Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Pochodna cząstkowa funkcji  $f$  względem zmiennej  $x_i$

$$\frac{\delta f}{\delta x_i} = f'_{x_i}$$

Pochodną cząstkową funkcji  $f$  względem zmiennej  $x_i$  liczymy tak samo jak pochodną funkcji jednej zmiennej, przyjmując, że  $x_i$  to zmienna a wszystkie pozostałe zmienne traktując jak stałe.

**Pochodne wyższych rzędów**

$$\begin{aligned}\frac{\delta^2 f}{\delta x_j \delta x_i} &= f''_{x_i x_j} = (f'_{x_i})'_{x_j} \\ \frac{\delta^2 f}{\delta x_i^2} &= f''_{x_i x_i} = (f'_{x_i})'_{x_i}\end{aligned}$$

### 4.2.1 Tw. Schwarzza

Jeżeli pochodne mieszane funkcji  $f(x, y)$  są funkcjami ciągłymi to są sobie równe, czyli

$$f''_{x_i x_j} = f''_{x_j x_i}$$

### 4.2.2 Kryterium Sylwestera

Kryterium pozwalające badać określoność symetrycznej macierzy.

Niech

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

będzie macierzą symetryczną o współczynnikach rzeczywistych

Niech ponadto

$$M_1 = a_{1,1}, \quad M_2 = \det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}, \dots \quad M_l = \det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,l} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{l,1} & a_{l,2} & \cdots & a_{l,l} \end{bmatrix}$$

Wówczas

$A$  jest dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy jej wiodące minory główne są dodatnie, tj.

$$M_l > 0 \text{ dla } l \in \{1, \dots, n\}$$

$A$  jest ujemnie określona wtedy i tylko wtedy, gdy

$$M_l < 0 \text{ dla } l \in \{1, 3, 5, \dots\}, \quad M_l > 0 \text{ dla } l \in \{2, 4, 6, \dots\}$$

### 4.2.3 Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych

#### Warunek konieczny

Jeżeli w punkcie  $P_0(x_0, y_0)$  istnieje ekstremum to

$$\begin{cases} f'_x(P_0) = 0 \\ f'_y(P_0) = 0 \end{cases}$$

Punkt w którym spełnione są warunki konieczne jest punktem stacjonarnym.

#### Warunek wystarczający

Jeżeli punkt  $P_0(x_0, y_0)$  jest punktem stacjonarnym oraz niech  $\Delta_1 = f''_{xx}$  i  $\Delta_2 = \det f''$ , gdzie  $f''$  to macierz pochodnych cząstkowych drugiego rzędu, to

- jeżeli  $\Delta_1 > 0$  i  $\Delta_2 > 0 \implies f''$  jest dodatnio określona  $\implies$  minimum lokalne,
- jeżeli  $\Delta_1 < 0$  i  $\Delta_2 > 0 \implies f''$  jest ujemnie określona  $\implies$  maksimum lokalne,

Uwaga. Jeżeli  $\Delta_2 < 0$  i  $\Delta_1 \neq 0$  to w punkcie stacjonarnym nie ma ekstremum.