



ユーザーガイド

Lyra Bitperfectの使い方

このガイドでは、Lyra Bitperfectを使い始めるために必要な内容をまとめています。
詳細な技術情報は、lyrabitperfect.comの技術レポートをご覧ください。

1. インターフェース概要

メイン画面は上部のディスプレイと下部のコントロールに分かれています。
ディスプレイをダブルタップすると、3つの表示モードを切り替えられます。

表示モード	操作	表示内容
回転CD	初期状態	アニメーションCD、曲情報、シークバー
VUメーター	1回目のダブルタップ	2本のアナログ針 - 実RMSレベル
ゴニオメーター	2回目のダブルタップ	Lissajousステレオ像 - 実位相データ

2. 3つのオーディオ状態

LyraはBITPERFECTボタンで制御される3つの状態を持ちます。
現在の状態はLEDの色で明確に確認できます。

LED	状態	Lyraの動作
白/パール	Direct Playback	Androidの純粋なチェーン - EQなし、DSPなし、介入なし
緑	Direct Mode	EQなし、HiFiモード有効、内部透明性を最大化
青	Bitperfect USB	外部USB DACへビット単位で信号を送信

BITPERFECTを一度押すとDirect Modeになります(緑LED)。
USB DACを接続すると、Lyraは自動的にBitperfect USBへ切り替わります(青LED)。
もう一度押すとDirect Playbackへ戻ります。

3. Reference Monitor

MONITORスイッチをタップするとReference Monitorが開きます。この画面には、リアルタイム信号解析のための2つの精密計器が表示されます。

計器	測定内容	意味
HEADROOM / PEAK	瞬時ピーク dBFS (-30から0)	デジタルクリッピングまでの余裕
DYNAMIC / CREST	クレストファクター dB (0から24)	ダイナミックレンジ - 高いほど動的、低いほど圧縮

下部の証明プレートをタップすると、信号チェーンの詳細仕様を全画面で確認できます。戻る矢印でメインプレーヤーへ戻ります。

4. USB DACの接続

USB Audio Class 1または2のDACを端末に接続してください。Lyraは自動的に検出し、Bitperfect USBモードへ切り替わります。CDは濃いネイビーブルーになり、LEDは青になります。設定は不要です。UAC1/UAC2対応機器であれば、ブランドやモデルを問わず利用できます。

5. 音楽ライブラリ

ライブラリボタンをタップすると、端末内のオーディオファイルを参照できます。楽曲は個別にも一括でも追加できます。ライブラリはSongs、Artists、Albums、Folders、Playlistsで整理されます。

ライブラリを見ている間も再生は止まりません。何も選ばず戻れば、現在の曲はその位置からそのまま続きます。

6. プログレスバー

金色のつまみをシークバー上でドラッグすると、曲の任意の位置へ移動できます。音声は指の動きにリアルタイムで追従します。指を離すと位置が確定します。前/次ボタンを長押しすると早戻し、早送りができます。

7. 試用期間とライセンス

詳細	
試用期間	初回起動から21日間 - 全機能を利用可能
期限終了後	ライセンス画面が表示されます - ワックスシールをタップして購入
価格	10.99 EUR - 買い切り、サブスクリプションなし、広告なし
購入後	追加料金なしの永久フルアクセス

「アプリではなく、5,000ユーロ級の物理オーディオ機器のようなインターフェース。」
lyrabitperfect.com - support@lyrabitperfect.com