

SWO CoreSight component identity register 2 (SWO_CIDR2)

Address offset: 0xFF8

Reset value: 0x0000 0005

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[19:12]							
								r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:8 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 7:0 **PREAMBLE[19:12]**: Component ID field, bits [23:16]

0x05: Common ID value

SWO CoreSight component identity register 3 (SWO_CIDR3)

Address offset: 0xFFC

Reset value: 0x0000 00B1

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[27:20]							
								r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:8 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 7:0 **PREAMBLE[27:20]**: Component ID field, bits [31:24]

0xB1: Common ID value

SWO register map and reset values**Table 617. SWO register map and reset values**

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
0x010	SWO_CODR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PRESCALER[12:0]															
	Reset value																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0x014 to 0x0EC	Reserved	Reserved																																		
0x0F0	SWO_SPPR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PPROT[1:0]			
	Reset value																															0	1			

Table 617. SWO register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x0F4 to 0x2FC	Reserved	Reserved																															
0x300	SWO_FFSR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	FTNONSTOP	TCPRESENT	FTSTOPPED	FLINPROG
	Reset value																													1	0	0	0
0x304 to 0xF9C	Reserved	Reserved																															
0xFA0	SWO_CLAIMSET	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CLAIMSET[3:0]		
	Reset value																													1	1	1	1
0xFA4	SWO_CLAIMCLR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CLAIMCLR[3:0]		
	Reset value																													0	0	0	0
0xFA8 to 0xFAC	Reserved	Reserved																															
0xFB0	SWO_LAR	ACCESS_W[31:0]																															
	Reset value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0xFB4	SWO_LSR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	LOCKTYPE	LOCKGRANT	LOCKEXIST
	Reset value																													0	1	1	
0xFB8	SWO_AUTHSTAT	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
	Reset value																													0	0	0	0
0xFBC to 0xFC4	Reserved	Reserved																															
0xFC8	SWO_DEVID	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0xFCC	SWO_DEVTYPE	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0xFD0	SWO_PIDR4	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0xFD4 to 0xFDC	Reserved	Reserved																															

Table 617. SWO register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
0xFE0	SWO_PIDR0	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PARTNUM[7:0]													
	Reset value																									0	0	0	1	0	1	0	0						
0xFE4	SWO_PIDR1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	JEP106ID [3:0]				PARTNUM [11:8]									
	Reset value																									1	0	1	1	1	0	0	1						
0xFE8	SWO_PIDR2	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	REVISION [3:0]				JEDEC	JEP106ID [6:4]								
	Reset value																									0	0	1	0	1	0	1	1						
0xFEC	SWO_PIDR3	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	REVAND[3:0]				CMOD[3:0]									
	Reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0						
0xFF0	SWO_CIDR0	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[7:0]													
	Reset value																									0	0	0	0	1	1	0	1						
0xFF4	SWO_CIDR1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CLASS[3:0]				PREAMBLE[11:8]									
	Reset value																									1	0	0	1	0	0	0	0						
0xFF8	SWO_CIDR2	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[19:12]													
	Reset value																									0	0	0	0	0	1	0	1						
0xFFC	SWO_CIDR3	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[27:20]													
	Reset value																									1	0	1	1	0	0	0	1						

SWTF registers**SWTF control register (SWTF_CTRL)**

Address offset: 0x000

Reset value: 0x0000 0300

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	MIN_HOLD_TIME[3:0]				Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	ENS0
				rw	rw	rw	rw								rw

Bits 31:12 Reserved, must be kept at reset value.