



NOTICE

Controller Studio

for LiveProfessor

Contrôleurs MIDI, Plugin Studio et AutoMap pour LiveProfessor

Édition française - V.2026.6

SiLeMI/O - By Mamat -----[]--

AutoMap ne modifie jamais le projet source. Une nouvelle copie .rack2 est créée et validée avant enregistrement.

Produit indépendant créé par SiLeMI/O. LiveProfessor et les marques de plug-ins citées appartiennent à leurs éditeurs respectifs.

Sommaire

1. Démarrage rapide
2. Choisir un contrôleur et utiliser le mode Live
3. Créer une copie AutoMap
4. Organiser les paramètres avec Plugin Studio
5. Bibliothèque de profils
6. Interface, journal et mises à jour
7. Sécurité et dépannage

1. Démarrage rapide

Le parcours le plus court

1	Ouvrez la Banque de contrôleurs et choisissez le profil de votre matériel, ou cliquez sur Créer un contrôleur.
2	Exportez le fichier .ctrl2 si vous souhaitez ajouter ce contrôleur à LiveProfessor.
3	Cliquez sur AutoMap, utilisez le projet ouvert détecté ou choisissez un fichier .rack2, puis lancez l'analyse.
4	Sélectionnez les plug-ins voulus puis créez une nouvelle copie du projet.
5	Chargez le .ctrl2 et la copie AutoMap dans LiveProfessor.

Conservez toujours le projet LiveProfessor original. Travaillez uniquement avec la copie créée par AutoMap.

2. Choisir un contrôleur et utiliser le mode Live

Banque de contrôleurs

Chaque profil décrit les commandes MIDI, les banques, les poussoirs, les retours et les capacités d'un contrôleur. Son état indique s'il est intégré, vérifié, local ou proposé par la communauté.

Fabriquer un contrôleur absent de la banque

1	Cliquez sur Créer un contrôleur, renseignez le fabricant et le modèle, puis générez son identifiant.
2	Ajoutez, supprimez et réordonnez encodeurs absolus ou relatifs, faders et boutons.
3	Renseignez CC, Note, NRPN ou Pitch Bend, le canal et le numéro, ou utilisez Apprendre le mouvement et Apprendre l'appui sur l'entrée MIDI choisie.
4	Enregistrez le profil dans votre banque, ou choisissez Enregistrer + créer .ctrl2.

Modifier / dupliquer crée une copie personnelle d'un profil intégré sans toucher à l'original. Importer un profil ajoute un JSON validé. Chaque remplacement personnel conserve une sauvegarde.

Contrôleur actif

Le sélecteur de la page Live reste synchronisé avec la banque. Configurer / apprentissage MIDI ouvre l'éditeur pour le contrôleur actif. Lorsqu'un pilote temps réel est disponible, les boutons Démarrer, Arrêter, les banques et les réglages adaptés deviennent accessibles. Le setup et le groupe affichés avec l'EC4 sont propres à ce matériel. Sinon, le profil reste immédiatement utilisable pour l'export et AutoMap.

Raccourcis affiche les boutons et push du contrôleur actif. Chaque appui direct ou combiné à un modificateur peut recevoir une action différente. Les choix sont mémorisés par profil et s'appliquent immédiatement au pilote EC4 ; Réglages d'origine restaure son comportement historique.

L'option de connexion automatique réutilise toujours le contrôleur sélectionné. Avec l'EC4, le message de connexion suit la langue de l'application. Si LiveProfessor n'a pas encore démarré, l'écran reste sur Attente démarrage / LiveProfessor ou Waiting for / LiveProfessor, puis revient automatiquement aux paramètres dès le premier retour OSC.

Exporter vers LiveProfessor

1	Sélectionnez le contrôleur dans la banque.
2	Cliquez sur Exporter le contrôleur .ctrl2.
3	Dans LiveProfessor, ouvrez Hardware Controllers Setup puis Load from file.

3. Créer une copie AutoMap

Analyser et choisir

1	Utilisez le projet ouvert détecté ou choisissez un fichier source, puis cliquez sur Analyser.
2	Pour un projet ouvert, vérifiez le chemin affiché et enregistrez-le dans LiveProfessor quand l'assistant le demande.
3	Choisissez le profil du contrôleur et réutilisez de préférence le contrôleur déjà présent dans le projet.
4	Sélectionnez tous les plug-ins ou cochez seulement les instances voulues.
5	Choisissez le nombre de commandes par banque, créez la copie, puis acceptez de l'ouvrir dans LiveProfessor si vous le souhaitez.

Ordre des paramètres

Les affectations manuelles existantes restent prioritaires. Les emplacements libres suivent ensuite le profil Plugin Studio afin que toutes les instances d'un même plug-in conservent le même ordre.

Créer plusieurs contrôleurs utilisant les mêmes adresses Companion peut mélanger les labels. Réutilisez le contrôleur existant lorsque l'assistant le propose.

4. Organiser les paramètres avec Plugin Studio

Reconnaître un plug-in

1	Ouvrez Plug-ins dans la navigation latérale puis choisissez un projet .rack2.
2	Analysez le projet : les instances identiques sont regroupées automatiquement.
3	Cliquez sur Récupérer tous les vrais noms pour traiter tous les types installés dans des processus isolés.
4	Seuls les inventaires dont le nombre correspond exactement au projet sont enregistrés.
5	Ouvrez un profil pour utiliser Tout cocher, Tout décocher ou les cases individuelles.
6	Corrigez si nécessaire les noms et priorités, enregistrez localement, puis utilisez le profil dans AutoMap.

Pour un format ancien ou un plug-in atypique, le bouton individuel propose automatiquement l'interception Companion/OSC comme solution de secours.

Profils locaux sûrs

Les profils sont des fichiers JSON déclaratifs. Chaque remplacement peut être sauvegardé, aucun code téléchargé n'est exécuté et le projet analysé reste inchangé.

5. Bibliothèque de profils

Mettre à jour

La bibliothèque publique fournit des profils de contrôleurs et de plug-ins. Vous pouvez prévisualiser les changements avant installation. Le cache local permet ensuite de travailler hors ligne.

Contribuer

Dans la Banque de contrôleurs, Proposer à la bibliothèque valide le profil et place automatiquement son contenu complet dans le formulaire. GitHub s'ouvre uniquement pour identifier l'auteur, ajouter si possible la documentation ou les essais matériels, puis confirmer l'envoi. Controller Studio ne demande et ne conserve aucun jeton d'accès.

- validation stricte du format ;
- contrôle de version et SHA-256 ;
- sauvegarde avant remplacement ;
- aucun code exécutable dans les profils.

6. Interface, journal et mises à jour

Une première page simple

La navigation latérale donne un accès direct à Live, Banque de contrôleurs, Plug-ins, Bibliothèque et AutoMap. La page Live garde uniquement le contrôleur actif, les deux options de démarrage automatique, les commandes essentielles, l'état et le dernier événement. Les connexions MIDI/OSC sont regroupées dans Réglages avancés et le journal complet s'ouvre dans une fenêtre séparée.

Réactivité, feedback et Overlay

Réglages retrouve la petite fenêtre avancée d'EC4 Bridge : cadence et durée de l'Overlay, rafraîchissement Companion et des labels, délai maximal du retour LiveProfessor et affichage persistant. Ces temporisations sont communes aux contrôleurs compatibles ; les commandes setup/groupe et SysEx restent propres à l'EC4.

Démarrage automatique d'un serveur

Deux cases indépendantes sont disponibles sur la page Live et dans Options. Sous Windows, Controller Studio peut démarrer dans la zone de notification ; sous macOS, il peut démarrer à l'ouverture de session et rester réduit dans le Dock. Démarrer automatiquement la connexion du contrôleur sélectionné lance ensuite le moteur sans clic manuel. Si le système n'a pas encore rendu les ports MIDI disponibles, Controller Studio réessaie silencieusement plusieurs fois.

Langue, zone de notification et Dock

Options > Langue bascule immédiatement entre français et anglais. La réduction dans la zone de notification Windows ou le Dock macOS masque la fenêtre sans arrêter un moteur actif ; Quitter arrête réellement l'application.

Notice, mises à jour et soutien

Le menu Aide ouvre la notice dans la langue active et recherche les versions stables. Il choisit automatiquement l'installateur Windows ou le DMG Intel/Apple Silicon approprié, puis contrôle sa taille et son empreinte SHA-256 avant ouverture.



Le soutien via PayPal est facultatif. Toutes les fonctions restent disponibles gratuitement.

<https://www.paypal.com/paypalme/MamatLeroy>

7. Sécurité et dépannage

Si un label ne correspond pas à la commande

1	Vérifiez qu'un seul contrôleur Companion utilise la même série d'adresses.
2	Rouvrez AutoMap et réutilisez le contrôleur déjà présent.
3	Vérifiez l'ordre du profil Plugin Studio et les affectations manuelles conservées.
4	Recréez une copie à partir du projet source préservé.

Diagnostic

Le journal séparé permet de copier les événements ou d'ouvrir le fichier complet. Le diagnostic contrôle les ports, la configuration et l'état du moteur sans modifier le projet LiveProfessor.