

BP – QUIZ 2

Konu: Dinamik Bellek · İşaretçiler · Sıralama

Ad Soyad:
Numara:

30.03.2026
Saat: 13:00

Soru-Puan	Soru1 (25p)	Soru2 (25p)	Soru3 (25p)	Soru4 (25p)
ÖÇ	ÖÇ-2	ÖÇ-2	ÖÇ-1 ve ÖÇ-2	ÖÇ-1 ve ÖÇ-2
Öğrenci Puan				

Not: Bu kitapçık, Quiz 2 sorularından yararlanılarak alt dönem öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir alıştırma sürümüdür. Boşluklar (____), tamamlanması gereken kod parçalarını gösterir; yanlarındaki puanlar her boşluğun değerini belirtir.

SORULAR

1. Aşağıdaki C programı, bir diziyi Bubble Sort algoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralamaktadır. Eksik bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (25p)

```
#include <stdio.h>

void bubbleSort(int *arr, int n) {
    int temp;
    int i, j;

    for (i = 0; i < n-1; i++) {
        for (j = 0; j < _____; j++) {           // (5p)
            if (arr[j] > _____) {               // (5p)
                temp = arr[j];
                arr[j] = _____;                 // (5p)
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

int main() {
    int sayilar[] = {64, 34, 25, 12, 22};
    int n = sizeof(sayilar) / sizeof(sayilar[0]);
    bubbleSort(_____, n);                           // (5p)
    for (int i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", sayilar[i]);
    return 0;
}
```

2. Aşağıdaki C programının ekran çıktısını yazınız. (25p)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int dizi[] = {10, 20, 30};
    int *p = dizi;

    printf("%d\n", *p);
    printf("%d\n", *(p + 1));
    printf("%d\n", *p + 2);
    printf("%d\n", *(p + 2));

    return 0;
}
```

Ekran çıktısı:

3. (25p)

A) Dinamik olarak tahsis edilen bir bellek alanının boyutu doğrudan nasıl öğrenilir? sizeof operatörü bu amaçla kullanılabilir mi? Açıklayınız. (15p)

B) Aşağıdaki ifadeleri doğru/yanlış olarak değerlendiriniz. (10p)

Malloc fonksiyonu başarısız olduğunda, her zaman -1 değerini döndürür.

Doğru / Yanlış

Dinamik belleği kullandıktan sonra, o belleği serbest bırakmazsanız "memory leak" (bellek sızıntısı) oluşur.

Doğru / Yanlış

Bir pointer'a dinamik bellek tahsis etmek için malloc ya da calloc fonksiyonları kullanılır.

Doğru / Yanlış

free fonksiyonu, belleği serbest bırakırken, serbest bırakılan bellek alanındaki tüm verileri sıfırlar.

Doğru / Yanlış

4. Aşağıdaki C programı, kullanıcıdan alınan boyut kadar rastgele sayılar içeren bir dizi oluşturmakta ve dizideki çift sayıları saymaktadır. Eksik bırakılan yerleri doldurunuz. (25p)

Bu soru classicti benim yanıtlımı ekliyorum.

