Instruction	OP Code (4 bits)	Operands (14 bits)													
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AND	0000	DST				SRC1				SRC2				0	0
OR	0001	DST				SRC1				SRC2				0	0
ADD	0010	DST				SRC1				SRC2				0	0
XOR	0011	DST				SRC1				SRC2				0	0
ANDI	0100	DST				SRC1				imm6					
ORI	0101	DST				SRC1				imm6					
ADDI	0110	DST				SRC1				imm6					
XORI	0111	DST				SRC1				imm6					
BEQ	1000	OP1				OP2				PCoffset6					
BGT	1001	OP1				OP2				PCoffset6					
BLT	1010	OP1				OP2				PCoffset6					
BGE	1011	OP1				OP2				PCoffset6					
BLE	1100	OP1				OP2				PCoffset6					
ST	1101	SRC				n		z		p	ADDR7				
LD	1110	DST				ADDR10									
JUMP	1111	PCoffset14													

Register	Address
R0	0000
R1	0001
R2	0010
R3	0011
R4	0100
R5	0101
R6	0110
R7	0111
R8	1000
R9	1001
R10	1010
R11	1011
R12	1100
R13	1101
R14	1110
R15	1111